

Écran station d'accueil pour ordinateur portable HP Compaq L2311c de 58,4 cm (23 pouces)



L'écran station d'accueil pour ordinateur portable HP Compaq L2311c de 58,4 cm (23 pouces) procure rapidement et simplement aux utilisateurs la même expérience qu'avec un ordinateur de bureau. Il multiplie les atouts : webcam HD intégrée, ports vidéo et audio, connectique Ethernet et USB 3.0 SuperSpeed dans un design élégant et innovant.



Mise à niveau de l'informatique portable

Les utilisateurs d'ordinateurs portables peuvent étendre leur parc d'ordinateurs de bureau grâce au tout nouvel écran station d'accueil pour ordinateur portable L2311c HP Compaq de 58,4 cm (23 pouces), à savoir un écran LED full HD, rétro-éclairé avec réplique de port USB universelle.

Connectivité aisée

Un seul câble USB 3.0 SuperSpeed pour surveiller la solution avec Ethernet intégrée, port audio et hub USB à 4 ports avec la technologie HP Smart AC pour alimenter et charger certains ordinateurs portables HP.

Communiquez dans le monde entier

L'écran station d'accueil pour ordinateur portable L2311c HP Compaq de 58,4 cm (23 pouces) intègre une webcam 720p HD et est fourni avec le logiciel d'édition professionnel HP MyRoom et le logiciel webcam Cyberlink YouCam.

Points forts

L'écran station d'accueil pour ordinateur portable HP Compaq L2311c de 58,4 cm (23 pouces) fait sensation avec : • Vitre sans arsenic • Rétro-éclairage sans mercure

Assistance, service et fiabilité HP

Inclut une garantie standard de trois ans sur les pièces, la main d'œuvre et les interventions sur site. La disponibilité varie selon les régions. Certaines restrictions et exclusions sont applicables. Pour en savoir plus, contactez l'Assistance clientèle HP.

Écran station d'accueil pour ordinateur portable HP Compaq L2311c de 58,4 cm (23 pouces)



Taille de l'écran (diagonale)	58,4 cm (23 pouces)
Angle de visualisation	Horizontal : 170° ; Vertical : 160°
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 statique ; 1000000:1 dynamique
Taux de réponse	5 ms marche/arrêt
Résolution native	1920 x 1080
Format de l'image	Écran large (16:9)
Fonctions d'affichage	Anti-reflets ; Sélection de la langue ; Plug-and-Play ; Programmable par l'utilisateur ; Commandes à l'écran
Signal d'entrée	1 USB 3.0 en aval ; 1 VGA
Puissance d'entrée	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Consommation d'énergie	55 W (maximum), 38 W (standard), < 1 W (veille)
Dimensions	Avec socle : 55,15 x 24,94 x 46,7 cm Sans socle : 55,51 x 4,95 x 33,42 cm
Poids	6,55 kg
Caractéristiques pour l'ergonomie	Inclinaison : -5 à +30° ; Pivotement : ± 180°
Environnement	Température de fonctionnement: 5 à 35°C Humidité en fonctionnement: 20 à 80% HR
Garantie	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans sur les pièces, la main d'œuvre et le service sur site. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.

Engagez vous avec les services financiers HP

Engagez vous avec les services financiers HP pour mettre en œuvre des technologies innovatrices essentielles pour développer la valeur de l'entreprise et accroître sa différenciation concurrentielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/monitors

4AA4-1558FRE, Juillet 2013



Écran station d'accueil pour ordinateur portable HP Compaq L2311c de 58,4 cm (23 pouces)

Accessoires et services (non inclus)

Adaptateur graphique HP USB



HP propose divers produits en option (vendus séparément) pour compléter ses écrans et améliorer l'expérience utilisateur générale. L'adaptateur graphique USB ultra-compact HP permet de connecter simultanément jusqu'à 6 écrans pour améliorer votre productivité et votre travail en mode multitâches dans plusieurs applications ouvertes. Utilisez un adaptateur entre un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau et un deuxième écran, ou plusieurs adaptateurs pour connecter plusieurs écrans les uns aux autres. Prend en charge les résolutions jusqu'à 1 920 x 1 080 (écran large) ou 1 600 x 1 200 (traditionnel).

Référence du produit: NLS71AA

Garantie 3 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant



Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

Référence du produit: U7935E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/hpoptions

4AA4-1558FRE, Juillet 2013

