

HP LaserJet Pro 200-farveprinter M251-serien



Fremstil professionelle farvedokumenter, der hjælper dig med at øge forretningen. Med HP ePrint kan du printe stort set hvor som helst¹. Brug virksomhedsapps til at få adgang til og udskrive fra internettet^{2,3}. Placer printeren hvor som helst i virksomheden, og benyt jer af den indbyggede trådløse funktion^{3,4}.



Særlige karakteristika

- Første side på bare 18,5 sek.
- Udskriv op til 14 sider/min i farve og sort/hvid
- 128 MB RAM
- 1 Hi-Speed-USB 2.0-port; 1 Ethernet- og 1 USB-port
- Anbefalet månedlig udskriftsmængde: 250 til 1.500



Ethernet



Colour touchscreen



Wireless



ePrint



Auto on/Auto off



Color printing up to 14ppm

Få hurtig opsætning og nem, netværkstilsluttet udskrivning.

- Brug virksomhedsapps og en 8,9 cm stor berøringsfølsom skærm i farver for at få adgang til at udskrive fra internettet^{2,3}.
- Brug den berøringsfølsomme farveskærm til eksempelvisning og til at vælge de billeder, som du vil udskrive fra flash-drevet³.
- Hurtig installation af printeren – der kræves ingen cd med HP Smart Install⁵.
- Udskriv direkte fra et flash-drev ved hjælp af en lettilgængelig USB-port³.

Vedligehold virksomhedens fremdrift ved hjælp af mobil udskrivning.

- Med HP ePrint kan du printe stort set hvor som helst¹.
- Udskriv trådløst fra din iPad®, iPhone® og iPod touch® med AirPrint™⁶.
- Send filer fra en mobil enhed direkte til printeren ved hjælp af HP direkte trådløs-udskrivning^{3,7}.
- Konfigurer og del printeren overalt på kontoret med trådløs forbindelse og indbygget Ethernet-tilslutning^{3,4}.

Fremstil imponerende og farverigt marketingmateriale.

- Få nøjagtige farver med HP ImageREt 3600 og ColorSphere II-tonere. Optimer indstillinger med HP EasyColor.
- Øg produktiviteten med udskriftshastigheder på op til 14 sider/min⁸. Fyld papir i knap så ofte med en papirkapacitet på op til 150 ark.
- Fremstil imponerende og farverigt marketingmateriale på flere forskellige medier, herunder HP's specialpapir.
- Billig udskrivning – du får samme pris pr. side i sort/hvid som med en sort/hvid HP LaserJet-printer⁹. Spar penge med den effektive HP LaserJet 131X-tonerpatron (sort)¹⁰.

Bedre for miljøet.

- Spar energi – HP Auto tænd/sluk-teknologi tænder printeren, når du skal bruge den, og slukker den, når du ikke bruger den¹¹.
- Spar energi og tid med Instant-on-teknologien¹² – start udskrivning og få første side på bare 19 sekunder⁸.
- Få ensartede resultater med originale HP LaserJet-tonerpatroner og genbestil via HP SureSupply.¹³
- Få nem og gratis indlevering til genbrug: tonerpatroner, der returneres via HP Planet Partners, genbruges på en ansvarlig måde¹⁴.

Tekniske specifikationer

Printhastighed	Op til 14 sider/min. ISO sort (A4); Op til 14 sider/min. ISO farve (A4) Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet første side færdig: Under 18,5 sek. sort (A4); På kun 19 sek. farve (A4)
Udskriftsopløsning	Op til 600 x 600 dpi Sort; Op til 600 x 600 dpi farve
Printteknologi	Laser
Printområde	Udskriftsmargener: Top: 4,3 mm; Bund: 4,3 mm; Venstre: 4,3 mm; Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emuering (via universalprinterdriver)
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Mulighed for mobil print	CF146A: HP ePrint, Apple AirPrint™; CF147A: HP ePrint, trådløs direkte udskrivning, Apple AirPrint™, virksomhedsapplikationer;
Normeret forbrug pr. måned	Op til 30.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 250 til 1.500
Automatisk papirfaler	Nej
Processorhastighed	750 MHz
Trådløst	CF146A: Nej; CF147A: Ja, indbygget WiFi 802.11 b/g/n, sikker trådløs direkte udskrivning;
Forberedt til netværk	CF146A: Standard (indbygget Ethernet); CF147A: Standard (indbygget Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n);
RAM	Standard: 128 MB; Maksimum 128 MB
Hukommelseskortkompatibilitet	Ingen
Harddisk	Ingen
Medietyper	Papir (bond, brochure, farvet, blankt, kraftigt, brevpapir, let, foto, almindeligt, fortykt, kanthullet, genbrugs, groft), transparenter, labels, konvolutter, postkort
Mediестørrelser	Understøttet A4, A5, A6, B5 (JIS); 10 x 15 cm, postkort (JIS – enkelt, JIS – dobbelt); konvolutter (DL, C5, B5); Brugedefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm.
Mediehandling	Papirkapacitet: Op til 150 ark; Op til 10 kverter Kverter Udskriftsbakkens kapacitet: Op til 125 ark, Op til 10 kverter Maksimum: Op til 125 ark Duplexudskrift: Manuel (med driversupport)
Papirvægt	Understøttet af papirgang: 60 til 163 g/m ² (op til 220 g/m ² med blankt HP-laserfotopapir)
Kompatible operativsystemer	Komplette softwareinstallationer understøttes på: Microsoft® Windows® 7 32-bit og 64-bit, Windows Vista® 32-bit og 64-bit, Windows® XP 32-bit (SP2 eller højere); Installationer kun med driver understøttes på: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit og 64-bit, Windows® Server 2003 32-bit (SP3 eller højere); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (understøttes med en allerede bygget pakke); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (understøttes af det automatiske installationsprogram); HPLUX 11 og Solaris® 8/9
Mindste systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz 32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor; 1 GB RAM (32 bit) eller 2 GB RAM (64 bit); 200 MB ledig harddiskplads; cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport; Windows XP (32 bit) (SP2); Pentium® 233 MHz-processor; 512 MB RAM (32 bit) eller 2 GB RAM (64 bit); 200 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5, eller Intel® Core™-processor; 256 MB RAM, 300 MB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-rom eller Internet; USB- eller netværksport
Duplexudskrift	Manuel (med driversupport)

Kassens indhold	CF146A: HP LaserJet Pro 200 M251n farveprinter; Forudinstallerede begynder-tonerpatroner til HP LaserJet i sort, cyan, gul og magenta (~700 sider); C'er med endhedssoftware og elektronisk brugervejledning; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Netledning; CF147A: HP LaserJet Pro 200 M251nw farveprinter; Forudinstallerede begynder-tonerpatroner til HP LaserJet i sort, cyan, gul og magenta (~700 sider); C'er med endhedssoftware og elektronisk brugervejledning; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Netledning USB-kabel;
Forbrugsvarer	CF210A Original HP 131A LaserJet-tonerpatron, sort 1.600 sider CF210X Original HP 131X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 2.400 sider CF211A Original HP 131A LaserJet-tonerpatron, cyan 1.800 sider CF212A Original HP 131A LaserJet-tonerpatron, gul 1.800 sider CF213A Original HP 131A LaserJet-tonerpatron, magenta 1.800 sider
Medfølgende software	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-printdriver, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript-driver, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Printerstyring	Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallation), SNP Alerts (minimal netværksinstallation), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility
Printrermål (B x D x H)	CF146A: 405 x 453 x 250 mm; Maksimum 405 x 512 x 250 mm (papirbakken udvidet til legal-størrelse) CF147A: 405 x 453 x 265 mm; Maksimum 405 x 512 x 354 mm (papirbakke udvidet til legal-format, berøringsfølsom kontrolpanelet vipet op)
Pakkemål (B x D x H)	CF146A: 500 x 333 x 550 mm;
Printrervægt	CF146A: 18,7 kg; CF147A: 18,8 kg;
Pakkevægt	CF146A: 22,77 kg;
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Luftfugtighed: 20% til 70% relativ luftfugtighed
Harddiskplads	Temperatur: -20 til 40 °C, Luftfugtighed: 10 til 95% relativ fugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,1 B(A); Lydtryk: 47 dB(A)
Strøm	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±3 Hz) Forbrug: 315 watt (udskrivning), 11,5 watt (klar), 5,1 watt (dvale), 0,2 watt (slukket). Typisk el-forbrug (TEC): 1,222 kWh/uge Intern
Certificeringer	CISPR 22:2005 +A1 (Klasse B); EN 55022:2006 +A1 (Klasse B); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC-udgivelse 47 CFR, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR-mærket: Ja
Oprikkelsesland	Fremstillet i Kina
Garanti	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.
Service og support	UM137E – HP's 3 års servicepakke med almindelig udskiftningsservice til LaserJet-farveprintere (fås overalt i Europa, Mellemøsten og Afrika) UM133E – HP's 3 års servicepakke med udskiftningsservice næste arbejdsdag til LaserJet-farveprintere (fås i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen og Slovakiet).

Fodnoter

¹ Kræver internetforbindelse til printer. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail-adgang. Kræver registrering af en HP Web Services-konto. Udskrivningstiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Læs endvidere mere om andre løsninger på www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.² Kræver trådløst adgangspunkt samt internetforbindelse til printer. Tjenester kan kræve registrering. App-tilgængelighed afhænger af land, sprog og aftaler. Læs mere på www.hp.com/go/eprintcenter.³ Funktionen er kun til rådighed på HP LaserJet Pro 200 Color M251nw-printeren.;⁴ Den trådløse funktionalitet afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset under aktive VPN-forbindelser.;⁵ HP Smart Install fungerer kun til Microsoft® Windows.;⁶ Understøtter følgende enheder, som kører iOS 4.2 eller nyere: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller nyere), iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som din iOS-enhed. Den trådløse funktionalitet afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. AirPrint, AirPrint-tilgøet, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple® Inc. og er registrerede i USA og andre lande.;⁷ Mobilenhederne skal have trådløs funktionalitet og være inden for printerens rækkevidde. Printerens skal være HP ePrint-kompatibel, og der kræves muligvis en firmwareopgradering. Funktionen kræver muligvis download af en driver eller apps til mobilheden. Kan hentes på www.hp.com/go/eprintcenter.⁸ Kopieringshastighed målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Læs mere på www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, softwareapp, driver og dokumentkompleksitet. Den præcise første side ud-hastighed varierer afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, dokumentets kompleksitet, netværk, mediebredder, mediebrødder, miljø og jobformat.;⁹ Sammenlignet med printer HP LaserJet Pro P1106dn. Forudsat at kunden printer mindst 30 % af det samlede antal sider i farver med indhold svarende til ISO/IEC 19798-farvetestpakken (www.iso.org/itc1/sc28) og en generel gennemsnitlig joblængde på tre sider. Antal sider fastsat på basis af ISO/IEC-teststandarder. Det faktiske antal sider og de faktiske omkostninger afhænger af de udskrivne billeder, antal farvesider samt andre faktorer.;¹⁰ HP 131X LaserJet Black Toner Cartridge medfølger ikke; skal anskaffes særskilt.;¹¹ HP Auto-tænd/sluk afhænger af printerens og dens indstillinger.;¹² Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel indbrænding.;¹³ Programmets funktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Læs mere på www.hp.com/learn/Suresupply.¹⁴ Programmet findes muligvis ikke alle steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere HP-printpatroner til recyklering i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP Planet Partners-programmet. På www.hp.com/recycle kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i den garanti erklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

