

Serie stampanti a colori HP LaserJet Pro 200 M251



Produce documenti a colori di qualità professionale che favoriscono la vostra attività. Possibilità di stampare pressoché ovunque con HP ePrint¹. Utilizzate le applicazioni business per l'accesso e la stampa dal Web^{2,3}. Utilizzate la stampante in qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività wireless integrata^{3,4}.



In evidenza

- Uscita della prima pagina in soli 18,5 secondi
- Velocità di stampa fino a 14 pagine al minuto a colori e in bianco e nero
- 128 MB di RAM
- 1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 porta Ethernet e 1 porta USB
- Volume di stampa mensile consigliato: da 250 a 1500



Ethernet



Colour touchscreen



Wireless



Print



Auto on/Auto off



Color printing up to 14ppm

Configurazione facile e veloce, stampa basata sul Web.

- Supporto di applicazioni professionali e schermo touchscreen a colori da 8,9 cm (3,5") per l'accesso e la stampa di informazioni dal Web^{2,3}.
- Con il touchscreen a colori potrete visualizzare in anteprima e selezionare le immagini da stampare dall'unità flash³.
- Installazione in pochi minuti, senza CD, con HP Smart Install⁵.
- Stampate direttamente da un'unità flash utilizzando la porta USB easy-access³.

Restate al passo del business moderno con la stampa mobile.

- Possibilità di stampare pressoché ovunque con HP ePrint¹.
- Stampa wireless semplificata da iPad®, iPhone® e iPod touch® grazie ad AirPrint™⁶.
- Possibilità di inviare file direttamente alla stampante da un dispositivo mobile (senza utilizzare una rete) grazie alla stampa HP Wireless Direct^{3,7}.
- Impostazione e condivisione della stampante da qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività Ethernet incorporata^{3,4}.

Creazione di materiali di marketing a colori di grande effetto.

- Ottenete colori accurati con HP ImageREt 3600 e i toner ColorSphere II. Ottimizzate le impostazioni con HP EasyColor.
- Aumento della produttività e risparmio di tempo con una velocità di stampa fino a 14 ppm⁸. Ricariche di carta ridotte grazie alla capacità di caricare fino a 150 fogli.
- Create materiali di marketing a colori di grande effetto su una vasta gamma di supporti, incluse le carte speciali HP.
- Stampa conveniente: costo per pagina del nero identico a quello di una stampante HP LaserJet in bianco e nero⁹. Ulteriore risparmio con la cartuccia toner nero HP LaserJet 131X ad alta capacità¹⁰.

Riduzione dell'impatto ambientale.

- Risparmio energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off che rende disponibile la stampante solo quando occorre¹¹.
- Risparmiate tempo ed energia con la tecnologia HP Instant-on¹²: avviare la stampa e ottenere la prima pagina richiede solo 19 secondi⁸.
- Risultati uniformi e affidabili con le cartucce di toner Original HP LaserJet, facili da riordinare con HP SureSupply¹³.
- Riciclo semplice e gratuito: le cartucce restituite tramite HP Planet Partners vengono riciclate in modo responsabile¹⁴.

Specifiche tecniche

Velocità di stampa	Fino a 14 ppm ISO nero (A4); Fino a 14 ppm ISO a colori (A4) Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. prima pagina uscita: Solo 18,5 secondi nero (A4); Solo 19 secondi a colori (A4)
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi Nero; Fino a 600 x 600 dpi colore
Tecnologia di stampa	Laser
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm; Inferiore: 4,3 mm; Sinistro: 4,3 mm; Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript di livello 3 (tramite Universal Print Driver)
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Funzionalità di stampa mobile	CF146A: HP ePrint, Apple AirPrint™; CF147A: HP ePrint, stampa diretta wireless, Apple AirPrint™, applicazioni business;
Ciclo di produttività mensile	Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 250 a 1500
Sensore automatico della carta	No
Velocità del processore	750 MHz
Wireless	CF146A: No; CF147A: Sì, connessione WiFi 802.11 b/g/n incorporata, stampa diretta wireless protetta;
Predisposizione per la rete	CF146A: Standard (Ethernet integrata); CF147A: Standard (Ethernet, WiFi 802.11 b/g integrati);
Memoria	Standard: 128 MB; Valore massimo 128 MB
Compatibilità della scheda di memoria	No
Disco rigido	No
Tipi di supporto	Carta (da lettera, da brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini
Formati dei supporti	Supportata A4, A5, A6, B5 (UIS); Cartoline da 10 x 15 cm (UIS single, IIS double); Buste (DL, C5, B5); Personalizzato: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a 150 fogli; Fino a 10 buste Buste Capacità di uscita: Fino a 125 fogli, Fino a 10 buste Valore massimo: Fino a 125 fogli Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto driver)
Peso (grammatura)	Supportato, da percorso carta: Da 60 a 163 g/m ² (fino a 220 g/m ² con carta fotografica lucida Laser HP)
Sistemi operativi compatibili	Installazioni software complete supportate su: Microsoft® Windows® 7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Windows® XP 32 e bit (SP2 o versioni successive); Installazioni del solo driver supportate su: Microsoft® Windows® Server 2008 a 32 bit e 64 bit, Windows® Server 2003 a 32 bit (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.5, v10.6 e v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, supportato dal programma di installazione automatico); HPUX 11 e Solaris® 8/9
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 200 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows XP (32 bit) (SP2); Processore Pentium® 233 MHz; 512 MB di RAM (a 32 bit) o 2 GB di RAM (a 64 bit); 200 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete Mac: Mac OS X v10.5, v10.6 e v10.7; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core™; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio disponibile su disco rigido; CD/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)

Contenuto della confezione	CF146A: Stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M251n; Cartucce iniziali preinstallate di inchiostro HP LaserJet nero, ciano, giallo e magenta (circa 700 pagine); CD contenenti il software del dispositivo e la documentazione in formato elettronico; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; CF147A: Stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M251nw; Cartucce iniziali preinstallate di inchiostro HP LaserJet nero, ciano, giallo e magenta (circa 700 pagine); CD contenenti il software del dispositivo e la documentazione in formato elettronico; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo USB;
Materiali di consumo	CF210A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 131A 1.600 pagine CF210X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 131X 2.400 pagine CF211A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 131A 1.800 pagine CF212A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 131A 1.800 pagine CF213A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 131A 1.800 pagine
Software incluso	Windows®: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, avvisi di stato, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Gestione della stampante	Windows®: pannello di controllo HP (installazione standard), avvisi SNP (rete di installazione minima), HP Web Jetadmin (download); Mac: Utilità HP
Dimensioni stampante (L x P x A)	CF146A: 405 x 453 x 250 mm; Valore massimo 405 X 512 x 250 mm (con vassoio di alimentazione esteso per formato Legal) CF147A: 405 x 453 x 265 mm; Valore massimo 405 X 512 x 354 mm (con vassoio di alimentazione esteso per formato Legal, pannello di controllo touchscreen ruotato verso l'alto)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	CF146A: 500 x 333 x 550 mm;
Grammatura stampante	CF146A: 18,7 kg; CF147A: 18,8 kg;
Peso della confezione	CF146A: 22,77 kg;
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C, Umidità: Da 20 a 70% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 95% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,1 B(A); Emissioni di pressione acustica: 47 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz) Consumo: 315 watt (in stampa), 11,5 watt (pronta), 5,1 watt (modalità standby), 0,2 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 1,222 kWh/Settimana Interno
Certificazioni	CISPR 22:2005 +A1 (Classe B); EN 55022:2006 +A1 (Classe B); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Title 47 CFR, Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificato ENERGY STAR: Sì
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Garanzia	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.
Assistenza e supporto	UM137E: 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti Color LaserJet (disponibile in tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e Africa) UM133E: 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti Color LaserJet (disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia).

Note a piè di pagina

¹ Richiede una connessione Internet per la stampante. La funzionalità è disponibile con qualsiasi dispositivo connesso con supporto per Internet e posta elettronica. È necessario disporre di un account HP Web Services. I tempi di stampa possono variare. Per un elenco dei documenti e dei tipi di immagine supportati, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter. Per soluzioni aggiuntive, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
² Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter.
³ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M251nw.
⁴ Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni attive di rete VPN.
⁵ HP Smart Install funziona solo con Microsoft® Windows.
⁶ Sono supportati i seguenti dispositivi in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versione successiva: iPad®, iPhone® (3GS o versione successiva), iPod touch® (terza generazione o versione successiva). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint; la stampante deve essere connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple® Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.
⁷ Il dispositivo mobile deve disporre di abilitazione wireless e deve rientrare nell'area wireless della stampante. La stampante deve essere abilitata per HP ePrint e potrebbe richiedere un aggiornamento del firmware. La funzione potrebbe richiedere il download di driver o applicazioni nel dispositivo mobile, disponibili all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter.
⁸ Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. La velocità esatta della stampa rapida varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, della complessità dei documenti, della rete, della larghezza e del peso dei supporti, dell'ambiente e della dimensione del processo.
⁹ Rispetto alla stampante HP LaserJet Pro P1606dn. Supponendo che almeno il 30% delle pagine complessive venga stampato a colori con contenuti simili a quelli della suite di prova a colori ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) e che la lunghezza media del lavoro di stampa sia di tre pagine. Rese definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.
¹⁰ La cartuccia di toner HP 131X LaserJet nero non è inclusa; da acquistare separatamente.
¹¹ Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.
¹² Rispetto ai prodotti che utilizzano fusibili standard.
¹³ Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al paese. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply.
¹⁴ La disponibilità del programma varia. Il ritiro e riciclaggio delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni oppure per richiedere buste o confezioni per la restituzione, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

