

Imprimante couleur HP LaserJet Pro 200 MFP M276



Boostez votre productivité grâce aux options polyvalentes de numérisation, télécopie et copie. Imprimez où que vous soyez avec HP ePrint⁴. Rationnalisez les tâches de bureau : un écran tactile couleur de 8,9 cm (3,5 pouces) permet d'accéder aux business apps³ sur cette imprimante multifonction avec connexion sans fil^{1,2}.



Points forts

- Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique ;
- Impression/copie jusqu'à 14 ppm
- 256 Mo de RAM
- 1 port USB 2.0 haut débit, 1 port USB hôte, 1 port Ethernet
- jusqu'à 600 x 600 ppp (avec HP ImageREt 3600) ;

Découvrez une productivité polyvalente en réseau.

- Gagnez du temps et économisez vos efforts en numérisant directement vos documents vers un lecteur de mémoire flash, un courrier électronique, un dossier réseau ou le web. Cette imprimante multifonction gère également les télécopies, l'impression et les travaux de copie avec facilité.
- Configurez et partagez n'importe où au bureau avec la connectivité sans fil^{1,2}. Configurer la mise en réseau rapidement, sans fils^{2,5}.
- Terminez la copie et la numérisation de tâche avec moins d'efforts grâce au bac d'alimentation automatique 35 pages.
- Utilisez le port USB Easy-access pour imprimer - et enregistrer les numérisations - directement sur un lecteur flash.

Expérimentez la facilité d'utilisation connectée à Internet.

- Simplifier les flux de travail - utilisez l'écran tactile couleur de 8,9 cm (3,5 pouces) pour accéder aux business apps³ et imprimer rapidement les informations de l'entreprise. Vous pouvez même numériser vers des sites de stockage en ligne.
- Imprimez où que vous soyez avec HP ePrint⁴.
- Imprimez facilement à parti d'un périphérique mobile sur votre imprimante, sans réseau, en utilisant l'impression directe sans fil^{2,6}. Imprimez sans fil depuis votre iPad®, iPhone® et iPod touch® équipé d'AirPrint™⁷.
- Quelques minutes suffisent pour l'installation : vous n'avez besoin d'aucun CD avec HP Smart Install⁸.

Profitez de couleurs de qualité professionnelle.

- Produisez des couleurs vives et des détails nets grâce à avec HP ImageREt 3600 et aux cartouches ColorSphere II.
- Utilisez ID Copy pour créer une copie recto d'une carte d'identité recto-verso. Améliorez la qualité de vos copies avec l'optimisation automatique des copies.
- Imprimez en couleurs avec une qualité professionnelle à des vitesses allant jusqu'à 14 ppm⁹. Rechargez moins souvent le chariot à papier moins grâce à la une capacité de papier maximum de 150 feuilles.
- Conservez le même coût par page en noir et blanc qu'avec une imprimante noir et blanc HP LaserJet⁵ Économisez de l'argent avec la cartouche de toner HP LaserJet 131X haute capacité¹¹.

Préservez les ressources pour contribuer à atteindre les objectifs environnementaux.

- Économisez l'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off qui met l'imprimante sous tension lorsque vous en avez besoin et l'éteint lorsque vous n'en avez plus besoin¹².
- Économisez de l'énergie et du temps grâce à la technologie HP de fusion instantanée¹³. Lancez l'impression et obtenez la première page en 19 secondes à peine⁹.
- Contribuez réduire votre impact environnemental - les cartouches préinstallées permettent de réduire les emballages. Cette imprimante multifonction compacte est moins encombrante et crée moins de déchets d'emballages.
- Bénéficiez d'un recyclage simple et gratuit - les cartouches renvoyées via HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable¹⁴.

Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Vitesse d'impression	Jusqu'à 14 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 14 ppm Couleur ISO (A4) Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document. sortie de la première page: Vos photos en 18,5 x seulement noir (A4)
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 ppp Noir; Jusqu'à 600 x 600 ppp
Technologie d'impression	Laser
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm; Bas: 4,3 mm; Gauche: 4,3 mm; Droite: 4,3 mm
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3 (via pilote d'imprimante universel)
Nombre de cartouches d'impression	4 (noir, cyan, magenta, jaune)
Fonctionnalité d'impression mobile	CF144A : Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™; CF145A : HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™, business apps
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 30 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 1500
Détecteur de papier automatique	Non
Vitesse du processeur	750 MHz
Ecran	Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) de 8,89 cm
Sans fil	CF144A : Non; CF145A : Oui; WiFi 802.11 b/g/n intégré, impression directe sans fil sécurisée
Prêt pour le réseau	CF144A : Standard (Ethernet intégré); CF145A : Standard (Ethernet intégré, Wifi 802.11 b/g/n)
Mémoire	Standard: 256 Mo
Compatibilité des cartes mémoire	Aucun
Types de supports	Papier de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales
Formats de support	Pris en charge A4, A5, A6, B5 (JIS); 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple, JIS double); enveloppes (DL, C5, B5); Personnalisés : CF144A : 76 x 127 à 216 x 356 mm; CF145A : 76 x 127 à 216 x 356 mm
Gestion des supports	Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 150 feuilles capacité de sortie: Jusqu'à 125 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes Maximum: Jusqu'à 125 feuilles Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Grammage	Prise en charge par le chemin de papier: de 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 220 g/m ² avec papier photo glacé Laser HP)
Prise en charge de la multitâche	Oui
Capacité du bac d'alimentation automatique	En standard, 35 feuilles
Paramètres du copieur	Jusqu'à 99 copies multiples; assemblage; réduction/agrandissement de 25 % à 400 %; largeur page; deux ou quatre pages sur une page; préreglages de copie personnalisables; contraste (plus clair/plus foncé); résolution (qualité de copie); protocoles réseau pris en charge; Copie ID; optimisation de copie; copie mode brouillon; recto verso manuel; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution de copie, textes avec graphiques couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Plage de redimensionnement en mode copie: 25 à 400 %
Spécifications du scanner	Type de scanner: Scanner à plat, ADF (35 feuilles); Modes d'entrée du scanner: À partir du PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) ou Device Stage (Windows® 7); Logiciel compatible TWAIN ou WIA boutons numérisation depuis la façade, copie, courrier électronique ou fichier; Version Twain: Version 1.9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 10,5 ppm (couleur, numérisation ADF vers le dossier réseau); Jusqu'à 12 ppm (noir et blanc et couleur, copie ADF; paramètres par défaut);
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris	30 bits / 256
Zone de numérisation	Format minimal du support: 48,8 x 48,8 mm; Format maximal du support: 216 x 297 mm; Zone de numérisation (ADF): Format minimal du support: 102 x 127 mm; Format maximal du support: 216 x 356 mm Chargeur automatique de documents
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers USB; Numérisation vers dossier; Numérisation vers le-mail; Numérisation vers web/cloud
Télécopier	Oui, 33,6 kbps
Spécifications relatives à la télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 250 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; Superfine: 300 x 300 ppp (sans demi-teintes); Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros; Diffusion, nombre d'emplacements max.: 120

Contenu de l'emballage	CF144A : Imprimante multifonction couleur HP LaserJet Pro 200 M276n; Cartouches de toner HP noir, cyan, jaune, magenta LaserJet de départ préinstallées avec toner ColorSphere (~700 pages); prise en charge de l'ADF; CD avec logiciel de l'épaveur et version électronique du Guide de l'utilisateur; Guide d'installation, dépliant d'assistance; Cordon(s) d'alimentation; Cordon(s) téléphoniques(s); CF145A : Imprimante multifonction couleur HP LaserJet Pro 200 M276nw; Cartouches de toner HP noir, cyan, jaune, magenta LaserJet de départ préinstallées avec toner ColorSphere (~700 pages); prise en charge de l'ADF; CD avec logiciel de l'épaveur et version électronique du Guide de l'utilisateur; Guide d'installation, dépliant d'assistance; cordon(s) d'alimentation; cordon(s) téléphoniques(s); Câble USB;
Consommables	CF210A HP 131A toner LaserJet noir authentique 1 600 pages CF210X HP 131X toner LaserJet noir grande capacité authentique 2 400 pages CF211A HP 131A toner LaserJet cyan authentique 1 800 pages CF212A HP 131A toner LaserJet jaune authentique 1 800 pages CF213A HP 131A toner LaserJet magenta authentique 1 800 pages Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Logiciels fournis	Windows®: Programme d'installation/de désinstallation HP, Pilote d'impression HP PCL 6, Pilote de numérisation HP WIA, Pilote de numérisation HP TWAIN, Numérisation HP, Assistant de configuration de télécopie HP, HP Send Fax, Pilote d'impression et de télécopie HP; Mac: Programme d'installation/de désinstallation HP, pilote HP Postscript, numérisation HP, Assistant de configuration HP, pilote d'impression et de télécopie HP, widget d'entre HP, utilitaire HP, configuration de la numérisation vers le courrier électronique/un dossier
Administration de l'imprimante	Windows®: HP Toolbox FX (installation par défaut), SNP Alerts (installation minimum), HP Web Jetadmin (téléchargement); Mac: Utilitaire HP
Systèmes d'exploitation compatibles	Installations complètes de logiciels prises en charge sous: Windows 8, Windows 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista 32 bits et 64 bits, Windows XP 32 bits (SP2 ou version ultérieure); Installations de pilote uniquement prises en charge sous: Windows Server 2008 32 bits et 64 bits, Windows Server 2003 32 bits (SP3 ou ultérieure); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (gris en charge avec paquet pré-construit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (gris en charge par l'installation automatique); HPUX 11 et Solaris 8/9
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista; processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz; 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits); 200 Mo d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Windows XP (32-bits) (SP2); Processeur Pentium® 233 MHz, 512 Mo de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 200 Mo d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Processeur PowerPC 64, G5 ou Intel® Core™; 256 Mo de RAM; 300 Mo d'espace disque disponible; CD/DVD-ROM ou Internet; port USB ou réseau
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	CF144A : 449 x 476 x 414 mm; Maximum 449 x 533 x 414 mm CF145A : 449 x 476 x 414 mm; Maximum 449 x 533 x 414 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	600 x 500 x 610 mm
Poids de l'imprimante	CF144A : 23,6 kg; CF145A : 23,6 kg
Poids du carton/paquet	26,9 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C, Humidité: 20 à 80 % HR
Stockage	Température: -20 à 40°C, Humidité: 0 à 95% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,1 B(A); Pression acoustique émise: 48 dB (A)
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée: 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) Consommation électrique: 315 watts (copie), 310 watts (impression), 13 watts (prêt), 6,4 watts (veille prolongée), 0,2 watt (arrêt). Consommation d'électricité type: 1,440 kWh/semaine Interne Module d'alimentation
Certifications	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022; 2006 +A1 classe B, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres approbations de compatibilité électromagnétique requises par d'autres pays Certifié ENERGY STAR: Oui
Pays d'origine	Fabriquée en Chine
Garantie	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Services et assistance	UX435E - HP Service Plan de 3 ans avec remplacement standard des imprimantes multifonction Color LaserJet (disponible dans tous les pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique) UX435E - HP Business Plan de 3 ans avec remplacement le lendemain des imprimantes multifonction Color LaserJet (disponible en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Grèce, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie).

Notes de bas de page

¹ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. Elles peuvent être limitées pendant les connexions VPN actives.; ² Impression directe sans fil, connectivité sans fil intégrée et HP Auto Wireless Connect sont disponibles uniquement sur les imprimantes HP LaserJet Pro 200 imprimante multifonction couleur M276nw.; ³ Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁴ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique compatible Internet et messagerie électronique. Nécessite HP Web Services Account Registration. Durées d'impression variables. Pour une liste des types de documents et d'images pris en charge: www.hp.com/go/eprintcenter. Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁵ La fonction HP Auto Wireless Connect peut ne pas être disponible sur toutes les configurations du système. (Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.) Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le site www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁶ Le périphérique mobile doit être compatible sans fil. L'imprimante doit être compatible HP ePrint. La fonctionnalité peut nécessiter un pilote ou des applications à télécharger sur www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁷ Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.; ⁸ HP Smart Install est compatible uniquement avec Microsoft® Windows.; ⁹ Vitesse d'impression mesurée en utilisant ISO/IEC 24734, hormis le premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, voir www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. FPD la vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, du programme, de la complexité du document, du réseau, de la largeur de support, du grammage, de l'environnement et taille de la tâche.; ¹⁰ Comparé aux imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1536dnf. En supposant que le client imprime au moins 30 % du total de pages en couleur avec un contenu semblable aux tests couleur ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) sur des tâches de trois pages en moyenne. Rendements établis avec les normes de test ISO/IEC. Les rendements et les coûts réels varient sensiblement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur et d'autres facteurs.; ¹¹ Cartouche de toner noir HP LaserJet 131X non fournie; à acheter séparément.; ¹² Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.; ¹³ Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique.; ¹⁴ La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP sont actuellement disponibles dans plus de 50 pays et régions à travers le monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac: <http://www.hp.com/recycle>.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

