

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro 200 M276



Incremento della produttività grazie a opzioni di scansione, fax e copia versatili. Possibilità di stampare pressoché ovunque con HP ePrint⁴. Attività d'ufficio semplificate: lo schermo touchscreen a colori da 8,9 cm (3,5") di questa stampante multifunzione a colori con connettività wireless² consente di accedere alle applicazioni business³.



In evidenza

- Stampa, copia, scansione, fax, invio digitale;
- Stampa/copia fino a 14 ppm
- 256 MB di RAM
- 1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 porta USB, 1 porta Ethernet
- Fino a 600 x 600 dpi (con HP ImageREt 3600)

Produttività in rete con la massima versatilità.

- Operazioni semplificate in tempi ridotti grazie alla possibilità di eseguire la scansione di documenti direttamente su unità flash, messaggi e-mail, cartelle di rete o sul Web. Questa stampante multifunzione è inoltre in grado di gestire fax, stampe e copie in tutta semplicità.
- Impostazione e condivisione da qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività Ethernet incorporata^{1,2}. Configurazione di rete rapida senza cavi^{2,5}.
- Copia e scansione semplificate grazie a un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli.
- Possibilità di utilizzare la porta USB easy-access per stampare da un'unità flash e salvare scansioni nell'unità.

Semplicità di utilizzo grazie alla connessione Web.

- Semplificazione dei flussi di lavoro, grazie alla possibilità di accedere alle applicazioni business³ tramite lo schermo touchscreen a colori da 8,9 cm (3,5") e di stampare informazioni aziendali in modo rapido. È anche possibile eseguire la scansione direttamente su siti di archiviazione online.
- Possibilità di stampare pressoché ovunque con HP ePrint⁴.
- Stampa semplificata da un dispositivo mobile utilizzando la stampante in uso senza connessione di rete, mediante la stampa diretta wireless^{2,6}. Stampa wireless semplificata da iPad®, iPhone® e iPod touch® grazie ad AirPrint™⁷.
- Installazione in pochi minuti senza CD grazie a HP Smart Install⁸.

Colore di qualità professionale.

- Colori intensi e dettagli nitidi con HP ImageREt 3600 e il toner ColorSphere II.
- La copia ID consente di creare una copia su un solo lato di un documento di identificazione fronte/retro, mentre l'ottimizzazione automatica delle copie consente di migliorare la qualità delle copie.
- Stampa a colori di qualità professionale a velocità che possono raggiungere 14 ppm⁹. Ricariche di carta ridotte grazie alla capacità di caricare fino a 150 fogli.
- Costo per pagina del nero identico a quello di una stampante in bianco e nero HP LaserJet¹⁰. Ulteriore risparmio con la cartuccia toner nero HP LaserJet 131X ad alta capacità¹¹.

Riduzione del consumo per contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali.

- Risparmio energetico: con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, la stampante viene accesa e spenta automaticamente all'occorrenza¹².
- Riduzione di tempi e consumo energetico con la Tecnologia HP Instant-on¹³. Stampa della prima pagina in soli 19 secondi⁹.
- Impatto ambientale ridotto grazie alle cartucce preinstallate, che riducono gli imballaggi. Questa stampante multifunzione di dimensioni compatte riduce l'ingombro e i rifiuti da imballaggio.
- Riciclaggio semplice e gratuito: le cartucce restituite tramite HP Planet Partners vengono riciclate in modo responsabile¹⁴.

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro 200 M276

Specifiche tecniche

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Velocità di stampa	Fino a 14 ppm ISO nero (A4); Fino a 14 ppm ISO a colori (A4) Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver della complessità del documento. prima pagina uscita: Solo 18,5 secondi nero (A4)
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi Nero; Fino a 600 x 600 dpi
Tecnologia di stampa	Laser
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm; Inferiore: 4,3 mm; Sinistro: 4,3 mm; Destro: 4,3 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript di livello 3 (tramite Universal Print Driver)
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Funzionalità di stampa mobile	CF144A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria; CF145A: HP ePrint, stampa diretta wireless, Apple AirPrint™, applicazioni business
Ciclo di produttività mensile	Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 250 a 1.500
Sensore automatico della carta	No
Velocità del processore	750 Mhz
Schermo	Touchscreen CGD (Colour Graphic Display) da 8,89 cm
Wireless	CF144A: No; CF145A: Sì; connessione WiFi 802.11 b/g/n incorporata, stampa diretta wireless protetta
Predisposizione per la rete	CF144A: Standard (Ethernet integrata); CF145A: Standard (Ethernet, WiFi 802.11b/g integrati)
Memoria	Standard: 256 MB
Compatibilità della scheda di memoria	No
Tipi di supporto	Carta (da lettera, da brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini
Formati dei supporti	Supportata A4, A5, A6, B5 (US); Cartoline da 10 x 15 cm (US single, JIS double); Buste (DL, C5, B5); Personalizzato; CF144A: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm; CF145A: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a 150 fogli Capacità di uscita: Fino a 125 fogli, Fino a 10 buste Valore massimo: Fino a 125 fogli Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto driver)
Peso (grammatura)	Supportato, da percorso carta: Da 60 a 163 g/m ² (fino a 220 g/m ² con carta fotografica lucida laser HP)
Multitasking supportato	Sì
Capacità alimentatore automatico	Standard, da 35 fogli
Impostazioni fotocopiatiche	Fino a 99 copie multiple; Fascicolazione; Riduzione/ingrandimento dal 25 al 400%; Adattamento a pagina; Due o quattro pagine in una pagina; Preimpostazioni di copia personalizzabili; Contrasto (più chiaro/più scuro); Risoluzione (qualità copia); Protocolli di rete supportati; Copia ID; Ottimizzazione copia; Copia in modalità bozza; Stampa fronte/retro manuale; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione copia, grafica e testo a colori: Fino a 600 x 600 dpi; Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%
Specifiche dello scanner	Tipi di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti (35 fogli); Modalità di input della scansione: Da PC: Solution Center Lite (Windows Vista®*, Windows® XP) o Device Stage (Windows® 7); Software compatibile con TWAIN o WIA: Dal pannello anteriore: tasti di scansione, copia, e-mail, fax o file; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione ADF fronte/retro: No; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 dpi
Formato del file di scansione	PDF, PDF indicizzato, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Velocità di scansione	Fino a 10,5 ppm (colori, scansione ADF su cartella di rete); Fino a 12 ppm (bianco e nero e a colori, copia ADF; impostazioni predefinite)
Livelli di profondità bit/scala di grigi	30 bit/ 256
Area di scansione	Dimensione minima del supporto: 48,8 x 48,8 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm; Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 102 x 127 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm ADF
Digital sending	Standard: Scansione su USB; Scansione su cartella; Scan to e-mail; Scansione su Web/cloud
Fax	Sì, 33,6 kbps
Specifiche fax	memoria fax: Fino a 250 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (senza mezztoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri; Broadcasting, max. destinatari: 120

Contenuto della confezione	CF144A: MFP a colori HP LaserJet Pro 200 M276nw; Cartucce toner LaserJet iniziali pre-installate HP a colori nero, ciano, magenta, giallo con ColorSphere (≈ 700 pagine); Supporto alimentazione ADF; CD contenenti il software del dispositivo e il Manuale dell'utente in formato elettronico; Guida all'installazione, pieghevole di supporto; Cavo/i di alimentazione; Cavo/i del telefono; CF145A: MFP a colori HP LaserJet Pro 200 M276nw; Cartucce toner LaserJet iniziali pre-installate HP a colori nero, ciano, magenta, giallo con ColorSphere (≈ 700 pagine); Supporto alimentazione ADF; CD contenenti il software del dispositivo e il Manuale dell'utente in formato elettronico; Guida all'installazione, pieghevole di supporto; Cavo/i di alimentazione; Cavo/i del telefono; Cavo USB;
Materiali di consumo	CF210A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 131A 1.600 pagine CF211A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 131A 1.800 pagine CF212A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 131A 1.800 pagine CF213A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 131A 1.800 pagine Le rese effettive variano considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Software incluso	Windows: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, driver di stampa HP Fax, HP Ink Widget, HP Utility, installazione Scansione e invio tramite e-mail/cartella
Gestione della stampante	Windows®: HP Toolbox FX (installazione standard), avvisi SNP (installazione minima), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility
Sistemi operativi compatibili	Installazione software completo supportate su: Windows 8, Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 o versioni successive); Installazioni solo driver supportate su: Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5); Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2); Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0); Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico); HP-UX 11 e Solaris 8/9
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 200 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows XP (32 bit) (SP2); Processore Pentium® 233 MHz, 512 MB di RAM (a 32 bit) o 2 GB di RAM (a 64 bit), 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Mac: Mac OS X v10.5, v10.6 e v10.7; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core™; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio disponibile su disco rigido; CD/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Dimensioni stampante (L x P x A)	CF144A: 449 x 476 x 414 mm; Valore massimo 449 x 533 x 414 mm CF145A: 449 x 476 x 414 mm; Valore massimo 449 x 533 x 414 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	600 x 500 x 610 mm
Grammatura stampante	CF144A: 23,6 kg; CF145A: 23,6 kg
Peso della confezione	26,9 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C, Umidità: Da 20 a 80% RH
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -20 a 40 °C, Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,1 B(A); Emissioni di pressione acustica: 48 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz) Consumo: 315 watt (copia), 310 watt (stampa), 13 watt (pronta), 6,4 watt (modalità standby), 0,2 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 1440 kWh/settimana Interno Alimentatore
Certificazioni	CSPR 22: 2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificato ENERGY STAR: Sì
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Garanzia	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.
Assistenza e supporto	UX453E: 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard per stampanti multifunzione a colori LaserJet (disponibile in tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e Africa) UX435E: 3 anni di assistenza HP con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione a colori LaserJet (disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia).

Note a piè di pagina

¹ Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive; ² La stampa diretta wireless, la connettività wireless integrata e la connessione wireless automatica HP sono disponibili solo sulla stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro 200 M276nw.; ³ Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printercenter>; ⁴ Richiede una connessione Internet per la stampante. La funzionalità è disponibile con qualsiasi dispositivo connesso con supporto per Internet e posta elettronica. È necessario disporre di un account HP Web Services. I tempi di stampa possono variare. Per un elenco dei documenti e dei tipi di immagine supportati, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/printercenter. Per soluzioni aggiuntive, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/mobile-printing-solutions; ⁵ Connessione Wireless automatica HP potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito www.hp.com/go/autowirelessconnect; ⁶ Il dispositivo mobile deve disporre del supporto wireless. La stampante deve essere compatibile con HP ePrint. La funzione potrebbe richiedere driver o applicazioni aggiuntive, disponibili per il download all'indirizzo www.hp.com/go/printercenter; ⁷ Sono supportati i seguenti dispositivi in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versione successiva: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versione successiva), iPod touch® (terza generazione o versione successiva). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint; la stampante deve essere connessa alla rete a cui è connesso il dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple® Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi; ⁸ HP Smart Install funziona solo con Microsoft® Windows.; ⁹ Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. La velocità esatta della stampa rapida varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, della complessità dei documenti, della rete, della larghezza e del peso dei supporti, dell'ambiente e della dimensione del processo.; ¹⁰ Rispetto alla stampante multifunzione HP LaserJet Pro M1536dnf. Supponendo che almeno il 30% delle pagine complessive venga stampato a colori con contenuti simili a quelli della suite di prova a colori ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) e che la lunghezza media del lavoro di stampa sia di tre pagine. Rese definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.; ¹¹ La cartuccia di toner HP 131X LaserJet nero non è inclusa; da acquistare separatamente.; ¹² Funzionalità HP Auto-On e Auto-Off disponibile in base alla stampante e alle impostazioni.; ¹³ Rispetto ai prodotti che utilizzano fusibili standard.; ¹⁴ La disponibilità del programma varia. Il ritiro e riciclaggio delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e regioni a livello mondiale attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni oppure per richiedere buste o confezioni per la restituzione, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

