

HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276



Öka produktiviteten med flexibla skannings-, fax- och kopieringsalternativ. Skriv ut från i stort sett vilken plats som helst med HP ePrint¹. Effektivisera dina kontorsuppgifter: en färgpekskärm på 8,9 cm (3,5 tum) låter dig komma åt affärsappar³ på den här färg-MFP:n med kapacitet för trådlös funktion^{1,2}.



Höjdpunkter

- Utskrift, kopiering, skanning, fax, digital sändning
- Skriv ut/kopiera 14 sid/min
- 256 MB RAM
- 1 Hi-Speed USB 2.0-port, 1 USB, 1 Ethernet
- Upp till 600 x 600 dpi (med HP ImageREt 3600)

Upplev mångsidig, nätverksansluten produktivitet.

- Spara tid och arbete genom att skanna dokument direkt till en flashenhet, en e-postadress, en nätverksmap eller internet. Den här MFP:n kan också faxa, skriva ut och kopiera med lätthet.
- Installera och dela var som helst på kontoret med trådlös anslutning och inbyggd Ethernet-anslutning^{1,2}. Konfigurera nätverk snabbt – utan sladdar^{2,5}.
- Slutför kopierings- och skanningsjobb med mindre ansträngning tack vare den automatiska dokumentmataren för 35 sidor.
- Använd den lättåtkomliga USB-porten för att skriva ut från – och spara skanningar till – en flashenhet.

Upplev webbansluten enkel användning.

- Förenkla arbetsflödena – använd färgpekskärmen på 8,9 cm (3,5 tum) för att komma åt affärsappar³ och skriva ut affärsinformation snabbt. Du kan även skanna till lagringsplatser online.
- Skriv ut från i stort sett vilken plats som helst med HP ePrint⁴.
- Skriv enkelt ut från en mobil enhet till skrivaren utan nätverk med hjälp av Wireless Direct-utskrift^{2,6}. Skriv ut trådlöst från din iPad®, iPhone® och iPod touch® med AirPrint™⁷.
- Installera skrivaren på bara några minuter – med HP Smart Install behövs det ingen CD⁸.

Förlita dig på färg med professionell kvalitet.

- Producera klara färger och tydliga detaljer med HP ImageREt 3600 och ColorSphere II-toner.
- Använd ID-kopiering för att göra en enkelsidig kopia av en dubbelsidig ID-handling. Förbättra kvaliteten på dina kopior med hjälp av automatisk optimering.
- Skriv ut i färg med professionell kvalitet vid hastigheter på upp till 14 sid/min⁹. Fyll på papper mindre ofta med upp till 150 arks kapacitet.
- Få samma sidkostnad för svaritvitt som med en svartvit HP LaserJet-skrivare¹⁰. Spara pengar med den svarta högkapacitetstonerkassetten HP LaserJet 131X¹¹.

Spara på resurser för att nå miljömål.

- Spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-tekniken, som startar skrivaren när du behöver den och stänger av den när du inte gör det^{1,2}.
- Minska energiförbrukningen med direktuppvärmningsteknik¹³. Starta utskriften med den första sidan ute på bara 19 sekunder⁹.
- Minska din miljöpåverkan – förinstallerade kassetter ger mindre emballage. Den här MFP:n har ett kompakt format som gör att den kräver mindre utrymme och genererar mindre förpackningsavfall.
- Enkel och kostnadsfri återvinning – patroner och kassetter returneras på ett ansvarsfullt sätt via HP Planet Partner-programmet¹⁴.

Tekniska specifikationer

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Utskriftshastighet	Upp till 14 sid/min ISO svart (A4); Upp till 14 sid/min ISO färg (A4) Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Första sidan utskrivet: Bara 18,5 sek svart (A4)
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi Svart; Upp till 600 x 600 dpi
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,3 mm; Underkant: 4,3 mm; Vänsiter: 4,3 mm; Höger: 4,3 mm
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering (via Universal Print Driver)
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Kapacitet för mobil utskrift	CF144A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad; CF145A: HP ePrint, trådlös direktutskrift, Apple AirPrint™, affärsappar
Kapacitet per månad	Upp till 30 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 250 till 1500
Automatisk pappersensor	Nej
Processorhastighet	750 MHz
Bildskärm	8,89 cm CGD-pekskärm (färggrafikskärm)
Trådlöst	CF144A: Nej; CF145A: Ja, inbyggd WiFi 802.11 b/g/n, skyddad Wireless Direct-utskrift
Nätverksförberedd	CF144A: Standard (inbyggd Ethernet); CF145A: Standard (inbyggd Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
Minne	Standard: 256 MB
Kompatibla minneskort	Inga
Medietyper	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevpapper, lätt, foto, vanligt, förtryckt, hälat, returpapper, grovt), OH-film, etiketter, kuvert, papp
Mediastorlekar	Kompatibla A4, A5, A6, B5 (UIS); 10 x 15 cm, vykort (enkla JIS, dubbla JIS); kuvert (DL, C5, B5); Eget: CF144A: 76 x 127 till 216 x 356 mm; CF145A: 76 x 127 till 216 x 356 mm
Mediekapacitet	Inmatningskapacitet: Upp till 150 ark Utmatningskapacitet: Upp till 125 ark, Upp till 10 kuvert Högst: Upp till 125 ark Duplexutskrift: Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Pappersvikt	Stöds, per pappersbana: 60 till 163 g/m ² (upp till 220 g/m ² med HP glättat laserfotopapper)
Stöd för flerprogramskörning	Ja
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Standard, 35 ark
Kopiatorinställningar	Upp till 99 kopior; Sortering: Förminskning/förstoring från 25 till 400 %; Anpassa till sida; två eller fyra sidor till en sida; anpassningsbara förinställningar för kopiering; Kontrast (ljusare/mörkare); Upplösning (kopieringskvalitet); nätverksprotokoll som stöds; ID-kopiering; Kopieringsoptimering; Kopiering i utkastläge; manuell dubbelzijdig utskrift; Maximalt antal kopior; Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi; Kopieringsupplösning, färg, text och grafik: Upp till 600 x 600 dpi; Ändring av kopieringsstorlek: 25 till 400 %
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare (ADF) (35 ark); Metoder för inläsning vid skanning: Från dator: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Scan (Windows® 7); TWAIN- eller WIA-kompatibel programvara; knapp för att skanna, kopiera, e-posta, faxa eller arkivera från frontpanelen; Twain-version: Version 1.9; Dubbelzijdig ADM-skanning: Nej; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi
Filformat för skanning	PDF, sökbart PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Skanningshastighet	Upp till 10,5 sid/min (färg, ADM-skanning till nätverksmapp); Upp till 12 sid/min (svartvitt och färg, ADM-kopiering, standardinställningar)
Bitdjup/gråskalenivåer	30 bitar/ 256
Skanningsbar yta	Minsta medieformat: 48,8 x 48,8 mm; Största medieformat: 216 x 297 mm; Skanningsbart område (ADM): Minsta medieformat: 102 x 127 mm; Största medieformat: 216 x 356 mm ADF
Digital sändning	Standard: Skanna till USB; Skanna till mapp; Skanna till e-post; Skanna till webben/molnet
Faxa	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 250 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Superfin: 300 x 300 dpi (med halvtoner); Snabbuppringning: Upp till 120 nummer; Gruppfax, maximalt antal platser: 120

Medföjder	CF144A: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw; Förinstallerade HP LaserJet-introduktionstonerkassetter (svart, cyan, magenta och gul) med ColorSphere-toner (~ 700 sidor); Stöd för inmatning från automatisk dokumentmatare (ADF); CD med enhetsprogramvara och elektronisk användarhandbok; Installationsguide, supportbrochyr; Strömsladd(ar); CF145A: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw; Förinstallerade HP LaserJet-introduktionstonerkassetter (svart, cyan, magenta och gul) med ColorSphere-toner (~ 700 sidor); Stöd för inmatning från automatisk dokumentmatare (ADF); CD med enhetsprogramvara och elektronisk användarhandbok; Installationsguide, supportbrochyr; strömsladd(ar); Telefonsladd(ar); USB-kabel;
Förbrukningsartiklar	CF210A: HP 131A svart LaserJet-tonerkasset, original 1 600 sidor CF210X: HP 131X svart LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet, original 2 400 sidor CF211A: HP 131A cyan LaserJet-tonerkasset, original 1 800 sidor CF212A: HP 131A gul LaserJet-tonerkasset, original 1 800 sidor CF213A: HP 131A magenta LaserJet-tonerkasset, original 1 800 sidor Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de bilder som skrivs ut och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Medföljande program	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrivrutin, HP TWAIN-skannerdrivrutin, HP Scan, HPs faxinställningsguide, HP Send Fax, HPs faxskrivardrivrutin; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript-drivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HPs faxskrivardrivrutin, HP Ink Widget, HP Verktyg, konfiguration av Skanna till e-post/mapp
Skrivarhantering	Windows®: HP Toolbox FX (standardinstallation), S/N-varningar (minimiinstallation), HP Web Jetadmin (laddas ned); Mac: HP-verktyget
Kompatibla operativsystem	Kompletta programvarainstallationer stöds på: Windows 8, Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows XP (32-bitars) (SP2 eller senare); Installationer av enbart drivrutin stöds på: Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP3 eller senare); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux: Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installatören); HP/UX 11 och Solaris 8/9
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor; 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars); 200 MB tillgänglig hårddiskturymme; CD/DVD-ROM eller Internet; USB- eller nätverksport; Windows XP (32-bitars) (SP2); Pentium® 233 MHz-processor; 512 MB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars); 200 MB tillgänglig hårddiskturymme; CD/DVD-ROM eller Internet; USB- eller nätverksport Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core™-processor; 256 MB RAM; 300 MB ledigt hårddiskturymme; CD/DVD-ROM eller Internet; USB- eller nätverksport
Skrivarens mått (B x D x H)	CF144A: 449 x 476 x 414 mm; Högst 449 x 533 x 414 mm CF145A: 449 x 476 x 414 mm; Högst 449 x 533 x 414 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	600 x 500 x 610 mm
Skrivarens vikt	CF144A: 23,6 kg; CF145A: 23,6 kg
Vikt inklusive emballage	26,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C, Luftfuktighet: 0 till 95 % RH
Akustik	Ljudeffekt: 6,1 dB(A); Ljudtryck: 48 dB(A)
Strömförbrukning	Krav: Insösnäring: 220 till 240 V- (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) Energiförbrukning: 315 W (kopiering), 310 W (utskrift), 13 W (startläge), 6,4 W (viloläge), 0,2 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 1,440 kWh/vecka Intern Nätenhet
Certifikat	CEPSR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006 +A1+2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC-rubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR-kvalificerad: Ja
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Garanti	Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.
Service och support	UX453E - HP 3 års serviceplan standardutbyte för Color LaserJet MFP-skrivare (tillgänglig i hela Europa, Mellanöstern och Afrika) UX435E - HP 3 års serviceplan med utbyte nästa dag för Color LaserJet MFP-skrivare (tillgänglig i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen och Slovakien).

Fotnoter

¹ Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad när VPN-anslutningar är aktiva.; ² Wireless Direct-utskrift, inbyggd trådlös anslutning och HP Auto Wireless Connect finns endast på HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276nw.; ³ Kräver trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Apparnas tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁴ Kräver en internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med anslutna enheter som har internet- och e-postfunktion. Kräver registrering av konto för HPs webbtjänster. Utskriftstiderna kan variera. En lista över vilka dokument- och bildtyper som stöds finns på www.hp.com/go/eprintcenter. För ytterligare lösningar, se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁵ HP Auto Wireless Connect kanske inte är tillgänglig för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. För information om kompatibilitet, besök www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁶ Den mobila enheten måste ha aktiverad trådlös funktion. Skrivaren måste vara HP ePrint-beredd. Funktionen kan kräva en drivrutin eller appar, som kan laddas ned från www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁷ Stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare), iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder.; ⁸ HP Smart Install fungerar endast med Microsoft® Windows.; ⁹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. nätverket, materialets bredd och vikt, omgivningen och utskriftens storlek.; ¹⁰ Jämfört med HP LaserJet Pro M1536dnf MFP. Förutsatt att kunden skriver ut minst 30 % av det totala antalet sidor i färg med ett innehåll som liknar färgtestserien enligt ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) och har en generell, genomsnittlig utskriftslängd på tre sidor. Kapaciteten fastställd med ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.; ¹¹ HP 131X svart LaserJet-tonerkasset ingår inte; köp den separat.; ¹² HP-funktionerna för automatisk start och avstängning är beroende av skrivaren och dess inställningar.; ¹³ Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.; ¹⁴ Programets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter är för närvarande tillgänglig i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partner-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuellt utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkten och tjänsten. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuellt utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantiavtalen som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

