

HP LaserJet Pro 200 renkli MFP M276



Çok yönlü tarama, faks ve kopyalama seçenekleri ile verimliliği artırın. HP ePrint ile hemen hemen her yerden yazdırın⁴. Ofis görevlerini kolaylaştırın: 8,9 cm (3,5") renkli dokunmatik ekran, iş uygulamalarına³ bu kablosuz özellikli^{1,2} renkli MFP'den erişimimize imkan tanır.



Önemli Haberler

- baskı, kopyalama, tarama, faks, dijital gönderme
- Dakikada 14 sayfaya varan baskı/kopyalama
- 256 MB RAM
- 1 Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası; 1 USB, 1 Ethernet
- En fazla 600x600 dpi (HP ImageREt 3600 ile)

Çok yönlü ve ağa bağlı verimlilik elde edin.

- Belgeleri doğrudan flash sürücüyü, e-postaya, ağ klasörüne veya web'e tarayarak zamandan ve iş gücünden tasarruf edin. Bu MFP faks, baskı ve kopyalama işlerini de kolayca gerçekleştirir.
- Kablosuz ve yerleşik Ethernet bağlantısı sayesinde ofis içinde istediğiniz yere kurun ve paylaşın^{1,2}. Ağ kablolarına gerek olmadan hızlı bir şekilde yapılandırın^{2,5}.
- 35 sayfalık otomatik belge besleyiciyi kullanarak kopyalama ve tarama işlerini fazla çaba sarf etmeden tamamlayın.
- Flash sürücüden baskı ve taramaları flash sürücüyü kaydetmek için kolay erişimli USB bağlantı noktasını kullanın.

Web bağlantılı kullanım kolaylığının keyfini sürün.

- İş uygulamalarına³ erişmek ve iş bilgilerini hızlı bir şekilde baskı için 8,9 cm (3,5") renkli dokunmatik ekranı kullanarak iş akışlarınızı kolaylaştırın. Çevrimiçi depolama sitelerine bile tarama yapabilirsiniz.
- HP ePrint ile hemen hemen her yerden yazdırın⁴.
- Kablosuz doğrudan baskı özelliğini kullanarak mobil aygıtlardan yazıcınıza bir ağa gerek olmadan kolayca baskı gönderin^{2,6}. AirPrint™⁷ ile iPad®, iPhone® ve iPod touch® aygıtınızdan kablosuz olarak yazdırın.
- Birkaç dakikada kurun; HP Akıllı Yükleme ile CD gerekmez⁸.

Profesyonel kalitede renklere güvenin.

- HP ImageREt 3600 ve ColorSphere II toner ile canlı renkler ve net ayrıntılar elde edin.
- Çift taraflı kimlik kartının tek taraflı bir kopyasını oluşturmak için Kimlik Kopyalama özelliğini kullanın. Otomatik kopya optimizasyonu sayesinde kopyalarınızın kalitesini iyileştirin.
- Dakikada 14 sayfaya varan hızlarda profesyonel kalitede renkli belgeler yazdırın⁹. 150 yapraklık kağıt kapasitesi sayesinde tepsiye daha az sıklıkta kağıt yükleyin.
- Yalnızca siyah bir HP LaserJet yazıcı ile aynı sayfa başı siyah baskı maliyetini elde edin¹⁰. Yüksek kapasiteli HP LaserJet 131X Siyah Toner Kartuşu ile paradan tasarruf edin¹¹.

Kaynakları koruyarak çevresel hedeflerin karşılanmasına yardımcı olun.

- Yazıcıyı gerektiğinde açıp gerekmediğinde kapatan HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi ile enerjiden tasarruf edin¹².
- Instant-on Teknolojisi ile enerjiden ve zamandan tasarruf edin¹³. baskı işlemini 19 saniye kadar kısa süreli ilk sayfa çıkışı ile başlatın⁹.
- Ambalaj gerektirmeyen önceden takılmış kartuşlar kullanarak çevre üzerindeki etkinizi azaltın. Bu MFP, küçük boyutu sayesinde daha az yer kaplar ve daha az ambalaj atığı oluşturur.
- Ücretsiz, kolay geri dönüştürebilmenin tadını çıkarın; HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla iade edilen kartuşlar bilinçli bir biçimde geri dönüştürülür¹⁴.

HP LaserJet Pro 200 renkli MFP M276

Teknik özellikler

İşlevler	Yazdırma, fotokopi, tarama, faks
Baskı hızı	Dakikada 14 sayfaya kadar ISO siyah (A4); Dakikada 14 sayfaya kadar ISO renkli (A4) İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims . Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. İlk sayfa çıkış süresi: 18,5 sn kadar kısa bir süre siyah (A4)
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar Siyah; 600 x 600 dpi'ye kadar
Baskı teknolojisi	Lazer
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 4,3 mm; Alt: 4,3 mm; Sol: 4,3 mm; Sağ: 4,3 mm
Yazdırma dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Düzey 3 yükünmesi (Evrensel Yazdırma Sürücüsü yoluyla)
Baskı kartuşu numarası	4 (Birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Mobil baskı yeteneği	CF144A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı; CF145A: HP ePrint, Kablosuz doğrudan yazdırma, Apple AirPrint™, iş uygulamaları
Ayıklı baskı kapasitesi	30.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen ayıklı sayfa sayısı: 250 - 1500
Otomatik kağıt sensörü	Yok
İşlemci hızı	750 MHz
Ekran	8,89 cm dokunmatik Renkli Grafik Ekranı (CGD)
Kablosuz	CF144A: Yok; CF145A: Evet, yerleşik WiFi 802.11 b/g/n, güvenli kablosuz doğrudan baskı
Ağa bağlanmaya hazır	CF144A: Standart (dahili Ethernet); CF145A: Standart (yerleşik Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
 Bellek	Standart: 256 MB
 Bellek kartı uyumluluğu	Yok
Ortam tipleri	Kağıt (yazı kağıdı, broşür, renkli, parlak, kalın, antetli, hafif, fotoğraf, düz, basılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü), saydam kağıtlar, etiketler, zarflar, kartlar
Ortam boyutları	Desteklenen A4, A5, A6, B5 (JIS); 10 x 15 cm, kartpostalar (JIS tek, JIS çift); zarflar (DL, C5, B5); Özel: CF144A: 76 x 127 - 216 x 356 mm; CF145A: 76 x 127 - 216 x 356 mm
Ortam kullanımı	Girdi kapasitesi: En fazla 150 yaprak Çıktı kapasitesi: En fazla 125 yaprak, 10 adede kadar zarf En yüksek: En fazla 125 yaprak İki taraflı baskı: El ile (sürücü desteği var)
Kağıt ağırlığı	Destekler, kağıt yoluyla: 60 - 163 g/m ² (HP lazer parlak fotoğraf kağıtları ile 220 g/m ²)
Çoklu görev destekleri	Evet
Otomatik belge besleyici kapasitesi	Standart, 35 yaprak
Fotokopi ayarları	99'a varan birden fazla kopya; Harmanlama: %25 ile %400 Küçültme/Büyütmeye; Sayfaya süđirme; tek sayfada iki veya dört sayfa; özelleştirilebilir kopyalama ön ayarlar; Karşıtlık (Daha Açık/Daha Koyu); Çözünürlük (Kopyalama kalitesi); desteklenen ađ protokoller; Kimlik kopyalama; Kopya optimizasyonu; Taslak modu kopyalama; el ile çift yüz baskı; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar; Kopya Çözünürlüğü, Renkli Metin ve Grafikler: 600 x 600 dpi'ye kadar; Fotokopi yeniden boyutlandırma: %25-400
 Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Düz yataklı, OBB (35 yaprak); Tarama giriş modları: PC'den: Solution Center Lite (Windows Vista™, Windows® XP) ya da Device Stage (Windows® 7); TWAIN uyumlu ya da WIA uyumlu yazılım; ön panelde tarama, kopyalama, e-posta gönderme, faks veya dosya düğmeleri; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Çift taraflı ADF tarama: Yok; Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 1200 dpi
Tarama dosyası biçimi	PDF, aranabilir PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Tarama hızı	Dakikada 10,5 sayfaya kadar (renkli, OBB'den ađ klasörüne tarama); Dakikada 12 sayfaya kadar (siyah-beyaz ve renkli, OBB'den kopyalama, varsayılan ayarlar)
Bit derinliği / Gri tonlama düzeyleri	30 bit / 256
Taranabilir alan	Asgari ortam boyutu: 48,8 x 48,8 mm; Maksimum ortam boyutu: 216 x 297 mm; Taranabilir alan (ADF): Asgari ortam boyutu: 102 x 127 mm; Maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm OBB
Dijital yolla gönderme	Standart: Scan to USB; Klasöre tarama; E-postaya tarama; Web/bulutla tarama
Faks	Evet, 33,6 kbps
Faks özellikleri	Faks belleği: 250 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (yarım ton yok); Hızlı çevirme: En fazla 120; Yayın, en fazla konum: 120

Kutudakiler	CF144A: HP Renkli LaserJet Pro 200 renkli MFP M276'n; ColorSphere toneri önceden takılan tanıtım amaçlı HP Siyah, Açık Mavi, Morumsu Kırmızı, Sarı Renkli LaserJet Toner Kartuşları (yaklaşık 700 sayfa); OBB giriş desteği; Ağıt yazılımı ve elektronik Kullanım Kılavuzu içeren CD/CD'ler; Kurulum Kılavuzu, Destekleyici broşür; Güç kablosu/kablolar; Telefon kablosu/kablolar; CF145A: HP Renkli LaserJet Pro 200 renkli MFP M276'n; ColorSphere toneri önceden takılan tanıtım amaçlı HP Siyah, Açık Mavi, Morumsu Kırmızı, Sarı Renkli LaserJet Toner Kartuşları (yaklaşık 700 sayfa); OBB giriş desteği; Ağıt yazılımı ve elektronik Kullanım Kılavuzu içeren CD/CD'ler; Kurulum Kılavuzu, Destekleyici broşür; güç, güç kablosu/kablolar; Telefon kablosu/kablolar; USB kablosu;
Sarf Malzemeleri	CF210A HP 131A Siyah Orjinal LaserJet Toner Kartuşu 1.600 sayfa CF210X HP 131X Yüksek Kapasiteli Siyah Orjinal LaserJet Toner Kartuşu 2.400 sayfa CF211A HP 131A Camgöbeği Orjinal LaserJet Toner Kartuşu 1.800 sayfa CF212A HP 131A Sarı Orjinal LaserJet Toner Kartuşu 1.800 sayfa CF213A HP 131A Magenta Orjinal LaserJet Toner Kartuşu 1.800 sayfa Gerçek değerler basılan görüntüleri ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılar için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Ürüne gelen yazılım	Windows®: HP Yükleme/Kaldırıcı, HP PCL 6 baskı sürücüsü, HP WIA Tarayıcı Sürücüsü, HP TWAIN Tarayıcı Sürücüsü, HP Scan, HP Faks Kurma Sihirbazı, HP Faks Gönderme, HP Faks Baskı Sürücüsü; Mac: HP Yükleme/Kaldırıcı, HP Postscript sürücüsü, HP Scan, HP Setup Yardımcısı, HP Faks Baskı Sürücüsü, HP Mürekkep Parçaadı, HP Utility, E-postaya/Klasöre tarama kurulumu
Yazıcı yönetimi	Windows®: HP Araç Kutusu FX, (varsayılan yüklemeler), SNMP Uyarıları (minimum yüklemeler), HP Web Jetadmin (indirme); Mac: HP Utility
Uyumlu işletim sistemi	Tam yazılım yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows 8, Windows 7 (32 bit ve 64 bit), Windows Vista (32 bit ve 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 veya üstü); Yalnızca sürücülerin yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 veya üstü); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulan pakette desteklenir), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleme tarafından desteklenir); HPLUX 11 ve Solaris 8/9
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz (32 bit) (x86) veya (64 bit) (x64) işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 200 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya İnternet; USB veya ađ bağlantı noktası; Windows XP (32 bit) (SP2); Pentium® 233 MHz işlemci, 512 MB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 200 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya İnternet; USB ya da ađ bağlantı noktası Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5 veya Intel® Core™ İşlemci; 256 MB RAM; 300 MB boş sabit disk alanı; CD/DVD-ROM veya İnternet; USB veya ađ bağlantı noktası
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	CF144A: 449 x 476 x 414 mm; En yüksek 449 x 533 x 414 mm CF145A: 449 x 476 x 414 mm; En yüksek 449 x 533 x 414 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	600 x 500 x 610 mm
Yazıcı ağırlığı	CF144A: 23,6 kg; CF145A: 23,6 kg
Paket ağırlığı	26,9 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C, Nemi: % 20 - 80 RH
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -20 - 40°C, Nemi: % 0 - 95 RH
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,1 B(A); Akustik basınç emisyonları: 48 dB(A)
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/-) 10%, 50 Hz (+/-) 2 Hz Tüketim: 315 vat (kopyalama), 310 vat (baskı), 13 vat (hızlı), 6,4 vat (uyku), 0,2 vat (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 1,440 kWh/Hafta Dahili Güç kaynağı
Sertifikalar	CEPSR 22: 2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 Sınıf 6, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, BSI 7625:1-2003, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli diğer EMC onayları ENERGY STAR Onaylı: Evet
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere bağlı olarak farklılık gösterir.
Servis ve Destek	UX453E - Renkli LaserJet MFP Yazıcılar için Standart Değişim Olanakları ile HP 3 yıllık Servis Planı (Tüm Avrupa, Orta Doğu, Afrika ülkelerinde mevcut) UX453E - Renkli LaserJet MFP Yazıcılar için Ertesi iş günü Değişim Olanakları ile HP 3 yıllık Servis Planı (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya'da mevcut).

Dipnotlar

¹ Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantılarında sınırlı olabilir.; ² Kablosuz doğrudan baskı, yerleşik kablosuz bağlantı ve HP Otomatik Kablosuz Bağlantı özellikleri yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli MFP M276'nın ürününde bulunur.; ³ Kablosuz erişim noktası ve yazıcıya İnternet bağlantısı gerektirir. Hizmetler kayıt gerektirebilir. Uygulama bulunabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁴ Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Özellikle, bağlı olan herhangi bir İnternet ve e-posta özelliği aygıtta çalışır. HP Web Hizmetleri Hesap Kaydı gerekir. Baskı süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerini listesi için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter. Ayrıca ilave çözümler için, www.hp.com/go/mobile-printing-solutions adresine bakın.; ⁵ HP Otomatik Kablosuz Bağlantı bazı sistem yapılandırmalarında kullanılamayabilir. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır. Uyumluluk ile ilgili bilgi için www.hp.com/go/autowirelessconnect adresini ziyaret edin.; ⁶ Mobil aygıtın kablosuz özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. Yazıcının HP ePrint özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. Özellikle, www.hp.com/go/eprintcenter adresinden indirilebilecek sürücüler veya uygulamalar gerektirebilir.; ⁷ iOS 4.2 veya üstü bir işletim sistemine sahip şu aygıtlar destekler: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS veya üstü), iPod touch® (3. nesil veya üstü). HP AirPrint özelliği yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının iOS aygıtınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır. AirPrint, AirPrint logosu, iPad, iPhone ve iPod touch Apple® Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.; ⁸ HP Akıllı Yükleme yalnızca Microsoft® Windows ile çalışır.; ⁹ baskı hızı ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. FPO gerçek hızı sistem yapılandırmasına, yazılım programına, belge karmaşıklığına, ağa, ortam genişliğine, ortam ağırlığına, bulunulan ortama ve iş buytuna göre değişiklik gösterir.; ¹⁰ HP LaserJet Pro M1536dnf MFP ile karşılaştırılmıştır. Müşterinin toplam sayfaların en az %30'unu ISO/IEC 19798 renkli deneme sayfalarındaki içeriğe benzer renklerde (www.iso.org/jtc1/sc28) ve genel ortalamada üç sayfa uzunluğunda iş yazdırıldığı varsayılır. Baskı kapasiteleri ISO/IEC test standartları kullanılarak belirlenmiştir. Gerçek baskı kapasiteleri ve ücretler yazdırılan görüntüleri, yazdırılan renkli sayfa sayısına ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.; ¹¹ HP 131X LaserJet Siyah Toner Kartuşu ürüne dahil değildir; lütfen ayrı olarak satın alın.; ¹² HP Otomatik Açılma ve Otomatik Kapanma özellikleri yazıcıya ve ayarlarla göre değişiklik gösterir.; ¹³ Geleneksel birleştirme yöntemi kullanan ürünlerle karşılaştırılmıştır.; ¹⁴ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP Gezegen Ortaklığı programı ile dünyada 50'den fazla ülke ve bölgede HP kartuş iade ve geri dönüşürme hizmeti verilmektedir. Daha fazla bilgi almak veya iade zarfı ve atık toplama kutusu talebinde bulunmak için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber vermeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belgede verilen bilgiler haber vermeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA4-2277TRE, Aralık 2014

