

HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570



HP's bedste løsning til farvelaserproduktivitet

Opgaverne afsluttes hurtigere, du får farver med stor gennemslagskraft, og installationen og tilslutningen er hurtigt klaret^{1,2}. Udskriv fra din smartphone eller tablet-pc med HP ePrint³. Gør det nemt at spare på ressourcerne og genbruge brugte patroner⁴.



Særlige karakteristika

- Udskrivning/kopiering af op til 30 sider/min.
- 256 MB RAM, 800 MHz processor
- 1 Hi-Speed-USB 2.0-port; 1 USB; 1 Fast Ethernet
- Op til 600 x 600 dpi (med HP ImageREt 3600)

Øg dit ydelsespotentiale.

- Med enkeltpassageteknologien og scanning med to hoveder kan du øge produktiviteten og afslutte scanningsopgaver hurtigere.
- Udskriv dokumenter med en hastighed på op til 30 sider i minuttet⁵. Du kan trygt regne med en stabil udskriftsmængde på 1500 til 4000 sider om måneden (anbefalet).
- Papirkopier kan omdannes til digitale filer med henblik på nem distribution og lagring, og dine kopier bliver fejlfri.
- 50-arks-dokumentføderen og den automatiske dobbeltsidet print gør det nemt at klare opgaverne og opretholde produktivetsniveauet.

Før dig frem med strålende farver.

- Enklere arbejdsgange: den 8,89 cm (3,5") store berøringfølsomme farveskærm gør, at du hurtigt kan få adgang til, gemme og udskrive forretningsindhold⁶.
- Få maksimal effekt – optimer farveindstillingerne, og opnå levende resultater med utrolig opløsning.
- Fremstil uovertruffet marketingmateriale på kontoret – på en lang række medier og i mange forskellige størrelser.
- Med forudinstallerede patroner kan du påbegynde arbejdet hurtigt. Få mere for pengene ved tilkøb af patroner med stor kapacitet⁷.

Hurtig og nem opsætning, så du kan bevare forbindelsen.

- Brug HP's automatiske trådløse tilslutning til at konfigurere netværksforbindelse uden ledninger.¹
- Udskriv fra din smartphone eller tablet-pc med HP ePrint³. Det er let at sende udskrifter fra enheder uden netværk^{2,8}.
- Med trådløs tilslutning og 10/100/1000T Gigabit Ethernet-netværksfunktion effektiviseres din anvendelse af ressourcerne – åbn, udskriv og del⁹.
- Med HP Web Jetadmin kan du følge kontorudskrivning og enhedens status eksternt og på den måde administrere MFP'en proaktivt.

Bedre for miljøet.

- Spar strøm med HP Auto-tænd/sluk-teknologien samt Instant-on-kopiering og Instant-on-teknologi¹⁰.
- Spar på ressourcerne og papiret – med automatisk dobbeltsidet print.
- HP EcoSMART Console giver dig central og nem adgang til printerindstillinger og brugerdefinerede indstillinger for energibesparelse.
- Reduceret miljøpåvirkning – du kan nemt genbruge de originale HP LaserJet-tonerpatroner gennem HP Planet Partners⁴.

HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570

Tekniske specifikationer

Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Printhastighed	Op til 30 sider/min. ISO sort (A4); Op til 30 sider/min. ISO farve (A4); Op til 27 billeder/min. Duplex sort (A4) Målt ved hjælp af ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver og dokumentkomplekset. Første side færdig: Under 10,5 sek. Sort (A4); Under 10,5 sek. Farve (A4)
Udskriftsopløsning	Op til 600 x 600 dpi Sort; Op til 600 x 600 dpi Farve
Printteknologi	Laser
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 5 mm; Bund: 5 mm; Venstre: 5 mm; Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 210,9 x 350,6 mm
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-emulering, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Mulighed for mobil print	CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, forretningsapplikationer; CZ272A: HP ePrint, udskrivning med Direkte Trådløs, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, forretningsapplikationer;
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 75.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 1500 til 4000
Automatisk papirføler	Nej
Processorhastighed	800 MHz
Skærm	8,89-cm berøringsfølsom skærm, LCD (farvegrafik)
Trådløst	CZ271A: Nej; CZ272A: Ja, indbygget trådløst WiFi 802.11b/g/n-netværk;
Netværksparat	CZ271A: Standard (indbygget Gigabit 10/100/1000T-ethernet); CZ272A: Standard (indbygget Gigabit 10/100/1000T-ethernet, WiFi 802.11b/g/n);
Hukommelse	Standard: 256 MB
medietyper	Papir (folder, brochure, farvet, blankt, brevhoved, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugs, groft), postkort, transparenter, etiketter, konvolutter
medieformater	understøttet Bakke 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; postkort (enkelt og dobbelt JIS); konvolutter (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Bakke 2 og ekstrabakke 3: A4; A5; B5 (JIS); Enhed til automatisk dobbeltsideudskrivning: A4; A5; B5 (JIS); special: Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks ekstrabakke 3: 148 x 210 til 216 x 356 mm; Enhed til automatisk dobbeltsideudskrivning: 148 x 210 til 216 x 356 mm
mediehåndtering	Papirkapacitet: Op til 350 ark Kapacitet for udbakke: Op til 250 ark, Op til 10 kuverter maksimum: Op til 250 ark Duplexudskrift: Automatisk (standard)
Papirvægt	Understøttet af papirgang: Bakke 1: 60 til 216 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir); Bakke 2: 60 til 163 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir); Ekstrabakke 3: 60 til 176 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir); Enhed til automatisk dobbeltsideudskrivning: 60 til 163 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir)
Kompatible operativsystemer	Den fulde softwarepakke kan installeres på: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012; Følgende understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bit) (SP3 eller nyere); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (understøttes med forudbygget pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (understøttes af den automatiske installation); HP/UX 11 og Solaris 8/9
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1-GHz-processor, 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 1 GB RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit), 400 MB ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse, USB- eller netværksport Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd-rom eller internet, USB
Understøtter multitasking	Ja
Duplexudskrift	Automatisk (standard)
Automatiske dokumentfremførers kapacitet	Standard, 50 ark.
Kopilindstillinger	Antal kopier; Forminds/Forstør; Lysere/Mørkere; Optimering; Papir; Kopiering af flere sider; Sættvis; Valg af papirbakke; Tosidet; Kladdetilstand; Billedjustering; Vælg som nye standarder; Gendan standarder; Største antal kopier: Op til 99 kopier; Kopiopløsning: Op til 300 x 300 dpi; Kopiopløsning, farvetekst og grafik: Op til 300 x 300 dpi; Størrelsesændring ved kopiering: 25 til 400%
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, ADF; Scanning - teknologi: Contact Image Sensor (CIS); Scan-inputmetoder: Fra pc: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN- eller WIA-kompatibel software; Twain-version: Version 1,9; Duplex ADF-scanning: Ja, duplexudskrivning med to hoveder, farvescanning; Største scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 300 x 300 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder (ADF)); Op til 1200 x 1200 dpi (sort-hvid, flatbed)
Øprindeligt scanningsfilformat	PDF, JPG
Scan filformatfodnote	HP Scan-software inkluderet i pakken - filformater understøttes ved hjælp af software, der kører på pc'en
Softwarescanningsfilformat	Windows: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, PDF med søgefunktion, RTF, TXT
Scanningshastighed	Op til 19,5 sider/min. (sort/hvid) og op til 14 sider/min. (farver)
Bitdybde/gråtoneniveauer	24-bit (8-bit for farvedupleksscanning)/ 256
Område, der kan scannes	mindste mediestørrelse: Alle formater mindre end A4; maksimal mediestørrelse: 216 x 297 mm; Scanbart område (ADF): mindste mediestørrelse: 127 x 177 mm; maksimal mediestørrelse: 216 x 356 mm ADF
digital sending	Standard: Scan til e-mail med e-mailadresseopslag i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Kassens indhold	CZ271A: HP LaserJet Pro 500 MFP-farveprinter M570dn; har en indbygget funktion til automatisk dobbeltsidet print; indbygget 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Sort HP LaserJet-tonerpatron (~5500 sider), tonerpatroner med cyan, magenta og gul (~6000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Strømkabel; Faxeledning; CZ272A: HP LaserJet Pro farve-MFP M570dw; har en indbygget funktion til automatisk dobbeltsidet print; indbygget 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådløs 802.11b/g/n; Sort HP LaserJet-tonerpatron (~5500 sider), tonerpatroner med cyan, magenta og gul (~6000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Strømkabel; Faxeledning; USB-kabel;
Forbrugsvarer	CE400A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, sort 5.500 sider CE400X Original HP 507X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 11.000 sider CE401A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, cyan 6.000 sider CE402A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, gul 6.000 sider CE403A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, magenta 6.000 sider CE254A HP Color LaserJet CE254A Toner Collection Unit (tonersamlingsenhed) Ca. 36.000 sider CE484A HP Color LaserJet CE484A 110V Fuser Kit (fiks.kit) 150.000 sider CE506A HP Color LaserJet CE506A 220V fuser kit 150.000 sider Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 ved løbende udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere en del, afhængigt af hvilke billeder der udskrives og andre faktorer. Der er flere oplysninger på: hp.com/go/learnaboutsupplies
tilbehør	CF084A HP Color LaserJet bakke til 500 ark papir og kraftige medier CF085A HP LaserJet 500 color-serien - printerkabinnet
Fax	Ja, 33,6 kbps
Fax - specifikationer	Fax-hukommelse: Op til 250 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (ingen gråtoner); hurtigopkald: Op til 120 numre; Broadcasting, maksimale antal placeringer: 120
Fax Smart Software - egenskaber	Backup af permanent faxhu-Hukommelse, automatisk faxreduktion, automatisk genopkald, forsinket afsendelse, faxvideresendelse, TAM-brugergrenseflade, polling, blokering af reklamefax, genkendelse af særlige ringemønstre, faxforsideguide, faxspærring, faktureringskode, lagring og indlæsning, poll til modtagelse, faxaktivitetsrapporter, indstilling af opkaldspræfik, udskriv faxlog
Software inkluderet	Windows®: HP installation/afinstallation, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scan, HP Fax-opættelsesguide, HP Send Fax, HP Fax-printerdriver, statusbeskeder, HP Update, DXP; Mac: HP installation/afinstallation, HP Postscript-driver, HP Scan, HP indstillingsassistent, HP Fax-printerdriver, HP Utility, HP Firmware Updater
Printeradministration	Windows®: HP Device Toolbox, statusadvarslar (standardinstallation), SNMP-advarslar (minimum netværksinstallation), HP Web Jetadmin (download), Mac: HP Utility
Printermål (B x D x H)	CZ271A: 515 x 500 x 538 mm CZ272A: 515 x 500 x 538 mm
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C, Luftfugtighed: 20% til 60% relativ luftfugtighed
Harddiskplads	Temperatur: 0 til 35°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A); Akustisk lydtryk: 52 dB(A)
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Forbrug: 605 W (udskrivning), 440 W (kopiering), 52 W (klar), 8,1 W (dvale), 0,3 W (slukket). Typisk elforbrug: 3,259 kWh/uge. Indbygget strømforsyning
certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009/A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR-mærket: Ja
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Garanti	Et års begrænset garanti med onsite-service. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.
Tilslutning	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server
service og support	U6V78E – HP 3 års hardwaresupport næste hverdag Color LaserJet M570-multifunktionsprinter U6V82E – HP 3 års hardwaresupport 4 timer 13x5 Color LaserJet M570-multifunktionsprinter U6V90PE – HP 1 års ekstra hardwaresupport næste hverdag Color LaserJet M570-multifunktionsprinter U6V93PE – HP 1 års ekstra hardwaresupport 4 timer 13x5 Color LaserJet M570-multifunktionsprinter U6V91PE – HP 2 års ekstra hardwaresupport næste arbejdsdag Color LaserJet M570-multifunktionsprinter (U6V82E/U6V93PE: Tjek tilgængelighed i det enkelte land)

Fodnoter

¹ HP automatisk trådløs tilslutning er ikke nødvendigvis mulig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Læs mere om kompatibilitet på www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ² HP direkte trådløs-udskrivning, indbygget trådløs tilslutning samt HP automatisk trådløs tilslutning fås kun på HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dw.; ³ Der kræves internetforbindelse til en HP-webkompatibel printer samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller for separat anskaffede dataplener. Udskrivningstiderne og forbindelseshastighederne kan variere. Nogle HP LaserJet-printere kræver firmwareopgradering.; ⁴ Programmet fås muligvis ikke alle steder. HP Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Læs mere på: www.hp.com/recycle.; ⁵ Kopieringshastighed målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Læs mere på www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet. Den præcise hastighed for, hvor hurtigt første side er klar, varierer afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, dokumentets kompleksitet, netværk, mediebredde, medievægt, miljø og jobformat.; ⁶ Kræver internetforbindelse til printer. Tjenester kan kræve registrering. Applikationernes tilgængelighed afhænger af land, sprog og aftaler. Læs mere på www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁷ Der medfølger ingen sort HP LaserJet 507X-tonerpatron; denne skal anskaffes særskilt.; ⁸ Mobilenheden skal have trådløs funktionalitet. Printer skal være HP ePrint-kompatibel. Funktionen kræver muligvis drivere eller applikationer, som kan hentes på www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁹ Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.; ¹⁰ HP Auto-tænd/sluk-teknologi afhænger af printerens og indstillingerne. Påstanden om Instant-on-teknologi er baseret på sammenligning med produkter med traditionel fiksering. Denne påstand vedr. Instant-on-kopiering er baseret på sammenligning med lysstofrør.

<http://www.hp.com/dk>



ColorSphere
HP TONERS

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

4AA4-3033DAE, December 2015

