

# HP LaserJet Pro 500 color MFP M570



## HPs best pris for fargelaserproduktiviteten

Fullfør jobber raskere, produser slående farger og konfigurer og koble til raskt<sup>1,2</sup>. Skriv ut fra smarttelefonen eller nettbrettet med HP ePrint<sup>3</sup>. Spar ressurser og enkelt resirkuler brukte kassetter<sup>4</sup>.



### Hovedpunkter

- Skriv ut/kopier opptil 30 spm
- 256 MB minne, 800 MHz prosessor
- 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB; 1 Fast Ethernet
- Opptil 600 x 600 dpi (med HP ImageREt 3600)

### Utvid ytelsespotensialet.

- Øk produktiviteten og fullfør skannejobber raskere med én passering, skanning med to hoder.
- Skriv ut dokumenter med opptil 30 sider per minutt<sup>5</sup>. Stol på et robust anbefalt månedlig sidevolum på 1500 til 4000 sider.
- Konverter papirdokumenter til digitale filer for enkel distribusjon og lagring, og lag feilfrie kopier.
- Hold produktiviteten oppe med enkel jobbåndtering – bruk 50-arks dokumentmater og automatisk tosidig utskrift.

### Vis deg frem med kraftige farger.

- Forenkle prosesser: Få tilgang til, lagre og skriv ut forretningsinnhold raskt med en 8,89 cm (3,5 tommer) fargeberøringsskjerm<sup>6</sup>.
- Gjør størst mulig inntrykk – optimaliser fargeinnstillinger og få livaktige resultater med en utrolig oppløsning.
- Produser førsteklasses markedsføringsmaterieill på kontoret – på et stort utvalg av medier i mange størrelser.
- Start arbeidet raskt med forhåndsinstallerte kassetter. Få mer for pengene med høykapasitetskassetter (tillegg)<sup>7</sup>.

### Gled deg over rask og enkel installering, og vær tilkoblet.

- Bruk HP automatisk trådløs tilkobling til å konfigurere nettverksdrift uten kabler.<sup>1</sup>
- Skriv ut fra smarttelefonen eller nettbrettet med HP ePrint<sup>3</sup>. Send enkelt utskrifter fra enheter uten et nettverk<sup>2,8</sup>.
- Bruk ressurser mer effektivt med trådløst og 10/100/1000T Gigabit Ethernet-nettverk – få tilgang til, skriv ut og del<sup>9</sup>.
- Administrer denne MFPen proaktivt ved å bruke HP Web Jetadmin til å fjernovervåke kontorutskrift og enhetsstatus.

### Reduser miljøpåvirkningen.

- Spar strøm med HP Auto-på/Auto-av, Instant-on-kopiering og hurtigstartteknologi<sup>10</sup>.
- Ta vare på ressurser og spar papir – bruk automatisk tosidig utskrift.
- Få sentralisert og enkel tilgang til tilpassede strømsparingsalternativer og skriverinnstillinger med HP EcoSMART-konsoll.
- Reduser den skadelige miljøpåvirkningen – resirkuler originale HP LaserJet-tonerkassetter på en enkel måte via HP Planet Partners<sup>4</sup>.

## Tekniske data

<b>Funksjoner</b>	Skriv ut, kopier, skann, faks
<b>Utskriftshastighet</b>	Opptil 30 spm ISO svart (A4); Opptil 30 spm ISO farger (A4); Opptil 27 bpm dupleks svart (A4) Mål med hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se hp.com/go/printerclaims for mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet. første side ut: Så raskt som 10,5 sek Svart (A4); Så raskt som 10,5 sek Farge (A4)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi Svart; Opptil 600 x 600 dpi Farge
<b>Utskriftsteknologi</b>	Laser
<b>Utskriftsråde</b>	Utskriftsmarge: Topp: 5 mm; Bunn: 5 mm; Venstre: 5 mm; Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 210,9 x 350,6 mm
<b>Utskriftsspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel
<b>Patron-/kassettnummer</b>	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
<b>Mobil utskriftsfunksjon</b>	<b>CZ271A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, forretningsapplikasjoner; <b>CZ272A:</b> HP ePrint, trådløs direkte utskrift, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, forretningsprogrammer;
<b>Månedlig kapasitet</b>	Opptil 75 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 1 500 til 4 000
<b>Automatisk papirsensoren</b>	Nei
<b>Prosessorkapasitet</b>	800 MHz
<b>Skjerm</b>	8,89 cm LCD-berøringsskjerm (fargegrafikk)
<b>Trådløst</b>	<b>CZ271A:</b> Nei; <b>CZ272A:</b> Ja, innebygd WiFi 802.11 b/g/n;
<b>Nettverksklar</b>	<b>CZ271A:</b> Standard (innebygd Gigabit 10/100/1000T Ethernet); <b>CZ272A:</b> Standard (innebygd Gigabit 10/100/1000T Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n);
<b>Minne</b>	Standard: 256 MB
<b>papirtyper</b>	Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt), postkort, transparenter, etiketter, konvolutter
<b>papirformater</b>	støttes Skuff 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; postkort (JIS enkel, JIS doble); konvolutter (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Skuff 2, Skuff 3 (tillegg): A4; A5; B5 (JIS); Automatisk tosidig utskriftsenhet: A4; A5; B5 (JIS); egendefinert: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks papirskuff 3 som tillegg: 148 x 210 til 216 x 356 mm; Automatisk tosidig utskriftsenhet: 148 x 210 til 216 x 356 mm
<b>mediehåndtering</b>	Papirkapasitet: Opptil 350 ark Utskuffkapasitet: Opptil 250 ark, Inntil 10 konvolutter maksimum: Opptil 250 ark Dobbelttsidig utskrift: Automatisk (standard)
<b>Papirvekt</b>	Støttes, via papirbane: Skuff 1: 60 til 216 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir); Skuff 2: 60 til 163 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir); Skuff 3 (tillegg): 60 til 176 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir); Automatisk tosidig utskriftsenhet: 60 til 163 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir)
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Full programvareinstallering støttes på: Windows 10 (32-/64-biters), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 7 (32-/64-biters), Windows Vista (32-/64-biters), Windows Server 2012; Kun driverinstallering støttes på: Windows Server 2008 (32- og 64-biters), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-biters) (SP3 eller høyere); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med forhåndsbygd pakke), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av automatisk installeringsprogram); HPUX 11 og Solaris 8/9
<b>Minimum systemkrav</b>	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-/64-biters), Windows Vista (32-/64-biters): 1 GHz 32-biters (x86) eller 64-biters (x64) prosessor, 1 GB minne (32-biters) eller 2 GB minne (64-biters), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM-stasjon eller Internett, USB- eller nettverksport Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7.x), v10.6x; 1 GB ledig harddiskplass;CD-/DVD-stasjon eller Internett-forbindelse, USB
<b>Fleroppgavekjøring støttes</b>	Ja
<b>Dobbelttsidig utskrift</b>	Automatisk (standard)
<b>Kapasitet for automatisk dokumentmater</b>	Standard, 50 ark
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Antall kopier; Forminsk/forstør; Lyser/mørker; Optimalisering; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Valg av skuff; Tosidig; Utkastmodus; Bildejustering; Angi som nye standarder; Gjenopprett standardinnstillinger; Maksimalt antall kopier: Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 300 x 300 dpi; Kopieringsoppløsning, fargetekst og -grafikk: Opptil 300 x 300 dpi; Størrelsesendring kopimaskin: 25 til 400 <span> </span> %
<b>Skannerspesifikasjoner</b>	Skannertype: Glassplate, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Inndatamodi for skanning: Fra PC: Solution Center Lite (Windows Vista®), Windows® XP eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 1.9; Tosidig ADM-skanning: Ja, med tosidig fargeskanning med to hoder; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 300 x 300 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 1200 x 1200 dpi (svart-hvitt, skanneseng)
<b>Innebygd filformat for skanning</b>	PDF, JPG
<b>Skann filformat fotnote</b>	HP Scan-programvare inkludert i boksen – filformat støttes gjennom programvare kjørt på en PC
<b>Programvare filformat for skanning</b>	Windows: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, søkbar PDF, RTF, TXT
<b>Skannehastighet</b>	Opptil 19.5 spm (svart-hvitt), opptil 14 spm (farger)
<b>Bitdybde/gråtonenivåer</b>	24-bits (8-bits for tosidig fargeskanning)/ 256
<b>Område som kan skannes</b>	minste mediestørrelse: Alle størrelser mindre enn A4; største mediestørrelse: 216 x 297 mm; Skanneområde (ADM): minste mediestørrelse: 127 x 177 mm; største mediestørrelse: 216 x 356 mm ADM
<b>digital sending</b>	Standard: Skann til e-post LDAP-oppslag av e-postadresse

<b>Innhold i esken</b>	<b>CZ271A:</b> HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dr; inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift; innebygd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP svart LaserJet-tonerkasset (~5 500 sider), cyan, magenta og gul tonerkasset (~6 000 sider); Skrivedokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garantiort; Strømledning; Faks-kabel; <b>CZ272A:</b> HP LaserJet Pro color MFP M570dv; inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift; innebygd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådløst 802.11 b/g/n; HP svart LaserJet-tonerkasset (~5 500 sider), cyan, magenta og gul tonerkasset (~6 000 sider); Skrivedokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garantiort; Strømledning; Faks-kabel; USB-kabel;
<b>Rekvisita</b>	<b>CE400A</b> HP 507A svart original LaserJet-tonerkasset 5500 sider <b>CE400X</b> HP 507X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkasset 11 000 sider <b>CE401A</b> HP 507A cyan original LaserJet-tonerkasset 6 000 sider <b>CE402A</b> HP 507A gul original LaserJet-tonerkasset 6 000 sider <b>CE403A</b> HP 507A magenta original LaserJet-tonerkasset 6 000 sider <b>CE254A</b> HP Color LaserJet CE254A toneropsamlingsenhet Ømtrent 36 000 sider <b>CE484A</b> 110 V fiksingssett til HP Color LaserJet CE484A 150 000 sider <b>CE506A</b> HP Color LaserJet CE506A 220 V fiksingssett 150 000 sider Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på: hp.com/go/learnaboutsupplies
<b>tilbehør</b>	<b>CF084A</b> HP Color LaserJet 500-arks skuff for papir og tykke medier <b>CF085A</b> Kabinett for HP LaserJet 500 color-skrivere
<b>Faksing</b>	Ja, 33,6 kbps
<b>Faksspesifikasjoner</b>	Faksminne: Opp til 250 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; superfin: 300 x 300 dpi (ikke raster); hurtigoppringing: Opptil 120 numre; Kringkasting, maksimalt antall steder: 120
<b>Smart-programfunksjoner for faks</b>	Permanent sikkerhetskopiering av faksminne, automatisk faksreduksjon, automatisk repetisjon, forsinket sending, faksvideresending, TAM-grensesnitt, polling, blokkering av reklamefaks, gjenkjenning av særskilt ringemønster, forsideveiviser, faksblokkering, faktureringskoder, lagre og laste, pollmottak, faksaktivitetsrapporter, innstilling for oppringsprefiks, faksloggutskrift
<b>Inkludert programvare</b>	Windows®: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCL 6-utskriftsdriver, HP WIA-skannerdriver, HP TWAIN-skannerdriver, HP Scan, HP Veiviser for faksoppsett, HP Send faks, HP faksutskriftsdriver, statusvarsler, HP Oppdatering, DXP; Mac: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP Postscript-driver, HP Scan, HP oppsettassistent, HP faksutskriftsdriver, HP Utility, HP Fastvareoppdaterer
<b>Skriverstyring</b>	Windows®: HP Device Toolbox, Status Alerts (standardinstallering), SNP Alerts (minste nettverksinstallering), HP Web Jetadmin (nedlasting); Mac: HP Utility
<b>Skrivermål (B x D x H)</b>	<b>CZ271A:</b> 515 x 500 x 538 mm <b>CZ272A:</b> 515 x 500 x 538 mm
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 <span> </span> °C, Fuktighet: 20 til 60 <span> </span> % RF
<b>Datalagring</b>	Temperatur: 0 til 35°C, Fuktighet: 10 til 90 <span> </span> % RF
<b>Akustisk</b>	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A); Lydtrykk: 52 dB(A)
<b>Strøm</b>	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A forbruk: 605 watt (utskrift), 440 watt (kopiering), 52 watt (klar), 8,1 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). Typisk strømforbruk (TEC): 3,259 kWt/uke. Innebygd strømforsyning
<b>sertifiseringer</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land ENERGY STAR-kvalifisert: Ja
<b>Opprinnelsesland</b>	Produsert i Kina
<b>Garanti</b>	Ett års begrenset på stedet-garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.
<b>Tilkobling</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver
<b>service og support</b>	<b>U6V78E-</b> HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag for Color LaserJet M570 flerfunksjonsskriver <b>U6V82E</b> - HP 3 år maskinvarestøtte 4-timer 13x5 for Color LaserJetM570 flerfunksjonsskriver <b>U6Y90PE</b> - HP 1 år maskinvarestøtte e/garanti, neste arbeidsdag for Color LaserJet M570 flerfunksjonsskriver <b>U6Y93PE</b> - HP 1 år maskinvarestøtte e/garanti 4 timer 13x5 for Color LaserJet M570 flerfunksjonsskriver <b>U6Y91PE</b> - HP 2 år maskinvarestøtte e/garanti, neste arbeidsdag for Color LaserJetM570 flerfunksjonsskriver (U6V82E/ U6Y93PE: Sjekk tilgjengelighet i hvert land)

## Fotnoter

<sup>1</sup> HP automatisk trådløs tilkobling er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Se [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect) for informasjon om kompatibilitet.; <sup>2</sup> HP Trådløs direkte-utskrift, innebygd trådløs tilkobling og HP automatisk trådløs tilkobling er bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw.; <sup>3</sup> Krever en Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detajler på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobile enheter krever Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte dataabonnementer eller bruksavgifter kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Enkelte HP LaserJet-produkter kan kreve fastvareoppgraderinger.; <sup>4</sup> Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Du finner mer informasjon på: [www.hp.com/ecycle](http://www.hp.com/ecycle).; <sup>5</sup> Utskriftshastighet er målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett av testdokumenter. Se [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims) for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet. Nøyaktig hastighet på første side ut er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, dokumentets kompleksitet, nettverk, mediebredde, medievekt, miljø og jobbstørrelse.; <sup>6</sup> Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester kan kreve registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Se [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) for mer informasjon.; <sup>7</sup> HP LaserJet 507X svart tonerkassett er ikke inkludert; kjøpes separat.; <sup>8</sup> Den mobile enheten må være aktivert for trådløs kommunikasjon. Skriveren må være HP ePrint-aktivert. Funksjonen kan kreve drivere eller apper som er tilgjengelig for nedlasting fra [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).; <sup>9</sup> Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset på grunn av aktive VPN-tilkoblinger.; <sup>10</sup> HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriveren og innstillingene. Påstander om hurtigstartteknologi er basert på sammenlikning med produkter som bruker tradisjonell oppvarming. Utsagn om Instant-on-kopiering er basert på sammenlikning med fluorescerende rør.

<http://www.hp.com/no>



ColorSphere  
HP TONERS

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

4AA4-3033NOE, Desember 2015

