

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570



Najlepsza cena i wydajność druku kolorowego HP

Kończ zadania szybciej, drukuj z wyrazistymi kolorami, szybko przystępuj do pracy^{1,2}. Drukuj ze smartfona lub tabletu dzięki funkcji HP ePrint³. Łatwo oszczędzaj zasoby naturalne i utylizuj zużyte wkłady z tonerem⁴.



Najważniejsze wydarzenia

- Prędkość drukowania/kopiiowania do 30 str./min
- 256 MB pamięci RAM, procesor 800 MHz
- 1 port USB 2.0 Hi-Speed; 1 port hosta USB; 1 Fast Ethernet
- do 600 x 600 dpi (z technologią HP ImageREt 3600);

Rozwiń swoją potencjalną wydajność.

- Zwiększ wydajność i wykonuj zadania skanowania szybciej dzięki jednoprzebiegowemu, dwugłowicowemu skanowaniu.
- Drukuj dokumenty z prędkością do 30 stron na minutę⁵. Polegaj na zalecanej wydajności miesięcznej od 1500 do 4000 stron.
- Zamiana dokumentów papierowych na pliki cyfrowe dla łatwej dystrybucji i przechowywania oraz bezproblemowego drukowania.
- Łatwe wykonywanie zadań, aby pracować wydajnie, z użyciem podajnika dokumentów na 50 arkuszy i automatycznego druku dwustronnego.

Pochwal się intensywnym kolorem.

- Upraszczaj przepływ pracy: uzyskaj dostęp, przechowuj i drukuj treści biznesowe szybko dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu 3,5" (8,89 cm)⁶.
- Wprowadź maksymalny efekt — zoptymalizuj ustawienia kolorów i uzyskaj imponujące rezultaty o niesamowitej rozdzielczości.
- Twórz najwyższej jakości materiały marketingowe w biurze — na szerokim zakresie nośników i w różnych rozmiarach.
- Zacznij pracę natychmiast z zainstalowanymi fabrycznie wkładami z tonerem. Osiągaj lepszą wydajność z opcjonalnymi wkładami o dużej pojemności⁷.

Łatwa i szybka instalacja oraz niezawodne działanie.

- Funkcja HP Auto Wireless Connect do konfiguracji łączności sieciowej bez przewodów.¹
- Drukuj ze smartfona lub tabletu dzięki funkcji HP ePrint³. Z łatwością wysyłaj wydruki z urządzeń bez korzystania z sieci^{2,8}.
- Wykorzystuj zasoby wydajniej dzięki komunikacji bezprzewodowej i 10/100/1000T Gigabit Ethernet – uzyskaj dostęp, drukuj i udostępniaj⁹.
- Aktywnie zarządzaj tym urządzeniem wielofunkcyjnym za pomocą programu HP Web Jetadmin do zdalnego monitorowania drukowania w biurze i stanu urządzeń.

Pomóż zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

- Oszczędność energii dzięki technologii HP Auto-On/Auto-Off, funkcji Instant-On Copy i technologii Instant-On¹⁰.
- Chronić zasoby naturalne i oszczędzaj papier — używaj funkcji automatycznego druku dwustronnego.
- Uzyskaj scentralizowany, łatwy dostęp do niestandardowych opcji oszczędzania energii i ustawień drukarki dzięki konsoli HP EcoSMART.
- Zmniejsz swój wpływ na środowisko — oddawaj do recyklingu oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet w programie HP Planet Partners⁴.

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570

Dane techniczne

Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Prędkość druku	Do 30 str./min ISO w czerni (A4); Do 30 str./min ISO w kolorze (A4); Do 27 cali/min (dupleks w czerni (A4)) Pomiarów dokonano wg normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/printerclaims . Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac. pierwsza wydrukowana strona: Minimalny czas operacji: 10,5 s Czarny (A4); Minimalny czas operacji: 10,5 s Kolorowy (A4)
Rozdzielczość druku	Do 600 x 600 dpi W czerni; Do 600 x 600 dpi Kolor
Technologia druku	Druk laserowy
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 5 mm; Dolny: 5 mm; Lewy: 5 mm; Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku: 210,9 x 350,6 mm
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PDF (wer. 1.7), zgodność z AirPrint™
Liczba wkładów drukujących	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
Możliwość druku mobilnego	CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, aplikacje biznesowe; CZ272A: HP ePrint, bezpośredni druk bezprzewodowy, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, aplikacje biznesowe;
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 75 000 str. (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 1500 do 4000
Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru	Brak
Szybkość procesora	800 MHz
Wyświetlacz	Ekran dotykowy LCD 8,89 cm (kolorowy, graficzny)
Bezprzewodowe	CZ271A: Brak; CZ272A: Tak, wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n;
Przygotowany do pracy w sieci	CZ271A: Standardowo (wbudowany interfejs 10/100/1000T Gigabit Ethernet); CZ272A: Standardowo (wbudowany interfejs 10/100/1000T Gigabit Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n);
Pamięć	Standardowo: 256 MB
typy papieru	Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), kartki pocztowe, folie, etykiety, koperty
rozmiary nośników	wspierany Podajnik 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; kartki pocztowe (w formacie JIS, pojedyncze i podwójne); koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: A4; A5; B5 (JIS); Moduł automatycznego druku dwustronnego: A4; A5; B5 (JIS); nietypowe: Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 148 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: 148 x 210 do 216 x 356 mm; Moduł automatycznego druku dwustronnego: od 148 x 210 do 216 x 356 mm
obsługa nośników	Pojemność podajników: Do 350 arkuszy Pojemność wyjściowa: Do 250 arkuszy, Do 10 kopert maksymalnie: Do 250 arkuszy Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)
Gramatura papieru	Obsługiwane, wg ścieżki papieru: Podajnik 1: 60–216 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); Podajnik 2: 60–163 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); opcjonalny podajnik 3: 60–176 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); Moduł automatycznego druku dwustronnego: 60–163 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący)
Zgodne systemy operacyjne	Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 10 (32/64-bitowy), Windows 8 (32/64-bitowy), Windows 7 (32/64-bitowy), Windows Vista (32/64-bitowy), Windows Server 2012; Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bitowy) (SP3 lub noszy); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora); HPUX 11 i Solaris 8/9
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32/64-bitowy), Windows Vista (32/64-bitowy); Processor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (64-bitowy), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z internetem, port sieciowy lub USB; Mac: Mac OS X Mountain Lion (wer. 10.8), OS X Lion (wer. 10.7x), v10.6x; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD-ROM lub Internet, port USB
Obsługiwana wielozadaniowość	Tak
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	Standardowo 50 arkuszy
Ustawienia kopiarki	Liczba kopii; Zmniejszanie/powiększanie; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Optymalizacja; Papier; Kopiowanie dokumentów wielostronicowych; Układanie kopii; Wybór podajnika; Dwustronne; Tryb draft; Ustawianie obrazu; Ustaw jako nowe domyślne; Przywróć domyślne; Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Do 300 x 300 dpi; Rozdzielczość kopiowania, kolorowy tekst i grafika: Do 300 x 300 dpi; Skala zmiany rozmiarów w kopiarce: 25 do 400%
Dane techniczne skanera	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Czujnik Contact Image Sensor (CIS); Tryby skanowania: Z komputera: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) lub Device Stage (Windows® 7); Oprogramowanie zgodne ze standardem TWAIN lub WIA; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Tak, dwugłowicowe, dwustronne skanowanie w kolorze; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 297 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Maks. 300 x 300 dpi (w kolorze i w czerni, ADF); Maks. 1200 x 1200 dpi (w kolorze i w czerni, szyba);
Natywny format plików skanowania	PDF, JPG
Przypis dot. formatu skanowanych plików	Oprogramowanie do skanowania HP w zestawie – obsługiwane formaty plików zależą od oprogramowania zainstalowanego na komputerze
Format plików skanowania programowego	Windows: JPG, BMP, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, RTF, TXT
Szybkość skanowania	Do 19,5 str./min w czerni, do 14 str./min w kolorze
Głębka bitowa/poziomy skali szarości	24-bitowe (8-bitowe dla skanowania dwustronnego w kolorze)/ 256
Powierzchnia skanowalna	minimalny wymiar mediów: Dowolny rozmiar mniejszy niż A4; maksymalny wymiar mediów: 216 x 297 mm; Obszar skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): minimalny wymiar mediów: 127 x 177 mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm ADF
cyfrowe wysyłanie	Standardowo: Skanowanie do wiadomości poczty elektronicznej ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP

Zawartość opakowania	CZ271A: Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dn; wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; wbudowana karta sieciowa 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~5500 stron), wkłady z tonerem błękitnym, purpurowym i żółtym (~6000 stron); Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD; Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna; Przewód zasilający, kabel faksu; CZ272A: Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M570dw; wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; wbudowana karta sieciowa 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~5500 stron), wkłady z tonerem błękitnym, purpurowym i żółtym (~6000 stron); Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD; Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna; Przewód zasilający, Kabel faksu; kabel USB;
Materiały eksploatacyjne	CE400A HP 507A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 5500 stron CE400X HP 507X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL 11 000 stron CE401A HP 507A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 6000 stron CE402A HP 507A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 6000 stron CE403A HP 507A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 6000 stron CE254A HP CE254A moduł pojemników na zużyty toner Color LaserJet Średnio 36 000 stron CE484A Grażka utrwalająca 110 V HP Color LaserJet CE484A 150000 str. CE506A HP CE506A nagrzewnica Color LaserJet 220 V 150000 str. Deklarowana wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić — zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie: hp.com/go/learnaboutsupplies
akcesoria	CF084A Podajnik ciężkiego papieru i innych nośników HP Color LaserJet na 500 ark. CF085A Szafka do drukarki HP serii Color LaserJet 500
Faksowanie	Tak, 33,6 kb/s
Specyfikacje faksowania	Pamięć faksu: Do 250 stron; Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi; najwyższa: 300 x 300 dpi (bez półtonów); szybkie wybieranie: Do 120 numerów; Komunikacja radiowa, maksymalna liczba lokalizacji: 120
Cechy inteligentnego oprogramowania faksowego	Stałe podtrzymanie pamięci faksu, automatyczna redukcja faksu, automatyczne ponowne wybieranie, opóźnione wysyłanie, przekierowywanie faksów, interfejs TAM, odpytwanie, blokowanie niepożądanych faksów, wykrywanie wyróżniającego sygnału dzwonka, kreator pierwszej strony, blokowanie faksu, kody bilingowe, zapisywanie i ładowanie, pobieranie faksów, raporty faksu, ustawienie wybierania prefiksu, drukowanie dziennika faksu
Dołączone oprogramowanie	System Windows®: HP Installer/Uninstaller, sterownik drukarki HP PCL 6, sterownik skanera HP WIA, sterownik skanera HP TWAIN, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, sterownik HP Fax Print, alarmy stanu, HP Update, DXP; System Mac: HP Installer/Uninstaller, sterownik HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, sterownik HP Fax Print, HP Utility, HP Firmware Updater
Zarządzanie drukarką	Windows®: HP Device Toolbox, Status Alerts (instalacja domyślna), SNP Alerts (minimalna instalacja sieciowa), HP Web Jetadmin (do pobrania); Mac: HP Utility
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	CZ271A: 515 x 500 x 538 mm CZ272A: 515 x 500 x 538 mm
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 60%
Archiwizacja danych	Temperatura: Od 0 do 35°C, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%
Akustyka	Moc dźwięku: 6,6 B(A); Ciśnienia emisji akustycznych: 52 dB (A)
Zasilanie	wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A zużycie: 605 W (drukowanie), 440 W (kopiowanie), 52 W (tryb gotowości), 8,1 W (tryb uśpienia), 0,3 W (urządzenie wyłączone). Średnie zużycie energii: 3,259 kWh/tydzień. Wbudowany zasilacz
certyfikacje	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, przepis FCC nr 47 CFR, GB9254-2008, GB1 7625.1-2003, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®: Tak
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja z serwisem w miejscu instalacji. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.
Sieci i łączność	J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500
serwis i wsparcie	U6Y78E — 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym kolorowych drukarek wielofunkcyjnych LaserJet M570 U6Y82E — 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w ciągu 4 godzin kolorowych drukarek wielofunkcyjnych 13x5 LaserJet M570 U6Y90PE — roczne pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym kolorowych drukarek wielofunkcyjnych LaserJet M570 U6Y93PE — roczne pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w ciągu 4 godzin kolorowych drukarek wielofunkcyjnych 13x5 LaserJet M570 U6Y91PE — 2-letnie pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym kolorowych drukarek wielofunkcyjnych LaserJet M570 (U6Y82E/U6Y93PE: prosimy o sprawdzenie dostępności na poziomie krajowym)

Przypisy

¹ Technologia HP Auto Wireless Connect może nie być dostępna we wszystkich konfiguracjach systemu. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie hp.com/go/autowirelessconnect.; ² Bezprzewodowe drukowanie bezpośrednie, wbudowana karta sieci bezprzewodowej i funkcja automatycznego łączenia z siecią bezprzewodową dostępne są tylko w kolorowym urządzeniu wielofunkcyjnym HP LaserJet Pro 500 M570dw.; ³ Wymaga połączenia internetowego z drukarką sieciową HP i utworzenia konta HP ePrint (lista drukarek, obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów oraz inne informacje na temat HP ePrint; patrz www.hp.com/go/eprintcenter). Urządzenia przenośne wymagają połączenia z Internetem i obsługi poczty elektronicznej. Może wymagać punktu dostępu bezprzewodowego. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.; ⁴ Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hp.com/recycle.; ⁵ Pomiarów prędkości druku dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac. Rzeczywisty czas wydruku pierwszej strony zależy od konfiguracji systemu, programu, stopnia złożoności dokumentu, sieci, szerokości nośnika, gramatury nośnika, środowiska wielkości zadania.; ⁶ Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁷ Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet 507X nie wchodzi w skład zestawu; należy zakupić osobno.; ⁸ Urządzenie przenośne musi obsługiwać połączenia bezprzewodowe. Drukarka musi obsługiwać technologię HP ePrint. Funkcja może wymagać pobrania sterowników lub aplikacji ze strony hp.com/go/eprintcenter.; ⁹ Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Może być mniejsza podczas aktywnych połączeń VPN.; ¹⁰ Funkcje technologii HP Auto-On i Auto-Off zależą od drukarki i jej ustawień. Stwierdzenie dotyczące technologii Instant-On oparte na porównaniu z produktami, w których stosowane jest tradycyjne utrwalanie. Stwierdzenie dotyczące funkcji Instant-On Copy oparte na porównaniu z lampami fluorescencyjnymi.

<http://www.hp.com/pl>



Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

