

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570



HPs bästa erbjudande för färglaserproduktivitet

Slutför jobben snabbare, producera effektfulla färger och få snabb installation och anslutning^{1,2}. Skriv ut från din smartphone eller platta med HP ePrint³. Spara enkelt på resurserna och återvinn använda kassetter⁴.



Höjdpunkter

- Skriv ut/kopiera 30 sid/min
- 256 MB RAM, 800 MHz-processor
- 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB; 1 Fast Ethernet
- Upp till 600 x 600 dpi (med HP ImageREt 3600)

Utöka din prestandapotentiaL.

- Öka produktiviteten och slutför skanningsjobben snabbare med enkelpasskanning med dubbla huvuden.
- Skriv ut dokument med upp till 30 sidor i minuten⁵. Förlita dig på ett stabilt rekommenderat antal sidor per månad på 1500 till 4000 sidor.
- Omvandla papperskopior till digitala filer för enkel distribution och lagring, och producera felfria kopior.
- Med enkel jobbhantering förblir du produktiv med dokumentmataren för 50 ark och automatisk dubbelsidig utskrift.

Visa upp dig med effektfulla färger.

- Förenkla arbetsflödena: kom åt, lagra och skriv ut affärsinnehåll snabbt med en färgpekskärm på 8,89 cm (3,5 tum)⁶.
- Få maximal effekt – optimera färginställningarna och få levande resultat med en otrolig upplösning.
- Producera förstklassigt marknadsföringsmaterial på kontoret – på ett brett urval medier i många olika storlekar.
- Kom snabbt igång med jobbet tack vare förinstallerade kassetter. Få mer för pengarna med högkapacitetskassetter som tillval⁷.

Njut av snabb, enkel installation och förbli uppkopplad.

- Använd HP Auto Wireless Connect för att konfigurera ett nätverk utan kablar.¹
- Skriv ut från din smarttelefon eller platta med HP ePrint³. Du kan enkelt skicka utskrift från dina enheter utan något nätverk^{2,8}.
- Utnyttja resurserna mer effektivt med trådlöst och 10/100/1000T Gigabit Ethernet-nätverk – kom åt, skriv ut och dela⁹.
- Du kan administrera den här MFP:n förebyggande genom att använda HP Web Jetadmin för att övervaka kontorsutskrift och enhetsstatus från en annan plats.

Minska din miljöpåverkan.

- Spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik, direktkopiering och direktuppvärmningsteknik¹⁰.
- Spara resurser och papper – använd automatisk dubbelsidig utskrift.
- Få centraliserad, enkel åtkomst till energibesparande alternativ och skrivarinställningar med HP EcoSMART Console.
- Minska din miljöpåverkan – återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter via HP Planet Partners⁴.

Teknisk information

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Utskriftshastighet	Upp t 30 sid/min ISO svart (A4); Upp t 30 sid/min ISO färg (A4); Upp t 27 bid/min duplex svart (A4). Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. första sidan utskrivet: Bara 10,5 sek Svart (A4); Bara 10,5 sek Färg (A4)
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi Svart; Upp till 600 x 600 dpi Färg
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm; Största utskriftsområde: 210,9 x 350,6 mm
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript-emulering på nivå 3, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Kapacitet för mobil utskrift	CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, företagsprogram; CZ272A: HP ePrint, trådlös direktutskrift, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, företagsprogram;
Kapacitet per månad	Upp till 75 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvoly m per månad: 1 500 till 4 000
Automatisk pappersensor	Nej
Processorhastighet	800 MHz
Bildskärm	8,89 cm LCD-pekskärm (färggrafik)
Trådlöst	CZ271A: Nej; CZ272A: Ja, inbyggt WiFi 802.11 b/g/n;
Nätverksklar	CZ271A: Standard (inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet). CZ272A: Standard (inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n);
Minne	Standard: 256 MB
medietyper	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, brevpapper, foto, normalt, förtryckt, hålrat, returpapper, grovt), vykort, OH-film, etiketter, kuvert
mediestorlekar	Stöds Fack 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; vykort (JIS enkla, JIS dubbla); kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fack 2, tillvalsack 3: A4; A5; B5 (JIS); Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: A4; A5; B5 (JIS); anpassade: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 148 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsack 3: 148 x 210 till 216 x 356 mm; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: 148 x 210 till 216 x 356 mm;
mediehantering	Inmatningskapacitet: Upp till 350 ark Utmatningskapacitet: Upp till 250 ark, Upp till 10 kuvert maximalt: Upp till 250 ark Duplexutskrift: Automatisk (standard)
Pappersvikt	Stöds, per pappersbana: Fack 1: 60 till 216 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fack 2: 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Tillvalsack 3: 60 till 176 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper)
Kompatibla operativsystem	Kompletta programvaruinstallationer stöds på: Windows 10 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars), Windows Server 2012; Installationer enbart av drivrutiner stöds på: Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bitars) (SP3 eller senare); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installeringen); HP/UX 11 och Solaris 8/9
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars): 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddisckutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB ledigt hårddisckutrymme, CD-ROM-/DVD-ROM eller internet, USB
Stöd för flerprogramskörning	Ja
Duplexutskrift	Automatisk (standard)
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Standard, 50 ark
Kopieringsinställningar	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimerar; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Val av fack; Dubbelsidigt; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 300 x 300 dpi; Kopieringsupplösning, färg, text och grafik: Upp till 300 x 300 dpi; Formatändringsfaktor för kopiator: 25 till 400 %
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Avläsningssteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Från dator: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN- eller WIA-kompatibel programvara; Twain-version: Version 1.9; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja, dubbelsidigt med två huvuden, färgskanning; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 300 x 300 dpi (färg och svartvitt, automatisk dokumentmatare (ADF)); Upp till 1 200 x 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd)
Filformat för inbyggd skanning	PDF, JPG
Skanna filformat för fotnot	HPs skanningsprogramvara är inkluderat i paketet – filformat med stöd som kör via programvara l
Filformat för skanningsprogramvara	Windows: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT
Skanningshastighet	Upp till 19,5 sid/min (svartvitt), upp till 14 sid/min (färg)
Bitdjup/gräskalenivåer	24-bitars (8-bitars för dubbelsidig färgskanning)/ 256
Skanningsbar yta	minsta medieformat: Valfri storlek mindre än A4; största medieformat: 216 x 297 mm; Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 127 x 177 mm; största medieformat: 216 x 356 mm ADF
digital sändning	Standard: Skanna till e-post med e-postadressökning med LDAP

Medföljer	CZ271A: HP LaserJet Pro 500 color MFP M570drc; inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift; inbyggt 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP svart LaserJet-tonerkasset (–5 500 sidor), cyan, magenta och gul tonerkasset (–6 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportbroshyr, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; CZ272A: HP LaserJet Pro color MFP M570dvc; inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift; inbyggt 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådlöst 802.11 b/g/n; HP svart LaserJet-tonerkasset (–5 500 sidor), cyan, magenta och gul tonerkasset (–6 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportbroshyr, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; USB-kabel;
Förbrukningsartiklar	CE400A HP 507A svart LaserJet-tonerkasset, original 5 500 sidor CE400X HP 507X svart LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet, original 11 000 sidor CE401A HP 507A cyan LaserJet-tonerkasset, original 6 000 sidor CE402A HP 507A gul LaserJet-tonerkasset, original 6 000 sidor CE403A HP 507A magenta LaserJet-tonerkasset, original 6 000 sidor CE254A HP Color LaserJet CE254A toneruppsamlingsenhet Cirka 36 000 sidor CE484A HP Color LaserJet CE484A 110 V fixeringsenhet 150 000 sidor CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V fixeringsenhet 150 000 sidor Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. För vidare information, gå till: hp.com/go/learnaboutsupplies
tillbehör	CF084A HP Color LaserJet pappersmagasin för 500 ark och tunga material CF085A HP LaserJet 500 färgserie, skrivarkabinett
Faxa	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 250 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner); kortnummer: Upp till 120 nummer; Gruppfax, maximalt antal platser: 120
Fax Smart-programmets funktioner	Backup av permanent faxminne, automatisk faxförminskning, automatisk återuppringning, fördröjd sändning, vidarebefordran av fax, TAM-gränssnit, avsökning, skräpparriär, distinkta ringsignaler, guide för försätsblad, faxblockering, betalningskoder, spara och ladda, mottagning via avsökning, faxaktivitetsrapporter, inställning av uppringningsprefix, utskrift av faxlogg
Medföljande program	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrivrutin, HP TWAIN-skannerdrivrutin, HP Scan, HPs faxinställningsguide, HP Send Fax, HPs faxskrivardrivrutin, statusvarningar, HP Updater, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript-drivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HPs faxskrivardrivrutin, HP Verktyg, HP Firmware Updater
Skrivarhantering	Windows®: HP Verktygsläda, statusvarningar (vid standardinstallation), SNP-meddelanden (vid minimal nätverksinstallation), HP Web Jetadmin (laddas ned); Mac: HP-verktyget
Skrivarens mått (B x D x H)	CZ271A: 515 x 500 x 538 mm CZ272A: 515 x 500 x 538 mm
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 60 % RH
Informationslagring	Temperatur: 0 till 35 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik	Ljudeffekt: 6,6 B(A); Ljudtrycksnivåer: 52 dB(A)
Strömförsörjning	krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A förbrukning: 605 W (utskrift), 440 W (kopiering), 52 W (startklar), 8,1 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 3,259 kWh/vecka. Inbyggd nätdapter
certifieringar	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-rubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna ENERGY STAR-kvalificerad; Ja
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Garanti	Ett års begränsad garanti med service på platsen. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
Anslutning	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
service och support	U6Y78E - HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare U6Y82E - HP 3 års hårdvarusupport 4 h 13x5 för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare U6Y90PE - HP 1 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare U6Y93PE - HP 1 års eftergarantisupport 4 h 13x5 för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare U6Y91PE - HP 2 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare (U6Y82E/U6Y93PE: Kontrollera tillgängligheten i respektive land)

Fotnoter

¹ HP Auto Wireless Connect är kanske inte tillgänglig för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. För information om kompatibilitet, gå till www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ² HP Wireless Direct-utskrift, inbyggd trådlös anslutning och HP Auto Wireless Connect är endast tillgängliga på HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw. ³ Kräver internetanslutning till HPs webb-förberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobila enheter kräver internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separat betalda datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppdateras. ⁴ Programmet tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på: www.hp.com/recycle.; ⁵ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Den exakta hastigheten för första sidan ut beror på systemkonfiguration, programvara, dokumentets komplexitet, nätverket, materialets bredd och vikt, omgivningen och utskriftens storlek. ⁶ Kräver en internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmet tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁷ HP LaserJet 507X svart tonerkassett ingår inte; köp den separat. ⁸ Den mobila enheten måste vara aktiverad för trådlös funktion. Skrivaren måste vara HP ePrint-beredd. Funktionen kan kräva drivrutiner eller appar som kan laddas ned från www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁹ Trådlös prestanda är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar. ¹⁰ HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar. Uppgiften om direktuppvärmningstekniken bygger på en jämförelse med produkter som använder traditionell fixering. Uppgiften om direktkopiering bygger på en jämförelse med lysrör.

<http://www.hp.com/se>



Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

