

# HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570



## Renkli lazer üretkenliği için HP'nin en yüksek değeri

İşlerinizi daha hızlı tamamlayın, etkileyici renkler üretin ve hızla işe başlayıp bağlanın<sup>1,2</sup>. HP ePrint ile akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak baskı alın<sup>3</sup>. Kaynak tasarrufu sağlayın ve kullanılan kartuşları geri dönüştürün<sup>4</sup>.



### Önemli Haberler

- Dakikada 30 sayfaya varan baskı/kopyalama
- 256 MB RAM, 800 MHz işlemci
- 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB bağlantı noktası; 1 Hızlı Ethernet
- En fazla 600x600 dpi (HP ImageREt 3600 ile)

### Performans potansiyelinizi genişletin.

- Tek geçişli, çift kafalı tarama özelliği ile tarama işlerini hızla tamamlayın ve verimliliği artırın.
- Dakikada 30 sayfaya kadar belge basın<sup>5</sup>. Ayda 1500 - 4000 sayfa olarak önerilen güçlü sayfa hacmi özelliğinden yararlanın.
- Basılı kopyaları kolayca dağıtmak ve depolamak için dijital dosyalara dönüştürün ve kusursuz kopyalar oluşturun.
- 50 yapraklık belge besleyici ve otomatik çift taraflı baskı özelliğinden yararlanarak işlerinizi kolayca tamamlayarak üretkenliğinizi sürdürün.

### İşlerinizin kalitesini güçlü renklerle ortaya çıkarın.

- İş akışını basitleştirin: kurumsal içeriklere 8,89 cm (3,5 inç) renkli dokunmatik ekrandan hızla erişin, saklayın ve yazdırın<sup>6</sup>.
- Maksimum etki bırakın- renk ayarlarını en iyi düzeye getirin ve mükemmel çözünürlükte canlı sonuçlar elde edin.
- Ofisinizde çeşitli ortamlarda ve boyutlarda üstün kaliteli pazarlama malzemeleri üretin.
- Üründe bulunan kartuşlarla hızla çalışmaya başlayın. İsteğe bağlı olarak alabileceğiniz yüksek kapasiteli kartuşlarla daha fazla değer kazanın<sup>7</sup>.

### Hızlı ve kolay kurulum özelliğinden yararlanın ve bağlantıda kalın.

- HP Otomatik Kablosuz Bağlantı özelliğini kullanarak ağ bağlantısını kablosuz olarak yapılandırın.<sup>1</sup>
- HP ePrint ile akıllı telefonunuz veya tabletinizden baskı alın<sup>3</sup>. Baskıları ağ bağlantısına gerek olmadan aygıtlarınızdan gönderin<sup>2,8</sup>.
- Kablosuz ve 10/100/1000T Gigabit Ethernet ağ bağlantısıyla kaynaklarınızı daha verimli şekilde kullanın, erişin, baskı alın ve paylaşın<sup>9</sup>.
- Bu MFP'yi, ofisten yapılan baskıları ve aygıt durumunu uzaktan yönetmeye yönelik HP Web Jetadmin uygulamasını kullanarak proaktif şekilde yönetin.

### Çevre üzerindeki etkilerinizi azaltın.

- HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, Anında Kopyalama ve Anında Açılma Teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlayın<sup>10</sup>.
- Otomatik çift taraflı baskı özelliğiyle kaynaklardan ve kağıttan tasarruf edin.
- HP EcoSMART Console ile merkezi ve kolay erişilen özel enerji tasarrufu seçeneklerine ve yazıcı ayarlarına sahip olun.
- Çevre üzerindeki etkinizi azaltın; Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla geri dönüştürün<sup>4</sup>.

HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570

## Teknik Özellikler

<b>İşlevler</b>	Yazdırma, fotokopi, tarama, faks
<b>Baskı hızı</b>	Dakikada 30 sayfaya kadar ISO siyah (A4); Dakikada 30 sayfaya kadar ISO renkli (A4); Dakikada en fazla 27 görüntü duplex siyah (A4) İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. İlk sayfa çıkış süresi: 10,5 sn kadar kısa bir süre Siyah (A4); 10,5 sn kadar kısa bir süre Renkli (A4)
<b>Baskı çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi'ye kadar Siyah; 600 x 600 dpi'ye kadar Renk
<b>Baskı teknolojisi</b>	Lazer
<b>Yazdırma Alanı</b>	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 5 mm; Alt: 5 mm; Sol: 5 mm; Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı: 210,9 x 350,6 mm
<b>Yazdırma dilleri</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emülasyonu, PDF (v 1.7), AirPrint™ ile uyumlu
<b>Baskı kartuşu numarası</b>	4 (biri tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
<b>Mobil baskı yeteneği</b>	<b>CZ271A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, İş Uygulamaları; <b>CZ272A:</b> HP ePrint, Kablosuz Doğrudan Baskı, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, İş Uygulamaları;
<b>Aylık Çalışma Döngüsü</b>	75.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 1500 ile 4000 arası
<b>Otomatik kağıt sensörü</b>	Yok
<b>İşlemci hızı</b>	800 MHz
<b>Ekran</b>	8,89 cm dokunmatik ekran, LCD (renkli grafik)
<b>Kablosuz</b>	<b>CZ271A:</b> Yok; <b>CZ272A:</b> Evet, yerleşik WiFi 802.11 b/g/n;
<b> Ağ Üzerinde Çalışmaya Hazır</b>	<b>CZ271A:</b> Standart (yerleşik Gigabit 10/100/1000T Ethernet). <b>CZ272A:</b> Standart (yerleşik Gigabit 10/100/1000T Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n/;
<b> bellek</b>	Standart: 256 MB
<b> ortam tipleri</b>	Kağıt (vazı, broşür, renkli, parlak, antetli, fotoğraf, düz, ön baskılı, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, pürüzlü), kartpostal, assetlar, etiketler, zarflar
<b> baskı ortamı boyları</b>	desteklenen Tepsi 1: A4; A5; A6; B5 (UIS); B6 (UIS); 10 x 15 cm; kartpostal (UIS tek ve JIS çift); zarf (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3: A4; A5; B5 (UIS); Otomatik iki taraflı baskı birimi: A4; A5; B5 (UIS); özet: Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 216 x 297 mm; isteğe Bağlı 500 Yapraklık Tepsi 3: 148 x 210 - 216 x 356 mm; Otomatik iki taraflı baskı birimi: 148 x 210 - 216 x 356 mm
<b> ortam kullanımı</b>	Girdi kapasitesi: En fazla 350 yaprak Çıkış Kapasitesi: En fazla 250 yaprak, 10 adede kadar zarf azamı: En fazla 250 yaprak İki taraflı baskı: Otomatik (standart)
<b> Kağıt ağırlığı</b>	Destekler, kağıt yoluyla: Tepsi 1: 60 - 216 g/m² (düz kağıt), 105 - 220 g/m² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 163 g/m² (düz kağıt), 105 - 220 g/m² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60 - 176 g/m² (düz kağıt), 105 - 220 g/m² (parlak kağıt); Otomatik iki taraflı baskı birimi: 60 - 163 g/m² (düz kağıt), 105 - 220 g/m² (parlak kağıt)
<b> Uyumlu İşletim Sistemleri</b>	Tam yazılım yüklemeleri şu işletim sistemlerinde desteklenir: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows Server 2012, Yalnızca sürücü yüklemeleri şu sistemlerde desteklenir: Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 veya üstü); Mac: OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linux: Linnux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulan pakette desteklenir), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleyici tarafından desteklenir); HP-UX 11 ve Solaris 8/9
<b>Asgari Sistem İhtiyaçları</b>	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit): 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD-ROM veya Internet
<b>Çoklu görev desteklenir</b>	Evet
<b>İki taraflı baskı</b>	Otomatik (standart)
<b>Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi</b>	Standart, 50 yaprak
<b>Fotokopi Ayarları</b>	Kopya sayısı; Küçültme/Büyütme; Açık/Koyu; En iyi duruma getirme; Kağıt; Çok sayfalı kopyalama; Harmanlama; Tepsi seçimi; İki taraflı; Taslak modu; Resim ayarlar; Yeni varsayılanlar olarak belirleme; Varsayılanları geri yükleme; Azami Kopya Sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: 300 x 300 dpi'ye kadar; Kopya Çözünürlüğü, Renkli Metin ve Grafikler: 300 x 300 dpi'ye kadar; Kopyalayıcı Yeniden Boyutlandırma: %25-400
<b>Tarayıcı Özellikleri</b>	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, ADF; Tarama Teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama Girdi Modları: PC'den: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) ya da Device Stage (Windows® 7); TWAIN uyumlu ya da WIA uyumlu yazılım; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Çift kablolu duplexleme, renkli tarama; Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 300 x 300 dpi (renkli ve siyah-beyaz, OBB); En fazla 1200 x 1200 dpi (siyah-beyaz, düz yataklı)
<b>Yerel tarama dosyası biçimi</b>	PDF, JPG
<b>Tarama dosya biçimi dipnotu</b>	HP Scan yazılımı kutuya dahildir - bilgisayarda çalıştırılan yazılımlar tarafından desteklenen dosya türleri
<b>Yazılım tarama dosyası biçimi</b>	Windows: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, aranabilir PDF, RTF, TXT
<b>Tarama Hızı</b>	Dakikada 19,5 sayfaya kadar (siyah-beyaz), 14 sayfaya kadar (renkli)
<b>Bit derinliği / Gri tonlama düzeyleri</b>	24 bit (renkli duplex tarama için 8 bit) / 256
<b>Taranabilir alan</b>	asgari ortam boyutu: A4 boyutundan küçük boyutlar; maksimum ortam boyutu: 216 x 297 mm; Taranabilir alan (ADF): asgari ortam boyutu: 127 x 177 mm, maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm OBB
<b>dijital gönderme</b>	Standart: LDAP e-posta adresi arama ile e-postaya tarama

<b>Kutudakiler</b>	<b>CZ271A:</b> HP Renkli LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dr; özellikler ve içindekiler: yerleşik otomatik çift taraflı baskı; yerleşik 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP LaserJet Siyah Toner Kartuşu (~5500 sayfa), Camgöbeği, Macenta ve Sarı Toner Kartuşları (~6000 sayfa); Yazıcı belge ve yazılım CD-ROM'u; Kurulum kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu; <b>CZ272A:</b> HP Renkli LaserJet Pro renkli MFP M570dw ; özellikler ve içindekiler: yerleşik otomatik çift taraflı baskı; yerleşik 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Kablosuz 802.11 b/g/n; HP LaserJet Siyah Toner Kartuşu (~5500 sayfa), Camgöbeği, Macenta ve Sarı Toner Kartuşları (~6000 sayfa); Yazıcı Belge ve yazılım CD-ROM'u; Kurulum Kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu; USB kablosu;
<b>Sarf Malzemeleri</b>	<b>CE400A</b> HP 507A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 5.500 sayfa <b>CE400X</b> HP 507X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 11.000 sayfa <b>CE401A</b> HP 507A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa <b>CE402A</b> HP 507A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa <b>CE403A</b> HP 507A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa <b>CE254A</b> HP Color LaserJet CE254A Toner Toplama Birimi Yaklaşık 36.000 sayfa <b>CE484A</b> HP Color LaserJet CE484A 110V Füzör Takımı 150.000 sayfa <b>CE506A</b> HP Color LaserJet CE506A 220V Füzör Seti 150.000 sayfa ISO/IEC 19798 uyarınca sürekli yazdırarak beyan edilen baskı kapasitesi. Gerçek değerler, basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: hp.com/go/learnaboutsupplies
<b>aksesuarlar</b>	<b>CF084A</b> HP Color LaserJet 500 Yapraklı Kağıt ve Ağır Ortam Tepsisi <b>CF085A</b> HP LaserJet 500 renkli Serisi Yazıcı Kabini
<b>Faks</b>	Evet, 33,6 kbps
<b>Faks Özellikleri</b>	Faks belleği: 250 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (yapım ton yok); hızlı arama: En fazla 120; Yayın, en fazla konum: 120
<b>Faks Akıllı Yazılım Özellikleri</b>	Sürekli faks belleği yedekleme, otomatik faks azaltma, otomatik yeniden arama, gecikmeli gönderme, faks iletme, TAM arabirimi, sıralama, istenmeyen faks engelleme, özel zil tonunu algılama, kapak sayfası sihribazi, faks engelleme, fatura kodları, kaydetme ve yükleme, yoklamalı alma, faks etkinlik raporları, çıkış kodu ayarı, faks günlüğü yazdırma
<b>Yazılım Dahil</b>	Windows®: HP Program Yükleyicisi/Kaldırıcısı, HP PCL 6 baskı sürücüsü, HP WIA Tarayıcı Sürücüsü, HP TWAIN Tarayıcı Sürücüsü, HP Scan, HP Faks Kurulum Sihirbazı, HP Send Fax, HP Faks Baskı Sürücüsü, Durum Uyarıları, HP Update, DXP; Mac: HP Program Yükleyicisi/Kaldırıcısı, HP Postscript sürücüsü, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Faks Baskı Sürücüsü, HP Utility, HP Ürün yazılımı Güncelleştirici
<b>Yazıcı Yönetimi</b>	Windows®: HP Aygıt Araç Kutusu, Durum Uyarıları (varsayılan kurulum), SNMP Uyarıları (minimum ağ yüklemesi), HP Web Jetadmin (indirme); Mac: HP Utility
<b>Yazıcı boyutları (G x D x V)</b>	<b>CZ271A:</b> 515 x 500 x 538 mm <b>CZ272A:</b> 515 x 500 x 538 mm
<b>Çalıştırma koşulları</b>	Sıcaklık: 10 - 30°C, Nemi: %20 - 60 RH
<b>Bilgi Depolama</b>	Sıcaklık: 0 - 35°C, Nemi: %10 - 90 RH
<b>Akustik</b>	Akustik güç emisyonları: 6,6 B(A); Akustik Basınç Emisyonları: 52 dB(A)
<b>Güç</b>	gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amper tüketimi: 605 watt (yazdırma), 440 watt (kopyalama), 52 watt (hazır modunda), 8,1 watt (uyku modunda), 0,3 watt (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 3,259 kWh/Hafta. Dahilî güç kaynağı
<b>sertifikalar</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, 108254-2008, GB17625.1-2003 CE İşareti (Avrupa) ile EMC Direktifi 2004/108/EC, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR Onaylı; Evet
<b>Menşei Ülk</b>	Çin'de üretilmiştir
<b>Garanti</b>	Bir yıl, yerinde sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.
<b>Bağlanabilirlik hizmet ve destek</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu <b>U6Y78E</b> - HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği <b>U6Y82E</b> - HP 3 yıllık 4 saat 13x5 Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği <b>U6Y90PE</b> - HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği <b>U6Y93PE</b> - HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saat 13x5 Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği <b>U6Y91PE</b> - HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği (U6Y82E/U6Y93PE: Ülkede kullanılanabilirlik durumunu kontrol edin)

## Dipnotlar

<sup>1</sup> HP Otomatik Kablosuz Bağlantı, bazı sistem yapılandırmalarında kullanılamayabilir. Kablosuz performansı, fiziksel ortam ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Uyumluluk ile ilgili bilgi için [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect) adresini ziyaret edin.; <sup>2</sup> HP kablosuz doğrudan yazdırma, yerleşik kablosuz bağlantı ve HP Otomatik Kablosuz Bağlantı yalnızca HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dw modelinde bulunur.; <sup>3</sup> HP web özellikli yazıcı için Internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobil aygıtlar için Internet bağlantısı ve e-posta özelliği gereklidir. Kablosuz erişim noktası gerektirebilir. Ayrı satılan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Bazı HP LaserJet yazıcılar için ürün yazılımı yükseltmesi gereklidir.; <sup>4</sup> Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuş iadesi ve geri dönüştürme uygulamaları, halen HP Gezegen Ortaklığı programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>5</sup> Baskı hızı ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. İlk sayfa çıktısının gerçek hızı sistem yapılandırmasına, yazılım programına, belge karmaşıklığına, ağa, ortam genişliğine, ortam ağırlığına, bulunulan ortama ve iş boyutuna göre değişiklik gösterir.; <sup>6</sup> Yazıcının Internet'e bağlı olması gerekir. Hizmetler kayıt gerektirebilir. Uygulama kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılar için bkz. [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).; <sup>7</sup> HP LaserJet 507X Siyah Toner Kartuşu dahil değildir; ayrı olarak satın alabilirsiniz.; <sup>8</sup> Mobil cihazınızın kablosuz özelliği etkin olmalıdır. Yazıcının HP ePrint özelliği etkin olmalıdır. Özellik, [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) adresinden indirebileceğiniz sürücü ve uygulamalar gerektirebilir.; <sup>9</sup> Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.; <sup>10</sup> HP Otomatik Açılma ve Otomatik Kapanma özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır. Klasik yapışma özelliği kullanılan ürünlerle yapılan karşılaştırmalara dayanan Anında Açılma Teknolojisi beyanı. Floresan tüplerle yapılan karşılaştırmalara dayanan Anında Kopyalama beyanı.

<http://www.hp.com/tr>



ColorSphere  
HP TONERS

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA4-3033TRE, Aralık 2015

