

Řada tiskáren HP LaserJet 400 M401



Zhodnoťte svůj pracovní čas ještě více. Začněte kdekoli v kanceláři a prostřednictvím vestavěného bezdrátového připojení^{1,2} sdílejte tiskové prostředky v rámci sítě³. S možnostmi mobilního tisku tiskněte na cestách³. Díky podnikovým aplikacím získáte přístup na web a možnost tisku^{4,5}.



Významné události

- Vytíštění první stránky za 8 sekund
- Rychlost tisku až 33 str./min
- 128 MB paměti RAM (M401a, M401d), 256 MB paměti RAM
- 1 vysokorychlostní port USB 2.0
- Doporučený měsíční objem tisku: 750 až 3 000

Bud'te produktivní a zvyšte výkon vašeho podniku díky bezdrátové síti a vysoké mobilitě.

- S bezdrátovým připojením můžete začít sdílet kdekoli v kanceláři^{2,3}. Rychlá konfigurace sítě^{1,6}.
- Se službou HP ePrint lze tisknout prakticky odkudkoli^{3,7}. Tiskněte bezdrátově z vašeho zařízení iPad®, iPhone® nebo iPod touch® s funkcí AirPrint™⁸.
- Odesílejte soubory z mobilního zařízení přímo do tiskárny pomocí funkce HP Wireless Direct.^{1,9}
- Šetřete papírem prostřednictvím automatického oboustranného tisku¹⁰. Využijte rychlosti tisku až 33 str./min ve formátu A4 a s první stránkou vytištěnou již za 8 sekund¹¹.

Zažijte lehkost používání s připojením k síti.

- Použijte podnikové aplikace a 3,5" (8,89 cm) barevnou dotykovou obrazovku k otevření, ukládání a tisku informací z webu^{4,5}.
- Spravujte pracovní postup prostřednictvím intuitivních funkcí přímo na tiskárně. Vhodně umístěný port USB umožňuje tisk přímo z jednotky USB Flash⁴.
- Snadné řízení tiskového prostředí a úspora času a nákladů na informační technologie – aplikace HP Web Jetadmin umožňuje sledovat vaše vybavení a prodloužit dobu provozu.

Užívejte si hodnotných výtisků profesionální kvality.

- Vytvářejte profesionální pracovní dokumenty s tučným výrazným textem a ostrými obrázky.
- Díky ověřené spolehlivosti tiskáren HP LaserJet a stále kvalitě tisku od první po poslední stránku můžete být bez starostí.
- Ušetřete čas díky originálním kazetám HP se snadnou instalací a finance díky volitelným vysokokapacitním kazetám navrženým pro častý tisk¹³.
- Zvyšte produktivitu s kapacitou 300 listů (celkem 800 listů s volitelným zásobníkem na 500 listů).

Snižte dopad na životní prostředí.

- Úspora energie s technologií HP Auto-On/Auto-Off, která zapíná tiskárnu, když je potřeba, a vypíná ji, když je nečinná¹⁴.
- Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku.
- Recyklujte snadno původní tonerové kazety HP LaserJet prostřednictvím programu HP Planet Partners¹⁵.
- Redukce odpadu z balení: Originální HP tonerová kazeta HP 80A je dodávána v tiskárně.



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



ePrint

Technická specifikace

Rychlost tisku	Až 33 str./min ISO černobíle (A4) první stránka; Již za 8 s černobíle (A4)Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims . Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi Černá
Tisková technologie	Laser
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: 5 mm; Dolní: 5 mm; Levý: 4 mm; Pravý: 4 mm
Tiskové jazyky	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3, přímý tisk PDF (v 1.7)
Číslo tiskových kazet	1 (černá)
Možnost mobilního tisku	CF270A: Ne CF274A: Ne CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, podnikové aplikace CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria
Měsíční kapacita tisku	Až 50 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 750 až 3 000 stran
Automatické čísto papíru	Ne
Rychlost procesoru	800 MHz
Bezdrátové připojení	CF270A: Žádné CF274A: Žádné CF278A: Žádné CF399A: Žádné
Práce v síti	CF270A: Žádné CF274A: Žádné CF278A: Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet) CF399A: Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet)
Pevný disk	Žádné
Typy médií	Papír (běžný, ekorezim, tenký, silný, vázaný, barevný, hlavičkový, předtiskávaný, předdáváný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky; fólie, karton
Velikosti médií	Podporováno A4; A5; A6; B5 (US) Víceúčelový zásobník: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2 a volitelný zásobník na 500 listů: 105 x 148 až 216 x 356 mm
Manipulace s médií	Vstupní kapacita: Až 300 listů; Až 10 obálek Obálky Kapacita výstupního zásobníku: Až 150 listů, Až 10 obálek Maximální: Až 150 listů
Gramáž papíru	Podporováno, podle dráhy papíru: Zásobník 1: 60 až 163 g/m ² (přímá dráha podávání papíru pro speciální média); zásobník 2, volitelný zásobník 3 na 500 listů: 60 až 120 g/m ²
Kompatibilní operační systémy	Uplněn softwarová instalace je podporována v systémech: Windows 8, Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový), Windows XP (32bitový) (SP2 nebo vyšší); Instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: Windows Server 2008 (32bitový nebo 64bitový), Windows Server 2003 (32bitový) (SP3 nebo vyšší); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 a HP-UX 11i)
Minimální požadavky na systém	Windows 8, Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový): 1 GHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor, 1 GB paměti RAM (32 bitů) nebo 2 GB paměti RAM (64 bitů), 400 MB místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows XP (32bitový verze) SP2: procesor Pentium® 233 MHz, 512 MB RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel® Core™; pevný disk 500 MB; jednotka CD-ROM/DVD-ROM nebo Internet; USB nebo síť
Správa tiskárny	Windows®: HP Device Toolbox (výchozí instalace), SNMP Alerts (minimální instalace), HP Web Jetadmin (ke stažení); Mac: HP Utility
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maximální 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (rozložený víceúčelový zásobník a sklápěcí kryt; zásobník 2 rozložen na formát Legal) CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maximální 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (rozložený víceúčelový zásobník a sklápěcí kryt; zásobník 2 rozložen na formát Legal) CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm, dotyková obrazovka sklopená (364,6 x 368 x 383,6 mm, dotyková obrazovka vyklápěná v úhlu 90°); Maximální 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (rozložený víceúčelový zásobník a sklápěcí kryt, zásobník 2 rozložen na formát Legal, dotyková obrazovka vyklápěná v úhlu 90°) CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maximální 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (s víceúčelovým zásobníkem a vytaženým skládacím krytem, s vytaženým zásobníkem 2 formátu Legal)
Rozměry balení (Š x H x V)	430 x 330 x 480 mm
Hmotnost tiskárny	CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg
Hmotnost balení	CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Co je obsaženo v krabici	CF270A: Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401a; Černá tonerová kazeta HP LaserJet 80A (výtečnost asi 2 700 stran); Průvodce instalací, Příručka Začínáme, Leták s kontaktem na podporu, Průvodce k záruce; dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM; napájecí kabel CF274A: Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401d; vestavěný automatický oboustranný tisk; Černá tonerová kazeta HP LaserJet 80A (výtečnost asi 2 700 stran); Průvodce instalací, Příručka Začínáme, Leták s kontaktem na podporu, Průvodce k záruce; dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM; napájecí kabel CF278A: Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401dn; vestavěný automatický oboustranný tisk; Síť Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Černá tonerová kazeta HP LaserJet 80A (přibližně na 2 700 stran); Instalační příručka, informační leták, záruční list; napájecí kabel; CD s dokumentací
Příslušenství	CF284A Podavač/zásobník na 500 listů pro HP LaserJet
Spotřební materiál	CF280A HP 80A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 2 700 stran CF280X HP 80X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtečností 6 900 stran CF280XD HP 80X Dvojbalení černé originální tonerové kazety LaserJet s vysokou výtečností 8 kazetů 6 900 stran Uváděná hodnota výtečnosti je v souladu se směrnicí ISO/IEC 19752. Skutečná výtečnost značně závisí na tiskovém obsahu a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Dodávaný software	Windows®: Instalační / odinstalací program HP tiskový ovladač HP PCL 6, Upozornění o stavu, Aktualizace HP, OXP, Mac: Instalační / odinstalací program HP ovladač HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Certifikáty	CISPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 - třída B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC, článek 47 CFR, část 15, třída B/ICES-003, číslo 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 Splňuje normu ENERGY STAR; Ano (kromě modelu M401a)
Země původu	Vyrobeno ve Vietnamu
Záruka	Jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktech, zemích a platných národních předpisech. Navštivte naši webovou stránku: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 32,5 °C, Vlhkost: 30 až 70% RH
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkost: 10 až 90 % RH
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,4 B(A); Emise akustického tlaku: 51 dB(A)
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Spotřeba: 570 W (tisk), 7,3 W (pohotovostní režim), 1,68 W (režim spánku), 0,1 W (vypnut). Typická spotřeba energie: 1,394 kWh/tyden Vestavěný zdroj napájení Napájení
Servis a podpora	US249E – 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M401 US248E – 3 roky servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M401 US250E – 3 roky servisní podpory HP se službou vrácení pro tiskárnu LaserJet M401 US253PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M401 US252PE – 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M401 US254PE – 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou vrácení pro tiskárnu LaserJet M401 U4T02E – 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M401 U4T03E – 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M401 (US248E/US252PE: Informujte se o dostupnosti ve vaší zemi US250E/US254PE: Pouze Střední a Východní Evropa, Střední východ, Střední a Afrika)

Poznámky pod čarou

¹ K dispozici pouze u modelu M401 dw.; ² Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.; ³ K dispozici pouze u modelů M401 dn, M401 dw a M401 dne.; ⁴ K dispozici pouze u modelů M401 dn a M401 dw.; ⁵ Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k Internetu. Služba může vyžadovat registraci. Dostupnost se liší podle země, jazyka a uzavřených smluv. Vyžaduje aktualizaci firmwaru. Podrobnosti naleznete na webu www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁶ Dostupnost funkce HP Auto Wireless Connect závisí na konfiguraci systému. Funkce bezdrátové sítě závisí na okolním prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Informace o kompatibilitě naleznete na webové adrese www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁷ Tiskárna musí být připojena k Internetu. Funkce je kompatibilní s libovolným zařízením podporujícím Internet a e-mail. Vyžaduje registraci účtu pro webovou službu HP. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter. Další řešení jsou uvedena na stránce www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁸ Podpora zařízení se systémem iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS a 3. a 4. generace iPod touch) umožňující multitasking. Zařízení se systémem iOS 4.2 vyžadují připojení v bezdrátové síti 802.11. Tiskárnu s podporou funkce AirPrint lze připojit bezdrátově nebo prostřednictvím sítě Ethernet. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.; ⁹ Není dostupný u všech mobilních zařízení. Musí podporovat bezdrátové připojení a může vyžadovat ovladač nebo aplikaci (ke stažení na adrese www.hp.com/go/eprintcenter). Tiskárna musí podporovat službu HP ePrint..; ¹⁰ K dispozici pouze u modelů M401 d, M401 dn, M401 dw a M401 dne.; ¹¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.; ¹² Černá tonerová kazeta HP LaserJet 80X není součástí dodávky; nutno zakoupit samostatně.; ¹⁴ Technologie HP Auto-On/Off závisí na tiskárně a na nastavení.; ¹⁵ Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklaže kazet HP je nyní v rámci programu HP Planet Partners dostupná ve více než 50 zemích a oblastech po celém světě. Další informace naleznete na stránkách www.hp.com/recycle, kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sbrněné krabice na obaly



<http://www.hp.com/ct>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

