

Tiedot

HP LaserJet Pro 400 M401 -tulostinsarja



Käytä työpäiväsi tehokkaammin. Voit asentaa laitteen minne tahansa toimistolla sisäisten langattomien verkkotoimintojen avulla^{1,2} ja jakaa tulostusresurssit verkossa³. Tulosta tien päällä mobiilitulostustoiminnoilla³. Voit käyttää verkkoa ja tulostaa verkosta yrityssovellusten avulla^{4,5}.



Polttopisteessä

- Ensimmäinen sivu jopa 8 sekunnissa
- Tulostusnopeus jopa 33 s/min
- 128 Mt RAM-muistia (M401a, M401d), 256 Mt RAM-muistia
- yksi Hi-Speed USB 2.0 -portti
- Suositeltu kuukausittainen sivumäärä: 750–3 000



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



Pysyt tuottavana ja kasvatat liiketoimintaasi langattomilla verkkotoiminnoilla ja erinomaisilla mobiilitoiminnoilla.

- Voit asentaa laitteen ja jakaa siitä mistä tahansa toimistolla langattomien ominaisuuksien ansiosta.^{2,3} Verkkotoimintojen nopea määrittäminen^{1,6}.
- HP ePrint^{3,7} -ominaisuuden avulla voi tulostaa lähes mistä tahansa. Tulosta langattomasti iPad[®]-, iPhone[®]- ja iPod touch[®] -laitteeltasi AirPrintin[™] avulla.
- Lähetä tiedostot mobiililaitteesta suoraan tulostimeen käyttämällä HP:n langatonta suoratulostusta^{1,9}.
- Säästä paperia automaattisella kaksipuoleisella tulostuksella¹⁰. Tulostusnopeus jopa 33 s/min A4 – ensimmäinen sivu jopa 8 sekunnissa¹¹.

Verkkoon yhdistetty ja helppokäyttöinen.

- Voit käyttää ja tulostaa tietoja verkosta käyttämällä 8,89 cm:n värikosketusnäyttöä ja yrityssovelluksia^{4,5}.
- Hallitse työnkulkua intuitiivisilla ominaisuuksilla suoraan tulostimesta: Kätevän USB-portin avulla voit tulostaa suoraan flash-asemalta⁴.
- Hallitse tulostusympäristöäsi vaivattomasti ja säästä IT-aikaa ja -kustannuksia. HP Web Jetadminin avulla valvot laitteistoja ja lisäät käyttöaikaa.

Ammattimaiset tulosteet edullisesti.

- Tuota ammattimaiset yritysasiakirjat tarkalla tekstillä ja terävillä kuvilla.
- Saat mielenrauhan HP LaserJet -luotettavuuden ja ensimmäisestä sivusta viimeiseen sivuun kestävän johdonmukaisen tulostuslaadun ansiosta.
- Säästät aikaa helposti asennettävien alkuperäisten HP-kasettien ansiosta ja säästät rahaa valinnaisten suurikokoisten, runsaaseen tulostukseen suunniteltujen kasettien avulla¹³.
- Saat enemmän aikaan, kun kapasiteettia on 300 arkkia (yhteensä 800 arkkia, jos käytössä on lisävarusteena saatava 500 arkin lokero).

Vähennä ympäristövaikutuksia.

- Säästä energiaa HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan avulla, joka käynnistää tulostimen, kun tarvitset sitä ja sammuttaa sen, kun et käytä sitä¹⁴.
- Vähennä paperinkulutusta jopa 50 % automaattisella kaksipuoleisella tulostuksella.
- Kierrätä alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit HP Planet Partners¹⁵ -ohjelman avulla helposti.
- Vähemmän pakkausjätettä: Alkuperäinen HP 80A -värikasetti toimitetaan tulostimen mukana.

HP LaserJet Pro 400 M401 -tulostinsarja

Tekniset tiedot

Tulostusnopeus	Jopa 33 s/min ISO, musta (A4) ensimmäinen sivu. Vain 8 sekuntia musta (A4) Mitattu ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printerclaims . Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.
Tulostustarkkuus	Jopa 1 200 x 1 200 dpi Musta
Tulostustekniikka	Laser
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit: Ylä: 5 mm; Ala: 5 mm; Vasen: 4 mm; Oikea: 4 mm
Tulostuskielet	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 -emulointi, suora PDF-tulostus (versio 1.7)
Tulostuskasettien määrä	1 (musta)
Mobiilitulostuksen tuki	CF270A: Ei CF274A: Ei CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifikaatti, yrityssovellukset CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifikaatti
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 50 000 sivua (A4); Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 750–3 000 sivua
Automaattinen paperitunnistin	Ei
Proessorin nopeus	800 MHz
Langattomat ominaisuudet	CF270A: Ei mitään CF274A: Ei mitään CF278A: Ei mitään CF399A: Ei mitään
Verkkovalmius	CF270A: Ei mitään CF274A: Ei mitään CF278A: Vakio (sisäinen Gigabit Ethernet) CF399A: Vakio (sisäinen Gigabit Ethernet)
Kiintolevy	Ei mitään
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (tavallinen, vihreä tila, kevyt, raskas, bond-paperi, värillinen, kirjepaperi, esireititety, kierrätetty, karkea); kirjukuoret; tarat; piirtoheittinkalvat, postkorttikartonki
Tulostusmateriaalikoot	Tuettu A4; A5; A6; B5 (JIS) Monikokoalusta: 76 x 127 – 216 x 356 mm; alusta 2 ja valinnainen 500 arkin paperialusta: 105 x 148 – 216 x 356 mm
Tulostusmateriaalin käsittely	Syöttökapasiteetti: Jopa 300 arkkia; Jopa 10 kirjukuorta Kirjukuoret Tulostelokeron kapasiteetti: Jopa 150 arkkia, Jopa 10 kirjukuorta Enintään: Jopa 150 arkkia
Paperin paino	Tuki paperiradan mukaan: Lokero 1: 60–163 g/m ² (suora paperirata erikoismateriaaleille); alusta 2, valinnainen 500 arkin paperialusta 3: 60 – 120 g/m ²
Vhteensopivat käyttöjärjestelmät	Täysi ohjelmistoaennustus tuettu seuraavissa: Windows 8, Windows 7 (32- ja 64-bittinen), Windows Vista (32- ja 64-bittinen), Windows XP (32-bittinen) (SP2 tai uudempi); Pelkin ohjaimen asennus tuettu seuraavissa: Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2003 (32-bittinen) (SP3 tai uudempi); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 and HP-UX11)
Järjestelmän vähimmäisaatimukset	Windows: Windows 8, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows Vista (32-/64-bittinen); 1 GHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin, 1 Gt RAM-muistia (32-bittinen) tai 2 Gt RAM-muistia (64-bittinen), 400 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-levy tai internet, USB tai verkkoliitäntä, Windows XP (32-bittinen) SP2: 233 MHz:n Pentium® –suoritin, 512 Mt RAM-muistia, 400 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-ROM tai internet, USB –tai verkkoliitäntä Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4-, G5-, tai Intel® Core™ -prosessori; 500 Mtn kiintolevy; CD-levy/DVD-levy tai internet; USB –tai verkkoliitäntä
Tulostimen hallinta	Windows®: HP Device Toolbox (asennus oletuksena), SNMP-hälytykset (vähimmäisverkoasennus), HP Web Jetadmin (lataus); Mac: HP:n apuohjelmat
Tulostimen mitat (L x S x K)	CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Enintään 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (monikokoalusta ja taitettava kansi laajennettuina; lokero 2 laajennettuna legal-kokoon asti) CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Enintään 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (monikokoalusta ja taitettava kansi laajennettuina; lokero 2 laajennettuna legal-kokoon asti) CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm, kosketusnäyttö alhaalla (364,6 x 368 x 383,6 mm, kosketusnäyttö nostettu ylös 90° kulmassa); Enintään 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (monikokoalusta ja taitettava kansi laajennettuina, lokero 2 laajennettuna legal-kokoon, kosketusnäyttö nostettu ylös 90° kulmassa) CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Enintään 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (monikokoalusta ja kiinnitettävä kansi käyttöasennossa, lokero 2 legal-koon asennossa)
Pakkauksen mitat (L x S x K)	430 x 330 x 480 mm
Tulostimen paino	CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg
Pakkauksen paino	CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Alaviitteet

¹ Saatavana vain M401 dw -mallissa.; ² Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja laitteiden välinen etäisyys, ja se voi olla rajallinen VPN-yhteyden ollessa käytössä.; ³ vain malleihin M401 dn, M401 dw ja M401 dne.; ⁴ Saatavana vain M401 dn- ja M401 dw -malleissa.; ⁵ Vaatii langattoman tukiaseman ja tulostimen internet-yhteyden. Palvelut saattavat vaatia rekisteröitymistä. Saatavuus vaihtelee maan, kielen ja sopimusten mukaan. Edellyttää laiteohjelmiston päivityksen. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁶ HP Auto Wireless Connect ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa järjestelmäkokoannoissa. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja etäisyys tukiasemasta. Lisätietoja yhteensopivuudesta osoitteesta www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁷ Edellyttää tulostimen internet-yhteyttä. Ominaisuus toimii missä tahansa liitetyssä internetiä ja sähköpostia käyttävässä laitteessa. Edellyttää HP:n verkkopalveluiden tilin rekisteröimistä. Tulostusajat saattavat vaihdella. Luettelo tuetuista asiakirja- ja kuvatyypeistä on osoitteessa www.hp.com/go/eprintcenter. Muihin ratkaisuihin voi tutustua osoitteessa www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁸ Tukee iOS 4.2 -laitteita (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS sekä 3. ja 4. sukupolven iPod touch), jotka tukevat moniajona. iOS 4.2 -laitteet vaativat langattoman 802.11-verkkoyhteyden. AirPrint-valmis tulostin voidaan yhdistää langattomasti tai Ethernet-yhteyden kautta. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä. iPad, iPhone ja iPod touch ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä Apple Inc:n tavaramerkkejä.; ⁹ Ei ole käytettävissä kaikissa mobiililaitteissa. Langaton yhteys oltava käytössä, voi edellyttää ohjaimen tai sovelluksen lataamista osoitteesta www.hp.com/go/eprintcenter. HP ePrintin on oltava käytössä tulostimessa.; ¹⁰ vain malleihin M401 dn, M401 dn, M401 dw ja M401 dne.; ¹¹ Mitattu ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ei sisällä ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja saat osoitteesta www.hp.com/go/printerclaims. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.; ¹² Musta HP 80X LaserJet -värikasetti ei sisällä toimitukseen; hankittava erikseen.; ¹³ HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan ominaisuudet riippuvat tulostimesta ja asetuksista.; ¹⁴ Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP-kasetteja voidaan palauttaa ja kierrättää tällä hetkellä yli 50 maassa ja alueella ympäri maailmaa HP Planet Partners -ohjelman kautta. Voit hankkia lisää tietoa tai pyytää palautuskuria ja keräyslaitteita käymällä osoitteessa www.hp.com/recycle



<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuu lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuu lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

