



HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner med arkføder

Ideel til små og mellemstore virksomheder, der har brug for nem og hurtig digitalisering af papirdokumenter. Denne kompakte, intelligente scanner giver rene, skarpe resultater med en række platforme og bidrager til at effektivisere forretningsprocesserne.



Gem og del nemt scannede filer, og send dem derefter direkte til et lager i skyen eller SharePoint®.¹

- Du skal ikke begrave dig under bunker af papir. Digitaliser dine filer – du kan nemt gemme, dele og redigere dem samt søge i dem.
- Scan automatisk begge sider af dine dokumenter, og send dem til skyen eller SharePoint®.¹
- Scan papir af forskellige tykkelser og størrelser. Og sig farvel til papirstop takket være ultralydsregistrering af dobbeltindføring: Du skal bare trykke på Scan og gå væk.
- Du kan forvandle scanninger til redigerbare filer med Nuance OmniPage² og bruge apps til at konvertere visitkort til en kontaktdatabase.³

Med HP Easy Scan kan du spare tid, slippe for manuelle handlinger, øge effektiviteten og oprette genveje med et klik⁴

- Brug mindre tid på at digitalisere dokumenter og mere tid på at drive forretning.
- Fang nøjagtigt de rigtige resultater med automatisk scanning, beskæring og farveregistrering.
- Arbejd smartere med intuitive genveje og HP Easy Scan.⁵ Opret PDF-filer med et enkelt tryk, og udnyt nemt de eksisterende scanningsplatforme.
- Det er nemt at føje store scanningsopgaver til de eksisterende processer med HP TWAIN-, ISIS-, WIA-, Linux- og Mac-drivere.

Undgå at miste sider i scannede filer. HP EveryPage Ultrasonic indfører og justerer automatisk en side ad gangen.

- Mistede sider hører fortiden til. HP Scanjet Pro 3000 s2-arkføderscanner indfører hver side individuelt og justerer den automatisk.
- Du kan hurtigt scanne filer og få skarpe, klare resultater igen og igen med en scanner, der arbejder hårdt for din virksomhed.
- Uanset om den skal stå i nærheden eller anbringes centralt i kontoret, passer denne HP Scanjet Pro 3000 s2-arkføderscanner med det kompakte design ind i selv de mest travle kontorer.
- Scan med op til 600 dpi på en pålidelig enhed, der ikke bare giver op – scan op til 1.000 sider pr. dag.

Start hurtigt og fortsæt. Med Instant-on-teknologien starter scanningen hurtigere fra energisparetilstand.⁴

- Brug mindre papir og blæk ved at scanne, gemme og dele dokumenter digitalt. Og du kan formindske rodet.
- Få styr på omkostningerne med en ENERGY STAR®-certificeret scanner. Reducer energiforbruget uden at sætte farten ned, og start scanninger hurtigt fra energisparetilstand.
- Reducer indvirkningen på miljøet med en scanner, som er fuldstændig RoHS-kompatibel og ikke indeholder kviksløv, bly og andre farlige stoffer.
- Og du får ro i sindet med 1 års begrænset garanti, inklusive hurtig telefon- eller onlinesupport fra HP.

¹ Kræver en internetforbindelse til scanneren via en pc samt HP Easy Scan-software (medfølger) og installation af driver.

² Understøtter kun Windows®-systemer.

³ Services kræver registrering. Programtilgængelighed afhænger af land, sprog og aftaler. For yderligere oplysninger, se www.hpconnected.com

⁴ Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel fiksering og CFL-kopiering (Cold Cathode Fluorescent Lamp).

⁵ Der kræves Microsoft® .NET Framework 4.0 eller nyere til installationen. Du kan hente den nyeste version på microsoft.com/net.





HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner med arkføder

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Scanning - teknologi	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Scanningstype	Arkfremføring. Farvescanning: Ja
Scanningshastighed	Op til 20 s/min., 40 b/min. (300 dpi farve, grå, sort/hvid). Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydelse og programmet.
scanningsopløsning	Hardware: Op til 600 x 600 dpi Optisk: Op til 600 dpi
Scan-filformat	Søgbar PDF, PDF – kun billede, PDF/A, JPEG, TIF – en side, TIF – flere sider, DOCX, RTF, TXT, BMP
Scan-inputmetoder	Frontpanel med knappen Scan, WIA, TWAIN, scanningsprogram
Lyskilde (scanning)	Lysdiode (LED)
Indstillinger for opløsnings-dpi	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Gråtoneniveauer/bitdybde	256. Bitdybde: 48-bit (internt), 24-bit (ekstern)
Normeret forbrug (dagligt)	Anbefalet dagligt forbrug: 1000 sider
Registrering af indførsel af flere ark	Ja, ultralyd
Automatiske dokumentfremførers kapacitet	Standard, 50 ark.
Dupleks ADF-scanning	Ja
Papirstørrelse (ADF)	A4; A5; specialformat (check og visitkort)
Gramvægt (ADF)	49 til 120 g/m ²
Standardtilslutningsmuligheder	1 Hi-Speed-USB 2.0
Tilslutningsmuligheder (ekstraudstyr)	Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet USB-enhedsserver; Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet USB-enhedsserver; Silex SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless and Gigabit Ethernet USB-enhedsserver; Silex SX-DS-4000U2 High Performance Gigabit Ethernet USB-enhedsserver
Kontrolpanel	3 knapper (scan, strøm, annuller)
Avancerede scannerfunktioner	Dupleksscanning; registrering af flere sider ved hjælp af ultralyd, automatisk farveregistrering, størrelsesregistrering, beskæring, opretning, rotation, fjernelse af tomme sider, scanning til Sharepoint™ og scanning til skyen samt mange andre scanningsdestinationer.
Understøttede medietyper	Papir (almindelig, inkjet), kuverter, labels, check, kort (visitkort, id-kort i plastik)
Twain-version	Version 2.1
Software inkluderet	HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, kun til Windows: Nuance PaperPort 14 og Cardiris Pro 5. Kun til Mac: ICA-driver og HP Utility. HP TWAIN (indeholder Chronos-bibliotek), WIA, Scanner Tools Utility (værktøjsprogram til scanner) og EMC ISIS-driver (*kræver Microsoft .NET Framework 4.0 eller nyere til installation af HP Easy Scan. Du kan hente den nyeste version på microsoft.com/net)
Kompatible operativsystemer	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Minimumskrav til system	PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2-GHz processor, 2 GB RAM, USB 2.0, 177 MB ledig plads på harddisken til TWAIN- og ISI-drivere, 1024 x 768 SVGA-skærm; Windows XP Service Pack 3: 1,6-GHz processor, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB ledig plads på harddisken til TWAIN- og ISI-drivere, 1024 x 768 SVGA-skærm. Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion eller OS X Mountain Lion;

Driftsmiljø	Temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C Temperaturområde ved opbevaring: -40 til 60°C Anbefalet temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 15 til 80 % Fugtighedsinterval ved opbevaring: 15 til 80 %
Strømforsyning	Strømforbrug: 11,6 watt (aktiv), 5,9 watt (klar), 1,7 watt (dvale), 0,4 watt (slukket) Energikrav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
ENERGY STAR	Ja
oplysninger om lovmæssige forhold/sikkerhed	IEC 60950-1:2005 +A1 og alle relevante tilføjelser; CSA/UL 60950-1, 2. udgave (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Hviderusland – sikkerhed; EU (CE); Kenya PVO; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudi-Arabien SASO; Sydafrika NRCS; Ukrainsk sikkerhedsgodkendelse
Elektromagnetisk kompatibilitet	Klasse B-udledninger; CISPR 22:2008 (internationalt); EU's EMC-direktiv 2004/108/EF; EN 55022:2010 (CE-mærkning); Hviderussisk EMC-certifikat; Russisk GOST; Ukrainsk EMC-godkendelse; EN 61000-3-2:2006 (harmonisk); EN 61000-3-3:2008 (flimmer); Immunitet iht. CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2
Produktmål	285 x 161 x 164 mm. emballeret: 380 x 216 x 285 mm
produktvægt	2,3 kg. emballeret: 4 kg
Kassens indhold	L2737A: HP Scanjet Pro 3000 s2-arkføderscanner; 1 USB-kabel; Scannerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantikort; Strømadapter; Netledning
Garanti	Efter gældende købelov
tilbehør	C9943B HP Renseklud til automatisk dokumentføder L2724A HP Scanjet Professional 3000 ADF-valsekit
Service- og supportløsninger	UH260E HP Care Pack med ombytning næste hverdag, 3 års service (undtagen i Tyrkiet, EEM og Rusland) UJ998E HP Care Pack med standardombytning, 3 års service (kun i EEM og Rusland) UH254E HP Care Pack med returneringsservice til lager, 3 års service (kun i Tyrkiet)

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning – med eksperthjælp til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner med arkføder L2737A

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Alle mærkevarer og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

Udgivet i EMEA November 2015 4AA4-5714DAE