



# Scanner con alimentatore s2 HP Scanjet Pro 3000

Ideale per le aziende di piccole e medie dimensioni che devono facilmente e rapidamente digitalizzare i documenti cartacei. Questo scanner compatto e intelligente offre risultati chiari e nitidi con un'ampia gamma di piattaforme contribuendo a rendere più efficiente il vostro business.



## Conservate e acquisite facilmente i file scansionati, quindi inviateli direttamente al cloud storage o SharePoint.<sup>1</sup>

- Non lasciatevi sommergere da pile di carta. Digitalizzazione dei file e facilità di archiviazione, condivisione, ricerche e possibilità di modifica.
- Possibilità di scansione automatica su entrambi i lati dei documenti e invio a il cloud o SharePoint.<sup>1</sup>
- Scansione di carta di vari spessori e formati. Dite addio agli inceppamenti della carta grazie al rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio: è sufficiente premere Scansione e attendere.
- Trasformate le scansioni in file modificabili con Nuance OmniPage<sup>2</sup> e utilizzate le applicazioni per convertire i biglietti da visita in un database di contatti.<sup>3</sup>

## Risparmiate tempo, saltate i passaggi manuali, ottenete più efficienza e create scelte rapide con solo clic grazie a HP Easy Scan<sup>4</sup>

- Spendete meno tempo a eseguire scansioni e più tempo per i vostri affari.
- Catturate con precisione i giusti risultati grazie alla modalità scansione automatica, la funzione ritaglia e il rilevamento del colore.
- Lavorate meglio grazie ai collegamenti intuitivi e a HP Easy Scan<sup>4</sup>. Create file PDF con un semplice tocco e collegatevi facilmente a piattaforme di scansione già esistenti.
- Aggiungete elevati volumi di scansione a processi esistenti con HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux e driver Mac.

## Evitate la perdita delle pagine dei file scansionati. HP EveryPage Ultrasonic preleva e auto-allinea una pagina per volta.

- Le pagine perse resteranno solo un ricordo. Lo scanner con alimentatore HP Scanjet Pro 3000 s2 alimenta individualmente e auto-allinea ogni pagina.
- Acquisite rapidamente i file e ottenete sempre risultati nitidi e puliti con lo scanner studiato per dare il meglio alla vostra azienda.
- Che si trovi a portata di mano o in una posizione centralizzata, con il suo design compatto, lo scanner con alimentatore HP Scanjet Pro 3000 s2 si adegua anche agli uffici più affollati.
- Scansionate fino a 600 dpi e affidatevi a un dispositivo che non vi abbandonerà grazie a una velocità pari a fino 1.000 pagine al giorno.

## Iniziate rapidamente e proseguite. La tecnologia Instant-on inizia la scansione rapida dalla modalità a basso consumo.<sup>4</sup>

- Risparmiate carta e inchiostro, scansionando, archiviando e condividendo i documenti in modo digitale. Riducete anche il disordine.
- Controllate le vostre spese grazie allo scanner specializzato ENERGY STAR. Riducete il consumo di energia senza diminuire la potenza e avviate velocemente la scansione dalla modalità di risparmio energetico.
- Riducete l'impatto ambientale con uno scanner pienamente conforme alla direttiva RoHS e privo di mercurio, di piombo e altri materiali pericolosi.
- Un anno di garanzia, comprendente supporto rapido telefonico o online di HP, assicura la massima tranquillità.

<sup>1</sup> Richiede una connessione Internet allo scanner tramite un PC, il software HP Easy Scan (in dotazione) e l'installazione del driver.

<sup>2</sup> Supporta solo sistemi Windows.

<sup>3</sup> Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)

<sup>4</sup> Rispetto ai prodotti che utilizzano le tradizionali lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL).

<sup>5</sup> Microsoft® .NET Framework 4.0 o superiore richiesto per l'installazione. Scaricare la versione più recente da [microsoft.com/net](http://microsoft.com/net).





# Scanner con alimentatore s2 HP Scanjet Pro 3000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia di scansione	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Tipo di scansione	Alimentazione a foglio singolo; <b>Scansione a colori:</b> Sì
Velocità di scansione	Fino a 20 ppm/40 ipm (300 dpi colore, scala di grigi, b/n). Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
Risoluzione di scansione	<b>Hardware:</b> Fino a 600 x 600 dpi <b>Ottica:</b> Fino a 600 dpi
Formato file di scansione	supporta la ricerca PDF, PDF solo immagine, PDF/A, JPEG, TIF a singola pagina, TIF a pagina multipla, DOCX, RTF, TXT, BMP
Modalità di acquisizione con scansione	Pulsante del pannello anteriore Scansione, WIA, TWAIN, applicazione di scansione
Sorgente luminosa (scansione)	Diodo a emissione luminosa (LED)
Impostazioni dpi per la risoluzione della stampa	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Livelli gradazione di grigio/profondità di bit	256; <b>Profondità bit:</b> 48 bit (interna), 24 bit (esterna)
Duty cycle (giornaliero)	Carico di lavoro giornaliero consigliato: 1000 pagine
Rilevamento alimentazione automatica	Sì, ultrasonico
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 50 fogli
Scansione ADF fronte/retro	Sì
Dimensione dei supporti (ADF)	A4; A5; personalizzato (assegni e biglietti da visita)
Peso dei supporti (ADF)	Da 49 a 120 g/m <sup>2</sup>
Connessione standard	1 USB Hi-Speed 2.0
Connessione opzionale	Server USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; Server USB Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; Server USB Wireless e Gigabit Ethernet Silex SX-DS-3000WAN 802.11n; Server USB Gigabit Ethernet ad alte prestazioni Silex SX-DS-4000U2
Pannello di controllo	3 pulsanti (Scansione, Alimentazione, Annulla)
Funzionalità avanzate dello scanner	Scansione fronte/retro; rilevamento ultrasonico alimentazione multipla, rilevamento colore automatico, rilevamento formato pagina, funzioni di ritaglio, raddrizzamento, rotazione, rimozione pagine vuote, scansione su Sharepoint™ e cloud, tra le molte destinazioni di scansione.
Tipi di supporti di stampa supportati	Carta (comune, getto d'inchiostro), buste, etichette, assegni, biglietti da visita e tessere in plastica
Versione Twain	Versione 2.1
Software compreso	HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, solo Windows: Nuance PaperPort 14 e Cardiris Pro 5, solo Mac: Driver ICA e HP Utility. HP TWAIN (inclusa libreria Chronos), WIA, Scanner Tools Utility e driver EMC ISIS (*Per HP Easy Scan, Microsoft .NET Framework 4.0 o superiore richiesto per l'installazione. Scaricare la versione più recente da microsoft.com/net.
Sistemi operativi compatibili	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Requisiti minimi di sistema	<b>PC:</b> Windows 8, Windows 7, Windows Vista: processore a 2 GHz, 2 GB RAM, USB 2.0, 177 MB di spazio libero sul disco rigido, driver TWAIN e ISIS, monitor 1024 x 768 SVGA; Windows XP Service Pack 3: processore a 1,6 GHz, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB di spazio libero sul disco rigido, driver TWAIN e ISIS, monitor 1024 x 768 SVGA; <b>Mac:</b> OS X v10.6.8, OS X Lion or OS X Mountain Lion

<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura di funzionamento:</b> Da 10 a 35°C <b>Temperatura di immagazzinaggio:</b> Da -40 a 60 °C <b>Temperatura di funzionamento consigliata:</b> Da 10 a 35°C <b>Umidità di funzionamento consigliata:</b> da 15 a 80% <b>Intervallo umidità non in funzione:</b> da 15 a 80%
<b>Corrente</b>	<b>Consumo energetico:</b> 11,6 watt (in stampa), 5,9 watt (pronta), 1,7 watt (inattiva), 0,4 watt (spenta). <b>Requisiti di alimentazione:</b> Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
<b>ENERGY STAR</b>	Sì
<b>informazioni sulle conformità alle norme e sicurezza</b>	IEC 60950-1:2005 +A1 e tutte le modifiche applicabili; CSA/UL 60950-1, seconda edizione (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; sicurezza Bielorussia; Unione Europea CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Arabia Saudita SASO; Repubblica Sudafricana NRCS; Approvazione in materia di sicurezza Ucraina
<b>Compatibilità elettromagnetica</b>	Emissioni Classe B; CISPR 22:2008 (Internazionale); Direttiva EMC dell'Unione Europea 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marchio CE); certificato EMC Bielorussia; GOST Russia; approvazione EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2006 (armoniche); EN 61000-3-3, 2008-3-3 (sfarfallio); Immunità CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2
<b>Dimensioni del prodotto</b>	285 x 161 x 164 mm; <b>imballato:</b> 380 x 216 x 285 mm
<b>peso del prodotto</b>	2,3 kg; <b>imballato:</b> 4 Kg
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>L2737A:</b> Scanner con alimentatore a fogli HP Scanjet Pro 3000 s2; 1 cavo USB; Documentazione e software dello scanner su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Scheda garanzia; Adattatore di alimentazione; Cavo di alimentazione
<b>Garanzia</b>	Un anno di garanzia limitata sull'hardware; Assistenza 24x7. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli paesi. Visitare la pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella zona di residenza.
<b>Accessori</b>	<b>C9943B</b> Pacchetto panno di pulizia ADF HP <b>L2724A</b> Kit sostituzione rullo ADF HP Scanjet Professional 3000
<b>Opzioni di assistenza e supporto</b>	<b>UH260E</b> HP Care Pack, sostituzione entro il giorno lav. succ., 3 anni (eccetto Turchia, mercati emergenti europei e Russia) <b>UJ998E</b> HP Care Pack, servizio di sostituzione standard, 3 anni (solo mercati emergenti europei e Russia) <b>UH254E</b> HP Care Pack, restituzione al magazzino (RTD), 3 anni (solo Turchia)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

Scanner con alimentatore s2 HP Scanjet Pro 3000 L2737A

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive aziende. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Publicato in EMEA Novembre 2015 4AA4-5714ITE