



HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatet skanner

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die eenvoudig en snel hun papieren documenten willen digitaliseren. Deze compacte, intelligente scanner produceert scherpe, heldere resultaten op verschillende platformen en maakt bedrijfsprocessen efficiënter.



Lagre og del skannede filer enkelt, og send deretter direkte til nettskyen eller SharePoint®.¹

- Ikke drukne under bunker med papir. Digitaliser filene og lagre, del, søk og rediger på en enkel måte.
- Skann begge sider av dokumentene automatisk, og send til nettskyen eller SharePoint®.¹
- Skann papir i forskjellige tykkelser og størrelser. Og si farvel til fastkjørt papir med ultrasonisk oppdagelse av dobbeltmating: Bare trykk på skann og gå bort.
- Gjør skanninger om til redigerbare filer med Nuance OmniPage², og bruk apper til å konvertere visittkort til en kontaktdatabase.³

Spar tid, hopp over manuelle operasjoner, bli mer effektiv og lag ett-klikks snarveier med HP Easy Scan⁵

- Bruk mindre tid på å digitalisere dokumenter og mer tid på å drive bedriften.
- Fang de riktige resultatene nøyaktig med automatisk skannemodus, beskjæring og fargegjenkjenning.
- Arbeid smartere med intuitive snarveier og HP Easy Scan⁵. Opprett PDF-filer med én enkelt berøring, og koble direkte til eksisterende skanneplattformer.
- Du kan sømløst legge til store mengder skanning i eksisterende prosesser med HP TWAIN-, ISIS-, WIA-, Linux- og Mac-drivere.

Unngå tapte sider i skannede filer. HP EveryPage sørger for ultrasonisk mating og automatisk justering av én side om gangen.

- Gjør tapte sider til noe som hører til fortiden. HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatet skanner mater og justerer automatisk hver side.
- Skann filer raskt, og få skarpe og klare resultater igjen og igjen med en skanner som jobber hardt for bedriften din.
- Om du vil ha den rett for hånden, eller sentralt plassert, vil det kompakte designet på HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatet skanner gjøre at den får plass selv på de travleste kontorer.
- Skann med opptil 600 dpi, og stol på en enhet som ikke gir opp – skann opptil 1000 sider per dag.

Start raskt og hold farten. Hurtigstartteknologi starter skanningen raskt fra strømsparingsmodus.⁴

- Spar papir og blekk ved å skanne, lagre og dele dokumenter digitalt. Og kutt ned på alt rotet.
- Houd de kosten onder controle met een ENERGY STAR®-gequalificeerde scanner. Reduceer het stroomverbruik zonder prestatieverlies en begin snel met scannen vanuit powersave-modus.
- Reduser miljøpåvirkningen med en skanner som er fullt RoHS-kompatibel og uten kvikksølv, bly og andre farlige materialer.
- Og du kan være helt trygg med ett års begrenset garanti, inkludert rask telefon- eller nettstøtte fra HP.

¹ Krever en Internett-tilkobling til skanneren via en PC og installering av HP Easy Scan-programvare (inkludert) og drivere.

² Støtter bare Windows®-systemer.

³ Tjenester krever registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Besøk www.hpconnected.com for mer informasjon.

⁴ Sammenliknet med produkter som bruker tradisjonell smelting og CCFL-kopieing (Cold Cathode Fluorescent Lamp).

⁵ Microsoft® .NET Framework 4.0 eller høyere kreves for installering. Last ned den nyeste versjonen fra microsoft.com/net.





HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatet skanner

TEKNISKE DATA

Skanneteknologi	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Skannetype	Arkmatet; Fargeskanning: Ja
Skannehastighet	Opptil 20 spm/40 bpm (300 dpi i farger, gråtoner og svart-hvitt). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
skanneoppløsning	Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi Optisk: Opptil 600 dpi
Filformat for skanning	Søkbare PDF, bare PDF-bilde, PDF/A, JPEG, TIF enkeltside, TIF flere sider, DOCX, RTE, TXT, BMP
Inndatamodi for skanning	Frontpanelknapp Skann, WIA, TWAIN, skanneprogram
Lyskilde (skanning)	Lysdiode (LED)
Dpi-innstilling for utskriftsoppløsning	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Gråtonenivåer/bitdybde	256; Bitdybde: 48-bits (internt), 24-bits (ekstern)
Kapasitet (daglig)	Anbefalt daglig driftssyklus: 1000 sider
Oppdagning av flermating	Ja, ultrasonisk
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 50 ark
Tosidig ADM-skanning	Ja
Mediastørrelse (ADM)	A4; A5; egendefinert (sjekker og visittkort)
Medievækt (ADM)	49 til 120 g/m ²
Standard tilkoplingsmuligheter	1 Hi-Speed USB 2.0
Ekstra tilkoplingsmuligheter	Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet USB-enhetsserver; Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet USB-enhetsserver; Silex SX-DS-3000WAN 802.11n trådløs og Gigabit Ethernet USB-enhetsserver; Silex SX-DS-4000U2 High Performance Gigabit Ethernet USB-enhetsserver
Kontrollpanel	3 knapper (Skann, på/av, Avbryt)
Avanserte skannerfunksjoner	Tosidig skanning; ultrasonisk oppdagelse av dobbeltmating, automatisk fargegjenkjenning, gjenkjenning av sidestørrelse, beskæring, korrigering av skjevhet, rotering, fjerning av blanke sider, skann til SharePoint™ og skann til nettskyfunksjoner, blant mange andre skann til-mål.
Papirtyper som støttes	Papir (vanlig, inkjet), konvolutter, etiketter, sjekker, kort (visittkort, plast-ID)
Twain-versjon	Versjon 2.1
Inkludert programvare	HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, kun Windows: Nuance PaperPort 14 og Cardiris Pro 5. Kun Mac: ICA-driver og HP Utility. HP TWAIN (inkluderer Chronos-bibliotek), WIA, Scanner Tools-program og EMC ISIS-driver (*for HP Easy Scan, Microsoft .NET Framework 4.0 eller høyere kreves for installering. Last ned den nyeste versjonen fra microsoft.com/net)
Kompatible operativsystemer	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Minimum systemkrav	PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2 GHz prosessor, 2 GB RAM, USB 2.0, 177 MB ledig harddiskplass for TWAIN- og ISIS-driverne, 1024 x 768 SVGA-skjerm; Windows XP Service Pack 3: 1,6 GHz prosessor, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB ledig harddiskplass for TWAIN- og ISIS-driverne, 1024 x 768 SVGA-skjerm; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion eller OS X Mountain Lion

Driftsmiljø	Temperaturverdier ved drift: 10–35°C Lagringstemperatur: –40 til 60°C Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10–35°C Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15–80% Fuktighetsområde når uavviks: 15–80%
Strøm	Strømforsbruk: 11,6 watt (aktiv), 5,9 watt (klar), 1,7 watt (hvilemodus), 0,4 watt (av) Strømtilførsel: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR	Ja
informasjon om samsvar med forskrifter/sikkerhet	IEC 60950-1:2005 +A1 og alle aktuelle tillegg; CSA/UL 60950-1, 2. utgave (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Hviterussland, sikkerhet; EU, CE; Kenya, PVC; Kuwait, TER; Nigeria, SON; Saudi-Arabia, SASO; Sør-Afrika, (NRCS); Ukraina, sikkerhetsgodkjenning
Elektromagnetisk kompatibilitet	Utslipp klasse B; CISPR 22:2008 (Internasjonal); EU EMC-direktiv 2004/108/EF; EN 55022:2010 (CE-merket); Hviterussland, EMC-sertifikat; Russland, GOST; Ukraina, EMC-godkjenning; EN 61000-3-2:2006 (harmonisert); EN 61000-3-3:2008 (flimring); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2
Produktmålt	285 x 161 x 164 mm; med emballasje: 380 x 216 x 285 mm
produktvekt	2,3 kg; med emballasje: 4 kg
Innhold i esken	L2737A: HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatet skanner; 1 x USB-kabel; Skannerdokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, ark om kundestøtte, garantikort; Strømadapter; Strømledning
Garanti	Ett års begrenset garanti på maskinvare; Støtte døgnet rundt hele uken. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokale lover. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.
tilbehør	C9943B HP ADF pakke med rengjøringskluter L2724A HP Scanjet Professional 3000 ADF valseutskiftingssett
Service- og støttealternativer	UH260E HP Care Pack-tjeneste, utskifting neste virkedag, 3 år (unntatt Tyrkia, EEM og Russland) UJ998E HP Care Pack-tjeneste, standard utskifting, 3 år (bare EEM og Russland) UH254E HP Care Pack, lagerretur 3 år (bare Tyrkia)

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatet skanner L2737A

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Publisert i EMEA November 2015 4AAA-5714NOE