



# Scanner HP Scanjet Pro 3000 s2 cu alimentator de coli

Ideal pentru IMM-uri care trebuie să digitizeze simplu și rapid documentele de hârtie. Acest scanner compact și inteligent produce rezultate bine conturate și clare pe o gamă de platforme, ajutându-te să eficientizezi procesele de afaceri.



## Stochezi și partajezi simplu fișierele scanate, apoi le trimiți direct în spațiul de stocare din cloud sau către SharePoint®.<sup>1</sup>

- Nu te rătăcești prin teancurile de hârtie. Digitizezi fișierele și le stochezi, le partajezi, le cauți și le editezi simplu.
- Scanezi automat ambele fețe ale documentelor și le trimiți către cloud sau către SharePoint®.<sup>1</sup>
- Scanezi hârtie de diverse grosimi și dimensiuni. Și spui adio blocajelor de hârtie, grație detecției ultrasonice a alimentării duble: nu trebuie decât să apeși butonul de scanare și poți pleca.
- Transformi scanările în fișiere editabile cu Nuanțe OmniPage®<sup>2</sup> și utilizezi aplicații pentru a face conversa cărților de vizită într-o bază de date de contacte.<sup>3</sup>

## Cu HP Easy Scan® economisești timp, sari peste pașii manuali, ești mai eficient și creezi comenzi rapide cu un singur clic

- Petreci mai puțin timp cu documentele digitizate și mai mult timp făcând afaceri.
- Capturezi cu precizie rezultatele corecte, cu modul de scanare automată și cu funcțiile de decupare și de detectare a culorii.
- Lucrezi mai inteligent, cu comenzi rapide intuitive și cu HP Easy Scan®. Creezi fișiere PDF printr-o atingere și te conectezi simplu la platformele de scanare existente.
- Adugi scanări de mare volum la procesele existente utilizând drivere HP pentru TWAIN, ISIS, WIA, Linux și Mac.

## Eviți paginile omise din fișierele scanate. HP EveryPage Ultrasonic alimentează și aliniază automat câte o pagină.

- Faci din paginile lipsă un inconvenient de domeniul trecutului. Scannerul cu alimentator de coli HP Scanjet Pro 3000 s2 se alimentează și aliniază automat fiecare pagină.
- Scanezi rapid fișiere și obții iar și iar rezultate bine conturate și clare, utilizând un scanner care lucrează cu fidelitate pentru afacerea ta.
- Indiferent dacă trebuie așezat aproape sau într-un loc central, HP Scanjet Pro 3000 s2 Sheet-feed Scanner încapă chiar și în cele mai aglomerate birouri, datorită designului său compact.
- Scanezi cu până la 600 dpi și te bizui pe un dispozitiv care nu va înceta să lucreze – scanezi până la 1000 de pagini pe zi.

## Pornește rapid și lucrează nonstop. Tehnologia Instant-on începe scanarea rapid din modul de consum economic.<sup>4</sup>

- Risipești mai puțină hârtie și cerneală prin scanarea, stocarea și partajarea digitală a documentelor. Și reduci dezordinea.
- Gestionezi costurile cu un scanner certificat ENERGY STAR®. Reduci consumul de energie fără să scazi viteza și începi rapid scanarea din modul de consum economic.
- Reduci impactul asupra mediului cu un scanner care este în conformitate deplină cu RoHS și fără mercur, plumb și alte materiale periculoase.
- Și te bucuri de siguranță deplină, beneficiind de o garanție limitată de un an, inclusiv de asistență rapidă de la HP, prin telefon sau online.

<sup>1</sup> Necesită o conexiune de Internet la scanner printr-un PC, software-ul HP Easy Scan (inclus) și instalarea driverului.

<sup>2</sup> Acceptă numai sisteme Windows®.

<sup>3</sup> Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea aplicațiilor variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri. Pentru detalii, vizitați [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)

<sup>4</sup> În comparație cu produse care utilizează copierea tradițională cu fuziune și cu lampă fluorescentă cu catod rece (CCFL).

<sup>5</sup> Pentru instalare este necesar Microsoft® .NET Framework 4.0 (sau o versiune superioară). Descarcă cea mai recentă versiune de la [microsoft.com/net](http://microsoft.com/net).





# Scanner HP Scanjet Pro 3000 s2 cu alimentator de coli

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tehnologie de scanare	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Tip scanare	Sheetfed; Scanare color: Da
Viteză de scanare	Până la 20 ppm/40 ipm (300 dpi color, gri, alb-negru) Vitezele de prelucrare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.
rezoluție de scanare	<b>Hardware:</b> Până la 600 x 600 dpi <b>Optic:</b> Maximum 600 dpi
Format fișier scanat	PDF în care se pot face căutări, numai imagine PDF, PDF/A, JPEG, o singură pagină TIF, mai multe pagini TIF, DOCX, RTF, TXT, BMP
Moduri de intrare scanare	Buton Scanare pe panoul frontal, WIA, TWAIN, aplicație de scanare
Sursă de lumină (scanare)	Diodă electroluminiscentă (LED)
Setări rezoluție de ieșire (dpi)	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Niveluri nuanțe de gri/adâncime bit	256; Adâncime biți: 48 biți (intern), 24 biți (extern)
Volum de lucru (zilnic)	Ciclu zilnic de funcționare recomandat: 1000 de pagini
Detecte alimentare multiplă	Da, ultrasonică
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 50 coli
Scanare duplex cu alimentator automat de documente	Da
Dimensiune suport (ADF)	A4; A5; particularizat (cecuri și cărți de vizită)
Greutate suport (ADF)	49 - 120 g/m <sup>2</sup>
Conectivitate standard	1 USB 2.0 de mare viteză
Conectivitate opțională	Server dispozitiv USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; server dispozitiv USB Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; server dispozitiv USB Wireless 802.11n și Gigabit Ethernet Silex SX-DS-3000WAN; server dispozitiv USB Gigabit Ethernet de înaltă performanță Silex SX-DS-4000U2
Panou de control	3 butoane (Scanare, Alimentare, Revocare)
Funcții avansate de scanare	Scanare duplex; detectare ultrasonică a alimentării multiple, detectare automată a culorilor, detectare a dimensiunii paginii, decupare, eliminarea oblicității, rotație, eliminarea paginilor goale, caracteristici de scanare către Sharepoint™ și scanare către cloud, pe lângă multe alte destinații de scanare.
Tipuri suport acceptate	Hârtie (simplă, inkjet), plicuri, etichete, cecuri, cărți de vizită (afaceri, ID din plastic)
Versiune TWAIN	Versiunea 2.1
Software inclus	HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, numai pentru Windows: Nuance PaperPort 14 și Cardiris Pro 5, numai pentru Mac: driver ICA și HP Utility. HP TWAIN (include biblioteca Chronos), WIA, Scanner Tools Utility și driver EMC ISIS (*Pentru HP Easy Scan, în vederea instalării este necesar Microsoft .NET Framework 4.0 sau o versiune superioară). Descărcați cea mai recentă versiune de la <a href="http://microsoft.com/net">microsoft.com/net</a>
Sisteme de operare compatibile	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Cerințe minime de sistem	<b>PC:</b> Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesor de 2 GHz, 2 GB RAM, USB 2.0, 177 MB de spațiu disponibil pe hard disk pentru drivere TWAIN și ISIS, monitor SVGA 1024 x 768; Windows XP Service Pack 3: procesor de 1,6 GHz, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB de spațiu disponibil pe hard disk pentru drivere TWAIN și ISIS, monitor SVGA 1024 x 768; <b>Mac:</b> OS X v10.6.8, OS X Lion sau OS X Mountain Lion

Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 10–35 °C Variație temperatură stocare: de la -40°C până la 60°C Temperatură de funcționare recomandată: 10–35 °C Interval de umiditate de funcționare recomandat: 15 – 80% Interval de umiditate pt. nefuncționare: 15 – 80%
putere	Consum energie: 11,6 wați (activ), 5,9 wați (pregătit), 1,7 wați (repaus), 0,4 wați (oprit) Cerințe de alimentare: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR	Da
informații despre reglementările privind conformitatea/siguranța	IEC 60950-1:2005 +A1 și toate amendamentele aplicabile; CSA/UL 60950-1, a 2-a ediție (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; siguranță Belarus; Uniunea Europeană – CE; PVOC Kenya; TER Kuwait; SON Nigeria; SASO Arabia Saudită; NRCS Africa de Sud; aprobare siguranță Ucraina
Compatibilitate electromagnetică	Emisii Clasa B; CISPR 22:2008 (Internațional); Uniunea Europeană – Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marcă CE); Certificat EMC Belarus; GOST Rusia; aprobare EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2006 (armonice); EN 61000-3-3:2008 (licărire); imunitate CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2
Dimensiunile produsului greutate produs	285 x 161 x 164 mm; <b>impachetat:</b> 380 x 216 x 285 mm 2,3 kg; <b>impachetat:</b> 4 kg
Ce se găsește în cutie	<b>L2737A:</b> HP Scanjet Pro 3000 s2 Sheet-feed Scanner; 1 x cablu USB; software și documentație pentru scaner pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; adaptor de alimentare; cablu de alimentare
Garanție	Un an de garanție limitată pentru hardware; asistență 24x7. Garanția poate varia în funcție de țară/regiune, conform legii. Accesați <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , pentru opțiuni de servicii și asistență HP de clasă mondială, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.
accesorii	<b>C9943B</b> Pachet de lavete de curățare HP ADF <b>L2724A</b> Set de înlocuire a roletelor ADF HP Scanjet Professional 3000
Opțiuni de service și asistență	<b>UH260E</b> HP Care Pack, serviciu de înlocuire următoarea zi lucrătoare, 3 ani (cu excepția Turciei, EEM și Rusiei) <b>UJ998E</b> HP Care Pack, serviciu de înlocuire standard, 3 ani (numai EEM și Rusia) <b>UH254E</b> HP Care Pack, returnare la depozit, 3 ani (numai Turcia)

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitați site-ul nostru Web la <http://www.hp.com>

Scanner HP Scanjet Pro 3000 s2 cu alimentator de coli L2737A

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Celelalte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără notificări prealabile.

Publicat în EMEA Noiembrie 2015 4AAA-5714ROE