



# Сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой подачей

Идеально подходит для малых и средних предприятий, которым необходимо средство для простой и быстрой оцифровки документов. Этот компактный интеллектуальный сканер позволяет получить четкие и яркие изображения. Он совместим со множеством различных платформ и крайне удобен в работе.



**В устройстве предусмотрены удобные функции хранения и совместного использования оцифрованных документов, а также возможность их отправки напрямую в облако или SharePoint®<sup>1</sup>.**

- Откажитесь от бумажных документов. Используйте цифровые файлы с удобными функциями хранения, совместного использования, поиска и редактирования.
- Устройство поддерживает автоматическое сканирование документов с двух сторон и возможность их отправки в облако или SharePoint®<sup>1</sup>.
- Сканируйте бумагу любой плотности и размеров. С технологией ультразвукового обнаружения двойной подачи вы забудете о зямтой бумаге: просто нажмите кнопку — и устройство все сделает самостоятельно.
- Превратите отсканированные документы в редактируемые файлы с помощью Nuance OmniPage<sup>2</sup> и используйте приложения для преобразования визитных карточек в базу контактов<sup>3</sup>.

**ПО HP Easy Scan помогает повысить эффективность работы и сэкономить время за счет автоматизации процессов и возможности создания ярлыков для часто используемых операций<sup>4</sup>.**

- Не теряйте время на оцифровку документов: сосредоточьтесь на работе.
- Функции автоматического сканирования, обрезки и определения цвета помогут добиться желаемого результата.
- Повысьте эффективность работы, создавая ярлыки для часто используемых операций с помощью ПО HP Easy Scan<sup>5</sup>. Создание файлов PDF одним касанием и легкое подключение к существующим платформам сканирования.
- Добавляйте задачи сканирования больших объемов в существующие процессы с помощью драйверов HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux и Mac.

**Вы больше не пропустите ни одной страницы при сканировании. Чтобы избежать одновременной подачи нескольких листов, устройство автоматически выравнивает их с помощью технологии HP EveryPage Ultrasonic.**

- Пропущенные страницы остались в прошлом. Устройство HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой подачей автоматически выравнивает каждую страницу.
- Все лучшее для вашей компании: быстрое сканирование, яркие результаты и стабильное качество.
- Благодаря компактным размерам сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой подачей не занимает много места. Его можно легко установить даже в самом тесном офисе.
- Это устройство может обрабатывать до 1000 страниц в день. Оно поддерживает разрешение до 600 точек на дюйм.

**Вы сразу же сможете приступить к работе. Благодаря технологии Instant-on переход от режима низкого потребления энергии к сканированию происходит практически мгновенно<sup>4</sup>.**

- Избегайте ненужных трат на бумагу и чернила — используйте цифровые версии документов. Освободите больше места.
- Держите расходы под контролем, используя сканер, соответствующий требованиям стандарта ENERGY STAR®. Сокращайте затраты на электроэнергию, не жертвуя скоростью: оцените быстрое сканирование в режиме низкого энергопотребления.
- Помогите сократить негативное воздействие на окружающую среду. Этот сканер полностью соответствует стандартам RoHS и не содержит ртути, свинца и других опасных материалов.
- Будьте уверены в стабильной работе устройства: в комплект входит ограниченная гарантия сроком на один год с поддержкой HP по телефону и через Интернет.

<sup>1</sup> Требуется подключение сканера к сети Интернет через ПК, а также установка ПО HP Easy Scan (входит в комплект поставки) и драйвера.

<sup>2</sup> Поддерживаются только системы Windows®.

<sup>3</sup> Для использования услуг требуется регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений. Подробнее см. на сайте [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com).

<sup>4</sup> По сравнению с продуктами, которые используют технологию традиционного закрепления и копирование с использованием флуоресцентной лампы с холодным катодом (CCFL).

<sup>5</sup> Для установки необходима платформа Microsoft® .NET Framework 4.0 или более поздней версии. Загрузить последнюю версию можно на [microsoft.com/net](http://microsoft.com/net).





# Сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой подачей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология сканирования	Контактный датчик изображения (CIS) с КМОП-структурой
Тип сканирования	Полист-я подача; <b>Цветное сканирование:</b> Да
Скорость сканирования	До 20 стр./мин. или 40 изображений/мин. (градации серого, ч/б или цветной режим, 300 точек на дюйм). Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, условий подключения, производительности ПК и используемых программ.
разрешение при сканировании	<b>Аппаратное обеспечение:</b> До 600 x 600 т/д <b>Оптическое:</b> До 600 т/д
Формат файлов сканирования	PDF с возможностью поиска, PDF (только изображение), PDF/A, JPEG, TIF в одну страницу, TIF в несколько страниц, DOCX, RTF, TXT, BMP
Режимы ввода при сканировании	Кнопка «Сканировать» на передней панели, WIA, Twain, приложение для сканирования
Источник света (сканирование)	Светодиод
Настройка выходного разрешения, т/д	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Уровни серого/глубина цвета	256; <b>Глубина цвета:</b> Внутренняя – 48 бита, внешняя – 24 бита
Производительность (дневная)	Рекомендованная ежедневная нагрузка: 1000 страниц
Автоматическое обнаружение многолистовой подачи	Есть, ультразвуковой
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	В стандартной комплектации, 50 листов
Устройство автоматического двустороннего сканирования документов	Да
Размер печатных носителей (устройство ADF)	A4; A5; пользовательский (чеки и визитные карточки)
Плотность печатных носителей (устройство ADF)	49 – 120 г/м <sup>2</sup>
Стандартная подсоединяемость	1 высокоскоростной порт USB 2.0
Дополнительные возможности подсоединяемости	USB-сервер Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet; USB-сервер Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet; USB-сервер Silex SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless и Gigabit Ethernet; Высокопроизводительный USB-сервер Silex SX-DS-4000U2 Gigabit Ethernet
Панель управления	3 клавиши (сканирование, включение питания, отмена)
Расширенные функции сканера	Двустороннее сканирование; ультразвуковое распознавание подачи нескольких листов, автоматическое определение цвета, определение формата страницы, обрезка, выравнивание, вращение, удаление пустых страниц, сканирование в Sharepoint™, облачные хранилища и другие места назначения.
Поддерживаемые типы печатных носителей	Бумага (обычная, для струйной печати), конверты, наклейки, чеки, карточки (визитные, пластиковые удостоверения личности)
Версия TWAIN-интерфейса	Версия 2.1
Прилагаемое программное обеспечение	HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, только для Windows: Nuance PaperPort 14 и Cardiris Pro 5. Только для Mac: драйвер ICA и HP Utility. HP TWAIN (включает в себя библиотеку Chronos), WIA, Scanner Tools Utility и драйвер EMC ISIS (*для установки HP Easy Scan требуется Microsoft .NET Framework 4.0 или более поздней версии. Загрузить последнюю версию можно на <a href="http://microsoft.com/net">microsoft.com/net</a> )
Совместимые операционные системы	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X 10.6.8, 10.7 и 10.8
Минимальные системные требования	ПК: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: процессор 2 ГГц, 2 Гбайт ОЗУ, USB 2.0, 177 Мбайт свободного места на жестком диске для драйверов TWAIN и ISIS, монитор SVGA 1024 x 768; Windows XP с пакетом обновления 3: процессор 1,6 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ, USB 2.0, 177 Мбайт свободного места на жестком диске для драйверов TWAIN и ISIS, монитор SVGA 1024 x 768; Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X Lion или OS X Mountain Lion;

Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 10 до 35 °C Температура хранения: -40 – 60 °C Рекомендуемая температура эксплуатации: От 10 до 35 °C Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации: 15–80 % Диапазон влажности в выключенном состоянии: 15–80 %
Питание	Потребляемая мощность: 11,6 Вт (активный режим), 5,9 Вт (режим готовности), 1,7 Вт (спящий режим), 0,4 Вт (в выключенном состоянии) Требования к питанию: Входное напряжение: 100-240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
ENERGY STAR	Да
информация о соответствии нормам и безопасности	IEC 60950-1:2005 +A1 и все соответствующие поправки; CSA/UL 60950-1, ред. 2 (2007 г.); EN 60950-1:2006 +A11 +A12; соответствие стандартам безопасности (Беларусь); CE (Европейский союз); PVOC (Кения); TER (Кувейт); SON (Нигерия); SASO (Саудовская Аравия); NRCS (ЮАР); соответствие стандартам безопасности (Украина)
Электромагнитная совместимость	Электромагнитное излучение класса В; CISPR 22:2008 (международный стандарт); директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, EN 55022:2010 (маркировка CE); сертификат электромагнитной совместимости (Беларусь); ГОСТ (Россия); разрешение по электромагнитной совместимости (Украина); EN 61000-3-2:2006 (пульсации); EN 61000-3-3:2008 (мерцание); защищенность CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2
Габариты устройства	285 x 161 x 164 мм; в упаковке: 380 x 216 x 285 мм
вес изделия	2,3 кг; в упаковке: 4 кг
Комплектация	<b>L2737A:</b> Сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой подачей; 1 кабель USB; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к сканеру; руководство по установке, лист с информацией о технической поддержке, гарантийный талон; адаптер питания; шнур питания.
Гарантия	Ограниченная гарантия на аппаратную часть сроком на один год; круглосуточная поддержка. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства. Информация о высококлассной программе поддержки и обслуживания и ее возможностях в вашем регионе доступна по адресу <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .
Дополнительные принадлежности	<b>C9943B</b> Комплект чистящей ткани HP ADF <b>L2724A</b> Комплект роликов для устройства АПД HP Scanjet Professional 3000
Варианты обслуживания и поддержки	<b>UH260E:</b> пакет услуг HP Care Pack с ответом на следующий рабочий день и заменой неисправных компонентов, 3 года (кроме Турции, России и стран Европы с развивающейся экономикой) <b>UJ998E:</b> пакет услуг HP Care Pack с возможностью стандартной замены, 3 года (только Россия и страны Европы с развивающейся экономикой) <b>UH254E:</b> пакет услуг HP Care Pack с возможностью возврата в сервисный центр, 3 года (только Турция)

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробную информацию см. по адресу <http://www.hp.com>

Сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 с полистовой подачей L2737A

Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. Все бренды и наименования продукции являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без уведомления.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Ноябрь 2015 4AA4-5714RUE