



# HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatad skanner

Idealisk för små och medelstora företag som behöver digitalisera pappersdokument snabbt och enkelt. Den här kompakta och intelligenta skannern ger kristallklara resultat på en rad olika plattformar och bidrar till effektivare företagsprocesser.



## Lagra och dela enkelt skannade filer och skicka dem sedan direkt till molnlagring eller SharePoint®.<sup>1</sup>

- Drunkna inte i högar med papper. Digitalisera dina filer och lagra, dela, sök och redigera på ett enkelt sätt.
- Skanna automatiskt båda sidorna av dina dokument och skicka dem till molnet eller SharePoint®.<sup>1</sup>
- Skanna papper med olika tjocklekar och storlekar. Och säg adjö till paperstrassel tack vare ultraljudsidentifiering av dubbelmatning: det är bara att trycka på Skanna och gå därifrån.
- Omvandla skanningar till redigerbara filer med Nuance OmniPage<sup>2</sup> och använd appar för att omvandla visitkort till en kontaktdatabas.<sup>3</sup>

## Spara tid, hoppa över manuella steg, bli mer effektiv och skapa genvägar med ett klick för val av funktion med HP Easy Scan<sup>5</sup>

- Ägna mindre tid åt att digitalisera dokument och mer tid åt att göra affärer.
- Få exakta och korrekta resultat med autoskanningsläge, beskärning och färgavkänning.
- Arbeta smartare med intuitiva genvägar och HP Easy Scan<sup>5</sup>. Skapa PDF-filer med en enda tryckning och anslut direkt och enkelt till befintliga skanningsplattformar.
- Lägg smidigt till storvolymsskanning i befintliga processer med HP TWAIN-, ISIS-, WIA, Linux- och Mac-drivrutiner.

## Undvik förlorade sidor i skannade filer. HP EveryPage Ultrasonic matar in och justerar automatiskt en sida i taget.

- Förpassa missade sidor till det förlutna. Den arkmatade skannern HP Scanjet Pro 3000 s2 matar in och justerar varje sida individuellt.
- Skanna snabbt filer och få skarpa, tydliga resultat gång efter gång med en skanner som arbetar hårt för ditt företag.
- Med sin kompakta design får den arkmatade skannern HP Scanjet Pro 3000 s2 även plats på kontor där det är ont om utrymme, oavsett om du placerar den nära till hands eller på en central plats.
- Skanna vid upp till 600 dpi och förlita dig på en enhet som klarar av att hålla igång – skanna upp till 1 000 sidor per dag.

## Starta snabbt och håll igång. Tack vare direktuppvärmningsteknik börjar skanningen snabbt från strömsparläge.<sup>4</sup>

- Gör av med mindre papper och bläck genom att skanna, lagra och dela dokument digitalt. Och minska på pappershögar som tar onödig plats.
- Påverka kostnaderna med en ENERGY STAR®-godkänd skanner. Minska energiförbrukningen utan att sänka hastigheten och börja skanna snabbt från strömsparläge.
- Minska din miljöpåverkan med en skanner som är helt RoHS-anpassad och fri från kvicksilver, bly och andra skadliga material.
- Gläd dig åt fullständig trygghet med ett års begränsad garanti, inklusive snabb telefon- eller onlinesupport från HP.

<sup>1</sup> Kräver en internetanslutning till skannern via en dator och programmet HP Easy Scan (medföljer) och installation av drivrutin.

<sup>2</sup> Stöder endast Windows®-system.

<sup>3</sup> Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till appar varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com).

<sup>4</sup> Jämfört med produkter som använder traditionell fixering och kopiering med fluorescerande kallkatodslampa (CCFL).

<sup>5</sup> Microsoft®, .NET Framework 4.0 eller senare krävs för installationen. Hämta den senaste versionen på [microsoft.com/net](http://microsoft.com/net).





# HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatad skanner

## TEKNISK INFORMATION

Avläsningsteknik	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Skanningstyp	Arkmatning; Färgskanning: Ja
Skanningshastighet	Upp till 20 sidor/40 bilder per minut (300 dpi färg, gråskala, svartvitt). De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
skanningsupplösning	Hårdvara: Upp till 600 x 600 dpi Optisk: Upp till 600 dpi
Filformat för skanning	Sökbar PDF, PDF med endast bild, PDF/A, JPEG, TIF med en sida, TIF med flera sidor, DOCX, RTF, TXT, BMP
Metod för inläsning vid skanning	Skanningsknapp på frontpanelen, WIA, TWAIN, skanningsprogram
Ljuskälla (skanning)	Ljusediod (LED)
Upplösninginställningar för utmatning	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Gråskalenivåer/Bitdjup	256; Bitdjup: 48-bitars (internt), 24-bitars (externt)
Driftscykel (per dag)	Rekommenderad användning per dag: 1000 sidor
Detektering av flerarksinmatning	Ja, ultraljud
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Standard, 50 ark
Dubbsidig ADM-skanning	Ja
Mediastorlek (ADM)	A4; A5; anpassat (checkar och visitkort)
Medievikt (ADM)	49 till 120 g/m <sup>2</sup>
Standardanslutning	1 USB 2.0 med hög hastighet
Anslutning som tillval	Silex SX-DS-3000U1 USB-enhetsserver för Fast Ethernet; Silex SX-3000GB USB-enhetsserver för Gigabit Ethernet; Silex SX-DS-3000WAN 802.11n USB-enhetsserver för trådlöst och Gigabit Ethernet; Silex SX-DS-4000U2 USB-enhetsserver med hög prestanda för Gigabit Ethernet
Kontrollpanel	3 knappar (Skanna, Ström, Avbryt)
Avancerade skannerfunktioner	Dubbsidig skanning; ultraljudsidentifiering av dubbelmatning, automatisk identifiering av färg, identifiering av sidstorlek, beskärning, uppräntning, rotering, borttagning av tomma sidor, funktioner för skanning till Sharepoint™, molnet och många andra skanningsdestinationer.
Media som stöds	Papper (vanligt, bläckstråle-), kuvert, etiketter, checkar, kort (visitkort, ID-kort av plast)
Twain-version	Version 2.1
Medföljande program	HP Easy Scan*, Readiris Pro 14. Endast för Windows: Nuance PaperPort 14 och Cardiris Pro 5. Endast för Mac: ICA-drivrutin och HP Verktyg, HP TWAIN (inklusive Chronos-biblioteket), WIA, Scanner Tools Utility och EMC ISIS-drivrutin (*För att installera HP Easy Scan krävs Microsoft .NET Framework 4.0 eller senare. Hämta den senaste versionen på microsoft.com/net.)
Kompatibla operativsystem	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Lägsta systemkrav	PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2 GHz-processor, 2 GB RAM, USB 2.0, 177 MB ledigt hårddiskutrymme för TWAIN- och ISIS-drivrutiner, 1024 x 768 SVGA-skärm; Windows XP, Service Pack 3: 1.6 GHz-processor, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB ledigt hårddiskutrymme för TWAIN- och ISIS-drivrutiner, 1024 x 768 SVGA-skärm; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion eller OS X Mountain Lion

Driftsmiljö	Driftstemperatur: 10 till 35 °C Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 °C Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % Luftfuktighet vid förvaring: 15 till 80 %
Strömförsörjning	Strömförbrukning: 11,6 W (aktiv), 5,9 W (startklar), 1,7 W (viloläge), 0,4 W (avstängd) Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR	Ja
anpassning till normer/säkerhet	IEC 60950-1:2005 +A1 och alla tillämpliga ändringar; CSA/UL 60950-1, andra utgåvan (2007); EN 60950-1:2006 +A1 +A1 +A12; Vitryssland, säkerhet; Europeiska unionen, CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudiarabien SASO; Sydafrika (NRCS); Ukraina, säkerhetsgodkännande
Elektromagnetisk kompatibilitet	Klass B-utsläpp; CISPR 22:2008 (internationell); Europeiska unionens EMC-direktiv 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-märkning); EMC-certifikat i Vitryssland; GOST i Ryssland; EMC-godkännande i Ukraina; EN 61000-3-2:2006 (övertoner); EN 61000-3-3:2008 (flimmer); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2
Produktmått	285 x 161 x 164 mm; med emballage: 380 x 216 x 285 mm
produktens vikt	2,3 kg; med emballage: 4 kg
Medföljer	<b>L2737A:</b> HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatad skanner; 1 x USB-kabel; Skannerdokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömadapter; Strömsladd
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti; Support dygnet runt. Garanti kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HP:s förstklassiga service- och supportalternativ i din region.
tillbehör	<b>C9943B</b> HP rengöringsdukar för ADM <b>L2724A</b> HP Scanjet Professional 3000 ersättningsatts för ADM-vals
Service- och supporttillval	<b>UH260E</b> HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 3 år (ej i Turkiet, EEM och Ryssland) <b>UJ998E</b> HP Care Pack, standardutbytesservice, 3 år (endast EEM och Ryssland) <b>UH254E</b> HP Care Pack, retur till depå, 3 år (endast Turkiet)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på <http://www.hp.com>

HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatad skanner L2737A

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

Publicerad inom EMEA November 2015 4AA4-57145VE