



Scanner alimentador HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2

Ideal para empresas que necessitam de uma forma rápida e fiável de digitalizar documentos em papel e de adicionar eficiência aos processos do escritório, utilizando um scanner compacto com funcionalidades intuitivas que oferece resultados nítidos e legíveis e ajuda os utilizadores a colaborar com facilidade.



Transforme a papelada em dados digitais úteis e acelere os fluxos de trabalho.

- Envie os ficheiros digitalizados para onde os necessita, directamente para o armazenamento na nuvem ou SharePoint¹.
- O tamanho do ficheiro é importante: assegure que os ficheiros são guardados tendo em conta o tamanho e comprima automaticamente ficheiros grandes.
- Organize a sua papelada e transforme cópias impressas em ficheiros de fácil utilização.
- Cuide da apresentação ao produzir digitalizações nítidas e legíveis com uma resolução de até 600 ppp.

Torne a vida mais fácil com a digitalização simples. Mais rápido é impossível.

- Poupe tempo e simplifique tarefas complexas de digitalização com o HP Smart Document Scan Software.
- Preserve o espaço de trabalho com um scanner compacto concebido para ajustar-se ao escritório.
- Crie eficiência de digitalização de um só toque ao atribuir as suas definições favoritas a um único botão. Redimensione páginas, elimine falhas e melhore as cores para obter digitalizações precisas que são melhores do que o original.
- Poupe esforços e tempo de TI: simplifique as implementações, instalações e alertas de eventos.

Experiencie confiança a cada página.

- Capture com precisão o conteúdo certo com modo de digitalização automática, recorte e detecção de cores.
- Consiga uma digitalização rápida com velocidades até 25 páginas e 50 imagens por minuto. Confie neste potente dispositivo com um design que manuseia até 2000 páginas por dia.
- Evite páginas em falta e alimentações incorrectas, mesmo com uma variedade de tipos de papel. HP EveryPage oferece um manuseamento de papel mais fácil para todo o tipo de tarefas².
- Utilize energia de forma sensata. Este scanner desliga automaticamente quando não está a ser utilizado para ajudar a reduzir os custos energéticos³.

¹ Requer uma ligação de Internet ao scanner através de um PC e HP Smart Document Scan Software (SDSS) e instalação de controladores.

² HP EveryPage é referido como HP Precision Feed nos dispositivos HP Scanjet introduzidos antes de Maio de 2013.

³ As capacidades da tecnologia HP Auto-Off estão sujeitas ao dispositivo e às configurações.





Scanner alimentador HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia de Digitalização	Sensor de imagem por contacto (contact image sensors - CIS)
Tipo de digitalização	Folha solta; Digitalização a cores: Sim
Velocidade de Digitalização	Até 25 ppm/50 ipm (preto e branco, cinzento, cor, 300 ppp)
Resolução de digitalização	Hardware: Até 600 x 600 ppp Óptica: Até 600 ppp
Formato de Ficheiro de Digitalização	PDF (imagem apenas, pesquisável, MRC, PDF/A, encriptado), TIFF (página única, múltiplas páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Modos de Entrada para Digitalização	Painel de controlo com botão Simplex ou Duplex, software de digitalização
Fonte de luz (digitalização)	Diodo de Emissão de Luz (LED)
Definições de ppp de resolução de saída	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Níveis de escala de cinzas/Profundidade de bits	256; Profundidade de Bits: 48 bits (internos), 24 bits (externos)
Ciclo de trabalho (diário)	Ciclo de funcionamento diário recomendado: 2000 páginas
Deteção de multi-alimentação	Sim, ultrasónico
Capacidade do Alimentador Automático de Documentos	De série, 50 folhas
Digitalização frente e verso ADF	Sim
Tamanho de suporte (ADF)	A4; A5; A6; A8; tamanhos personalizados; suporte de página longa até 3098 mm
Peso de suportes (ADF)	41 a 209 g/m ²
Conectividade de Série	1 Hi-Speed USB 2.0
Painel de Controlo	LCD de 2 linhas e 16 caracteres; Botões (Cancelar, Simplex, Duplex, Ferramentas, Alimentação, OK, Cima, Baixo)
Características Avançadas do Scanner	Digitalizar para nuvem (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox, Evernote, SugarSync e outros, através de plug-ins de destino personalizados); Digitalizar para SharePoint, incluindo SharePoint no Office 365, com metadados da coluna; detecção automática de tamanho de página; detecção automática de cor; orientação automática; endireitar automático; remoção automática de páginas em branco; separação automática de documentos por código de barras, página em branco, número de páginas ou separador de folhas HP; metadados incorporados num ficheiro PDF, incluídos num ficheiro XML separado, e/ou carregados como metadados da coluna SharePoint; eventos de manutenção do scanner enviados via e-mail.
Tipos de suportes suportados	Papel (simples, jato de tinta), envelopes, etiquetas, cartões (de visita, seguros, com alto relevo, de identificação plastificados, crédito)
Versão TWAIN	Versão 2.1
Software Incluído	HP TWAIN, Smart Document Scan Software (SDSS), Scanner Tools Utility (STU), Nuance PaperPort, Readiris Pro, Cardiris Pro, WIA, EMC ISJS
Sistemas Operativos Compatíveis	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 ou superior)
Requisitos Mínimos do Sistema	PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: Processador de 2 GHz; 2 GB de RAM; 177 MB de espaço livre no disco rígido (antes da instalação de apenas o mínimo requerido para o módulo de controlador e ferramentas) USB 2.0; monitor SVGA 1024 x 768; Windows XP, Service Pack 3: Processador de 1,6 GHz; 1 GB de RAM; 177 MB de espaço livre no disco rígido (antes da instalação de apenas o mínimo requerido para o módulo de controlador e ferramentas) USB 2.0; Monitor SVGA 1024 x 768;

Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35 °C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 65 °C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35 °C Amplitude de Humidade Recomendada para Funcionamento: 15% a 80% HR (sem condensação) Intervalo Humidade de Não Funcionamento: 0 a 90% HR (sem condensação)
Alimentação	Consumo de Energia: 26,4 watts (a digitalizar), 5,26 watts (pronta), 1,43 watts (inactiva), 0,23 watts (desligada automaticamente), 0,23 watts (desligada); Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (50/60 Hz), saída de 1,56 A
ENERGY STAR	Sim
Informações acerca da conformidade regulamentar/segurança	IEC 60950-1:2005 +A1 e todas as emendas aplicáveis; CSA/UL 60950-1, 2. ^a edição (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; EAC segurança; União Europeia CE; Quênia PVOC; Kuwait TER; Nigéria SON; Arábia Saudita SASO; África do Sul NRCS; Ucrânia aprovação de segurança;
Compatibilidade electromagnética	Emissões Classe B; CISPR 22:2008 (Internacional); União Europeia Directiva CEM 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marca CE); EAC Certificado CEM; Ucrânia Aprovação CEM; EN 61000-3-2:2006 (harmónicas); EN 61000-3-3:2008 (intermitência); Imunidade CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Dimensões do produto	310 x 182,4 x 183,8 mm; Embalado: 395 x 298 x 332 mm
Peso do produto	4,82 kg; Embalado: 7,3 kg
Conteúdo da embalagem	L2738A: Scanner alimentador HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2; Cabo USB 2.0 de alta velocidade; fonte de alimentação e cabo de alimentação; CD com software de digitalização; DVD de pacote de bónus de DVD; Guia de instalação; Pano de limpeza para o ADF
Garantia	Garantia limitada de um ano, suporte telefónico e Web incluídos. A garantia pode variar conforme as leis de cada país. Visite www.hp.com/support para obter informações sobre o serviço premiado HP e as opções de suporte em sua região.
Opções de Serviço e Suporte	UH370E - assistência de hardware HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte para Scanjet 5000 (Todos excepto Turquia, EEM, Rússia, Báltico e CIS) UH372E - assistência de hardware HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, no local para Scanjet 5000 (Espanha, Portugal, Áustria, Suíça, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Países Baixos, Polónia, Rússia e Grécia) UK001E - assistência de hardware HP, 3 anos, troca padrão para Scanjet 5000 (apenas EEM, Rússia, Báltico e CIS) UH369E - assistência de hardware HP, 3 anos, devolução para Scanjet 5000 (apenas Turquia)

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o seu ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com assistência especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades através dos serviços HP Care Pack.

Para mais informações, visite o nosso site da Internet em <http://www.hp.com>

Scanner alimentador HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 L2738A

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África Julho 2013 4AA4-7203PTE