




Струйный сканер HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 с полистовой подачей

Идеальный выбор для крупных предприятий, которым требуется быстрый и надежный способ сканирования документов и повышения эффективности рабочих процессов с помощью компактного сканера с интуитивными функциями, обеспечивающими четкие детализированные результаты и упрощающими совместную работу пользователей.



Превратите гору бумаг в полезную цифровые данные, чтобы ускорить рабочий процесс.

- Отправка отсканированных файлов туда, где они требуются - прямо в облако или SharePoint¹.
- Размер файла имеет значение: файлы сохраняются с учетом размера, а большие файлы автоматически сжимаются.
- Упорядочите свой рабочий процесс - превратите твердые копии в удобные файлы.
- Четкость благодаря детализированному сканированию с разрешением до 600 точек на дюйм.

Все становится намного проще благодаря удобному сканированию - на старт, внимание, начали.

- Экономия времени и упрощение сложных задач сканирования с помощью программного обеспечения HP Smart Document Scan.
- Экономия пространства на рабочем месте благодаря компактному сканеру, предназначенному для использования в офисе.
- Эффективность сканирования одним нажатием при назначении избранных параметров для кнопок. Изменение размера страницы, устранение недостатков и настройка цвета для точных результатов сканирования, которые выглядят лучше оригинала.
- Экономия времени и сил ИТ-специалистов: упрощение развертывания, установки и предупреждений.

Уверенность в каждой странице.

- Получайте точные результаты в режиме автоматического сканирования, при обрезке и определении цвета.
- Высокая скорость сканирования до 25 страниц и 50 изображений в минуту. Этот преданный помощник будет верно служить вам, печатая и сканируя до 2000 страниц в день.
- Забудьте о пропущенных страницах и неправильной подаче бумаги даже при использовании бумаги разных типов. HP EveryPage обеспечивает более надежное обращение с бумагой при выполнении любых заданий².
- Используйте энергию рационально - этот сканер выключится автоматически, если его не используют, что помогает сократить расходы на электроэнергию³.

¹ Сканеру требуется интернет-подключение на ПК, ПО HP Easy Scan (SDSS) и установка драйвера.

² HP EveryPage обозначается как точность подачи HP на устройствах HP Scanjet, выпущенных до мая 2013 г.

³ Возможности технологии HP Auto-Off зависят от принтера и его параметров.





Струйный сканер HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 с полистовой подачей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология сканирования	Контактный датчик изображений (CIS)
Тип сканирования	Полист-я подача; Цветное сканирование: Да
Скорость сканирования	До 25 страниц в минуту/50 изображений в минуту (ч/б, оттенки серого, цветной режим, 300 т/д)
Разрешение при сканировании	Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д Оптическое: До 600 т/д
Формат файлов сканирования	PDF (image-only, с возможностью поиска, MRC, PDF/A, зашифрованный), TIFF (одна страница, несколько страниц, сжатие: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Режимы ввода при сканировании	Панель управления с кнопкой для активирования режима односторонней или двусторонней печати, программное обеспечение для сканирования
Источник света (сканирование)	Светодиод
Настройка выходного разрешения, т/д	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Уровни серого/глубина цвета	256; Глубина цвета: Внутренняя – 48 бита, внешняя – 24 бита
Производительность (дневная)	Рекомендованная ежедневная нагрузка: 2000 страниц
Автоматическое обнаружение многостраничной подачи	Есть, ультразвуковой
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	В стандартной комплектации, 50 листов
Устройство автоматического двустороннего сканирования документов	Да
Размер печатных носителей (устройство ADF)	A4; A5; A6; A8; настраиваемые размеры; поддержка листов длиной до 3098 мм
Плотность печатных носителей (устройство ADF)	41 - 209 г/м ²
Стандартная подсоединяемость	1 порт Hi-Speed USB 2.0
Панель управления	2-строчный ЖК-дисплей на 16 символов Кнопки (отмена, односторонняя, двусторонняя, инструменты, питание, ОК, вверх и вниз)
Расширенные функции сканера	Сканирование в облако (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox, Evernote, SugarSync и другие с помощью специальных модулей назначения); Сканирование в SharePoint, включая SharePoint в Office 365 со столбцом метаданных; автоматическое определение размера страниц; автоматическое определение цвета; автоматическая ориентация; автоматическое выравнивание; автоматическое удаление пустых страниц; автоматическое разделения документов с помощью штрих-кода, пустой страницы, номеров страниц или листа-разделителя HP; метаданные, встроенные в файл PDF, приводится в отдельном файле XML и/или загружаются в виде столбца метаданных SharePoint; информация об операциях технического обслуживания сканера отправляются по электронной почте.
Стандартные функции цифровой отправки	Локальная или сетевая папка; электронная почта; SharePoint 2007 и 2010 г.; Office 365; облачные направления, в т. ч. HP Flow CM; Диск Google; SkyDrive; Box; Dropbox; Evernote; SugarSync; FTP; принтер; факс; определяемое пользователем приложение командной строки; веб-папка.
Поддерживаемые типы носителей	Бумага (обычная, для струйной печати), конверты, наклейки, карточки (визитные, страховые, тисненые, пластиковые удостоверения личности, кредитные)
Версия TWAIN-интерфейса	Версия 2.1
Прилагаемое программное обеспечение	HP TWAIN, ПО Smart Document Scan (SDSS), Scanner Tools Utility (STU), Nuance PaperPort, Readiris Pro, cardiris Pro, WIA, EMC ISIS
Совместимые операционные системы	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 или выше)
Минимальные системные требования	ПК: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: процессор 2 ГГц; ОЗУ 2 Гб; 177 Мб свободного пространства на жестком диске (перед установкой главного необходимого драйвера и модуля инструментов); USB 2.0; монитор SVGA 1024 x 768; Windows XP с пакетом обновления 3: процессор 1,6 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 177 Мб свободного пространства на жестком диске (перед установкой главного необходимого драйвера и модуля инструментов); USB 2.0; монитор SVGA 1024 x 768;

Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: от 10 до 35°C Температура хранения: -40 – 65°C Рекомендуемая температура эксплуатации: от 10 до 35°C Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации: От 15 до 80 % RH (без конденсации) Диапазон влажности в выключенном состоянии: От 0 до 90% RH (без конденсации)
Питание	Потребляемая мощность: 26,4 Вт (сканирование), 5,26 Вт (режим готовности), 1,43 Вт (спящий режим), 0,23 Вт (выключено автоматически), 0,23 Вт (выключено) Требования к питанию: Напряжение на входе: 100—240 В перем. тока (50/60 Гц), 1,56 А на выходе:
ENERGY STAR	Да
Информация о соответствии нормативным требованиям/информация по безопасности	IEC 60950-1:2005 +A1 и все соответствующие поправки; CSA/UL 60950-1: вторая редакция (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; EAC, соответствие стандартам безопасности; Европейский союз CE; Кения PVO/C; Кувейт TER; Нигерия SON; Саудовская Аравия SASO; Южная Африка NRCS; Украина, соответствие стандартам безопасности;
Электромагнитная совместимость	Электромагнитное излучение класса B; CISPR 22:2008 (международный); директива ЕС EMC 2004 /108/EC, EN 55022:2010 (знак CE); EAC, сертификат по электромагнитной совместимости; Украина, разрешение по электромагнитной совместимости; EN 61000-3-2:2006 (пульсации); EN 61000-3-3:2008 (мерцание); Защищенность CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Габариты устройства	310 x 182,4 x 183,8 мм; В упаковке: 395 x 298 x 332 мм
вес изделия	4,82 кг; В упаковке: 7,3 кг
Комплектация	L2738A: Сканер HP Scanjet Enterprise 5000 s2 с полистовой подачей; кабель Hi-Speed USB 2.0; блок питания и шнур питания; компакт-диск с ПО для сканирования; дополнительный комплект DVD; руководство по установке; чистящая ткань для устройства автоматической подачи документов
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком один год, включая техническую поддержку по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки и ее возможностях в вашем регионе доступна по адресу http://www.hp.com/support .
Варианты обслуживания и поддержки	UH370E пакет поддержки оборудования HP 3 year Next Business Day Exchange Scanjet 5000 Hardware Service (все страны, кроме Турции, ЕЕМ, России, стран Балтии и CIS) UH372E — пакет обслуживания HP 3 year Next Business Day Onsite Exchange Scanjet 5000 Hardware Service (Испания, Португалия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Польша, Россия и Греция) UK001E — пакет обслуживания HP 3 year Standard Exchange Scanjet 5000 Hardware Service (только ЕЕМ, Россия, страны Балтии и CIS) UH369E — пакет поддержки оборудования HP 3 year Return Scanjet 5000 Hardware Service (только Турция)

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробную информацию см. по адресу <http://www.hp.com>

Струйный сканер HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 с полистовой подачей L2738A

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе. Все товарные знаки и наименования продукции являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без уведомления.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Декабрь 2013 4AA4-7203RUE