



HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbeidsstasjon for dokumentregistrering

Ideell for å akselerere og forbedre papirbaserte arbeidsflyter; skanning, lagring og distribusjon av innhold med markedsledende administrasjon og sikkerhet.



Gled deg over fremsynt produktivitet med høy hastighet.

- Ta tilbake tiden din. Skann opptil 60 sider i minuttet og 120 bilder per minutt² – du kan til og skanne tosidig.
- Du kan enkelt administrere jobber HP Easy Select-kontrollpanelet med 20,3 cm (8") fargeberøringsskjerm med uttrekkbart tastatur.
- Gjør mer med data ved å bruke flere forskjellige skannemål – mapper, FTP-områder, e-post, USB-stasjoner, SharePoint og mer.
- Utvid skannemulighetene og integrer løsninger sømløst gjennom HIP (Hardware Integration Pocket).⁴

Fremragende innholdsadministrasjon og enkelt samarbeid

- Få ytelse for store utskriftsmengder, igjen og igjen – skann opptil 5000 sider daglig med et minimum av brukeringripen.
- Gi nytt liv til dataene med innebygd OCR-funksjonalitet, og lagre skanninger i forskjellige filformater.
- Få raske resultater med skanning i en passering og HP EveryPage¹. Fjerne blanke sider automatisk.
- Håndter store jobber med en 100-arks automatisk dokumentmater. Pålitelig håndtering av skannejobber med blandede originaler.

Få sikkerheten for digital sending som bedriften trenger

- Skann og send dokumenter trygt – HP sikker harddisk med høy ytelse hjelper deg med å sikre følsomme data.
- Oppretthold sikkerheten gjennom hele dokumentlivssyklusen ved hjelp av en rekke alternativer for godkjenning.
- Du kan enkelt styre hvem som kan skanne og hvor filer kan lagres, ved å bruke avanserte sikkerhetsfunksjoner – inkludert IPSec.
- Sørg for enkel deling av sensitive data ved å opprette krypterte, passordbeskyttede PDF-filer.

Sømløs administrasjon helt fra begynnelsen

- Enheten kan administreres proaktivt og sentralt sammen med resten av bildebehandlings- og utskriftsmiljøet.
- Utvid arbeidsgruppens muligheter i utskriftsmiljøet med en rekke løsninger som er enkle å integrere.
- Omdefinier arbeidsflyter og bidra til å redusere distribusjonskostnader, med HP Capture and Route-programvare (tillegg)³.
- Lag avanserte, egendefinerte arbeidsflyter over mange ulike enheter, ved å bruke HP Digital Sending-programvare (tillegg).³

¹HP EveryPage ble referert til som HP Precision Feed på produkter som ble lansert før mai 2013.

² Skannehastigheter på opptil 60 sider per minutt (spm) / 120 bilder per minutt (bpm) målt med 200 ppi (svart-hvitt, gråtoner, farger) og 300 piksler per tomme (ppi) (svart-hvitt, gråtoner); hastigheter på opptil 45 spm / 90 bpm målt ved 300 ppi (farger); med papir i A4-størrelse.

³HP Capture and Route- og Digital Sending-programvare må kjøpes separat.

⁴Løsninger som implementeres via utstysintegrasjonslommen (HIP), kan kreve tilleggskjøp.





HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbeidsstasjon for dokumentregistrering

TEKNISKE DATA

Skanneteknologi	CCD-planskanner (Charge Coupled Device); CIS (Contact Image Sensor) ADM
Skannetype	Glassplate, ADM; Fargeskanning: Ja
Skannehastighet	Opptil 60 spm / 120 bpm (svart-hvitt, gråtoner, farger, 200 ppi); sv-hv, gråtoner, 300 ppi); Opptil 45 spm / 90 bpm (farger, 300 ppi)
skanneoppløsning	Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi Optisk: Opptil 600 dpi Forbedret: Opptil 600 dpi
Filformat for skanning	JPG, TIFF, MTIFF, PDF (bare bilde, søkbar, høykomprimert og AES-kryptert), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Inndatamodi for skanning	Full SVGA-kontrollpanelskjerm med HP Easy Select-brukergrensesnitt
Lyskilde (skanning)	Lysdiode (LED)
Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Gråtonenivåer/bitdybde	256; Bitdybde: 24-bits
Kapasitet (daglig)	Anbefalt daglig driftsytelse: 5000 sider
Oppdatering av flermating	Ja, ultrasonisk
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 100 ark
Tosidig ADM-skanning	Ja
Mediastørrelse (ADM)	A4; A5; A6; egendefinerte papirstørrelser
Medievækt (ADM)	49 til 120 g/m ²
Standard tilkoplingsmuligheter	10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vert (bak); 1 Hi-Speed USB-vert (manuell); 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB
Ekstra tilkoplingsmuligheter	HP Jetdirect 695nw utskriftsserver J8024A; HP Jetdirect 640n utskriftsserver J8025A
Nettverksklar	Standard (innebygd Ethernet), tillegg (WiFi 802.11g)
Støttede nettverksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 og høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP og WINS
Kontrollpanel	Full SVGA-skjerm med HP Easy Select-brukergrensesnitt; Kontroll for justering av skjermens lysstyrke; Lysdioder (klar, data, varslings); Knapper (Start, Avbryt, Hvilemodus, Tilbakestill) på virtuelt tastatur; Hi-Speed USB-vertsport
Avanserte skannerfunksjoner	HP EveryPage-teknologier, inkludert ultrasonisk oppdatering av dobbeltmating; Avanserte bildeforbedringsfunksjoner som fjerning av blanke sider, fargebortfall, automatisk sideretning og beskjæring, automatisk korrigering av skjevhet og automatiske grenseverdier; Støtte for lange sider; Bakgrunn som kan veksles mellom svart og hvitt; Hurtigsett-skanneprofiler; Send til: mappe, FTP, e-post, nettverksfaks, utskrift, USB Flash-stasjon, Sharepoint, flere mål; Kryptert harddisk som standard
Standardfunksjoner for digital sending	Innebygd OCR-programvare; Send til e-post; Send til Internett- og LAN-faks; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Adressebokadministrasjon; nettverk (LDAP), lokal, personlig; Hurtigsett; Forhåndsvisning og sideredigering; Jobbvarslings; Send til Meg; Administratorstyrte e-postfelt
Papirtyper som støttes	Papir (vanlig, blekk skriver, foto); konvolutter; etiketter; kort, kun planskanner (bedrift, forsikring, preget, plastikk-ID, kreditt)
Inkludert programvare	Innebygd IRIS OCR-motor, kompatibel med HP Digital Sending Software 4.91.21-programvare (tillegg)
Kompatible operativsystemer	Operativsystem ikke påkrevd
Minimum systemkrav	PC: Windows-mappedeling, DFS, Novell®-deling; Windows-klient for tilgang til den innebygde webserveren;

Driftsmiljø	Temperaturverdi ved drift: 10 til 35 °C Lagringstemperatur: -40 til 65 °C Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15 til 80 % RH (ikke-kondenserende) Fuktighetsområde når uirksom: 15-80 % RH (ikke-kondenserende)
Strøm	Strømforbruk: 70 watt maksimum, 37 watt (klar), 24 watt (hvilemodus); Strømtilførsel: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
Akustisk effektemisjon	4,0 B(A) (uivirksom); 7,1 B(A) (i drift, ADM-skanning med A4-papir med standardinnstillinger ved 66 spm)
ENERGY STAR	Ja
informasjon om samsvar med forskrifter/sikkerhet	IEC 60950-1: 2005 2. UTGAVE; CSA/UL 60950-1, 2. utgave (2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrti; CB-testsertifikat
Elektromagnetisk kompatibilitet	EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5; 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, Class A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, Class A; EN 61000-3-2: 2006, Class A (harmonisk); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (flimring); CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE; FCC, KCC, SMA; C-tick
Produktmål	520,7 x 533,4 x 308,1 mm; med emballasje: 630 x 601 x 428 mm
produktvekt	20,18 kg; med emballasje: 23,50 kg
Innhold i esken	L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbeidsstasjon for dokumentfangst (med innebygd sikker harddisk med høy ytelse); HIP (Hardware Integration Pocket), installeringsveiledning, dokumentasjon på CD, universell strømforsyning, strømledning
tilbehør	L2718A HP 100 ADF-valseerstatningssett T1936AA HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP
Garanti	Ett års garanti, reparasjon på stedet neste virkedag, støtte via telefon og Internett inkludert. Garantien kan variere fra land til land, avhengig av lovgivning. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.
Service- og støttealternativer	HZ666E - HP 3-årig maskinvarestøtte neste virkedag for Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ668E - HP 3-årig 4-timers maskinvarestøtte for 13x5 Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow U6U06E - HP Nettverksinstallasjon Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow-tjeneste HZ675PE - HP 1-årig maskinvarestøtte etter garanti neste virkedag for Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ677PE - HP 1-årig 4-timers maskinvarestøtte etter garanti 13x5 Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ678PE - HP 2-årig maskinvarestøtte etter garanti neste virkedag Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbeidsstasjon for dokumentregistrering L2719A

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Publisert i EMEA Januar 2016 4AA4-7722NOE