



# Escáneres de códigos de barras inalámbricos HP

## Punto de venta



### Punto de venta HP

Escáner de códigos de barras inalámbrico

## Obtenga un escáner de códigos de barra inalámbrico e inteligente que se carga mientras está en funcionamiento.

Minimice el desorden en el espacio de trabajo con el escáner inalámbrico inteligente que lee una amplia variedad de códigos y se recarga en la base de presentación incluida.

- Ponga su equipo en funcionamiento de forma rápida con la utilidad de software o la configuración de código de barra y la conexión Bluetooth® a su plataforma de RPOS.
- Cambie rápidamente entre los modos de escaneo manual o presentación sin retrasar la transacción y cargue el escáner mientras está en la base.
- Disfrute de una captura precisa de códigos de barras 1D y 2D. Acepte ofertas o cupones impresos de lealtad y códigos de barras que aparecen en el teléfono móvil del cliente. Tenga confianza en la precisión de la transacción con la confirmación visual y audible de una buena lectura del código de barras.
- Tenga confianza en un diseño resistente creado para el desgaste de los entornos minoristas. El cristal atenuado resistente a los arañazos admite el uso continuo y ayuda a ampliar la vida útil del escáner de códigos de barras.

## Escáner de códigos de barras inalámbrico HP



<b>Tipo de escáner</b>	Omnidireccional	
<b>Simbología</b>	Códigos 1D/ Lineales	Autodiscrimina todos los códigos 1D estándar, incluyendo los códigos lineales GS1 DataBar™. Código azteca; Código China Han Xin; Data Matrix; MaxiCode; Código QR
	Códigos 2D	Correo australiano; Correo británico; Correo de China; IMB; Correo japonés; Correo KIX; Correo de Corea; Código del planeta; Postnet; Código de Royal Mail (RM4SCC)
	Códigos postales	EAN/JAN compuestos; GS1 DataBar compuestos; GS1 DataBar ampliado apilado; GS1 DataBar apilado; GS1 DataBar apilado omnidireccional
	Códigos apilados	MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Compuestos
<b>Inalámbrico</b>	Tecnología Bluetooth inalámbrica	Piconet: Máx. de lectores por receptor de radio: 7 (cuando usa una llave Piconet externa); Perfiles: SPP (perfil de puerto de serie) Protocolo: Bluetooth 2.0 certificado clase 2; Frecuencia de radio: 2,4 GHz Alcance de radio (al aire libre): 30,0 m / 98,4 pies; Las distancias de alcance se miden utilizando la estación base. El alcance con conexión a otros periféricos de Bluetooth puede mostrar resultados diferentes. Seguridad: Cifrado de datos; Autenticación de escáner
<b>Profundidad del campo</b>	Código 39: 10 mils	De 4,0 a 19,0 cm / De 1,6 a 7,5 pulg.
	Código 39: 10 mils	De 1,0 a 30,0 cm / De 0,4 a 11,8 pulg.
	Data Matrix: 10 mils	De 2,0 a 16,0 cm / De 0,8 a 6,3 pulg.
	Data Matrix: 15 mils	De 0 a 23,6 cm / De 0 a 9,3 pulg.
	EAN: 13 mils	De 1,5 a 40,0 cm / De 0,6 a 15,7 pulg.
	PDF417: 10 mils	De 0,5 a 22,0 cm / De 0,2 a 8,6 pulg.
	Código QR: 10 mils	De 3,0 a 12,5 cm / De 1,2 a 4,9 pulg.
<b>Color</b>	Negro de HP	
<b>Dimensiones</b>	Dimensiones del cargador (LxAxA)	18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,25 x 3,9 x 2,2 pulg.
	Dimensiones del escáner (LxAxA)	18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 pulg.
<b>Peso</b>	Cargador: 246 g / 8,68 oz, Escáner: 245 g / 8,64 oz	
<b>Interfaz/Conexión</b>	USB 2.0/Tipo A	
<b>Tensión eléctrica</b>	Tipo de batería: Litio-Ion, 2.100 mAh, Tiempo de carga: 16 horas con USB (5 v), Indicadores LED de base: Batería cargando (Rojo); Carga completada (Verde); Alimentación/Datos (Amarillo), Corriente: Funcionamiento (Típico): < 2,5 W a 5 VCC; Modo de espera/Inactivo (Típico): < 2,5 mA a 5 VCC, Tensión de entrada: 5 V (USB)	
<b>Controladores</b>	Windows nativo, OPOS, JPOS	
<b>Compatibilidad de sistemas operativos</b>	Windows 8.1 Professional de 64 bits Windows Embedded 8.1 Windows 7 Professional de 64 bits Windows Embedded POSReady 7 de 64 bits Windows Embedded POSReady 2009 Windows XP Professional	
<b>Contenido del kit opcional</b>	Ensamblaje de escáner de códigos de barras inalámbrico HP (737845-001), que consiste en Escáner de códigos de barras inalámbrico HP (737846-001), estación base (737847-001) y cable USB (632289-001), Software de sistema de punto de venta HP y CD de documentación. Los controladores para el escáner inalámbrico HP se encuentran en <a href="http://hp.com">hp.com</a> .	
<b>Garantía</b>	La garantía limitada para los periféricos de HP es de tres (3) años con sustitución de piezas (periodo de garantía limitada opcional HP) Los Servicios HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Para elegir el nivel de mantenimiento adecuado para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en <a href="http://hp.com/go/lookuptool">hp.com/go/lookuptool</a> . Información adicional sobre los Servicios HP Care Pack por producto disponible en <a href="http://hp.com/hps/carepack">hp.com/hps/carepack</a> .	

### Más información en [hp.com/go/POS](http://hp.com/go/POS)

© Copyright 2013, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se hace responsable de las omisiones ni de los errores técnicos o de edición que pueda contener este documento.

Windows y Vista son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Bluetooth es una marca comercial de propiedad y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company.

4AA4-8241ESE, junio de 2015

