

Lecteurs de codes-barres HP sans fil



Point de vente



Point de vente HP

Lecteur de codes-barres sans fil

Obtenez un lecteur de codes-barres sans fil et intelligent qui se recharge tout en fonctionnant.

Minimisez l'encombrement de l'espace de travail avec un lecteur de codes-barres sans fil intelligent qui lit plusieurs types de codes et se recharge dans le socle de présentation inclus.

- Soyez rapidement opérationnel avec le logiciel utilitaire ou la configuration des codes-barres et le pairage Bluetooth® avec votre plateforme RPOS.
- Passez facilement d'un mode de scannage à l'autre sans pour autant ralentir la transaction, le lecteur de codes-barres se charge automatiquement lorsqu'il est positionné sur sa base.
- Bénéficiez d'une capture précise de codes-barres 1D et 2D. Acceptez des offres et des coupons imprimés ainsi que des codes barres affichés sur le téléphone portable du client. Soyez confiant dans la précision de la transaction avec confirmation audible et visuelle de lecture des codes-barres.
- Ayez confiance en un design solide et conçu spécialement pour une utilisation dans des environnements de vente au détail. Le verre trempé résistant aux rayures est compatible avec une utilisation continue, il permet également de prolonger la durée de vie du lecteur de codes-barres.

Lecteur de codes-barres sans fil HP



Type de numériseur	Omnidirectionnel	
Symboles reconnus	Codes-barres linéaires/1D Codes 2D Code postaux Codes empilés	Reconnaissance automatique de tous les codes 1D standard, y compris les codes linéaires DataBar™ GS1. Code Aztec ; Code chinois Han Xin ; Data Matrix ; MaxiCode ; Code QR Poste australienne ; Poste anglaise ; Poste chinoise ; IMB ; Poste japonaise ; Poste KIX ; Poste coréenne ; Code Planet ; Postnet ; Code Royal Mail (RM4SCC) ; Composites EAN/JAN ; Composites GS1 Databar ; GS1 DataBar empilé étendu ; GS1 DataBar empilé ; GS1 DataBar omnidirectionnel empilé ; MacroPDF ; MicroPDF417 ; PDF417 ; UPC A/E Composites
Sans fil	Bluetooth sans fil Technologie	Piconet : Nombre maximal de lecteurs par récepteur radio : 7 (lors de l'utilisation d'un dongle Piconet externe) ; Profils : SPP (profil de port série) Protocole : Bluetooth 2.0, certification de classe 2 ; Fréquence radio : 2,4 GHz Portée radio (terrain dégagé) : 30,0 m / 98,4 pieds ; Les portées ont été mesurées à l'aide de la station de base. La portée de la connexion à d'autres périphériques Bluetooth peut différer. Sécurité : Cryptage des données ; Authentification du lecteur de codes-barres
Profondeur de champ	Code 39 : 10 millimètres Code 39 : 10 millimètres Data Matrix : 10 millimètres Data Matrix : 15 millimètres EAN 13 millimètres PDF417 : 10 millimètres Code QR : 10 millimètres	4,0 à 19,0 cm / 1,6 à 7,5 po 1,0 à 30,0 cm / 0,4 à 11,8 po 2,0 à 16,0 cm / 0,8 à 6,3 po 0 à 23,6 cm / 0 à 9,3 po 1,5 à 40,0 cm / 0,6 à 15,7 po 0,5 à 22,0 cm / 0,2 à 8,6 po 3,0 à 12,5 cm / 1,2 à 4,9 po
Couleur	HP Black	
Dimensions	Dimensions du chargeur (L x P x H) Dimensions du lecteur de codes-barres (L x P x H)	18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,25 x 3,9 x 2,2 po 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 po
Poids	Chargeur : 246 g / 8,68 on, Lecteur : 245 g / 8,64 on	
Interface/Connexion	USB 2.0/Type A	
Électrique	Type de batterie : lithium-ion, 1 400 mAh, Temps de charge : 16 heures via USB (5 V), Les différents états du témoin de la base : Batterie en cours de charge (rouge) ; Charge terminée (vert) ; Alimentation/Transfert de données (jaune), Intensité : En fonctionnement (normal) : < 2,5 W à 5 V C.C. ; Veille/inactivité (normale) : < 2,5 mA à 5 V C.C., tension d'entrée : 5 V (USB)	
Pilotes	Windows natif, OPOS, JPOS	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8,1 Professionnel 64 bits Windows Embedded 8.1 Windows 7 Professionnel 64 bits Windows Embedded POSReady 7 64 bits Windows Embedded POSReady 2009 Windows XP Professionnel	
Kit proposé en option :	Ensemble lecteur de codes-barres sans fil HP (737845-001) composé du lecteur de codes-barres sans fil (737846-001), de la station de base (737847-001), du câble USB (632289-001) et du CD avec documentation et logiciel HP pour point de vente. Les pilotes pour le lecteur de codes-barres sans fil HP sont disponibles sur www.hp.com .	
Garantie	Votre garantie limitée des périphériques HP est une garantie de remplacement des pièces de trois (3) ans (Option de garantie limitée HP) Les HP Care Packs étendent les contrats de service au-delà des garanties standard. Pour choisir le niveau de service adapté à votre produit HP, utilisez l'outil de sélection des services HP Care Pack à l'adresse hp.com/go/lookuptool . Des informations supplémentaires sur les services HP Care Pack sont disponibles par produit à l'adresse hp.com/hps/carepack .	

Plus de détails : hp.com/go/POS

© Copyright 2013, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou linguistiques qui pourraient être constatées dans le présent document.

Windows et Vista sont des marques déposées du groupement de sociétés Microsoft. Le nom « Bluetooth » est une marque reconnue comme appartenant à son propriétaire qui est utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company.

