

# Scanner per codici a barre wireless HP



## Sistema POS



### HP Point of Sale

Scanner per codici a barre wireless

## Scoprite i vantaggi di un lettore di codici a barre wireless che si carica durante il funzionamento.

Riducete al minimo lo spazio occupato nella vostra postazione di lavoro con uno scanner wireless intelligente in grado di leggere un'ampia gamma di codici e ricaricarsi nel supporto incluso.

- Subito operativi grazie a utilità o configurazione codici a barre e associazione Bluetooth® con la piattaforma RPOS.
- Avvicinate manualmente il lettore al codice a barre o utilizzatelo in posizione fissa, passate facilmente da una modalità all'altra senza rallentare le operazioni e caricate il lettore mentre si trova nel supporto.
- Sfruttate i vantaggi di un'acquisizione precisa dei codici a barre 1D e 2D. Accettare offerte stampate, coupon e codici a barre visualizzati sul telefono cellulare del cliente. Operazioni precise grazie alla conferma visiva e tramite segnale acustico della corretta lettura del codice a barre.
- Massima sicurezza grazie a un design robusto creato per resistere agli ambienti di vendita al dettaglio. Il vetro temperato antigraffio supporta l'uso continuo e contribuisce ad estendere la durata dello scanner per codici a barre.

## Scanner per codici a barre wireless HP



<b>Tipo di scanner</b>	Omnidirezionale	
<b>Simbologie</b>	Codici 1D/lineari	Riconosce automaticamente tutti i codici 1D standard inclusi i codici lineari GS1 DataBar™. Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; QR Code
	Codici 2D	Australian Post; British Post; China07/07/15 Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM45CC)
	Codici postali	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
	Codici stacked	MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites
<b>Wireless</b>	Bluetooth wireless Tecnologia	Piconet: n. max di lettori per ricevitore radio: 7 (utilizzando un dongle esterno Piconet); Profili: SPP (Serial Port Profile) Protocollo: Bluetooth 2.0 Certified Class 2; Frequenza radio: 2,4 GHz Portata radio (all'aperto): 30 m. Le distanze di portata sono misurate utilizzando la stazione di base. La portata con collegamento ad altre periferiche Bluetooth può mostrare risultati diversi. Sicurezza: crittografia dei dati: autenticazione dello scanner
<b>Profondità di campo</b>	Code 39: 10 mil	4,0 x 19,0 cm
	Code 39: 10 mil	1,0 x 30,0 cm
	Data Matrix: 10 mil	2,0 x 16,0 cm
	Data Matrix: 15 mil	0 x 23,6 mm
	EAN: 13 mil	1,5 x 40,0 cm
	PDF417: 10 mil	0,5 x 22,0 cm
	QR Code: 10 mil	3,0 x 12,5 cm
<b>Colore</b>	Nero HP	
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni caricabatteria (LxPxA)	18,6 x 9,9 x 5,6 cm
	Dimensioni scanner (LxPxA)	18,1 x 7,1 x 10,0 cm
<b>Peso</b>	Caricabatterie: 246 g, scanner: 245 g	
<b>Interfaccia/Connessione</b>	USB 2.0/tipo A	
<b>Specifiche elettriche</b>	Tipo di batteria: ioni di litio, 2100 mAh, tempo di ricarica: 16 ore utilizzando l'USB (5 V), LED indicatori del cradle: batteria in ricarica (rosso); ricarica completata (verde); alimentazione/dati (giallo), corrente: funzionamento (tipico): < 2,5 W a 5 VDC; standby/inattivo (tipico): < 2,5 mA a 5 VDC, tensione di ingresso: 5 V (USB)	
<b>Driver</b>	Windows nativo, OPOS, JPOS	
<b>Sistemi operativi</b>	Windows 8.1 Professional a 64 bit Windows Embedded 8.1	
<b>compatibilità</b>	Windows 7 Professional a 64 bit Windows Embedded POSReady 7 a 64 bit Windows Embedded POSReady 2009 Windows XP Professional	
<b>Contenuto kit opzionale</b>	Gruppo di scanner per codici a barre HP Wireless (737845-001) che consiste di scanner per codici a barre HP Wireless (737846-001), stazione di base (737847-001) e cavo USB (632289-001), software HP Point of Sale System e CD di documentazione. I driver per lo scanner wireless HP sono disponibili su <a href="http://hp.com">hp.com</a> .	
<b>Garanzia</b>	La garanzia limitata per periferiche HP ha validità tre (3) anni per la sostituzione di parti (periodo di garanzia limitata per le opzioni HP). I servizi HP Care Pack estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. Per scegliere il livello di servizio corretto per il proprio prodotto HP, utilizzare il tool di ricerca dei servizi HP Care Pack, disponibile all'indirizzo <a href="http://hp.com/go/lookuptool">hp.com/go/lookuptool</a> . Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack, suddivise per prodotto, sono disponibili all'indirizzo <a href="http://hp.com/hps/carepack">hp.com/hps/carepack</a> .	

Per maggiori informazioni visitate il sito [hp.com/go/POS](http://hp.com/go/POS)

© Copyright 2013, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Windows e Vista sono marchi registrati del gruppo Microsoft. Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza.

4AA4-8241ITE, giugno 2015

