



Escáner de códigos de barras inalámbrico HP

Punto de venta

E6P34AA



Punto de venta HP

Escáner de códigos de barras inalámbrico

Obtenga un escáner de códigos de barras inalámbrico e inteligente que se carga mientras está en funcionamiento.

Minimice el desorden en el espacio de trabajo con el escáner inalámbrico inteligente que lee una amplia variedad de códigos y se recarga en la base de presentación incluida.

- Ponga su equipo en funcionamiento de forma rápida con la utilidad de software o la configuración para códigos de barras y la conexión Bluetooth® con su plataforma de punto de venta minorista (PVM).
- Cambie rápidamente entre los modos de escaneo manual o presentación sin retrasar la transacción, y cargue el escáner mientras está en la base.
- Disfrute de una captura precisa de códigos de barras 1D y 2D. Acepte ofertas de fidelidad, cupones impresos y códigos de barras que aparecen en el teléfono móvil del cliente. Tenga confianza en la precisión de la transacción con la confirmación visual y audible de una lectura correcta del código de barras.
- Confíe en un diseño sólido creado para soportar el desgaste de los entornos comerciales minorista. El cristal templado resistente a los arañazos soporta el uso continuo y ayuda a ampliar la vida útil del escáner de códigos de barras.



Escáner de códigos de barras inalámbrico HP

Tipo de escáner	Omnidireccional	
Simbología	Códigos 1D/ Lineales	Distingue automáticamente todos los códigos 1D estándar, incluyendo los códigos lineales GS1 DataBar™. Código Aztec; Código Han Xin China; Data Matrix; MaxiCode; Código QR
	Códigos 2D	Correo australiano; Correo británico; Correo chino; IMB; Correo japonés; Correo KIX; Correo de Corea; Código Planet; Postnet; Código Royal Mail (RM4SCC)
	Códigos postales	EAN/JAN compuestos; GS1 DataBar compuestos; GS1 DataBar ampliado apilado; GS1 DataBar apilado; GS1 DataBar apilado omnidireccional
	Códigos apilados	MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Compuestos
Conectividad inalámbrica	Tecnología inalámbrica Bluetooth	Piconet: Máx. de lectores por receptor de radio: 7 (con el uso de una llave Piconet externa); Perfiles: SPP (perfil de puerto de serie) Protocolo: Bluetooth 2.0 certificado Clase 2; Frecuencia de radio: 2,4 GHz Alcance de radio (al aire libre): 30 m / 98,4 pies; Las distancias de alcance se miden utilizando la estación base. El alcance con conexión a otros periféricos con Bluetooth puede presentar resultados diferentes. Seguridad: Cifrado de datos; Autenticación de escáner
Profundidad de campo	Código 39: 10 mils Código 39: 10 mils Data Matrix: 10 mils Data Matrix: 15 mils EAN: 13 mils PDF417: 10 mils Código QR: 10 mils	4,0 a 19,0 cm / 1,6" a 7,5" 1 a 30 cm / 0,4" a 11,8" 2 a 16 cm / 0,8" a 6,3" 0 a 23,6 cm / 0 a 9,3" 1,5 a 40 cm / 0,6" a 15,7" 0,5 a 22,0 cm / 0,2" a 8,6" 3 a 12,5 cm / 1,2" a 4,9"
Color	Negro HP	
Dimensiones	Dimensiones del cargador (LxAchoxAlt) Dimensiones del escáner (LxAnchoxAlt)	18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,25 x 3,9 x 2,2" 18,1 x 7,1 x 10 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9"
Peso	Cargador: 246 g / 8,68 oz, Escáner: 245 g / 8,64 oz	
Interfaz/Conexión	USB 2.0/Tipo A	
Alimentación eléctrica	Tipo de batería: Litio-Ion, 2100 mAh, Tiempo de carga: 16 horas con USB (5 v), Indicadores LED de la base: Batería cargando (Rojo); Carga finalizada (Verde); Alimentación/Datos (Amarillo), Corriente: Funcionamiento (Típico): < 2,5 W a 5 VCC; Modo de espera/Inactivo (Típico): < 2,5 mA a 5 VCC, Tensión de entrada: 5 V (USB)	
Controladores	Windows nativo, OPOS, JPOS	
Sistemas operativos compatibles	Windows 8.1 Professional de 64 bits Windows Embedded 8.1 Windows 7 Professional de 64 bits Windows Embedded POSReady 7 de 64 bits Windows Embedded POSReady 2009 Windows XP Professional	
Contenido del kit de opciones	Conjunto de escáner inalámbrico de códigos de barras HP (737845-001) que consta del escáner inalámbrico (737846-001), la estación base (737847-001), el cable USB (632289-001), el software del sistema de Punto de Venta HP y el CD de documentación. Los controladores del escáner inalámbrico HP pueden encontrarse en hp.com	
Garantía	La garantía limitada para los periféricos de HP es de tres (3) años con sustitución de piezas (período de garantía limitada opcional HP) Los servicios HP Care Pack extienden los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicios para su producto HP, utilice la Herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en hp.com/go/lookuptool . Puede encontrar información adicional sobre los Servicios HP Care Pack por producto en hp.com/hps/carepack .	

Más información en hp.com/go/POS

© Copyright 2013-2015-2018 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Windows y Vista son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y es utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company.

4AA4-8241SPL, julio de 2018

