

Acessório direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w



Ative a impressão direta sem fios a partir de dispositivos móveis.



Basta ir e imprimir

- Imprima quando não está no escritório com a impressão direta sem fios – utilize o seu smartphone, tablet ou portátil para selecionar uma impressora com JetDirect¹.
- Desloque-se entre os vários escritórios mantendo o acesso à impressão móvel.

Impressão móvel conveniente à distância de um toque

- Obtenha a conveniência da impressão através de toque. O HP JetDirect 2800w funciona com dispositivos com capacidade NFC através de uma ligação ponto a ponto².
- Apenas tem de tocar numa impressora ou impressora multifunções com HP JetDirect com um dispositivo móvel para começar a imprimir³.

Mobilidade e segurança

- Mantenha a sua rede segura: O HP Jetdirect 2800w suporta impressão direta sem fios e impressão através de toque através de dispositivos com capacidade NFC^{2,3}.
- A ligação ponto a ponto permite aos utilizadores de dispositivos móveis imprimir sem aceder à rede da empresa.

A mobilidade e a gestão encontram-se

- Faça uma gestão fácil da sua gama de impressoras com o HP Jetdirect 2800w e o HP Web Jetadmin⁴.
- Ligue e desligue as capacidades de impressão sem fios e adicione uma palavra-passe através de uma interface.

¹O HP Jetdirect 2800w funciona com impressoras e impressoras multifunções HP LaserJet que estejam equipadas com o HP FutureSmart Firmware e hardware integration pocket.

²O dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora com capacidade de impressão direta sem fios. Dependendo do dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso na impressora.

³O dispositivo móvel deve suportar a impressão através da tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC), atualmente compatível com o HP ElitePad e Samsung Galaxy Note 3. Para mais informações, consulte hp.com/go/mobileprinting.

⁴O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/webjetadmin.

Acessório direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w

Especificações técnicas

Conteúdo da embalagem

J8029A Poster de Instalação; HP J8029A 2800w; Cartões de garantia; 2 cabos mini-USB

Compatibilidade

Sistemas operativos Windows Server 2008, Windows 2008 64 bits, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64 bits, Windows XP, Windows XP 64 bits, Windows Server 2003, Windows 2003 64 bits, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou superior, Novell 5.1 ou superior, RED HAT Linux 7.x ou superior, SUSE Linux 8.x ou superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou superior (apenas sistemas SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 ou superior, 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services

Impressora suportada HP LaserJet série M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 e M725

Browsers suportados Internet Explorer 6,0 ou superior; Mozilla 2.x ou superior; Firefox 2.x ou superior; Safari; Chrome

Conectividade

Interfaces (padrão) USB 2.0 de alta velocidade; 802.11b/g sem fios; NFC

Variações ambientais

Temperatura de funcionamento 0 a 40° C

Temperatura de armazenamento -40 a 70 °C

Humidade de funcionamento 15 a 95% HR

Humidade de armazenamento 15 a 95% HR

Especificações do servidor de impressão

Tipos de rede LAN sem fios (802.11 b/g)

Tipo de servidor de impressão Externa, HIP (Hardware Integration Pocket)

Servidor Web Incorporado Sim

Instale, configure e gira com HP Web JetAdmin Não

Firmware actualizável Sim

Descrição da gestão de segurança Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Segurança de rede sem fios: WPA2-Personal (WPA2-AES); Palavra-passe de administrador

Dimensões (l x p x a)

Dimensões do produto 98 x 74 x 21 mm

Embalado 224 x 152 x 58 mm

Peso

Peso do produto 0,08 kg

Embalado 0,27 kg

Consumo de energia

Máximo 2,5 watts (máximo)

Requisitos de energia Acessório de host USB, voltagem de entrada: 5 V, 500 mA

Tipo de fonte de alimentação Nenhum (gerido por bus USB)

Certificação

Segurança UE (Diretiva relativa à baixa tensão 2006/95/CE), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Electromagnético UE (Diretiva EMC 2004/108/CE) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Garantia

Garantia limitada de um ano; troca do produto. A garantia e as opções de assistência variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais.



Para obter mais informação, visite <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

4AA4-9214PTE Publicado na Europa, Médio Oriente e África Novembro 2013