



HP LaserJet Pro M127-MFP-serien

Ideel til kontorer, der har brug for en komplet og økonomisk MFP til at udskrive, kopiere, scanne og faxe virksomhedsdokumenter i professionel kvalitet. Udskriv fra stort set overalt ved hjælp af en smartphone, tablet-pc og pc. Med Ethernet kan du dele denne MFP på et netværk.



Du kan håndtere de vigtige opgaver med én økonomisk og netværkstilsluttet MFP.

- Du kan nemt administrere MFP'en på farveberøringskærmen på 7,6 cm (3")². Brug det enkle og intuitive kontrolpanel til nemt at konfigurere projekter, og begynd at udskrive med det samme.
- Afslut projekter hurtigt - udskriv op til 20 sider/min. med levering af første side på bare 9,5 sek. med Instant-On-teknologi. Brug den automatiske dokumentfæder til 35 sider til at få mest muligt ud af din tid.
- Nem kopiering af begge sider af et tosidet id eller et andet mindre dokument på forsiden af en enkelt side.
- Hold trit med virksomhedens fremdrift med en MFP, der udskriver, kopierer, afsender faxer og scanner.

Udskriv under dine betingelser: fra smartphonen, tablet-pc'en og pc'en ^{1,3}.

- Udvid omfanget af din udskrivning. Du kan nemt konfigurere, udskrive og dele ved hjælp af Ethernet og trådløs forbindelse¹.
- Tilslut den trådløse printer lynhurtigt ved hjælp af udskrivning med Direkte trådløs^{2,4}.
- Udskriv fra mobilenheden med indbygget udskriftskapacitet eller HP ePrint-app og software¹.
- Udskriv fra stort set overalt med HP ePrint^{TM3}.

Kom i gang uden forsinkelser: med denne hurtige printer får du nem betjening og energibesparelse.

- Brug mindre tid på MFP'en og mere tid med kunderne. Udskriv, kopiér og scan ved høje hastigheder, der holder trit med virksomhedens fremdrift.
- Vær med til at spare på strøm med HP Instant-On-teknologi og HP Auto-On/Auto-Off-teknologi⁶.

¹ Lokal udskrivning kræver, at både mobilenheden og printererne er på det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printererne. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Den trådløse funktionalitet er kun kompatibel med 2,4 GHz-signaler. Fjernudskrivning kræver en internetforbindelse til en webtilsluttet HP-printer. App eller software kan også være påkrævet. Brug af trådløst bredbånd forudsætter, at der tegnes en separat servicekontrakt for mobilenheden. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Der er flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting. ² Fås kun på HP LaserJet Pro M127fw-MFP. ³ Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kører med iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printererne er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple® Inc. og er registrerede i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. ⁴ Brugen af HP Direkte Trådløs kræver muligvis en app eller driver. Du kan finde yderligere oplysninger på hpconnected.com. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. ⁶ HP's Auto-On/Auto-Off-teknologimuligheder afhænger af printererne og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering. Denne oplysning vedr. Instant-on-teknologi er baseret på sammenligning med produkter med traditionel fiksering.





HP LaserJet Pro M127-MFP-serien

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Printteknologi	Laser
Standardprintersprog	PCLm/PCLm5
Printhastighed	A4 sort: Op til 20 sider/min.; Tid for første side Sort: På kun 9,5 sek.
Duplexvalg	Manuel (med driversupport)
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi.
Opløsningsteknologi til udskrivning	FastRes 600; FastRes 1200
Normeret forbrug	Månedligt, A4: Op til 8.000 sider
Anbefalet antal sider pr. måned	250 til 2.000
Automatiske dokumentfremførers kapacitet	Standard, 35 ark.
Kopihastighed	Sort (A4): Op til 20 kopier/min.
Kopiopløsning	Sort (tekst og grafik): Op til 600 x 600 dpi
Største antal kopier	Op til 99 kopier
Størrestænding ved kopiering	25 til 400%
Kopindstillinger	Antal kopier; Lyser/mærkere; Forminds/forstør; Optimer (kladde, tekst, blandet, billede); Papirstørrelse, samling
Copier Smart Software - egenskaber	Op til 99 kopier; Reducer/forstør 25 – 400 %; Kontrast (lyser/mærkere); Opløsning (kopikvalitet), id-kopi
Scanningstype	Flatbed, ADF Dupleks ADF-scanning: Nej
Scanningshastighed (A4)	Op til 7 sider/min (sort/hvid), op til 5 sider/min i (farver)
Farvescanning	Ja
scanningsopløsning	Udvidet: Op til 1200 dpi. Hardware: Op til 1200 x 1200 dpi. Optisk: Op til 1200 dpi
Gråtoneskalaniveauer/Bitdybde	256, 24 bit
Scan-filformat	Scanningssoftwaren i Windows understøtter filformaterne: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Scanningssoftwaren i Mac understøtter filformaterne: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT
Scan-inputmetoder	Scanning via HP LaserJet-scanningsprogram eller TWAIN- eller WIA-kompatibelt program.
Twain-version	Version 1,9
Scanning - teknologi	Contact Image Sensor (CIS)
Maksimal scanningsstørrelse	Flatbed: 216 x 297 mm. ADF: 216 x 356 mm
Digital afsending – standardegenskaber	Scan til e-mail af HP-software; scan til program af HP-software; scan til fil af HP-software
faxhastighed	Op til 33,6 kbps
Fax-opløsning	Sort og hvid, bedst: Op til 300 x 300 dpi. Sort og hvid, standard: 203 x 98 dpi
Faxfaciliteter	Faxhukommelse (A4): Op til 500 sider; Understøttelse af automatisk faxreduktion: Ja; Automatisk genopkald: Ja; Forsinket afsendelse af fax: Ja; Understøttelse af forskellige ringetoner: Ja; Understøttelse af faxvideresendelse: Ja; Understøttelse af fax-polling: Ja; Fax/tefontilstand understøttet: Ja; Understøttelse af afvisning af reklamefax: Ja; Maksimalt antal kortnumre: Op til 100 numre; Pc-grænseflade understøttet: Ja, kun til forsendelse; Understøttelse af fjernhentning: Ja; Understøttelse af telefonhåndsæt: Nej
Fax Smart Software - egenskaber	Faxadressebog; LAN/internet-fax; Hurtigopkald; TAM-interface
Modemhastighed	33,6 kbps
Standardtilslutningsmuligheder	M127fn: Hi-Speed USB 2.0 port; indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX-netværksport; M127fw: Hi-Speed USB 2.0 port; indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX-netværksport; Wireless 802.11b/g/n;
Netværksegenskaber	Via indbygget 10/100Base-T TCP/IP netværk
Understøttede netværksprotokoller	Via den indbyggede netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6, Udskrivning: LPD (kun understøttelse af raw-ko), Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery, IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via Router, Statefull via DHCPv6), Administration: SNMPv1, HTTP, HP ePrint
Trådløs	M127fn: Nej; M127fw: Ja, indbygget WiFi 802.11b/g/n;
Mulighed for mobil print	M127fn: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile Apps; M127fw: HP ePrint, direkte trådløs udskrivning, Apple AirPrint™, mobile applikationer;
Standardhukommelse	128 MB
Processorhastighed	600 MHz
Understøttede medietyper	Papir (almindelig, LaserJet), kuverter, transparente, mærkater, postkort
Understøttede papirstørrelser	A4; A5; kuverter (ISO DL, C5, B5)
Brugerdefinerede medier	76 x 127 til 216 x 356 mm.
Medievægt efter papirsti	Bakke 1: 60 til 163 g/m ² ; ADF: 60 til 90 g/m ²
Printhåndtering	150-arks papirbakke; 100-arks udbakke til print med forside nedad; Dupleksindstillinger: Manuel (med driversupport); Konvolutføder: Ja, 10 (i bakke 1); Standardpapirbakker: 1; Inputkapacitet: Største papirkapacitet: Op til 150 ark, Op til 10 kuverter; Outputkapacitet: Største udbakkekapacitet: Op til 100 ark

Kassens indhold	CZ181A: HP LaserJet Pro M127fn-MFP; Forudinstalleret HP LaserJet-startblækpatron; sort (~ 700 sider); Installationsvejledning; vejledningen Kom godt i gang; brugervejledning; supporttjæce; garantivejledning; Printersoftware og -dokumentation på cd; strømkabel; Telefonledning CZ183A: HP LaserJet Pro M127fw-MFP; Forudinstalleret HP LaserJet-startblækpatron; sort (~ 700 sider); Installationsvejledning; vejledningen Kom godt i gang; brugervejledning; supporttjæce; garantivejledning; Printersoftware og -dokumentation på cd; strømkabel; USB-kabel; Telefonledning
Kontrolpanel	M127fn: 2-liniers skærm; Knapper (Op, Ned, OK, Annuller, Tilbage, Konfigurer, Antallet af kopier, Mærk/lys, Sort/hvid kopi, Kopieringsmenu, ePrint, Start Fax, Fax-opstilling, Nummertast 0 - 9, *, #-, #*, Tænd/sluk); 3 lysdiodeindikatorer (Bemærk, Klar, Strøm); M127fw: 7,6 cm, 960 x 240 pixel baglystet CGO-skærm (Colour Graphical Display), berøringsskærm; knapper (Startside, Annuller, Hjælp, Højre/Venstre pile, Tilbage); Lysdiodeindikatorer (Klar, Fejl, Trådløs);
Tilbehør	CF283A Original HP 83A LaserJet-tonerpatron, sort
Forbrugsvarer	CF283A Original HP 83A LaserJet-tonerpatron, sort 1.500 sider
Software inkluderet	Windows: HP Installations-/afinstallationsprogram, HP PCLm5-printerdriver, HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scan, HP's guide til faxopsætning, HP Send Fax, statusbeskeder, HP Update, DXP; Mac: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCLm5-driver, HP Scan, HP's konfigurationsassistent, HP Fax-printerdriver, HP Utility, HP-beskeder, HP's firmware-opdateringsprogram
Kompatible operativsystemer	Den fulde softwarepakke kan installeres på: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); Følgende understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bit) (SP1 eller nyere); Mac OS X v10.6.8 eller nyere; Linux: Tjek venligst onlinesupporten til Linux: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html
Minimumskrav til system	PC: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 eller senere); Der kræves 200 MB ledig plads på harddisken (cd og netpakte); 512 MB RAM installeret; Cd-rom/dvd eller internet; USB- eller netværksport Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core™-processor; 500 MB ledig plads på harddisken; Cd-rom, dvd-rom eller internet USB- eller netværksport
Printeradministration	HP Device Toolbox, statusbeskeder (standardinstallation)
Sikkerhedsstyring	M127fn: Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode; SNMPv1 community password change; M127fw: Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode; 802.11: WEP, WPA, WPA2; SNMPv1 community password change;
Strømforsyning	Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning Energi: Indgangsspænding: 220-240 V vekselstrøm (+/- 1%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) TEC-nummer (Typical Electricity Consumption): 0,633 kWh/luge Strømförbrug: 480 W (udskrivning), 186 W (kopiering fra ADF), 4,5 W (klar), 1,1 W (dvale/auto-sluk) 0,1 W (manuel slukning). Typisk elförbrug: 0,633 kWh/luge. Teknologi med energibesparelsesfunktion: HP Auto-On/Auto-Off teknologi
Lydforhold	Lydiintensitet: 6,0 dB(A) Akustisk lydtryk: 49 dB(A)
Driftsmiljø	Temperaturområde ved drift: 17,5 til 25 °C Anbefalet driftstemperatur: 17,5 til 25 °C Temperaturområde ved opbevaring: -20 til 60 °C Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed Fugtighedsinterval ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed Luftfugtighedsområde ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed
Produktcertificeringer	CEPR 22:2008/EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærke (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande; Sikkerheds-certificeringer: IEC 60950-1:2005 +A1 (internationalt), EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, GS-licens (Europa), EN 60825-1:2007 (Klasse 1-laser/lysiodeenhed), lavspændingsdirektiv 2006/95/EF med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser som påkrævet i de enkelte lande.; ENERGY STAR: Ja
Mål (b x d x h)	Produktmål: M127fn: 420 x 365 x 309 mm; M127fw: 421 x 365 x 309 mm; Maksimalt produktmål: 420 x 438 x 309 mm Pakkemål: M127fn: 597 x 332 x 408 mm; M127fw: 597 x 332 x 408 mm;
produktvægt	9,1 kg
Garanti	1 års begrænset garanti. Garanti kan variere fra land til land ifølge lokal lovgivning. På hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.
Service- og supportløsninger	UH757E HP's 3 års Care Pack (serviceplan) med ombytning næste hverdag til LaserJet-printere UH761E HP's 3 års Care Pack (serviceplan) med almindelig ombytning til LaserJet-printere. (UH757E: Kun i Østrig, De baltiske lande, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, UK, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet. UH761E: Alle EMEA-lande)

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro M127-MFP-serien

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garanti erklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Alle mærkevarenavne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

Udgivet i EMEA August 2015 4AA5-0502DAE