



# Serie stampanti MFP HP LaserJet Pro M127

Ideale per gli uffici che hanno bisogno di una stampante MFP completa e conveniente per eseguire stampe, copie e scansioni e inviare fax di qualità professionale. Potete stampare praticamente ovunque da smartphone, tablet o PC. È possibile condividere in rete la stampante MFP tramite connessione Ethernet.



## Tutte le funzionalità essenziali in un'unica stampante economica, connessa in rete.

- Gestite senza problemi la stampante MFP direttamente dal touchscreen a colori da 7,6 cm (3 pollici)<sup>2</sup>. Impostate progetti e iniziate subito a stampare attraverso il pannello di controllo semplice e intuitivo.
- Portate a termine rapidamente i vostri progetti stampando fino a 20 ppm e stampate la prima pagina in soli 9,5 secondi, grazie alla tecnologia Instant-on. Sfruttate al massimo il vostro tempo con l'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli.
- Consente di copiare con estrema semplicità entrambe le pagine di documenti fronte e retro o di altri documenti di piccole dimensioni sulla pagina anteriore di un singolo foglio.
- Il dispositivo MFP, in grado di eseguire stampe, copie e scansioni e di inviare fax, vi consente di restare sempre al passo con il business.

## Stampate secondo le vostre preferenze: da smartphone, tablet e PC<sup>1,3</sup>.

- Estendete il raggio d'azione di stampa. Impostate, stampate e condividete mediante connessione Ethernet e wireless<sup>1</sup>.
- Collegamento rapido alla stampante wireless grazie alla funzionalità di stampa Wireless direct<sup>2,4</sup>.
- Stampate da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'applicazione e il software HP ePrint<sup>1</sup>.
- Possibilità di stampare pressoché ovunque con AirPrint<sup>TM3</sup>.

## Portate a termine rapidamente tutte le operazioni, senza ritardi: una stampante veloce, che offre semplicità d'uso e risparmio energetico.

- Passate meno tempo vicino alla stampante MFP e più tempo con i vostri clienti. Stampa, copia e scansione ad alta velocità, per essere sempre al passo con il business.
- Risparmio energetico con le tecnologie Instant-on e HP Auto-On/Auto-Off<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Per la stampa in locale, il dispositivo mobile e la stampante devono condividere la stessa rete o devono essere collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere necessari un'applicazione o un software. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare il proprio fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>2</sup> Disponibile solo per stampante MFP HP LaserJet Pro M127fw. <sup>3</sup> Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive) e iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete alla quale è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc. <sup>4</sup> Per utilizzare la stampa diretta wireless HP potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [hpconnected.com](http://hpconnected.com). Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. <sup>6</sup> Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware. La tecnologia Instant-on offre numerosi vantaggi rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale.





# Serie stampanti MFP HP LaserJet Pro M127

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Tecnologia di stampa	Laser
Linguaggi di stampa standard	PCLm/PCLmS
Velocità di stampa	<b>Nero A4:</b> Fino a 20 ppm ; <b>Stampa della prima pagina in bianco e nero:</b> Solo 9,5 secondi
Opzioni di stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)
Risoluzione di stampa	<b>Nero (migliore):</b> Fino a 600 x 600 dpi;
Risoluzione della tecnologia di stampa	FastRes 600; FastRes 1200
Ciclo di operatività	<b>Mensile, A4:</b> Fino a 8000 pagine
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 250 a 2000
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 35 fogli
Velocità di copia	<b>Nero (A4):</b> Fino a 20 cpm
Risoluzione copia	<b>Nero (testo e grafica):</b> Fino a 600 x 600 dpi
Numero massimo di copie	Fino a 99 copie
Ridimensionamento della copiatrice	da 25 a 400%
Impostazioni fotocopiatrici	Numero di copie; Più chiaro/più scuro; Riduzione/ingrandimento; Ottimizzazione (bozza, testo, documento misto, immagine); Formato carta, fascicolatura
Caratteristiche del software intelligente della copiatrice	Fino a 99 copie multiple; Riduzione/ingrandimento dal 25 al 400%; Contrasto (più chiaro/più scuro); Risoluzione (qualità copia), copia ID
Tipo di scansione	Superficie piana, ADF <b>Scansione ADF fronte/retro:</b> No
Velocità di scansione (A4)	Fino a 7 ppm (bianco e nero), fino a 5 ppm (colori)
Scansione a colori	Sì
Risoluzione di scansione	<b>Potenziata:</b> Fino a 1200 dpi; <b>Hardware:</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Ottica:</b> Fino a 1200 dpi
Livelli di grigio/Profondità bit	256; 24 bit
Formato file di scansione	Il software di scansione Windows supporta i seguenti formati file: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Il software di scansione Mac supporta i seguenti formati file: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT
Modalità di acquisizione con scansione	Scansione tramite applicazione di scansione HP LaserJet o software applicativi compatibili con TWAIN o Windows Image Acquisition (WIA)
Versione Twain	Versione 1.9
Tecnologia di scansione	Contact Image Sensor (CIS)
Massimo formato di scansione	<b>A superficie piana:</b> 216 x 297 mm; <b>ADF:</b> 216 x 356 mm
Funzionalità standard di invio digitale	Scansione su e-mail con software HP; Scansione su applicazione con software HP; Scansione su file con software HP
velocità fax	Fino a 33,6 Kbps
Risoluzione fax	<b>Bianco e nero, modalità migliore:</b> Fino a 300 x 300 dpi; <b>Bianco e nero, modalità standard:</b> 203 x 98 dpi
Funzioni di fax	<b>Memoria fax (A4):</b> Fino a 500 pagine; <b>Riduzione automatica fax supportata:</b> Sì; <b>Composizione automatica:</b> Sì; <b>Trasmissione fax ritardata:</b> Sì; <b>Rilevamento anello distintivo supportato:</b> Sì; <b>Inoltro fax supportato:</b> Sì; <b>Polling fax supportato:</b> Sì; <b>Modalità telefono fax supportata:</b> Sì; <b>Barriera junk supportata:</b> Sì; <b>Velocità massima composizione dei numeri:</b> Fino a 100 numeri; <b>Interfaccia PC supportata:</b> Sì, solo per l'invio; <b>Capacità di reperimento remoto supportata:</b> Sì; <b>Ricevitore del telefono supportato:</b> No
Caratteristiche del software intelligente per fax	Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Chiamata rapida; Interfaccia TAM
Velocità del modem	33,6 kbps
Connessione standard	<b>M127fn:</b> Porta USB 2.0 Hi-Speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata; <b>M127fw:</b> Porta USB 2.0 Hi-Speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata; Wireless 802.11b/g/n;
Funzionalità di rete	Tramite connettività di rete TCP/IP integrata 10/100 Base-T
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di networking integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: LPD (solo supporto raw queue); Rilevamento: SLIP, Bonjour, rilevamento dei servizi Web; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link-Local senza stato e tramite Router, con stato tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1, HTTP; HP ePrint
Funzionalità wireless	<b>M127fn:</b> No; <b>M127fw:</b> Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato;
Funzionalità di stampa mobile	<b>M127fn:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™; Mobile Apps; <b>M127fw:</b> HP ePrint, stampa diretta wireless, Apple AirPrint™, Mobile apps;
Memoria standard	128 MB
Velocità del processore	600 MHz
Tipi di supporti di stampa supportati	Carta (comune, LaserJet), buste, lucidi, etichette, cartoline
Dimensioni supporti utilizzabili	A4; A5; buste (ISO, DL, C5, B5)
Formati supporti di stampa personalizzati	Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Pesi dei supporti per percorso carta	<b>Vassoio 1:</b> da 60 a 163 g/m²; <b>ADF:</b> da 60 a 90 g/m²
Gestione stampa	Vassoio per carta da 150 fogli; Vassoio di raccolta da 100 fogli; <b>Opzioni fronte/retro:</b> Manuale (viene fornito il supporto driver); <b>Alimentatore per buste:</b> Sì, 10 (nei vassoio 1); <b>Vassoi per alimentazione carta standard:</b> 1; <b>Capacità di input:</b> Massima capacità: Fino a 150 fogli, Fino a 10 buste; <b>Capacità di output:</b> Massima capacità di raccolta: Fino a 100 fogli

Contenuto della confezione	<b>CZ181A:</b> MFP HP LaserJet Pro M127fn; Cartuccia di stampa iniziale HP LaserJet nero (~ 700 pagine) pre-installata; Guida all'installazione; Guida introduttiva; Manuale dell'utente; pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD; cavo di alimentazione; Cavo telefonico <b>CZ183A:</b> MFP HP LaserJet Pro M127fw; Cartuccia di stampa iniziale HP LaserJet nero (~ 700 pagine) pre-installata; Guida all'installazione; Guida introduttiva; Manuale dell'utente; pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD; cavo di alimentazione; cavo USB; Cavo telefonico
Pannello di controllo	<b>M127fn:</b> LCD a 2 righe; Pulsanti (Su, Giù, OK, Annulla, Indietro, Installazione, Numero copia, Chiaro/Scuro, Copia mono, Menu copia, ePrint, Avvia Fax, Imposta Fax, tasto numerico 0-9, *, #-, #, #; alimentazione); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Alimentazione); <b>M127fw:</b> Display grafico a colori con retroilluminazione da 7,6 cm, 960 x 240 pixel, touchscreen; pulsanti (Home, Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); Spie LED (Pronta, Errore, Wireless);
Accessori	<b>CF283A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 83A
Materiali di consumo	<b>CF283A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 83A1.500 pagine
Software compreso	Windows: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCLmS, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, avvisi di stato, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Sistemi operativi compatibili	Installazioni software complete supportate su: Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit); Installazioni solo driver supportate su: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 o versione successiva); Mac OS X v10.6.8 o versione successiva; Linux: accedere al supporto online di Linux <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html</a>
Requisiti minimi di sistema	<b>PC:</b> Windows 8 (32 bit o 64 bit), Windows 7 (32 bit o 64 bit), Windows Vista (32 bit o 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 o versioni successive); Sono richiesti 200 MB di spazio libero su disco rigido (CD e pacchetto Web); 512 MB di RAM installati; CD-ROM/DVD o Internet; Porta USB o di rete <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 o processore Intel® Core™; 500 MB di spazio disponibile su disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Gestione stampante	HP Device Toolbox, avvisi di stato (installazione standard)
Gestione della sicurezza	<b>M127fn:</b> Embedded Web Server di rete protetto da password; Modifica password della community SNMPv1; <b>M127fw:</b> Embedded Web Server di rete protetto da password; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Modifica password della community SNMPv1;
Corrente	<b>Tipo di alimentatore:</b> Alimentatore integrato <b>Requisiti di alimentazione:</b> Tensione in entrata: 220-240 V CA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) <b>Numero TEC (Consumo tipico di elettricità):</b> 0,633 kWh/Settimana <b>Consumo di energia descrizione:</b> 480 watt (stampa), 186 watt (copia da ADF), 4,5 watt (pronta), 1,1 watt (inattivo/spiegamento automatico), 0,1 watt (spegnimento manuale). Consumo energetico standard (TEC): 0,633 kWh/Settimana <b>Tecnologia di risparmio energetico:</b> Tecnologia HP Auto-On/Off
Acustica	<b>Emissioni di potenza acustica:</b> 6,0 B(A) <b>Emissioni pressione acustica:</b> 49 dB(A)
Ambiente operativo	<b>Temperatura di funzionamento:</b> Da 17,5 a 25 °C <b>Temperatura di funzionamento consigliata:</b> Da 17,5 a 25 °C <b>Temperatura di immagazzinaggio:</b> Da -20 a 60 °C <b>Umidità di funzionamento consigliata:</b> Da 30 a 70% di umidità relativa <b>Intervallo umidità non in funzione:</b> Dal 10 al 90% di umidità relativa <b>Umidità di funzionamento:</b> Da 10 a 80% di umidità relativa
Certificazioni del prodotto	CEPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, Titolo FCC 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edizione 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/EC (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi; <b>Certificazioni relative alla sicurezza:</b> IEC 60950-1:2005 +A1 (Internazionale), EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licenza GS (Europa), EN 60825-1:2007 (dispositivo Laser/LED di Classe 1), Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni per la sicurezza come da requisiti dei singoli paesi; <b>ENERGY STAR:</b> Sì
Dimensioni (l x p x a)	<b>Dimensioni del prodotto:</b> <b>M127fn:</b> 420 x 365 x 309 mm; <b>M127fw:</b> 421 x 365 x 309 mm; <b>Dimensioni massime dei prodotti:</b> 420 x 438 x 309 mm <b>Dimensioni della confezione:</b> <b>M127fn:</b> 597 x 332 x 408 mm; <b>M127fw:</b> 597 x 332 x 408 mm;
peso del prodotto	9,1 kg
Garanzia	Garanzia limitata di un anno. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Accedere al sito <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.
Opzioni di assistenza e supporto	<b>UH757E</b> 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet <b>UH761E</b> 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti LaserJet (UH757E: Solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Inghilterra, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UH761E: Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e Africa)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

Serie stampanti MFP HP LaserJet Pro M127

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive aziende. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Publicato in EMEA Agosto 2015 4AA5-0502ITE