



HP LaserJet Pro MFP M127 series

Ideal pentru birouri care au nevoie de un multifuncțional accesibil, complet echipat pentru imprimarea, copierea, scanarea și faxarea documentelor de calitate profesională. Imprimați practic de oriunde, utilizând telefonul inteligent, tableta și PC-ul. Ethernet vă permite să partajați acest MFP într-o rețea.



Gestionați aspectele esențiale utilizând un MFP convenabil, conectat la rețea.

- Gestionați cu ușurință echipamentul MFP de la ecranul senzitiv color de 7,6 cm (3 inchi)². Utilizați panoul de control simplu și intuitiv pentru a configura cu ușurință proiecte și începeți să imprimați imediat.
- Finalizați rapid proiectele – imprimați documente cu până la 20 ppm și obțineți prima pagină în numai 9,5 secunde cu tehnologia Instant-On. Utilizați alimentatorul automat de documente de 35 de pagini pentru a profita la maxim de timpul dvs.
- Copiați simplu ambele fețe ale unei cărți de identitate sau alte documente mici cu două fețe pe o singură pagină.
- Țineți pasul cu ritmul afacerii utilizând un echipament MFP care imprimă, copiază, faxează și scanează.

Imprimați comod: utilizând telefonul inteligent, tableta și PC-ul ^{1,3}.

- Extindeți-vă sfera de imprimare. Configurați, imprimați și partajați cu ușurință utilizând conectivitatea Ethernet și wireless¹.
- Conectați-vă la imprimanta wireless într-o clipă utilizând imprimarea Wireless direct^{2,4}.
- Imprimați de la dispozitivul mobil prin funcția de imprimare încorporată sau utilizând aplicația ePrint și software de la HP¹.
- Imprimați practic de oriunde cu AirPrint^{TM3}.

Treceți la lucru fără întârzieri: această imprimantă rapidă oferă simplitate în utilizare și economii de energie.

- Petreceți mai puțin timp la MFP și mai mult timp cu clienții. Imprimați, copiați și scanați la viteze mari, care țin pasul cu ritmul afacerii.
- Economisiți energie grație tehnologiilor HP Instant-on și HP Auto-On/Auto-Off⁵.

¹ Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil să fie în aceeași rețea wireless cu imprimanta sau să aibă conexiune Wireless direct la imprimantă. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanță necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, poate fi necesară o aplicație sau un software. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziționat separat. Consultați furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultați hp.com/go/mobileprinting. ² Disponibil numai la HP LaserJet Pro MFP M127fw. ³ Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc. ⁴ Pot fi necesare o aplicație sau un driver pentru a utiliza HP Wireless direct. Pentru mai multe informații, consultați hpconnected.com. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. ⁵ Capabilitățile pentru tehnologia HP de pornire/oprire automată depind de imprimantă și setări; poate necesita upgrade de firmware. Afirmatia privind tehnologia Instant-on se bazează pe comparația cu produse ce utilizează tehnologii de fuziune tradiționale.





HP LaserJet Pro MFP M127 series

SPECIFICAȚII TEHNICE

Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax
Tehnologie de imprimare	Laser
Limbaje de imprimantă standard	PCLm/PClms
Viteză de imprimare	A4 negru: Până la 20 ppm; Prima pagină alb-negru imprimată: În numai 9,5 s
Opțiuni de imprimare duplex	Manual (este asigurat suport în driver)
Rezoluție de imprimare	Negru (optim): Până la 600 x 600 dpi;
Rezoluția tehnologiei de imprimare	FastRes 600; FastRes 1200
Volum de lucru	Lunar, A4: Până la 8000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat	250 - 2000
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 35 coli
Viteză de copiere	Negru (A4): Până la 20 cpm
Rezoluție copie	Negru (text și grafică): Până la 600 x 600 dpi
Număr maxim de copii	Până la 99 de copii
Redimensionarea copierii	25 la 400%
Setarea copierii	număr de copii; mai luminos/măi întunecat; micșorare/mărire; optimizare (ciornă, text, mixt, imagine); dimensiune hârtie, colțonare
Funcții software inteligente ale copiatorului	Până la 99 de copii; micșorare/mărire de la 25 până la 400%; contrast (mai deschis/măi închis); rezoluție (calitate copiere), copiere C
Tip scanare	Plan, ADF Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu
Viteză de scanare (A4)	Până la 7 ppm (alb-negru), până la 5 ppm (color)
Scanare color	Da
rezoluție de scanare	Îmbunătățit: Până la 1200 dpi; Hardware: Până la 1200 x 1200 dpi; Optic: Până la 1200 dpi
Nivele de gri/Adâncime biți	256; 24 biți
Format fișier scanat	Software-ul de scanare pentru Windows acceptă formatele: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Software-ul de scanare pentru Mac acceptă formatele: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF în care se poate căuta, RTF, TXT
Moduri de intrare scanare	Scanare prin aplicația de scanare HP LaserJet sau aplicație software compatibilă TWAIN sau WIA
Versioni TWAIN	Versioniune 1.9
Tehnologie de scanare	Contact Image Sensor (CIS)
Dimensiune maximă scanare	Plan: 216 x 297 mm; ADF: 216 x 356 mm
Funcționalități standard pentru transmitere digitale	Scanare către e-mail prin software HP; scanare către aplicație prin software HP; scanare către fișier prin software HP
viteză fax	Până la 33.6 kbps
Rezoluție fax	Alb-negru, mod optim: Până la 300 x 300 dpi; Alb-negru, mod standard: 203 x 98 dpi
Facilități fax	Memorie fax (A4): Până la 500 pagini; Reducere automată fax acceptată: Da; Reapelare automată: Da; Expediere programată fax: Da; Detectie sonerie distinctă acceptată: Da; Redirecționare fax acceptată: Da; Interogare ciclică fax acceptată: Da; Mod telefon-fax acceptat: Da; Posibilitate excludere mesaje nedorite: Da; Numere de apelare rapidă (maximum): Până la 100 de numere; Interfață PC acceptată: Da; Receptor telefonic acceptat: Nu; Capacitate de recuperare de la distanță acceptată: Da; Receptor telefonic acceptat: Nu
Funcții software inteligente ale faxului	Agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; apelare rapidă; interfață TAM
Viteză modem	33.6 kbps
Conectivitate standard	M127fn: Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100Base-TX; M127fw: Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wireless 802.11b/g/n;
Capabilitățile rețelei	Prin soluția de rețea TCP/IP 10/100Base-T integrată
Protocoloale de rețea acceptate	Prin soluția încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: LPD (numai suport pentru cozi neprelucrate); descoperire: SLP, Bonjour, servicii Web Discovery; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (legătură cu stare nedeterminată – local și prin ruter, cu stare determinată prin DHCPv6); Gestionare: SNMPv1, HTTP; HP ePrint
Capabilitate wireless	M127fn: Nu; M127fw: Da, WiFi 802.11b/g/n încorporat;
Capabilitate de imprimare mobilă	M127fn: HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicații mobile; M127fw: HP ePrint, imprimare wireless direct, Apple AirPrint™, aplicații mobile;
Memorie standard	128 MB
Viteză procesor	600 MHz
Tipuri suport acceptate	Hârtie (simplă, LaserJet), plicuri, folii transparente, etichete, cărți poștale
Dimensiuni de suporturi acceptate	A4; A5; plicuri (ISO, DL, C5, B5)
Dimensiuni suporturi personalizate	76 x 127 la 216 x 356 mm
Greutăți suport în funcție de calea de trecere a hârtiei	Tava 1: 60 - 163 g/m ² ; ADF: 60 - 90 g/m ²
Manipulare suport	tavă intrare de 150 coli; Sertar de 100 coli cu față în jos; Opțiuni duplex: Manual (este asigurat suport în driver); Alimentator plicuri: Da, 10 (în Tava 1); Tăvi de hârtie standard: 1; Capacități de intrare: Capacitate de intrare maximă-Până la 150 de coli, Până la 10 plicuri; Capacități de ieșire: Capacitate maximă de ieșire: Până la 100 de coli

Ce se găsește în cutie	CZ181A: HP LaserJet Pro MFP M127fn; cartuș HP LaserJet negru inițial preinstalat (aprox. 700 pagini); ghid de instalare; ghid cu noțiuni introductive; ghidul utilizatorului; planșă de asistență; ghid de garanție; software și documentație pentru imprimantă pe CD; cablu de alimentare; cablu telefonic CZ183A: HP LaserJet Pro MFP M127fw; cartuș HP LaserJet negru inițial preinstalat (aprox. 700 pagini); ghid de instalare; ghid cu noțiuni introductive; ghidul utilizatorului; planșă de asistență; ghid de garanție; software și documentație pentru imprimantă pe CD; cablu de alimentare; cablu USB; cablu telefonic
Panou de control	M127fn: LCD cu 2 linii; butoane (Sus, Jos, OK, Anulare, Înapoi, Configurare, Număr de copii, Întunecat/Luminos, Copiere mono, Meniu copiere, ePrint, Pomire fax, Configurare fax, taste numerice 0-9, *, -, @, #, ;, Alimentare); 3 indicatoare cu LED-uri (Atenție, Pregătit, Alimentare); M127fw: Ecran senzitiv; afișaj grafic color (CGI), iluminat din fundal de 7,6 cm, 960 x 240 pixeli; butoane (Reședință, Anulare, Ajutor; săgeți dreapta/stânga, Înapoi); indicatoare cu LED-uri (Pregătit, Eroare, Wireless);
Accesorii	CF283A Cartuș de toner LaserJet original HP 83A Negru
Consumabile	CF283A Cartuș de toner LaserJet original HP 83A Negru 1.500 pagini
Software inclus	Windows: HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCLmS, driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWAIN, HP Scan, expert configurare fax HP HP Send Fax, alerte de stare, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, driver de imprimare pentru fax HP, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Sisteme de operare compatibile	Instalări complete de software acceptate pe: Windows 8 (32 biți și 64 biți), Windows 7 (32 biți și 64 biți), Windows Vista (32 biți și 64 biți); instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 biți) (SP1 sau superior); Mac OS X v10.6.8 sau superior; Linux: verificați asistența online pentru Linux: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html
Cerințe minime de sistem	PC: Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows XP (32 biți) (SP2 sau superior); sunt necesari 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk (CD și pachet Web); RAM instalat de 512 MB; CD-ROM/DVD sau Internet; port USB sau de rețea Mac: Mac OS X v10.6; procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; 500 MB de spațiu disponibil pe hard disk; CD-ROM/DVD-ROM sau Internet; port USB sau de rețea
Gestiuinea imprimantel	HP Device Toolbox, alerte de stare (instalare implicată)
Gestiuinea securității	M127fn: Server Web încorporat protejat prin parolă în rețea; modificarea parolei pentru comunitatea SNMPv1; M127fw: Server Web încorporat protejat prin parolă în rețea; 802.11: WEP, WPA, WPA2; modificarea parolei pentru comunitatea SNMPv1;
Putere	Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată Cerințe de alimentare: Tensiune de intrare: 220 - 240 v.c.a. (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consum tipic de electricitate (TEC): 0,633 kWh/săptămână Consum energie: 480 W (imprimare), 186 W (copiere din ADF), 4,5 W (pregătit), 1,1 W (repaus/oprire automată), 0,1 W (oprire manuală). Consum tipic de energie: 0,633 kWh/săptămână. Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei: tehnologie HP Auto-On/Auto-Off
Acustică	Emisiile de putere acustică: 6,0 B (A) Emisiile de presiune acustică: 49 dB (A)
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: De la 17,5 la 25 °C Temperatură de funcționare recomandată: De la 17,5 la 25 °C Variație temperatură stocare: -20 - 60°C Interval de umiditate de funcționare recomandat: 30 - 70% RH Interval de umiditate pe nefuncționare: 10 - 90% RH Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH
Certificările produsului	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Clasa B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa B / ICES-003, Vers. 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune; Certificări de siguranță: IEC 60950-1:2005 +A1 (internațional), EN 60950-1:2006 +A1:1:2009 +A1:2010 +A1:2011 (UE), IEC 60825-1:2007, licență GS (Europa), EN 60825-1:2007 (dispozitiv Laser/LED Clasa 1), Directiva pentru Joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune; ENERGY STAR: Da
Dimensiuni (L x A x I)	Dimensiunile produsului: M127fn: 420 x 365 x 309 mm; M127fw: 421 x 365 x 309 mm; Dimensiuni maxime produs: 420 x 438 x 309 mm Dimensiuni pachet: M127fn: 597 x 332 x 408 mm; M127fw: 597 x 332 x 408 mm;
greutate produs	9,1 kg
Garanție	Garanție limitată de un an. Garanția poate varia în funcție de țară/regiune, conform legilor locale. Consultați hp.com/support pentru opțiuni de servicii și asistență HP premiate, disponibile în țara/regiunea dvs.
Opțiuni de service și asistență	UH757E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 3 ani UH761E HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante LaserJet, 3 ani. (UH757E: numai în Austria, țările baltice, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UH761E: toate țările din EMEA)

Conțați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitați site-ul nostru Web la <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro MFP M127 series

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Celelalte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără notificări prealabile.

Publicat în EMEA August 2015 4AA5-0502ROE