



# HP LaserJet Pro M127 MFP-serie

Idealisk för kontor som behöver en komplett och prisvärd MFP för utskrift, kopiering, skanning och faxning av affärsdokument av professionell kvalitet. Skriv ut från i stort sett vilken plats som helst med en smartphone, surfplatta eller dator. Ethernet gör att du kan dela denna MFP i ett nätverk.



## Klara av grundläggande uppgifter med en överkomlig, nätverksansluten MFP.

- Hantera enkelt din MFP från en 7,6 cm (3-tums) färgpepskärm<sup>2</sup>. Använd den enkla, intuitiva kontrollpanelen för att enkelt ställa in projekt och börja skriva ut direkt.
- Bli snabbt klar med dina projekt – skriv ut dokument med upp till 20 sid/min och få den första sidan utskriven efter endast 9,5 sekunder med direktuppvärmningsteknik. Använd den automatiska dokumentmataren för 35 ark för att utnyttja tiden på bästa sätt.
- Kopiera enkelt båda sidor av ett ID-kort dubbelsidigt eller andra små dokument till framsidan av ett enkelsidigt dokument.
- Håll jämna steg med tempot i verksamheten med en MFP som skriver ut, kopierar, faxar och skannar.

## Skriv ut på dina villkor: från din smartphone, surfplatta och dator<sup>1,3</sup>.

- Utöka räckvidden för dina utskrifter. Du kan enkelt ställa in, skriva ut och dela med hjälp av Ethernet och trådlös anslutning<sup>1</sup>.
- Anslut din trådlösa skrivare på ett klick med hjälp av trådlös direktutskrift<sup>2,4</sup>.
- Skriv ut från mobila enheter med inbyggd utskriftsfunktion eller HP ePrint-app och programvara<sup>1</sup>.
- Skriv ut från nästan vilken plats som helst med AirPrint™<sup>3</sup>.

## Kom igång utan fördröjningar: den här snabba skrivaren är enkel att använda och sparar energi.

- Ägna mindre tid vid MFP:n och mer tid med dina kunder. Skriv ut, kopiera och skanna med hög hastighet som håller jämna steg med tempot i verksamheten.
- Hjälptill att spara energi med direktuppvärmningsteknik och HP Auto-On/Auto-Off-teknik<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en Internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>2</sup> Finns endast på HP LaserJet Pro MFP M127fw. <sup>3</sup> Stöder OS X® Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad® (alla modeller), iPhone® (3GS eller senare) och iPod touch® (tredje generationen eller senare). Fungerar med HP:s AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint™ och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. <sup>4</sup> En app eller drivrutin kan krävas för att du ska kunna använda HP trådlöst direkt. Mer information finns på [hpconnected.com](http://hpconnected.com). Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. <sup>5</sup> HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppdateras. Påståendet om direktuppvärmningstekniken bygger på en jämförelse med produkter som använder traditionell fixering.





# HP LaserJet Pro M127 MFP-serie

## TEKNISK INFORMATION

<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser
<b>Standardskrivarspråk</b>	PCLm/PClM5
<b>Utskriftshastighet</b>	<b>A4, svart:</b> Upp t 20 sid/min; <b>Första sidan ut, svart:</b> Så snabbt som 9,5 sek
<b>Alternativ för dubbelsidig utskrift</b>	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
<b>Utskriftsupplösning</b>	<b>Svart (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi;
<b>Print Technology Resolution</b>	FastRes 600; FastRes 1200
<b>Kapacitet</b>	<b>Varje månad, A4:</b> Upp t 8000 sidor
<b>Rekommenderad sidvolym per månad</b>	250 till 2 000
<b>Kapacitet för automatisk dokumentmatare</b>	Standard, 35 ark
<b>Kopieringshastighet</b>	<b>Svart (A4):</b> Upp t 20 kop/min
<b>Kopieringsupplösning</b>	<b>Svart (text och grafik):</b> Upp till 600 x 600 dpi
<b>Maximalt antal kopior</b>	Upp till 99 kopior
<b>Formatändringsfaktor för kopiator</b>	25 till 400 %
<b>Kopieringsinställningar</b>	Antal kopior; Ljusare/mörkare; Förminska/förstora; Optimera (utkast, text, blandad, bild); Pappersstorlek, sortering
<b>Copier Smart-funktioner</b>	Upp till 99 kopior; Förminska/förstora från 25 till 400 %; Kontrast (ljusare/mörkare); Upplösning (kopieringskvalitet); ID-kopiering
<b>Skanningstyp</b>	Flatbädd, automatisk dokumentmatare <b>Dubbelsidig ADM-skanning:</b> Nej
<b>Skanningshastighet (A4)</b>	Upp till 7 sid/min (sv/v), upp till 5 sid/min (färg)
<b>Färgskanning</b>	Ja
<b>skanningsupplösning</b>	<b>Utökad:</b> Upp till 1200 dpi; <b>Hårdvara:</b> Upp till 1200 x 1200 dpi; <b>Optisk:</b> Upp till 1200 dpi
<b>Gräskalenivåer/Bitdjup</b>	256; 24-bitars
<b>Filformat för skanning</b>	Skanningsprogramvara för Windows stöder följande filformat: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Skanningsprogramvara för Mac stöder följande filformat: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT
<b>Metod för inläsning vid skanning</b>	Skanning via HP LaserJet-skannertillämpning eller TWAIN- eller WIA-kompatibel tillämpningsprogramvara
<b>Twain-version</b>	Version 1.9
<b>Avläsnings teknik</b>	Contact Image Sensor (CIS)
<b>Maximal skanningsstorlek</b>	<b>Flatbädd:</b> 216 x 297 mm; <b>ADF:</b> 216 x 356 mm
<b>Standardfunktioner för digital sändning</b>	Skanna till e-post med HP-programvara; skanna till program med HP-programvara; skanna till fil med HP-programvara
<b>faxhastighet</b>	Upp till 33.6 kbit/s
<b>Faxupplösning</b>	<b>Svarvitt, hög kvalitet:</b> Upp till 300 x 300 dpi; <b>Svarvitt, standardkvalitet:</b> 203 x 98 dpi
<b>Faxfunktioner</b>	<b>Faxminne (A4):</b> Upp t 500 sidor; <b>Stöd för automatisk faxreduktion:</b> Ja; <b>Automatisk återuppringning:</b> Ja; <b>Färdig fax-sändning:</b> Ja; <b>Stöd för detektering av distinkta ringsignaler:</b> Ja; <b>Stöd för vidarebefordran av fax:</b> Ja; <b>Stöd för faxavsökning:</b> Ja; <b>Stöd för faxtelefonläge:</b> Ja; <b>Stöd för skräpfaxbarriär:</b> Ja; <b>Högsta antal kortnummer:</b> Upp till 100 nummer; <b>PC-gränssnitt som stöds:</b> Ja, endast för sändning; <b>Stöd för fjärrhämtningskapacitet:</b> Ja; <b>Stöd för telefonlur:</b> Nej
<b>Fax Smart-programets funktioner</b>	Faxadressbok; LAN/internetfax; Kortnummer; TAM-gränssnitt
<b>Modemhastighet</b>	33.6 kbit/s
<b>Standardanslutning</b>	<b>M127fn:</b> Hi-Speed USB 2.0-port; inbyggd Fast Ethernet 10/100Base-TX-nätverksport; <b>M127fw:</b> Hi-Speed USB 2.0-port; inbyggd Fast Ethernet 10/100Base-TX-nätverksport; Trådlöst 802.11 b/g/n;
<b>Nätverksfunktioner</b>	Via inbyggda 10/100 Base-T TCP/IP-nätverksfunktioner
<b>Nätverksprotokoll som stöds</b>	Via inbyggd nätverklösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Skriv ut: LPD (stöder endast obearbetad kö); Avsökning: SLP, Bonjour, Web Services Discovery, IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (Stateless Link-Local och via routern, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv1, HTTP, HP ePrint
<b>Trådlös funktion</b>	<b>M127fn:</b> Nej; <b>M127fw:</b> Ja, inbyggd WiFi 802.11 b/g/n;
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	<b>M127fn:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile Apps; <b>M127fw:</b> HP ePrint, trådlös direktutskrift, Apple AirPrint™, Mobile Apps;
<b>Minne som standard</b>	128 MB
<b>Processorhastighet</b>	600 MHz
<b>Media som stöds</b>	Papper (vanligt, LaserJet), kuvert, ÖH-film, etiketter, vykort
<b>Mediestorlek som stöds</b>	A4; A5; kuvert (ISO, DL, C5, B5)
<b>Anpassade mediastorlekar</b>	76 x 127 till 216 x 356 mm
<b>Medievikter per pappersbana</b>	<b>Fack 1:</b> 60 till 163 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 60 till 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Utskriftshantering</b>	150-arks pappersmagasin; Fack för 100 nedåtvända ark; <b>Duplextillval:</b> Manuell (stöd för drivrutiner finns); <b>Kuvertmatare:</b> Ja, 10 (i fack 1); <b>Standardpappersmagasin:</b> 1; <b>Inmatningskapacitet:</b> Maximal inmatningskapacitet: Upp till 150 ark, Upp till 10 kuvert; <b>Utmatningskapacitet:</b> Maximal utmatningskapacitet: Upp till 100 ark

<b>Medföljer</b>	<b>CZ181A:</b> HP LaserJet Pro M127fn MFP; Förinstallerad HP LaserJet svart introduktionstonerkasset (700 sidor); Installationsguide; komma igång-guide; användarhandbok; supportbroschyr; garantiguide; Skrivarprogramvaran och dokumentation på CD; strömsladd; Telefonsladd <b>CZ183A:</b> HP LaserJet Pro M127fw MFP; Förinstallerad HP LaserJet svart introduktionstonerkasset (700 sidor); Installationsguide; komma igång-guide; användarhandbok; supportbroschyr; garantiguide; Skrivarprogramvaran och dokumentation på CD; strömsladd; USB-kabel; Telefonsladd
<b>Kontrollpanel</b>	<b>M127fn:</b> 2-radars LCD-fönster; Knappar (Upp, Ned, OK, Avbryt, Tillbaka, Installation, Antal kopior, Mörk/ljus, Svartvit kopiering, Kopieringsmeny, ePrint, Starta fax; Faxinställning, siffer tangent 0-9, *, #-gr, *, #, *, ström); 3 indikatorlampor (varning, klar, ström); <b>M127fw:</b> 7,6 cm 960 x 240 pixlars bakgrundsbelyst färggrafikdisplay (CGD) med pekfunktion; knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger/vänster pil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst);
<b>Tillbehör</b>	<b>CF283A</b> HP 83A svart LaserJet-tonerkasset, original
<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CF283A</b> HP 83A svart LaserJet-tonerkasset, original 1 500 sidor
<b>Medföljande program</b>	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLm5 skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrevrutin, HP TWAIN-skannerdrevrutin, HP Scan, HP's faxinställningsguide, HP Send Fax, statusvarningar, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PCLm5-drivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HP's faxskrivardrivrutin, HP Verkyt, HP Alerts, HP Firmware Updater
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Kompleta programvarainstallationer stöds av: Windows 8 (32-bitars och 64-bitars), Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars); Enbart installationer av drivrutin stöds på: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller senare); Mac OS X v10.6.8 eller senare; Linux: kontrollera stöd för Linux online: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html</a>
<b>Lägst systemkrav</b>	<b>PC:</b> Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows XP (32-bitars) (SP2 eller högre); 200 MB ledigt hårddiskutrymme krävs (CD- och webbpaket); 512 MB RAM installerat; CD-ROM/DVD eller Internet; USB- eller nätverksport <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core™-processor; 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD-ROM eller Internet; USB- eller nätverksport
<b>Skrivarhantering</b>	HP Verktygsläda, statusmeddelanden (standardinstallation)
<b>Säkershantering</b>	<b>M127fn:</b> Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Lösenordsändring för SNMPv1-community; <b>M127fw:</b> Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Lösenordsändring för SNMPv1-community;
<b>Strömförsörjning</b>	<b>Typ av nätaggregat:</b> Inbyggd nätdapter <b>Strömförsörjning:</b> Inspänning: 220 till 240 V- (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> 0,633 kWh/vecka <b>Strömförbrukning, beskrivning:</b> 480 W (utskrift), 186 W (kopiering från ADM), 4,5 W (startklar), 1,1 W (viloläge/automatiskt avstängd), 0,1 W (manuellt avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 0,633 kWh/vecka. <b>Energibesparings teknik:</b> HP's teknik för automatisk start/avstängning
<b>Akustik</b>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,0 B(A) <b>Ljudtrycksnivåer:</b> 49 dB(A)
<b>Driftsmiljö</b>	<b>Driftstemperatur:</b> 17,5 till 25 °C <b>Rekommenderad drifttemperatur:</b> 17,5 till 25 °C <b>Förvaringstemperatur:</b> -20 till 60 °C <b>Rekommenderad luftfuktighet vid drift:</b> 30 till 70 % relativ luftfuktighet <b>Luftfuktighet vid förvaring:</b> 10 till 90 % relativ luftfuktighet <b>Luftfuktighet vid drift:</b> 10 till 80 % RH
<b>Produktgodkännanden</b>	CEPR 22:2008/EN 55022:2010 - Klass B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Item 47 CFR, del 15 Klass B / ICES-003, utgåva 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder; <b>Säkerhetscertifieringar:</b> IEC 60950-1:2005 +A1 (Internationellt), EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, GS-licens (Europa), EN 60825-1:2007 (Klass 1 laser/LED), lägsämningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa), andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från enskilda länder; <b>ENERGY STAR:</b> Ja
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	<b>Produktmått: M127fn:</b> 420 x 365 x 309 mm; <b>M127fw:</b> 421 x 365 x 309 mm; <b>Maximala produktyttermått:</b> 420 x 438 x 309 mm; <b>Förpackningens yttermått: M127fn:</b> 597 x 332 x 408 mm; <b>M127fw:</b> 597 x 332 x 408 mm;
<b>produktens vikt</b>	9,1 kg
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti. Garantin kan variera mellan olika länder på grund av olika lagkrav. Gå till <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> om du vill veta mer om HP's prisbelönta service- och supportalternativ i din region.
<b>Service- och supporttillval</b>	<b>UH757E</b> HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för multifunktionsskrivare <b>UH761E</b> HP 3 års Care Pack med standardutbyte för multifunktionsskrivare. (UH757E: Endast Baltikum, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. UH761E: Alla EMEA-länder)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro M127 MFP-serie

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP's produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

Publicerad inom EMEA Augusti 2015 4AA5-0502SVE