

Acessório de impressão móvel NFC/sem fios HP 1200w



Uma solução fácil para permitir a impressão a partir de dispositivos móveis^{1,2}



Uma solução fácil para imprimir em viagem

- Torne a impressão direta sem fios fácil para todos os seus colaboradores¹.
- Obtenha impressão sem fios segura a partir de smartphones, tablets e portáteis através da ligação direta sem fios – sem necessidade de router ou ligação de rede².
- Compatível com 5 utilizadores em simultâneo.

Impressão móvel conveniente à distância de um toque

- Ligue o seu dispositivo móvel ao acessório e comece a imprimir³.
- Conveniência da impressão através de toque a partir de dispositivos móveis com capacidade NFC³.

Desfrute de uma instalação fácil e rápida

- Comece a imprimir de imediato com a instalação fácil USB plug-and-play.
- Ligar utilizadores de dispositivos móveis às impressoras ou multifunções no seu escritório é tão simples como ligar este acessório HP Mobile Print através de uma porta USB¹.

Mobilidade e segurança.

- Mantenha a sua rede segura: O acessório HP Mobile Print suporta impressão direta sem fios e impressão através de toque a partir de dispositivos móveis.
- A ligação ponto a ponto permite aos utilizadores de dispositivos móveis imprimir sem aceder à rede da empresa.²

¹ O acessório HP Mobile Print funciona com a maioria das impressoras e multifunções HP LaserJet introduzidas em 2008 ou posteriormente e que estão equipadas com uma porta USB.

² Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora com capacidade de impressão direta sem fios. Dependendo do dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso na impressora.

³ O dispositivo móvel deve suportar a impressão através da tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC), atualmente compatível com o HP ElitePad e Samsung Galaxy Note 3. Para mais informações, consulte hp.com/go/mobileprinting.

Acessório de impressão móvel NFC/sem fios HP 1200w

Especificações técnicas

Conteúdo da embalagem

E5K46A	Acessório de impressão móvel NFC/sem fios HP 1200w; Transformador; Ficha do transformador; Cabo USB; Guia de instalação
--------	---

Compatibilidade

Sistemas operativos	Windows 8 (64 bits), Windows 8, Windows 7 (64 bits), Windows 7, Windows Vista (64 bits), Windows Vista; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple)
---------------------	--

Impressora suportada

Impressora HP Color LaserJet série: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; Impressora HP Mono LaserJet série: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; Impressora HP Color Multifunctional LaserJet série: Multifunções Pro 100, Multifunções Pro M175, Multifunções Pro M251, Multifunções Pro M276, Multifunções Pro M451, Multifunções Pro M475, Multifunções CM1312, Multifunções CM1415, Multifunções CM2320, Multifunções CM3530, Multifunções CM4540, Multifunções CM6030, Multifunções CM6040; Impressora HP Mono Multifunction LaserJet série: Multifunções Pro M401, Multifunções Pro M425, Multifunções M1120, Multifunções M1132, Multifunções M1212, Multifunções M1319, Multifunções M1522, Multifunções M1536, Multifunções M4349, Multifunções M4555, Multifunções M9040, Multifunções M9050; Impressora HP Officejet série: Officejet 100, Officejet 150

Browsers suportados

EWS: Internet Explorer 6.0 ou superior; Mozilla 2.x ou superior; Firefox 2.x ou superior; Safari; Chrome

Conectividade

Interfaces (padrão)	Hi-Speed USB 2.0
---------------------	------------------

Memória

Standard	128 MB
Flash	128 MB

Variações ambientais

Temperatura de funcionamento	0 a 45° C
Temperatura de funcionamento recomendada	0 a 40° C
Temperatura de armazenamento	-40 até 70° C
Humidade de funcionamento	15 a 95% HR
Humidade de armazenamento	15 a 95% HR

Especificações do servidor de impressão

Tipos de rede	Sem fios (802.11b/g/n)
Tipo de servidor de impressão	Externo
Servidor Web Incorporado	Sim
Instale, configure e gira com HP Web JetAdmin	Não
Firmware actualizável	Sim
Descrição da gestão de segurança	Nenhuma

Dimensões (l x p x a)

Dimensões do produto	67,5 x 111,2 x 27,5 mm
Embalado	192 x 144 x 65 mm

Peso

Peso do produto	0,08 kg
Embalado	0,39 kg

Consumo de energia

Máximo	2,5 Watts no máximo
Requisitos de energia	Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Tipo de fonte de alimentação	Transformador de corrente universal externo

Certificação

Segurança	Em conformidade com IEC60950 Lista de segurança UL; Em conformidade com EU LVD e EN 60950; GOST da Rússia
Electromagnético	FCC CFR 47 Parte 15 Classe-B/ ICES-003 Publicação 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Conformidade com Telecom	FCC 15.247; EN 300-328; RSS210
Especificações ambientais	O dispositivo está em conformidade com os normas ambientais de produtos sem BFR/PVC.

Garantia

Garantia limitada de um ano; troca do produto. A garantia e as opções de assistência variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais.



Para obter mais informação, visite

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

4AA5-0778PTE Publicado na Europa, Médio Oriente e África Janeiro 2014