

HP LaserJet Pro M125-MFP-serien



Opfyld dine daglige behov på kontoret

Denne HP LaserJet Pro MFP er til at betale, er nem at installere og giver klare, skarpe dokumenter. Udskriv, kopiér og scan med én kompakt enhed, der passer selv på et lille kontor.

Print, kopiering, scanning
Udskriv/kopiér op til 20 s/m
128 MB RAM, 600 MHz processor
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX;
Op til 600 x 600 dpi (med HP FastRes 1200)



Udvid omfanget af din udskrivning.

- Hold trit med virksomhedens gang: Udskriv og kopier op til 20 sider/min.
- Få første side på bare 9,5 sekunder.

Udskriv under dine betingelser:

- Udskriv fra stort set hvor som helst med din smartphone, tablet-pc og pc – med Apple AirPrint™.¹
- Nemt at udskrive fra mobilenheder – uden et netværk – med direkte, trådløs udskrivning.²
- Opret forbindelse fra din MFP direkte til computeren via Hi-speed USB 2.0-stikket.

Tag hånd om det vigtigste.

- Kom hurtigt igennem dine opgaver og tag en genvej til succes med en MFP, der printer, kopierer og scanner i en fart.
- Nem kopiering på begge sider af et tosidet id eller et andet mindre dokument på forsiden af en enkelt side.⁴
- Nemt at styre - du kan begynde at udskrive med det samme takket være det brugervenlige og intuitive kontrolpanel.⁴



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser
Funktioner	Print, kopiering, scanning
Printhastighed	Op til 20 sider/min, ISO sort (A4) Målt ved hjælp af ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Find flere oplysninger på hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html . Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
Standardtilslutningsmuligheder	CZ172A: Hi-Speed USB 2.0-port; CZ173A: Hi-Speed USB 2.0 port; indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX-netværksport; Wireless 802.11b/g/n;
Trådløs	CZ172A: Nej; CZ173A: Ja, indbygget WiFi 802.11b/g/n;
Mulighed for mobil print	CZ172A: Nej; CZ173A: HP ePrint, direkte trådløs udskrivning, Apple AirPrint™;
Netværksegenskaber	CZ172A: Fås ikke; CZ173A: Via indbygget 10/100Base-TX netværk;
Understøttede netværksprotokoller	CZ172A: Fås ikke; CZ173A: Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; udskriv. TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun "raw queue"), udskrivning via Web Services, registrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); administration: SNMPv1, HTTP;
mediehåndtering	Papirkapacitet: Op til 150 ark Kapacitet for udbakke: Op til 100 ark, Op til 10 kuverter maksimum: Op til 100 ark Duplexudskrift: Manuel (med driversupport)
Tid for levering af første side	På kun 9,5 sek. sort (A4, klar)
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 8.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 250 til 2.000
Printersprog	PCLm/PCLm5
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 2 mm; Bund: 5 mm; Venstre: 3 mm; Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde: 209 x 349 mm
Udskriftsopløsning	Op til 600 x 600 dpi Sort
Hukommelse	128 MB
Printer Smart Software - egenskaber	CZ172A: HP Auto-tænd/Auto-sluk; CZ173A: HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, udskrivning ved hjælp af direkte trådløs, integreret webserver;
Kopiindstillinger	Antal kopier; Lysere/mørkere; Formindsk/forstør; Optimer (kladde, tekst, blandet, billede); Papirstørrelse; Største antal kopier: Op til 99 kopier; Kopiopløsning: Op til 400 x 600 dpi
Kopihastighed	Op til 20 kopier/min. Sort (A4)
Copier Smart Software - egenskaber	Op til 99 kopier; Reducer/forstør fra 25 % til 400 %; Kontrast (lysere/mørkere); Opløsning (kopikvalitet)
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed; Scanning - teknologi: Contact Image Sensor (CIS); Scan-inputmetoder: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) eller Device Stage (Windows 7); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel software; Twain-version: Version 1.9; Dupleks ADF-scanning: Nej; Største scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 1200 dpi
Scanningshastighed	Op til 7 sider/min (sort/hvid), op til 5 sider/min i (farver)
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit/ 256
Område, der kan scannes	maksimal mediestørrelse: 216 x 297 mm
digital sending	Standard: Scan til e-mail med HP-software; Scan til program via HP-software; Scan til fil med HP-software
Scan-filformat	Scanningssoftwaren i Windows understøtter filformaterne: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Scanningssoftwaren i Mac understøtter filformaterne: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT
Printeradministration	HP enhedsværktøjskasse Statusadvarsler (standardinstallation)
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode; 802.11: WEP, WPA, WPA2; SNMPv1 community password change
Kontrolpanel	CZ172A: Numerisk LED med 2 cifre; Knapper (op, ned, annuller, opsætning, kopi, tænd/sluk); 7 LED-indikatorer (klar, advarsel, toner, kopier, mørkere/lysere, formindsk/forstør, tænd/sluk); CZ173A: 2-liniers LCD; knapper (op, ned, OK, annuller, tilbage, opsætning, antallet af kopier, mørk/lys, sort/hvid kopiering, kopieringsmenu, ePrint, trådløst, strøm); 4 LED-lysdiktorer (opmærksomhed kræves, klar til print, tændt/slukket, trådløs funktion);

Kassens indhold	CZ172A: HP LaserJet Pro M125a-MFP; Forudinstalleret HP LaserJet-startblækpatron, sort (~ 700 sider); Installationsvejledning; Startvejledning; Brugervejledning; Supporttjce; Garantivejledning; Printersoftware og -dokumentation på cd; Strømløsning; CZ173A: HP LaserJet Pro M125nw-MFP; Forudinstalleret HP LaserJet-startblækpatron, sort (~ 700 sider); Installationsvejledning, vejledningen Kom godt i gang, brugervejledning, supporttjce, garantivejledning; Printersoftware og -dokumentation på cd; strømkabel; USB-kabel;
Forbrugsvarer	CF283A Original HP 83A LaserJet-tonerpatron, sort 1.500 sider
Software inkluderet	Windows: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCLm5 printerdriver, HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scan, statusadvarsler, HP-opdatering, DXP; Mac: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCLm5 printerdriver, HP Scan, HP's konfigurationsassistent, HP Utility, HP-advarsler, HP's firmware-opdateringsprogram
Minimumskrav til system	Windows: Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Der kræves 200 MB ledig plads på harddisken (cd og netpakke); 512 MB RAM installeret; Cd-rom/dvd eller Internet; USB- eller netværksport; Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core™-processor; 500 MB ledig plads på harddisken; Cd-rom, dvd-rom eller Internet USB- eller netværksport
Kompatible operativsystemer	CZ172A: Den fulde softwarepakke kan installeres i: Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Følgende understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32-bit/64-bit); Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1 eller nyere); Mac OS X v10.6 eller senere; Linux: Tjek venligst onlinesupporten til Linux: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ; CZ173A: Den fulde softwarepakke kan installeres på: Microsoft® Windows® 8 32-bit og 64-bit, Microsoft® Windows® 7 32-bit og 64-bit, Windows Vista® 32-bit og 64-bit, Windows® XP 32-bit (SP2 eller senere); Følgende understøtter kun installation af drivere: Microsoft® Windows® 2012; Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit og 64-bit, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32-bit og 64-bit (SP1 eller senere), Windows® XP 64-bit (SP2 eller senere); Mac: Mac OS X v10.6.8 og senere; Linux: Tjek venligst onlinesupporten til Linux: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ;
medievægt	Bakke 1: 60 til 163 g/m².
medietyper	Papir (almindelig, LaserJet), kuverter, transparenter, mærkater, postkort
medieformater	A4; A5; Kuverter (ISO DL, C5, B5); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); special: 76 x 127 til 216 x 356 mm.
Printermål (B x D x H)	420 x 365 x 254 mm
Pakkemål (B x D x H)	497 x 332 x 350 mm
Printervægt	8,0 kg
Pakkevægt	10,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed
Harddiskplads	Temperatur: -20 til 60 °C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,1 B(A)
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220-240 V vekselstrøm (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Forbrug: 465 W (udskrivning), 110 W (kopiering), 2,2 W (klar til at printe), 0,7 W (dvale/auto-sluk), 0,2 W (manuel slukning) TEC-nummer (Typical Electricity Consumption): 0,50 kWh/uge
certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - klasse B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC titel 47 CFR, del 15 klasse B/ICES-003, nummer 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 2004/108/EC (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande.
Sikkerhedscertificeringer	IEC 60950-1:2005 +A1 (internationalt), EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, GS-licens (Europa), EN 60825-1:2007 (klasse 1-laser/lysiiddenehed), lavspændingsdirektiv 2006/95/EF med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser som påkrævet i de enkelte lande.
ENERGY STAR	Ja
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Garanti	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkra;
service og support	UH757E HP's 3 års Care Pack (serviceplan) med ombytning næste hverdag til LaserJet-printere UH761E HP's 3 års Care Pack (serviceplan) med almindelig ombytning til LaserJet-printere. (UH757E: Kun i Østrig, De baltiske lande, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, UK, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet. UH761E: Alle EMEA-lande).

¹ Fås kun på M125rnw. Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kræver med iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc.

² Fås kun på M125rnw. Brugen af HP Wireless Direct kræver muligvis en app eller driver. Du kan finde yderligere oplysninger på hpconnected.com. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø samt af afstanden til adgangspunktet.

⁴ Fås kun på M125nw.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantiark, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Med forbehold for ændring uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantiarklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

