

Serie de HP LaserJet Pro MFP M125



Satisfaga sus necesidades de oficina diarias

Esta asequible HP LaserJet Pro MFP es fácil de instalar y produce documentos claros y nítidos. Imprima, copie y escanee con un dispositivo compacto que se ajusta perfectamente a los espacios de pequeñas oficinas.

Impres, copia, escáner
Impresión/copia de hasta 20 ppm
128 MB de RAM, procesador 600 MHz
1 USB 2.0 de alta velocidad, Fast Ethernet 10/100Base-TX
Hasta 600 x 600 ppp (con HP FastRes 1200)



Amplíe el alcance de su impresión.

- Manténgase al ritmo de su negocio: imprima y haga copias a una velocidad de hasta 20 ppm.
- Imprima la primera página en sólo 9,5 segundos.

Imprima a su medida.

- Imprima desde prácticamente cualquier lugar, utilizando su PC, smartphone y tablet con Apple® AirPrint™.¹
- Imprima fácilmente desde dispositivos móviles sin red, usando la impresión directa inalámbrica.²
- Conecte la impresora MFP directamente a su PC o portátil utilizando el puerto USB 2.0 de alta velocidad incluido.

Maneje los elementos básicos.

- Acelere las copias e impresiones, y marque el ritmo para el éxito con una impresora multifunción que imprime, copia y escanea rápidamente.
- Copie fácilmente ambas caras de un documento de identidad u otros documentos pequeños en la parte frontal de una sola página.⁴
- Control simplificado: inicie la impresión de forma instantánea con un panel de control intuitivo y fácil de utilizar.⁴



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser
Funciones	Impres, copia, escáner
Velocidad de impresión	Hasta 20 ppm Negro ISO (A4) Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Conectividad estándar	CZ172A: Puerto Hi-Speed USB 2.0; CZ173A: Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; 802.11b/g/n inalámbrica;
Capacidad inalámbrica	CZ172A: No; CZ173A: Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada;
Capacidad de impresión móvil	CZ172A: No; CZ173A: HP ePrint, impresión inalámbrica directa, Apple AirPrint™;
Capacidad de integración en red	CZ172A: No disponible; CZ173A: Por medio de redes 10/100 Base-TX integradas;
Protocolos de red admitidos	CZ172A: No disponible; CZ173A: A través de una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; impresión. Modo directo de TCP-IP puerto 9100, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web; detección: SLP, Bonjour, detección de Servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP Manual), IPv6 (Enlace local sin estado y a través del router, con estado completo a través de DHCPv6); gestión: SNMPv1, HTTP;
manipulación del papel	Capacidad de entrada: Hasta 150 hojas Capacidad de salida: Hasta 100 hojas, Hasta 10 sobres máximo: Hasta 100 hojas Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado) En sólo 9,5 segundos negro (A4, listo)
Tiempo de salida de primera página impresa	Hasta 8000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2000
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 8000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2000
Lenguajes de impresión	PCLm/PCLmS
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 2 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 3 mm ; Derecha: 4 mm; Área de impresión máxima: 209 x 349 mm
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 ppp Negro
Memoria	128 MB
Funciones del software inteligente de la impresora	CZ172A: HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A: HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa inalámbrica, servidor Web incorporado;
Parámetros copiadora	Número de copias; Más claro/Más oscuro; Reducir/Ampliar; Optimizar (borrador, texto, combinado, imagen); Tamaño del papel; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: Hasta 400 x 600 ppp
Velocidad de copiado	Hasta 20 cpm Negro (A4)
Funciones del software inteligente de la copiadora	Hasta 99 copias múltiples; Reducción/ampliación de 25% a 400%; Contraste (más claro/más oscuro); Resolución (calidad de copia)
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana; Tecnología de exploración: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Modos de entrada de datos para escaneo: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7, Windows 8); Software compatible con TWAIN o con WIA; Versión Twain: Versión 1,9; Escaneo a doble cara ADF: No; Tamaño máximo de escaneo (sobremesa, ADF): 216 x 297 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 ppp
Velocidad de escaneo	Hasta 7 ppm (en blanco y negro), hasta 5 ppm (en color)
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/ 256
Área escaneable	tamaño máximo de papel: 216 x 297 mm
transmisión digital	Estándar: Escanear a correo electrónico con software HP; Escanear a aplicación con software HP; Escanear a archivo con software HP
Formato de archivos escaneados	El software de escaneo de Windows admite los formatos: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; El software de escaneo de Mac admite los formatos: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT
Administración de impresoras	HP Device Toolbox; Alertas de estado (instalación predeterminada)
Gestión de la seguridad	Servidor Web incorporado para red protegido por contraseña; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1
Panel de control	CZ172A: Pantalla de LED numérico de doble dígito; Botones (arriba, abajo, cancelar, configuración, copia, alimentación); 7 luces de indicadores LED (listo, atención, tóner, copias, más oscuro/más claro, reducción/ampliación, alimentación); CZ173A: LCD de 2 líneas; botones (arriba, abajo, OK, cancelar, atrás, configuración, número de copia, oscura/clara, mono copia, menú copiar, ePrint, inalámbrica, alimentación); 4 luces de indicador LED (atención, listo, alimentación, inalámbrica);

Contenido de la caja	CZ172A: HP LaserJet Pro MFP M125a; Cartucho introductorio HP LaserJet negro (~700 páginas) preinstalado; Guía de instalación; Guía de puesta en marcha; Guía del usuario; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD; Cable de alimentación; CZ173A: HP LaserJet Pro MFP M125Snw; Cartucho introductorio negro HP LaserJet (~ 700 páginas) previamente instalado; Guía de instalación, guía de introducción, guía del usuario, prospecto de ayuda, guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD; cable de alimentación; Cable USB;
Consumibles	CF283A Cartucho de tóner original LaserJet HP 83A negro 1500 páginas
Software incluido	Windows: HP Installer/Uninstaller, controlador de impresión HP PCLmS, controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN, HP Scan, Alertas de estado, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, controlador HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits); 200 MB de espacio disponible en disco duro necesario (CD y paquete de Web); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD o Internet; puerto de red o USB Mac: Mac OS X v10.6; Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core™; 500 MB de espacio libre en el disco duro; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; puerto de red o USB
Sistemas operativos compatibles	CZ172A: La instalación de todo el software es compatible con: Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits); La instalación de los controladores solo es compatible con: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 o superior); Mac OS X v10.6.8 o superior; Linux: Compruebe el soporte en línea para Linux: http://hplipopenpource.com/hplip-web/install.html . CZ173A: La instalación de todo el software es compatible con: Microsoft® Windows® 8 32 bits y 64 bits, Microsoft® Windows® 7 32 bits y 64 bits, Windows Vista® 32 bits y 64 bits, Windows® XP 32 bits (SP2 o superior); La instalación de los controladores solo es compatible con: Microsoft® Windows® 2012; Microsoft® Windows® Server 2008 32 bits y 64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 bits y 64 bits (SP1 o superior), Windows® XP 64 bits (SP2 y superior); Mac: Mac OS X v10.6.8 y posterior; Linux: Compruebe el soporte en línea para Linux: http://hplipopenpource.com/hplip-web/install.html ;
peso del papel	Bandeja 1: De 60 a 163 g/m ²
tipos de soportes	Papel (normal, LaserJet), sobres, transparencias, etiquetas, postales
tamaños de los soportes	A4; A5; Sobres (ISO, DL, C5, B5); Tarjetas postales (IIS único y doble); personalizado: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	420 x 365 x 254 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	497 x 332 x 350 mm
Peso de la impresora	8,0 kg
Peso de embalaje	10,3 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: De 15 a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR
Almacenamiento de datos	Temperatura: De -20°C a 60°C, Humedad: de 10 a 90% de HR
Nivel de ruido	Emissiones de potencia acústica: 6,1 B (A)
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consumo: 465 vatios (impresión), 110 vatios (copia), 2,2 vatios (preparada), 0,7 vatios (reposo/apagado automático), 0,2 vatios (apagado manual) Número de consumo eléctrico típico (TEC): 0,502 kWh/semana
homologaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Clase B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B / ICES-003, número 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC (Europa), o aprobaciones de EMC según requiera cada país.
Homologaciones de seguridad	IEC 60950-1:2005 +A1 (Internacional), EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011 (UE), IEC 60825-1:2007, licencia de GS (Europa), EN 60825-1:2007 (Dispositivo láser/LED clase 1), Directiva de baja tensión 2006/95/EC con Marca CE (Europa), u otras aprobaciones de seguridad según requiera cada país.
ENERGY STAR	Sí
País de origen	Fabricado en China
Garantía	Un año de garantía limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
servicio y soporte	UH757E Care Pack HP de 3 años con intercambio al siguiente día para Impresoras LaserJet UH761E HP Care Pack de 3 años con intercambio estándar para impresoras LaserJet. (UH757E: solo Austria, Países Bálticos, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Chequia, Grecia, Hungría, Polonia y Eslovaquia. UH761E: Todos los países de EMEA).

¹Solo para M125rnw. Compatible con OS X® Lion, OS X® Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posterior: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

²Solo para M125rnw. Es posible que sea necesaria una aplicación o un dispositivo para usar HP wireless direct. Para obtener más información, consulte hponconnected.com. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso.

³Solo para M125Snw.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o ed que puedan existir en este documento.

