

Gamme Imprimantes multifonctions HP LaserJet Pro M125



Répondez à vos besoins quotidiens au bureau

Cette imprimante multifonctions HP LaserJet Pro est abordable, facile à installer et imprime des documents nets et clairs. Imprimez, copiez et numérisez avec un appareil compact qui s'adapte parfaitement aux petites espaces de bureau.



Développez vos possibilités d'impression.

- Assurez la rapidité de votre activité : impression et copie jusqu'à 20 ppm
- Première page imprimée en un minimum de 9,5 secondes seulement.

Imprimez selon vos besoins.

- Imprimez depuis presque partout à partir de votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à Apple AirPrint™.¹
- Imprimez facilement depuis vos périphériques mobiles, sans réseau, grâce à l'impression sans fil directe.²
- Connectez votre imprimante multifonction directement à votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable à l'aide du port USB 2.0 haut débit inclus.

Gérez l'essentiel.

- Travaillez rapidement sur vos documents et mettez toutes les chances de votre côté avec une imprimante multifonction qui imprime, copie et numérise rapidement.
- Copiez facilement les deux faces d'une carte d'identité recto verso ou tout autre petit document au recto d'une seule page.⁴
- Contrôle simplifié : imprimez aussitôt l'installation terminée grâce à un panneau de commande intuitif.⁴

Impression, copie, scan
Imprimez/copiez jusqu'à 20 ppm
128 Mo de RAM, processeur 600 MHz
1 USB 2.0 haut débit ; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX
Jusqu'à 600 x 600 ppp (avec HP FastRes 1200)



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser
Fonctions	Impression, copie, scan
Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 ppm Noir ISO (A4) Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir hp.com/products/1/ISO/MDDPP/index.html La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Connectivité standard	CZ172A : Port USB 2.0 haut débit; CZ173A : Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Sans fil 802.11b/g/n;
Fonctionnalités sans fil	CZ172A : Non; CZ173A : Oui, WiFi 802.11b/g/n intégré;
Fonctionnalité d'impression mobile	CZ172A : Non; CZ173A : HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™;
Fonctions réseau	CZ172A : Non disponible; CZ173A : Via capacité réseau 10/100 Base-TX intégrée;
Protocoles réseau pris en charge	CZ172A : Non disponible; CZ173A : Via la solution de réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; impression : port TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), services d'impression Web; découverte : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP/DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); gestion : SNMPv1, HTTP;
gestion du support	Capacité d'entrée papier : Jusqu'à 150 feuilles Capacité de sortie : Jusqu'à 100 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes maximum: Jusqu'à 100 feuilles Impression recto verso : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Délai d'impression de la première page	Vitesse : 9,5 s noir (A4, prêt)
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 8 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 2 000
Langages d'impression	PCLm/PCLm5
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 2 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 3 mm; Droite: 4 mm; Zone d'impression minimale: 209 x 349 mm
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 ppp Noir
Mémoire	128 Mo
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	CZ172A : HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A : HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, serveur Web intégré;
Paramètres de copie	Nombre de copies; Plus clair/Plus foncé; Réduire/agrandir; Optimiser (brouillon, texte, mixte, image); Format de papier; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 400 x 600 ppp
Vitesse de copie	Jusqu'à 20 cpm Noir (A4)
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Jusqu'à 99 copies multiples; Réduction/agrandissement de 25 % à 400 %; Contraste (plus clair/plus foncé); Résolution (qualité de copie)
Caractéristiques du scanner	type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Centre de solutions Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, Windows 8); Logiciel conforme TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1.9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 7 ppm (monochrome), jusqu'à 5 ppm (couleur)
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Zone de numérisation envoi numérique	format maximal du support: 216 x 297 mm Standard: Numérisation vers e-mail via logiciel HP; numérisation vers application via logiciel HP; numérisation vers fichier via logiciel HP
Format du fichier de numérisation	Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichier suivants : JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Le logiciel de numérisation Mac prend en charge les formats de fichier suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF recherçable, RTF, TXT
Gestion d'imprimante	HP Device Toolbox; Alertes d'état (installation par défaut)
Gestion de la sécurité	Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe; 802.11 : WEP, WPA, WPA2; modification de mot de passe communauté SNMPv1
Panneau de commande	CZ172A : Afficheur LED numérique deux chiffres; Boutons (Haut, Bas, Annuler, Configuration, Copie, Alimentation); 7 voyants LED (Prêt, Attention, Toner, Copies, Plus foncé/Plus clair, Réduction/Aggrandissement, Alimentation); CZ173A : LCD 2 lignes; boutons (haut, bas, OK, annuler, retour, réglages, nombre de copies, foncé/clair, copie monochrome, menu copie, ePrint, sans fil, alimentation); 4 voyants LED (Attention, Prêt, Alimentation, Sans fil);

Contenu de l'emballage	CZ172A : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M125a; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages); Guide d'installation; Guide de démarrage rapide; Guide de l'utilisateur; Dépliant de support; Guide de la garantie; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD; Cordon d'alimentation; CZ173A : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M125nw; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages); Guide d'installation, guide de mise en route, dépliant d'assistance, guide de garantie; Documentation et logiciel d'impression sur CD; cordon d'alimentation; Câble USB;
Consommables	CF283A HP 83A toner LaserJet noir authentique 1 500 pages
Logiciels fournis	Windows : Outil d'installation/désinstallation HP pilote d'impression HP PCLm5, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, HP Scan, alarmes d'état, mise à jour HP; DXP : Mac : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression PCLm5 HP; HP Scan, assistant de configuration HP, utilitaire HP, alarmes HP, mise à jour de micrologiciel HP
Configuration minimale du système	Windows CZ172A : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 minimum); 200 Mo d'espace disque disponible requis (CD et package Web); 400 Mo d'espace disque disponible requis; 512 Mo de mémoire RAM installée; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB ou réseau; CZ173A : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 minimum); 200 Mo d'espace disque disponible requis (CD et package Web); 400 Mo d'espace disque disponible requis; 512 Mo de mémoire RAM installée; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB ou réseau; Mac: Mac OS X v10.6; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet; port USB ou réseau
Systèmes d'exploitation supportés	CZ172A : Installation complète de logiciels prise en charge sous : Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Installation de pilote uniquement prise en charge sous : Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (édition standard), Windows Server 2008 (édition entreprise), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1 ou version ultérieure) Mac OS X v10.6.8 ou supérieur; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne de Linux : http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ; CZ173A : Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Microsoft® Windows® 8 32 bits et 64 bits, Microsoft® Windows® 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista® 32 bits et 64 bits, Windows® XP 32 bits (SP2 ou version ultérieure); Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Microsoft® Windows® 2012, Microsoft® Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (édition standard), Windows® Server 2008 (édition entreprise), Windows® Server 2003 32 bits et 64 bits (SP1 ou version ultérieure), Windows® XP 64 bits (SP2 ou version ultérieure); Mac : Mac OS X v10.6.8 et versions ultérieures; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne de Linux : http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ;
grammage	Bac 1 : 60 à 163 g/m ²
types de supports	Papier (ordinaire, LaserJet), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales
tailles des supports	A4; A5; Enveloppes (ISO, DL, C5, B5); Cartes postales (JIS simple et double); personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	420 x 365 x 254 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	497 x 332 x 350 mm
Poids de l'imprimante	8 kg
Poids du colis	10,3 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C, Humidité: 30 à 70% HR
Stockage	Température: De -20 à 60 °C, Humidité: 10 à 90% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,1 (BA)
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consommation: 465 W (impression), 110 W (copie), 2,2 W (prêt), 0,7 W (veille prolongée/arrêt automatique), 0,2 W (arrêt manuel). Nombre de consommation d'électricité typique: 0,502 kWh/semaine
certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B / ICES-003, version 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/CEE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays.
Certifications de sécurité	IEC 60950-1:2005 +A1 (International), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A12:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licence GS (Europe), EN 60825-1:2007 (Classe 1 Laser/LED Device), Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
ENERGY STAR	Oui
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Garantie	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
assistance et service technique	UH757E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet UH761E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes LaserJet. (UH757E : Uniquement en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UH761E : Tous les pays EMEA).

¹ Disponible uniquement sur M125rnw. Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieure : iPad®, (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.

² Disponible uniquement sur M125rnw. Une application ou un pilote peuvent être nécessaires pour utiliser HP Wireless Direct. Pour plus d'informations, voir hponconnected.com. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.

⁴ Disponible uniquement sur M125nw.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressées fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

