

Serie stampanti MFP HP LaserJet Pro M125



Soddisfare le esigenze dell'ufficio di tutti i giorni

L'economica stampante MFP HP LaserJet Pro è facile da installare e consente di realizzare documenti nitidi e chiari. Esegui stampe, copie e scansioni con un unico dispositivo compatto che si colloca perfettamente agli spazi ridotti dell'ufficio.

Stampa, copia, scansione
Stampa/copia fino a 20 ppm
128 MB di RAM, processore a 600 MHz
1 USB 2.0 Hi-Speed, Fast Ethernet 10/100Base-TX
Fino a 600 x 600 dpi (con HP FastRes 1200)



Estendete il raggio d'azione di stampa.

- Sempre al passo con l'evoluzione del vostro business: stampa e copia a una velocità massima di 20 ppm.
- Stampate la prima pagina in soli 9,5 secondi.

Stampate secondo le vostre preferenze.

- Stampate ovunque direttamente dal vostro smartphone, tablet e PC con Apple® AirPrint™.¹
- Stampa semplificata da dispositivi mobili con stampa diretta wireless anche in assenza di una rete.²
- Collegate la vostra stampante MFP direttamente al PC o al notebook utilizzando la porta USB 2.0 Hi-Speed integrata.

Tutto ciò che vi serve a portata di mano.

- Accelerate le attività che prevedono l'utilizzo di documenti e rimanete al passo con il successo, grazie a un dispositivo MFP in grado di eseguire stampe, copie e scansioni ad alta velocità.
- Consente di copiare con estrema semplicità entrambe le pagine di documenti fronte e retro o di altri documenti di piccole dimensioni sulla pagina anteriore di un singolo foglio.⁴
- Semplicità di controllo: avvio immediato della stampa dal pannello di controllo semplice e intuitivo.⁴



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser
Funzioni	Stampa, copia, scansione
Velocità di stampa	Fino a 20 ppm ISO nero (A4) Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html . La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti.
Connessione standard	CZ172A: Porta Hi-Speed USB 2.0; CZ173A: Porta USB 2.0 Hi-Speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata; Wireless 802.11b/g/n;
Funzionalità wireless	CZ172A: No; CZ173A: Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato;
Funzionalità di stampa mobile	CZ172A: No; CZ173A: HP ePrint, stampa diretta wireless, Apple AirPrint™;
Funzionalità di rete	CZ172A: Non disponibile; CZ173A: Tramite connettività di rete 10/100 Base-TX integrata;
Protocolli di rete supportati	CZ172A: Non disponibile; CZ173A: Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite Router, Statefull tramite DHCPv6); gestione: SNMPv1, HTTP;
gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a 150 fogli Capacità di raccolta: Fino a 100 fogli, Fino a 10 buste massimo; Fino a 100 fogli Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto driver)
Tempi di stampa della prima pagina	Solo 9,5 secondi nero (A4, pronta)
Ciclo di produttività mensile	Fino a 8.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 250-2.000
Linguaggi di stampa	PCLm/PCLEm5
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 2 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 3 mm; Destro: 4 mm; Area di stampa massima: 209 x 349 mm
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi Nero
Memoria	128 MB
Funzionalità di software per stampante intelligente	CZ172A: HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A: HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, funzionalità di stampa Wireless Direct, Embedded Web Server;
Impostazioni fotocopiatrice	Numero di copie; Più chiaro/più scuro; Riduzione/ingrandimento; Ottimizzazione (bozza, testo, documento misto, immagine); Formato carta; Numero massimo di copie; Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 400 x 600 dpi
Velocità di copia	Fino a 20 cpm Nero (A4)
Caratteristiche del software intelligente della copiatrice	Fino a 99 copie multiple; Riduzione/ingrandimento dal 25 al 400%; Contrasto (più chiaro/più scuro); Risoluzione (qualità copia)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: A superficie piana; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7, 8); Software conforme a TWAIN o a WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione ADF fronte/retro: No; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 dpi
Velocità di scansione	Fino a 7 ppm (bianco e nero), fino a 5 ppm (colori)
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit/ 256
Area di scansione	dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm
invio digitale	Standard: Scansione su e-mail con software HP; Scansione su applicazione con software HP; Scansione su file con software HP
Formato file di scansione	Il software di scansione di Windows supporta i seguenti formati file: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Il software di scansione Mac supporta i seguenti formati file: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT
Gestione stampante	HP Device Toolbox; Status Alerts (installazione predefinita)
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server di rete protetto da password; 802.11i: WEP, WPA, WPA2; Modifica password della community SNMPv1
Pannello di controllo	CZ172A: Display LED numerico a due cifre; Pulsanti (su, giù, Annulla, copia, configurazione, copia, alimentazione); 7 spie LED (pronta, attenzione, Toner, copia, scuro/chiaro, Riduci/ingrandisci, alimentazione); CZ173A: LCD a 2 righe; pulsanti (Su, Giù, OK, Annulla, Indietro, Installazione, Numero di copia, Scuro/Chiaro, Copia in bianco e nero, Menu copia, ePrint, Wireless, Accensione); 4 spie LED (Attenzione, Pronta, Accensione, Wireless);

Contenuto della confezione	CZ172A: HP LaserJet Pro MFP M125a; Cartuccia di set-up stampa HP LaserJet nero (~ 700 pagine) pre-installata; Manuale di installazione; Guida introduttiva; Guida per l'utente; Flyer esplicativo; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD; Cavo di alimentazione; CZ173A: MFP HP LaserJet Pro M125nw; Cartuccia di stampa iniziale HP LaserJet nero (~ 700 pagine) pre-installata; Guida all'installazione; Guida introduttiva; Manuale dell'utente; pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD; cavo di alimentazione; Cavo USB;
Materiali di consumo	CF283A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 83A 1.500 pagine
Software compreso	Windows: Programma di installazione/disinstallazione HP; driver di stampa HP PCLm5, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: Programma di installazione/disinstallazione HP; driver di scansione HP PCLm5, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit); Sono richiesti 200 MB di spazio libero su disco rigido (CD e pacchetto Web); 512 MB di RAM installati; CD-ROM/DVD o Internet; Porta USB o di rete Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 o processore Intel® Core™; 500 MB di spazio disponibile su disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Sistemi operativi compatibili	CZ172A: Installazioni software complete supportate su: Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit); Installazioni solo driver supportate su: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1 o versioni successive); Mac OS X v10.6.8 o versione successiva; Linux: Accedere al supporto on-line di Linux: http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/install.html ; CZ173A: Installazioni software complete supportate su: Microsoft® Windows® 8 32 bit e 64 bit, Microsoft® Windows® 7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 o versioni successive); Installazioni solo driver supportate su: Microsoft® Windows® 2012; Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64 bit, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 bit e 64 bit (SP1 o versioni successive), Windows® XP 64 bit (SP2 e versioni successive); Mac: Mac OS X v10.6.8 e successive; Linux: Accedere al supporto on-line di Linux: http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/install.html ;
peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 163 g/m ²
tipi di supporto	Carta (comune, LaserJet), buste, lucidi, etichette, cartoline
formati dei supporti di stampa	A4; A5; buste ISO, DL, C5, B5; Cartoline (JIS singolo e doppio); personalizzato: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Dimensioni stampante (L x P x A)	420 x 365 x 254 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	497 x 332 x 350 mm
Grammatura stampante	8,0 kg
Peso dell'imballaggio	10,3 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -20 a 60 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,1 B(A)
Corrente	requisiti: Tensione in entrata: 220-240 V CA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consumo: 465 watt (stampa), 110 watt (copia), 2,2 watt (pronta), 0,7 watt (inattiva/spiegimento automatico), 0,2 watt (spegnimento manuale). Numero TEC (Consumo tipico di elettricità): 0,502 kWh/settimana
certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, Titolo FCC 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edizione 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/EC (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi.
Certificazioni relative alla sicurezza	IEC 60950-1:2005 +A1 (Internazionale), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licenza GS (Europa), EN 60825-1:2007 (dispositivo Laser/LED di Classe 1), Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni per la sicurezza come da requisiti dei singoli paesi.
ENERGY STAR	Sì
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Garanzia	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali;
Servizio Assistenza Clienti	UH757E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet UH761E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti LaserJet. (UH757E: Solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UH761E: Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e Africa).

¹ Disponibile solo su M125nrw. Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o una versione successiva: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive) e iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete alla quale è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.

² Disponibile solo su M125nrw. Per utilizzare la stampa diretta wireless HP potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hpconnected.com. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.

³ Disponibile solo su M125nw.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

