

HP LaserJet Pro MFP M125 serie



Voorzie in uw dagelijkse kantoorbehoeften

Deze voordelige HP LaserJet Pro MFP is gemakkelijk te installeren en produceert scherpe, heldere documenten. Druk af, kopieer en scan met een compact apparaat dat weinig kantoorruimte inneemt.

Printen, kopiëren, scannen
Afdrukken/kopiëren tot 20 ppm
128 MB RAM, 600-MHz processor
1 Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX
600 x 600 dpi (met HP FastRes 1200)



Vergroot de inzetbaarheid van uw printer.

- Werk productief: druk af en kopieer met snelheden tot 20 ppm.
- De eerste pagina is al na 9,5 seconde klaar.

Werk zoals u graag wilt.

- Druk overall af met uw SmartPhone, tablet en pc via Apple® AirPrint™.¹
- Druk – zonder netwerk – af van mobiele apparaten met Wireless Direct Printing.²
- De MFP is rechtstreeks aan te sluiten op een pc of Netbook via de inbegrepen Hi-Speed USB 2.0-poort.

Voor alle essentiële taken.

- Voer al uw documenttaken snel uit en bereid de weg voor succes met een MFP die snel afdrukt, kopieert en scant.
- Kopieer beide zijden van een dubbelzijdige ID-kaart of een ander klein document op één kant van het papier.⁴
- Gemakkelijke bediening: direct afdrukken met het intuïtieve bedieningspaneel.⁴



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser
Functies	Printen, kopiëren, scannen
Printsnelheid	Tot 20 ppm ISO zwart (A4) Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op hp.com/products/1/ISO/MMDDPP/index.html . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
Standaard interfacemogelijkheden	CZ172A: Hi-Speed USB 2.0-poort; CZ173A: Hi-Speed USB 2.0-poort; ingebouwde Fast Ethernet 10/100Base-TX netwerkpoort; Wireless 802.11 b/g/n;
Draadloze mogelijkheden	CZ172A: Nee; CZ173A: Ja, ingebouwd WiFi 802.11 b/g/n;
Mobiele printcapaciteit	CZ172A: Nee; CZ173A: HP ePrint, draadloos direct printen, Apple AirPrint™;
Netwerkmogelijkheden	CZ172A: Niet beschikbaar; CZ173A: Via ingebouwde 10/100Base-TX netwerkinterface;
Ondersteunde netwerkprotocollen	CZ172A: Niet beschikbaar; CZ173A: Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6, afdrucken: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen raw wachtrij-ondersteuning), webservices afdrucken; detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (bootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); beheer: SNMPv1, HTTP;
mediaverwerking	Invoercapaciteit: 150 vel Uitvoercapaciteit: 100 vel, Tot 10 enveloppen maximum: 100 vel Dubbelzijdig printen: Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Eerste pagina verschijnt	Vanaf 9,5 seconde zwart (A4, standby)
Maandelijks printvolume	Tot 8000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 250 tot 2000
Printertalen	PCLm/PCLEMS
Printgebied	Printmarges: Boven: 2 mm; Onder: 5 mm; Links: 3 mm; Rechts: 4 mm; Maximaal bedrukbare gebied: 209 x 349 mm
Printresolutie	600 x 600 dpi Zwart
Geheugen	128 MB
Slimme printersoftwarefuncties	CZ172A: HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A: HP Auto-on/Auto-off, HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Embedded Web Server;
Kopieerinstellingen	Aantal kopieën; Lichter/donkerder; Verkleinen/vergroten; Optimaliseren (concept, tekst, combinatie, afbeelding); Papierformaat; Maximumaantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: Tot 400 x 600 dpi
Kopieersnelheid	20 kpm Zwart (A4)
Slimme copiersoftwarefuncties	Tot 99 samengestelde kopieën; Verkleinen/vergroten van 25 tot 400%; Contrast (lichter/donkerder); Resolutie (kopieerkwaliteit)
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed; Scanttechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermode voor scannen: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) of Device Stage (Windows 7, Windows 8); TWAIN-compatibele of WIA-compatibele software; Twain-versie: Versie 1.9; Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Nee; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi
Scansnelheid	Tot 7 ppm (in zwart-wit), 5 ppm (in kleur)
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits/ 256
Te scannen oppervlak	maximum mediaformaat: 216 x 297 mm
digitale verzending	Standaard: Scannen naar e-mail via HP software; Scannen naar applicatie via HP software; Scannen naar bestand via HP software
Bestandsformaat voor scannen	Windows-scansoftware ondersteunt de volgende bestandsformaten: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Mac-scansoftware ondersteunt de volgende bestandsformaten: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, doorzoekbare PDF, RTF, TXT
Printerbeheer	HP Device Toolbox; Statusmeldingen (standaardinstallatie)
Beveiligingsbeheer	Geïntegreerde netwerkwebserver met wachtwoordbeveiliging; 802.11: WEP, WPA, WPA2; SNMPv1-community wachtwoord wijzigen
Bedieningspaneel	CZ172A: Twee-cijferig LED-display; Knoppen (Omhoog, Omlaag, Annuleren, Instellingen, Kopieëren, Aan/uit); 7 LED-indicatielampjes (Gereed, Attentie, Toner, Kopieëren, Donkerder/lichter, Verkleinen/vergroten, Aan/uit); CZ173A: 2-regelig LCD-display; knoppen (Omhoog, Omlaag, OK, Annuleren, Terug, Instellingen, Aantal Kopieëren, Donker/licht, Zwart-wit kopieëren, Kopieermenu, ePrint, Draadloos, Aan/uit); 4 LED-indicatielampjes (Attentie, Gereed, Aan/uit, Draadloos);

Meegeleverd in de doos	CZ172A: HP LaserJet Pro MFP M125a; Voorgeïnstalleerde zwarte HP LaserJet introductie tonercartridge (ca 700 pagina's); Installatiegids; Getting started-gids; Gebruikersgids; Supportflyer; Garantiegids; Cd-rom met printersoftware en documentatie; CZ173A: HP LaserJet Pro MFP M125nw; Voorgeïnstalleerde zwarte HP LaserJet introductie tonercartridge (ca 700 pagina's); Installatiegids; getting started gids, gebruikersgids, supportflyer, garantiegids; Cd-rom met printersoftware en documentatie; netsnoer; USB-kabel;
Supplies	CF283A HP 83A originele zwarte LaserJet tonercartridge 1500 pagina's
Inbegrepen software	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLm's printerdriver, HP WIA scandriver, HP TWAIN scandriver, HP Scan, statusmeldingen, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PCLm's driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmwareupdater
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits); 200 MB vrije schijfruimte vereist (cd en webpakket); 512 MB RAM geïnstalleerd; Cd-rom/dvd drive of internet; USB- of netwerkpoort Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core™-processor; 500 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd-rom drive of internet; USB- of netwerkpoort
Compatibele besturingssystemen	CZ172A: Volledige softwareinstallatie ondersteund op: Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits); Alleen driverinstallatie ondersteund op: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bits/64-bits) (SP1 en hoger); Mac OS X v10.6.8 of hoger; Linux: Kijk op de Linux online supportwebsite: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html . CZ173A: Installatie van de complete software ondersteund op: Microsoft® Windows® 8 32-bits en 64-bits, Microsoft® Windows® 7 32-bits en 64-bits, Windows Vista® 32-bits en 64-bits, Windows® XP 32-bits (SP2 en hoger); Alleen driverinstallatie ondersteund op: Microsoft® Windows® 2012; Microsoft® Windows® Server 2008 32-bits en 64-bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32-bits en 64-bits (SP1 en hoger), Windows® XP 64-bits (SP2 en hoger); Mac: Mac OS X v 10.6.8 en hoger; Linux: Kijk op de Linux online supportwebsite: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ;
mediagewicht	Lade 1: 60 tot 163 gr/m ²
mediatypen	Papier (gewoon, LaserJet), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten, briefkaarten
mediaformaten	A4; A5; Enveloppen (ISO DL, C5, B5); Briefkaarten (UJS enkel en dubbel); afwijkend OR afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm
Afmetingen printer (B x D x H)	420 x 365 x 254 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	497 x 332 x 350 mm
Gewicht printer	8 kg
Gewicht verpakking	10,3 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 60 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Geluid	Geluidskrachtmeting: 6,1 B(A)
Voeding	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 12%), 50/60 Hz (± 3 Hz) verbruik: 465 Watt (afdrucken), 110 Watt (kopieëren), 2,2 Watt (standby), 0,7 Watt (slaapstand/auto-uit), 0,2 Watt (handmatig uit) TEC (Typical Electricity Consumption) nummer: 0,502 kW-uur/week
certificaten	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Klasse B / ICES-003, Ed. 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EEC (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen.
Veiligheidsverklaringen	IEC 60950-1:2005 +A1 (internationaal), EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, GS licentie (Europa), EN 60825-1:2007 (klasse 1 Laser/LED-apparaat), laag-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa), overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen.
ENERGY STAR	Ja
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Garantie	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.;
service en support	UH757E HP 3 jaar Care Pack met exchange op de volgende dag voor LaserJet printers UH761E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor LaserJet printers. (UH757E: Alleen Oostenrijk, België, Baltische landen, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Tsjechoosche Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije. UH761E: Alle landen van EMEA).

¹Alleen beschikbaar op de M125srnw. Ondersteunt OS X®, Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., de zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint™ en het AirPrint-Logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

²Alleen beschikbaar op de M125srnw. Voor het gebruik van HP Wireless Direct kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op hpconnected.com. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.

⁴Alleen beschikbaar op de M125srnw.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiëbepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantiëverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze document kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

