

HP LaserJet Pro MFP M125-serien



Dekk de daglige kontorbehovene

Den rimelige HP LaserJet Pro-MFP-enheten er enkel å installere og gir skarpe, klare dokumenter. Skriv ut, kopier og skann med én kompakt enhet som fint får plass i trange kontorlokaler.

Skriv ut, kopier, skann
Utskrift/kopiering opptil 20 spm
128 MB minne, 600 MHz prosessor
1 Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX
Opptil 600 x 600 dpi (med HP FastRes 1200)



Utvid utskriftsmulighetene.

- Hold tritt med tempoet i virksomheten: Utskrift og kopiering ved høye hastigheter på 20 spm.
- Få første side ut på bare 9,5 sekunder.

Skriv ut på dine vilkår.

- Skriv ut fra nær sagt hvor som helst ved å bruke smarttelefon, nettbrett og PC – med Apple® AirPrint™¹.
- Skriv ut enkelt fra mobile enheter – uten et nettverk – med Trådløst direkte-utskrift.²
- Koble MFPen direkte til en PC eller Netbook via den inkluderte Hi-Speed USB 2.0-porten.

Håndter det grunnleggende.

- Arbeid raskt gjennom dokumentoppgaver og fastsett tempoet for suksess med en MFP som skriver ut, kopierer og skanner raskt.
- Kopier enkelt begge sider av en tosidig ID eller andre små dokumenter på forsiden av en enkeltside.⁴
- Kontroll gjort enkelt – start utskrift umiddelbart med et brukervennlig, intuitivt kontrollpanel.⁴



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Tekniske data

Utskriftsteknologi	Laser
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann
Utskriftshastighet	Opptil 20 spm ISO svart (A4) Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html for mer informasjon. Nyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
Standard tilkoplingsmuligheter	CZ172A: Hi-Speed USB 2.0-port; CZ173A: Hi-Speed USB 2.0-port; innebygd Fast Ethernet 10/100Base-TX-nettverksport; Trådløst 802.11b/g/n;
Trådløs funksjon	CZ172A: Nei; CZ173A: Ja, innebygd WiFi 802.11b/g/n;
Mobil utskriftsfunksjon	CZ172A: Nei; CZ173A: HP ePrint, trådløs direkteutskrift, Apple AirPrint™;
Nettverksmuligheter	CZ172A: Ikke tilgjengelig; CZ173A: Via innebygd 10/100 Base-TX-nettverkstilkobling;
Støttede nettverksprotokoller	CZ172A: Ikke tilgjengelig; CZ173A: Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6, utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå kostøtte), Webtjenester-utskrift; oppdaging: SLP, Bonjour, Webtjenester-oppdaging; IP-konfigurerings: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); administrasjon: SNMPv1, HTTP;
mediehåndtering	Papirkapasitet: Opptil 150 ark Utskuffkapasitet: Opptil 100 ark, Inntil 10 konvolutter maksimum: Opptil 100 ark Dobbeltstidig utskrift: Manuelt (driverstøtte følger med)
Første side ut, tid	Så raskt som 9,5 sek svart (A4, klar)
Månedlig kapasitet	Opptil 8 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 250 til 2 000
Utskriftspråk	PCLm/PClms
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 2 mm; Bunn: 5 mm; Venstre: 3 mm ; Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde: 209 x 349 mm
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi Svart
Minne	128 MB
Skriver Smart-programvarefunksjoner	CZ172A: HP Auto-på/Auto-av; CZ173A: HP automatisk på-/avslåing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Trådløst direkte-utskrift, innebygd webserver;
Kopieringsinnstillinger	Antall kopier; Lysere/markere; Forminsk/forstør; Optimaliser (utkast, tekst, blandet, bilde); Papirstørrelse; Maksimalt antall kopier: Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 400 x 600 dpi
Kopieringshastighet	Opptil 20 kpm Svart (A4)
Smart-programfunksjoner for kopimaskin	Opptil 99 flersiders kopier; Forminsk/forstør fra 25 til 400%; Kontrast (lysere/mørkere); Oppløsning (kopikvalitet)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Inndatamodi for skanning: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) eller Device Stage (Windows 7, Windows 8); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 1.9; Tosidig ADM-skanning; Nei; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi
Skannehastighet	Opptil 7 spm (svart-hvitt), opptil 5 spm (farger)
Bitdybde/gråtonenivåer	24-bits/ 256
Område som kan skannes	største mediestørrelse: 216 x 297 mm
digital sending	Standard: Skann til e-post med HP-programvare; Skann til program med HP-programvare; Skann til fil med HP-programvare
Filformat for skanning	Windows-skanneprogramvaren støtter disse filformatene: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Mac-skanneprogramvaren støtter disse filformatene: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Søkbart, RTF, TXT
Skriverstyring	HP Device Toolbox; Statusvarsling (standardinstallasjon)
Sikkerhetsadministrasjon	Passordbeskyttet innebygd webserver for nettverk; 802.11: WEP, WPA, WPA2; SNMPv1 community-passordendring
Kontrollpanel	CZ172A: Tosifret numerisk LED-skjerm; Knapper (opp, ned, avbryt, oppsett, kopiering, på/av); 7 LED-indikatorlamper (klar, varsling, toner, kopier, markere/lysere, forminsk/forstør, på/av); CZ173A: 2-linjers LCD; knapper (opp, ned, OK, Avbryt, tilbake, Oppsett, Antall kopier, markere/lysere, Mono-kopi, Kopimeny, ePrint, trådløst, på/av); 4 LED-indikatorlamper (varsling, klar, på/av, trådløst);

Innhold i esken	CZ172A: HP LaserJet Pro MFP M125a; Forhåndsinstallert HP LaserJet svart introduksjonstønerkassett (~700 sider); Installeringsveiledning; Komme i gang-veiledning; Brukerhåndbok; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Skriverprogramvare og dokumentasjon på CD; Strømløsning; CZ173A: HP LaserJet Pro MFP M125nw; Forhåndsinstallert HP LaserJet svart introduksjonstønerkassett (~700 sider); Installasjonsveiledning, Komme i gang-veiledning, bruerveiledning, kundestøttebrosjyre, garantiveiledning; Skriverprogramvare og dokumentasjon på CD; strømløsning; USB-kabel;
Rekvisita	CF283A HP 83A svart original LaserJet-tonerkassett 1 500 sider
Inkludert programvare	Windows: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCLm5-skriverdriver, HP WIA-skannedriver, HP TWAIN-skannedriver, HP Scan, statusvarsler, HP Oppdatering, DXP; Mac: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCLm5-utskriftsdriver, HP Scan, HP oppsettassistent, HP Utility, HP Alerts, HP Fastvareoppdaterer
Minimum systemkrav	Windows: Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits): 200 MB tilgjengelig harddiskplass kreves (CD og webpakke); 512 MB minne installert; CD-ROM/DVD eller Internett; USB- eller nettverksport Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core™-prosessor; 500 MB ledig harddiskplass; CD-ROM/DVD-ROM eller Internett; USB- eller nettverksport
Kompatible operativsystemer	CZ172A: Full programvareinstallering støttes på: Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits): Bare driverinstallering støttes på: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1 eller høyere), Mac OS X v10.6.8 eller høyere; Linux: Se Linux-støtte på nettet: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html . CZ173A: Full programvareinstallering støttes på: Microsoft® Windows® 8 32-biters og 64-biters, Microsoft® Windows® 7 32-biters og 64-biters, Windows Vista® 32-biters og 64-biters, Windows® XP 32-biters (SP2 eller høyere). Bare driverinstallering støttes på: Microsoft® Windows® 2012, Microsoft® Windows® Server 2008 32-biters og 64-biters, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard-utgave), Windows® Server 2008 (Enterprise-utgave), Windows® Server 2003 32-biters og 64-biters (SP1 eller høyere), Windows® XP (64-biters) (SP2 eller høyere); Mac: Mac OS X v10.6.8 og høyere; Linux: Se Linux-støtte på nettet: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ;
medievekt	Skuff 1: 60 til 163 g/m ²
papirtyper	Papir (vanlig, LaserJet), konvolutter, transparenter, etiketter, postkort
papirformater	A4; A5; Konvolutter (ISO DL, C5, B5); Postkort (JIS enkle og doble); egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm
Skrivermål (B x D x H)	420 x 365 x 254 mm
Pakkemål (B x D x H)	497 x 332 x 350 mm
Skrivevekt	8,0 kg
Pakkevekt	10,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Fuktighet: 30 til 70 % RF
Datalagring	Temperatur: -20 til 60 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,1 B(A)
Strøm	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) forbruk: 465 watt (utskrift), 110 watt (kopiering), 2,2 watt (klar), 0,7 watt (hvilemodus/auto-av), 0,2 watt (manuelt av) Typisk strømførbrukstall (TEC): 0,502 kWh/uke
sertifiseringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa), andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land.
Sikkerhetsertifiseringer	IEC 60950-1:2005 +A1 (internasjonalt), EN 60950-1:2006 +A1:1:2009 +A1:2010 +A1:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, GS-lisens (Europa), EN 60825-1:2007 (Laser/LED-enhet i klasse 1), Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa), andre sikkerhetsgodkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land.
ENERGY STAR	Ja
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Garanti	Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.;
service og support	UH757E HP 3 år Care Pack m/utskifting neste dag for LaserJet-skrivere UH761E HP 3 år Care Pack m/standardutskifting for LaserJet-skrivere. (UH757E: Bare Baltikum, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. UH761E: Alle EMEA-land).

¹Tilgjengelig bare på M125nw. Støtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheter som kjører iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) og iPod touch® (3. generasjon eller nyere). Fungerer med HPs AirPrint-aktiverede skrivere og krever at skriveren er koblet til samme nettverk som OS X- eller iOS-enheten. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple® Inc. som er registrert i USA og andre land. AirPrint™ og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.

²Tilgjengelig bare på M125nw. En app eller driver kan kreves for å bruke HP Trådløst direkte. Se hponconnected.com for mer informasjon. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet.

⁴Tilgjengelig bare på M125nw.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utsende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjeneste fremsett i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

