

Multifunções HP LaserJet Pro M125



Satisfaça as necessidades quotidianas do escritório.

Esta económica impressora multifunções HP LaserJet Pro é de fácil instalação e fornece documentos nítidos e claros. Imprima, copie e digitalize com um dispositivo compacto que cabe perfeitamente em pequenos espaços de escritório.



Aumente o seu alcance de impressão.

- Mantenha o ritmo dos negócios: impressão e cópia a velocidades elevadas de 20 ppm.
- Saída da primeira página em apenas 9,5 segundos.

Imprima como preferir.

- Imprima a partir de praticamente qualquer lugar usando o seu smartphone, tablet e PC, com o AirPrint™ da Apple®.¹
- Imprima facilmente a partir de dispositivos móveis, sem usar uma rede, utilizando a impressão direta sem fios.²
- Ligue a impressora multifunções diretamente ao PC ou Portátil, utilizando a porta USB 2.0 de alta velocidade incluída.

Trate do que é importante.

- Trabalhe os seus documentos ao ritmo que necessita com a impressora multifunções com rápida impressão, cópia e digitalização.
- Copie facilmente ambos os lados de um BI, ou outro documento pequeno, para uma única página.⁴
- Um controlo fácil – comece a imprimir de imediato graças ao painel de controlo intuitivo de fácil utilização.⁴

Impressão, cópia, digitalização
Impressão/cópia até 20 ppm
128 MB de RAM, processador de 600 MHz
1 porta USB 2.0 de alta velocidade; Fast Ethernet
10/100Base-TX
Até 600 x 600 ppp (com HP FastRes 1200)



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Especificações técnicas

Tecnologia de impressão	Laser
Funções	Impressão, cópia, digitalização
Velocidade de impressão	Até 20 ppm ISO preto (A4) Medido utilizando a norma ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/products/1/ISO/MMDPPP/index.html . A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.
Conectividade de Série	CZ172A: Porta Hi-Speed USB 2.0; CZ173A: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada; Sem fios 802.11b/g/n;
Capacidade sem fios	CZ172A: Não; CZ173A: Sim, 802.11b/g/n incorporada;
Capacidade de impressão portátil	CZ172A: Não; CZ173A: HP ePrint, Wireless direct printing, Apple AirPrint™;
Capacidades de Rede	CZ172A: Não disponível; CZ173A: Através de rede 10/100 Base-T TX incorporada;
Protocolos de Rede Admitidos	CZ172A: Não disponível; CZ173A: Através de solução de rede incorporada: TCP/IP, IPv4, IPv6; impressão: Porta TCP-IP Modo Direto 9100, LPD (apenas suporte de fila não processado), impressão com serviços Web; detecção: SLIP, Bonjour; Detecção de serviços Web; IP Config: IPv4 (Boot), DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Local de ligação sem estado e via router, com estado via DHCPv6); gestão: SNMPv1, HTTP;
manipulação de suportes	Capacidade de entrada: Até 150 folhas Capacidade de saída: Até 100 folhas, Até 10 envelopes máximo; Até 100 folhas Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de controladores)
Tempo de saída da primeira página	Em apenas 9,5 seg. preto (A4, pronta)
Ciclo mensal de impressão	Até 8000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000
Idiomas de impressão	PCLm/PCLm5
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 2 mm; Inferior: 5 mm; Esquerda: 3 mm; Direita: 4 mm; Área máxima de impressão: 209 x 349 mm
Resolução de impressão	Até 600 x 600 ppp A preto
Memória	128 MB
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	CZ172A: HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A: HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão direta sem fios, Embedded Web Server;
Definições da Fotocopiadora	Número de cópias; Mais claro/mais escuro; Reduzir/Ampliar; Otimizar (rascunho, texto, texto e imagem, imagem); Tamanho do papel; Número Máximo de Cópias: Até 99 cópias; Resolução de cópia: Até 400 x 600 ppp
Velocidade de cópia	Até 20 cpm Preto (A4)
Funcionalidades de Software Inteligente de Copiadora	Até 99 cópias múltiplas; Redução/Ampliação de 25% a 400%; Contraste (mais claro/mais escuro); Resolução (qualidade da cópia)
Especificações do scanner	Tipo de Scanner: Base plana; Tecnologia de Digitalização: Sensor de imagem por contacto (contact image sensors - CIS); Modos de Entrada para Digitalização: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, Windows 8); Software com conformidade TWAIN ou WIA; Versão TWAIN: Versão 1.9; Digitalização frente e verso ADF: Não; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 216 x 297 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 ppp
Velocidade de Digitalização	Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (a cores)
Profundidade de bits / níveis de escala de cinzentos	24 bits/ 256
Área digitalizável	tamanho máximo dos suportes: 216 x 297 mm
envio digital	Standard: Digitalizar para email com software HP; Digitalizar para aplicação com software HP; Digitalizar para ficheiro com software HP
Formato de Ficheiro de Digitalização	O software de digitalização Windows suporta formatos de ficheiro: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização Mac suporta os formatos de ficheiro: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT
Gestão da Impressora	HP Device Toolbox; Alertas de estado (instalação padrão)
Gestão de Segurança	Servidor Web incorporado em rede, protegido por palavra-passe 802.11: WEP, WPA, WPA2; Alteração da palavra-passe da comunidade SNMPv1
Painel de Controlo	CZ172A: LED numérico de dois dígitos; Botões (para Cima, para Baixo, Cancelar, Configuração, Cópia, Alimentação); 7 LEDs de indicação (Pronta, Atenção, Toner, Cópias, mais Escuro/mais Claro, Reduzir/Ampliar, Alimentação); CZ173A: LCD 2 linhas; botões (Cima, Baixo, OK, Cancelar, Anterior, Configuração, Número de Cópias, Escuro/Claro, Cópia Mono, Menu de Cópia, ePrint, Sem Fios, Energia); 4 luzes indicadoras LED (Atenção, Pronta, Energia, Sem Fios);

Conteúdo da embalagem	CZ172A: Multifunções HP LaserJet Pro M125a; Toner de iniciação HP LaserJet preto pré-instalado (aprox. 700 páginas); Guia de instalação; Guia de introdução; Manual do utilizador; Monofolha de assistência; Guia da garantia; Software e documentação da impressora em CD; Cabo de alimentação; CZ173A: Multifunções HP LaserJet Pro M125nw; Toner de iniciação HP LaserJet preto pré-instalado (aprox. 700 páginas); Guia de instalação; Guia de introdução; Manual do utilizador; Folheto de suporte; Guia de garantia; Software e documentação da impressora em CD; cabo de alimentação; Cabo USB;
Consumíveis	CF283A Toner HP LaserJet Original 83A Preto 1500 páginas
Software Incluído	Windows: HP Installer/Uninstaller, controlador de impressão HP PCLm5, controlador de digitalização HP WIA, controlador de digitalização HP TWAIN, HP Scan, Alertas de estado, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, controlador de impressão HP PCLm5, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows: Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); São necessários 200 MB de espaço disponível em disco rígido (CD e Pacote Web); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; USB ou porta de rede Mac: Mac OS X v10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; USB ou porta de rede
Sistemas Operativos Compatíveis	CZ172A: Instalações completas de software suportadas em: Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Instalações apenas de controladores suportadas em: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1 ou superior); Mac OS X v10.6.8 ou superior; Linux: Consulte o suporte Linux online: hplipopensource.com/hplip-web/install.html ; CZ173A: Instalações completas de software suportadas em: Windows 8 32 bits e 64 bits, Windows 7 32 bits e 64 bits, Windows Vista 32 bits e 64 bits e 64 bits, Windows XP 32 bits (SP2 ou superior); Instalações apenas de controladores suportadas em: Windows 2012; Windows Server 2008 32 bits e 64 bits, Windows Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 32 bits e 64 bits (SP1 ou superior), Windows XP 64 bits (SP2 e superior); Mac: Mac OS X v 10.6.8 e posteriores; Linux: Consulte o suporte Linux online: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ;
peso do suporte	Bandeja 1: 60 a 163 g/m ²
tipos de suportes de impressão	Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, postais
formatos dos suportes de impressão	A4; A5; Envelopes (ISO DL, C5, B5); Postais (JIS simples e duplo); personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm
Dimensões da impressora (L x P x A)	420 x 365 x 254 mm
Dimensões do Pacote (A x L x P)	497 x 332 x 350 mm
Peso da impressora	8,0 kg
Peso do Pacote	10,3 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 32,5°C, Humidade: 30 a 70% HR
Ambientamento	Temperatura: -20 até 60 °C, Humidade: 10 a 90% HR
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,1 B(A)
Alimentação	requisitos: Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consumo: 465 watts (a imprimir), 110 watts (a copiar), 2,2 watts (pronta), 0,7 watts (inativa/desligar automático), 0,2 watts (desligar manual) Número Typical Electricity Consumption (TEC): 0,502 kWh/semana
certificações	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edição 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Diretiva CEM 2004/108/CE (Europa), outras certificações CEM conforme exigidas pelos diferentes países.
Certificações de segurança	IEC 60950-1:2005 +A1 (Internacional), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (UE), IEC 60825-1:2007, Licença GS (Europa), EN 60825-1:2007 (Dispositivo Laser/LED de Classe 1), Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com marcação CE (Europa), outras autorizações de segurança conforme exigidas pelos diferentes países.
ENERGY STAR	Sim
País de Origem	Fabricado na China
Garantia	Garantia limitada de 1 ano. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o país e a legislação local;
serviços e suporte	UH757E HP Care Pack, 3 anos, com troca no dia útil seguinte para impressoras LaserJet UH761E HP Care Pack, 3 anos, com troca padrão para impressoras LaserJet. (UH757E: apenas Áustria, Báltico, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia e Eslováquia. UH761E: todos os países EMEA).

¹Apenas disponível em M125rww. Suporta OS X™ Lion, OS X Mountain Lion e os seguintes dispositivos com iOS 4.2 ou posterior: iPad® (todos os modelos), iPhone® (3GS ou superior) e iPod touch® (3.ª geração ou superior). Funciona com impressoras HP com capacidade AirPrint e requer que a impressora esteja ligada à mesma rede que o seu dispositivo OS X ou iOS. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint™ e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

²Apenas disponível em M125rww. Pode ser necessária uma aplicação ou um controlador para a utilização da impressão direta sem fios HP. Para mais informações, consulte hpconnected.com. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso.

³Apenas disponível em M125nw.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

