

# HP LaserJet Pro MFP M125 series



## Îndepliniți cerințele zilnice de birou.

Acest model HP LaserJet Pro MFP este accesibil, simplu de instalat și vă oferă documente curate și clare. Imprimați, copiați și scanați cu un dispozitiv compact, care se potrivește perfect în spațiile de birouri mici.

Imprimare, copiere, scanare  
Imprimare/copiere la max. 20 ppm  
128 MB RAM, procesor de 600 MHz  
1 USB 2.0 de mare viteză, Fast Ethernet 10/100Base-TX  
Până la 600 x 600 dpi (cu HP FastRes 1200)



Auto On/Off  
Technology



Instant-on  
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct



### Extindeți-vă sfera de imprimare.

- Țineți pasul cu ritmul afacerii: imprimați și copiați la viteze de până la 20 ppm.
- Obțineți prima pagină în numai 9,5 secunde.

### Imprimați așa cum doriți.

- Imprimați practic de oriunde – utilizând smartphone-ul, tableta și PC-ul – cu Apple® AirPrint™.<sup>1</sup>
- Imprimați simplu de la dispozitive mobile – fără rețea – utilizând imprimarea Wireless Direct.<sup>2</sup>
- Conectați echipamentul MFP direct la PC/Netbook prin portul USB 2.0 de mare viteză inclus.

### Ocupați-vă de ce e esențial.

- Accelerați lucrul cu documentele și stabiliți ritmul pentru succes, utilizând un MFP care imprimă, copiază și scanează rapid.
- Copiați simplu ambele fețe ale unei cărți de identitate sau ale altor documente mici pe o singură pagină.<sup>4</sup>
- Control simplificat – începeți să imprimați imediat, grație unui panou de control intuitiv, simplu de utilizat.<sup>4</sup>

## Specificații tehnice

<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser
<b>Funcții</b>	Imprimare, copiere, scanare
<b>Viteză de imprimare</b>	Până la 20 ppm ISO alb-negru (A4) Valori măsurate utilizând ISO/IEC 24734, fiind exclus primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, consultați <a href="http://hp.com/products/1/ISO/MMDDPP/index.html">hp.com/products/1/ISO/MMDDPP/index.html</a> . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
<b>Conectivitate standard</b>	<b>CZ172A:</b> Port USB 2.0 de mare viteză; <b>CZ173A:</b> Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wireless 802.11 b/g/n;
<b>Capabilitate wireless</b>	<b>CZ172A:</b> Nu; <b>CZ173A:</b> Da, WiFi 802.11 b/g/n încorporat;
<b>Capabilitate de imprimare mobilă</b>	<b>CZ172A:</b> Nu; <b>CZ173A:</b> HP ePrint, imprimare directă wireless, Apple AirPrint™;
<b>Capabilitățile rețelei</b>	<b>CZ172A:</b> Indisponibil; <b>CZ173A:</b> Prin rețea 10/100 Base-TX integrată;
<b>Protocoloale de rețea acceptate</b>	<b>CZ172A:</b> Indisponibil; <b>CZ173A:</b> Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP; IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (numai suport pentru cozi neprelucrate), imprimare prin servicii Web, descoperire: SLP, Bonjour, descoperire servicii Web, configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (legătură cu stare nedeterminată – local și prin ruter, cu stare determinată prin DHCPv6), gestionare: SNMPv1, HTTP;
<b>manipulare suport</b>	<b>Capacitate de intrare:</b> Până la 150 de coli <b>Capacitate de ieșire:</b> Până la 100 de coli, Până la 10 plcuri maxim; Până la 100 de coli <b>Imprimare duplex:</b> Manual (este asigurat suport în driver)
<b>Timpul de ieșire al primei pagini</b>	În numai 9,5 s alb-negru (A4, pregătit)
<b>Ciclu lunar de funcționare</b>	Până la 8.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 250 – 2.000
<b>Limbaje de imprimare</b>	PCLm/PCLm5
<b>Zonă de imprimare</b>	Marginiile imprimării: Sus: 2 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 3 mm; Dreapta: 4 mm; Suprafață maximă de imprimare: 209 x 349 mm
<b>Rezoluție de imprimare</b>	Până la 600 x 600 dpi Negru
<b>Memorie</b>	128 MB
<b>Funcții software inteligente ale imprimantei</b>	<b>CZ172A:</b> HP Auto-On/Auto-Off; <b>CZ173A:</b> HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, imprimare Wireless direct, server Web încorporat;
<b>Setarea copierii</b>	Nr. de copii; mai luminos/măi întunecat; micșorare/mărire; optimizare (ciornă, text, mixt, imagine); dimensiune hârtie; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluție copie: Până la 400 x 600 dpi
<b>Viteză de copiere</b>	Până la 20 cpm Negru (A4)
<b>Funcții software inteligente ale copiatorului</b>	Până la 99 copii multiple; micșorare/mărire de la 25% până la 400%; contrast (mai deschis/măi închis); rezoluție (calitate copiere)
<b>Specificațiile scannerului</b>	Tip scanner: Plan; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) sau Device Stage (Windows 7, Windows 8); software compatibil: TWIN sau compatibil WIA; Versiune TWIN: Versiunea 1.9; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 297 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 1200 dpi
<b>Viteză de scanare</b>	Până la 7 ppm (alb-negru), până la 5 ppm (color)
<b>Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri</b>	24 biți/ 256
<b>Suprafață scanabilă</b>	dimensiune maximă suport: 216 x 297 mm
<b>Suprafață scanabilă transmitere digitală</b>	Standard: Scanare către e-mail prin software HP; scanare către aplicație prin software HP; scanare către fișier prin software HP
<b>Format fișier scanat</b>	Software-ul de scanare pentru Windows acceptă formatele: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Software-ul de scanare pentru Mac acceptă formatele: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF în care se poate căuta, RTF, TXT
<b>Gestiunea imprimantei</b>	HP Device Toolbox; Alerte de stare (instalare implicită)
<b>Gestiunea securității</b>	Server Web încorporat protejat prin parolă în rețea; 802.11: WEP, WPA, WPA2; modificarea parolei pentru comunitatea SNMPv1
<b>Panou de control</b>	<b>CZ172A:</b> Afișaj numeric cu LED-uri, cu două cifre; butoane (sus, jos, anulare, configurare, copiere, alimentare); 7 indicatori luminoși cu LED-uri (pregătit, atenție, toner, copii, mai închis/măi deschis, micșorare/mărire, alimentare); <b>CZ173A:</b> LCD cu 2 linii; butoane (Sus, Jos, OK, Anulare, Înapoi, Configurare, Număr de copii, Închis/Deschis, Copiere mono, Meniu copiere, ePrint, Wireless, Alimentare); 4 indicatori cu LED-uri (Atenție, Pregătit, Alimentare, Wireless);

<b>Ce se găsește în cutie</b>	<b>CZ172A:</b> HP LaserJet Pro MFP M125a; cartuş HP LaserJet Negru inițial preinstalat (~700 pagini); ghid de instalare; ghid Noțiuni introductive; Ghidul utilizatorului; pliant de asistență; ghid de garanție; software și documentație pentru imprimantă pe CD; cablu de alimentare; <b>CZ173A:</b> HP LaserJet Pro MFP M125nr; cartuş HP LaserJet negru inițial preinstalat (~700 pagini); ghid de instalare; ghid cu noțiuni introductive, ghidul utilizatorului, pliant de asistență, ghid de garanție; software și documentație pentru imprimantă pe CD; cablu de alimentare; cablu USB;
<b>Consumabile</b>	<b>CF283A</b> Cartuş de toner LaserJet original HP 83A Negru 1.500 pagini
<b>Software inclus</b>	Windows: program de instalare/dezinstalare HP, driver de imprimare HP PCLm5, driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWIN, HP Scan, Alerte de stare, Actualizare HP, DXP; Mac: program de instalare/dezinstalare HP, driver de imprimare HP PCLm5, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Windows: Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți); sunt necesari 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk (CD și pachet Web); RAM instalat de 512 MB; CD-ROM/DVD sau Internet; port USB sau de rețea Mac: Mac OS X v10.6; procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; 500 MB de spațiu disponibil pe hard disk; CD-ROM/DVD-ROM sau Internet; port USB sau de rețea
<b>Sisteme de operare compatibile</b>	<b>CZ172A:</b> Instalări complete de software acceptate pe: Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți); instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 biți/64 biți) (SP1 sau superior); Mac OS X v10.6.8 sau superior; Linux: verificați asistența online pentru Linux: <a href="http://hpopensource.com/hplip-web/install.html">http://hpopensource.com/hplip-web/install.html</a> ; <b>CZ173A:</b> Instalări complete de software acceptate pe: Microsoft® Windows® 8 pe 32 biți și 64 biți, Microsoft® Windows® 7 pe 32 biți și 64 biți, Windows Vista® pe 32 biți și 64 biți, Windows® XP pe 32 biți (SP2 sau superior); instalări exclusive de drivere acceptate pe: Microsoft® Windows® 2012; Microsoft® Windows® Server 2008 pe 32 biți și 64 biți, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 pe 32 biți și 64 biți (SP1 sau superior), Windows® XP pe 64 biți (SP2 sau superior); Mac: Mac OS X v 10.6.8 și versiuni ulterioare; Linux: verificați asistența online pentru Linux: <a href="http://hpopensource.com/hplip-web/install.html">http://hpopensource.com/hplip-web/install.html</a>
<b>greutate suport</b>	Tava 1: 60 – 163 g/m <sup>2</sup>
<b>tipuri suport</b>	Hârtie (simplă, LaserJet), plcuri, folii transparente, etichete, cărți poștale
<b>dimensiuni suport</b>	A4; A5; plcuri (ISO DL, C5, B5); cărți poștale (IIS simple și duble); personalizat: 76 x 127 la 216 x 356 mm
<b>Dimensiuni imprimantă (L x l x h)</b>	420 x 365 x 254 mm
<b>Dimensiuni pachet (L x A x I)</b>	497 x 332 x 350 mm
<b>Greutate imprimantă</b>	8,0 kg
<b>Greutate pachet</b>	10,3 kg
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură: de la 15 la 32,5°C, Umiditate: 30 – 70% RH
<b>Stocare</b>	Temperatură: –20 – 60°C, Umiditate: 10 – 90% RH
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 6,1 B (A)
<b>putere</b>	cerințe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consum: 465 wați (imprimare), 110 wați (copiere), 2,2 wați (pregătit), 0,7 wați (repaus/oprire automată), 0,2 wați (oprire manuală) Consum tipic de electricitate (TEC): 0,502 kWh/săptămână
<b>certificări</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 – Clasa B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa B/ICES-003, Vers. 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune.
<b>Certificări de siguranță</b>	IEC 60950-1:2005 +A1 ( internațional), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (UE), IEC 60825-1:2007, licență GS (Europa), EN 60825-1:2007 (dispozitiv laser/LED Clasa 1), Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune.
<b>ENERGY STAR</b>	Da
<b>Țara de origine</b>	Fabricat în China
<b>Garanție</b>	Un an garanție limitată. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.;
<b>serviciu și asistență</b>	<b>UH757E</b> HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 3 ani <b>UH761E</b> HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante LaserJet, 3 ani (UH757E: numai în Austria, țările baltice, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UH761E: toate țările din EMEA).

<sup>1</sup>Disponibil numai la modelul M125nrw. Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea ca dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

<sup>2</sup>Disponibil numai la modelul M125nrw. Pot fi necesare o aplicație sau un driver pentru a utiliza HP Wireless Direct. Pentru mai multe informații, consultați [hpconnected.com](http://hpconnected.com). Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces.

<sup>4</sup>Disponibil numai la modelul M125nrw.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produs serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

