

HP LaserJet Pro M125 MFP-serie



Tillgodose de dagliga kontorsbehoven.

Denna prisvärda HP LaserJet Pro MFP är lätt att installera och ger skarpa, tydliga dokument. Skriv ut, kopiera och skanna med en enda kompakt enhet som lätt får plats i små kontorsutrymmen.

Skriv ut, kopiera, skanna
Skriv ut/kop upp t 20 sid/min
128 MB RAM, 600 MHz processor
1 Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX
Upp till 600 x 600 dpi (med HP FastRes 1200)



Utöka räckvidden för dina utskrifter.

- Håll jämna steg med verksamheten: skriv ut och kopiera vid hastigheter på upp till 20 sidor per minut.
- Få den första sidan utskriven på bara 9,5 sekunder.

Skriv ut på dina villkor.

- Skriv ut från i stort sett var som helst – med din smartphone, platta eller dator – med Apple® AirPrint™.¹
- Skriv enkelt ut från mobila enheter – utan ett nätverk – med Wireless Direct-utskrift.²
- Anslut din multifunktions skrivare direkt till en PC eller Netbook via den inbyggda Hi-Speed USB 2.0-porten.

Ta hand om det viktigaste.

- Hantera dokument snabbt och klara övriga uppgifter galant med en MFP som skriver ut, kopierar och skannar snabbt.
- Kopiera enkelt båda sidor av ett ID-kort dubbelsidigt eller andra små dokument till framsidan av ett enkelsidigt dokument.⁴
- Enkel kontroll – installera och börja skriva ut direkt med den lättanvända, intuitiva kontrollpanelen.⁴



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Teknisk information

Utskriftsteknik	Laser
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna
Utskriftshastighet	Upp till 20 sid/min ISO svart (A4) Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på hp.com/products/1/ISO/MMDPPP/index.html . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
Standardanslutning	CZ172A: Hi-Speed USB 2.0-port; CZ173A: Hi-Speed USB 2.0-port; inbyggd Fast Ethernet 10/100Base-TX-nätverksport; Trådlöst 802.11 b/g/n;
Trådlös funktion	CZ172A: Nej; CZ173A: Ja, inbyggd WiFi 802.11 b/g/n;
Kapacitet för mobil utskrift	CZ172A: Nej; CZ173A: HP ePrint, Trådlös direktutskrift, Apple AirPrint™;
Nätverksfunktioner	CZ172A: Ej tillgängligt; CZ173A: Via inbyggd 10/100 Base-TX-nätverksfunktion;
Nätverksprotokoll som stöds	CZ172A: Ej tillgängligt; CZ173A: Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift, identifiering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös länklokal och via router, tillståndskänp via DHCPv6); hantering: SNMPv1, HTTP;
mediehantering	Inmatningskapacitet: Upp till 150 ark Utmatningskapacitet: Upp till 100 ark, Upp till 10 kuvert maximal: Upp till 100 ark Duplexutskrift: Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Tid för första sidan ut	Så snabbt som 9,5 sek svart (A4, startklar)
Kapacitet per månad	Upp till 8 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 250 till 2 000
Skrivarspråk	PCLm/PCLm5
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2 mm; Underkant: 5 mm; Vänsiter: 3 mm; Höger: 4 mm; Största utskriftsområde: 209 x 349 mm
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi Svart
Minne	128 MB
Printer Smart-funktioner	CZ172A: HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A: HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, trådlös direktutskrift, inbyggd webbserver;
Kopieringsinställningar	Antal kopior; Ljusare/mörkare; Förminska/förstora; Optimerar (utkast, text, blandad, bild); Pappersstorlek; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 400 x 600 dpi
Kopieringshastighet	Upp till 20 kop/min Svart (A4)
Copier Smart-funktioner	Upp till 99 kopior; Förminska/förstora från 25 % till 400 %; Kontrast (ljusare/mörkare); Upplösning (kopieringskvalitet)
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) eller Device Stage (Windows 7, Windows 8); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; Twain-version: Version 1.9; Dubbesidig ADM-skanning: Nej; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi
Skanningshastighet	Upp till 7 sid/min (sv/v), upp till 5 sid/min (färg)
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars/ 256
Skanningsbar yta digital sändning	Standard: Skanna till e-post med HP-programvara; Skanna till program med HP-programvara; Skanna till fil med HP-programvara
Filformat för skanning	Skanningsprogramvaran för Windows stöder följande filformat: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Skanningsprogramvaran för Mac stöder följande filformat: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT
Skrivarhantering	HP Device Toolbox; Statusmeddelanden (standardinstallation)
Säkerhetsfunktioner	Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Lösenordsändring för SNMPv1-community
Kontrollpanel	CZ172A: Numerisk tvåsiffrig LED-display; Knappar (Upp, Ned, Avbryt, Installation, Kopiera, Ström); 7 LED-indikatorlampor (Klar, Varning, Toner, Kopior, Mörkare/Ljusare, Förminska/förstora, Ström); CZ173A: 2-raders LCD-fönster; knappar (Upp, ned, OK, avbryt, bakåt, installation, antal kopior, mörk/ljus, svartvit kopiering, kopieringsmeny, ePrint, trådlös, ström); 4 indikatorlampor (varning, klar, ström, trådlöst);

Medföljer	CZ172A: HP LaserJet Pro MFP M125a; Förinstallerad HP LaserJet svart introduktionstonerkasset (– 700 sidor); Installationsguide; Startguide; Användarhandbok; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivprogramvaran och dokumentation på CD; Strömladd; CZ173A: HP LaserJet Pro M125nw MFP; Förinstallerad HP LaserJet svart introduktionstonerkasset (– 700 sidor); Installationsguide, komma igång-guide, användarhandbok, supportbroschyr, garantiguide; Skrivprogramvaran och dokumentation på CD; strömladd; USB-kabel;
Förbrukningsartiklar	CF283A HP 83A svart LaserJet-tonerkasset, original 1 500 sidor
Medföljande program	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLm5-skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrevrutin, HP TWAIN-skannerdrevrutin, HP Scan, statusmeddelanden, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PCLm5-skrivardrivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Verktyg, HP Alerts, HP Firmware Updater
Lägst systemkrav	Windows: Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars); 200 MB ledigt hårddiskrymme krävs (CD- och webbpaket); 512 MB RAM installerat; CD-ROM/DVD eller Internet; USB- eller nätverksport Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core™-processor; 500 MB tillgängligt hårddiskrymme; CD-ROM/DVD-ROM eller Internet; USB- eller nätverksport
Kompatibla operativsystem	CZ172A: Kompletta programvaruinstallationer stöds av: Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars); Enbart installationer av drivrutin stöds på: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bitars/64-bitars) (SP1 eller senare); Mac OS X v10.6.8 eller senare; Linux: Kontrollera stöd för Linux online: http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html . CZ173A: Kompletta programvaruinstallationer stöds av: Microsoft® Windows® 8 (32-bitars och 64-bitars), Microsoft® Windows® 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista® (32-bitars och 64-bitars), Windows® XP 32-bitars (SP2 eller högre); Enbart installationer av drivrutin stöds på: Microsoft® Windows® 2012; Microsoft® Windows® Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 (32-bitars och 64-bitars) (SP1 eller högre), Windows® XP 64-bitars (SP2 och högre); Mac: Mac OS X version 10.6.8 eller senare; Linux: Kontrollera stöd för Linux online: http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/install.html ;
medievikt	Fack 1: 60 till 163 g/m ²
medietyper	Papper (vanligt, LaserJet), kuvert, OH-film, etiketter, vykort
mediestorlekar	A4; A5; Kuvert (ISO, DL, C5, B5); Vykort (enkla och dubbla JIS); anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm
Skrivarens mått (B x D x H)	420 x 365 x 254 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 332 x 350 mm
Skrivarens vikt	8,0 kg
Emballagets vikt	10,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: -20 till 60 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik	Ljudeffekt: 6,1 (BA)
Strömförsörjning	krav: Inspänning: 220 till 240 V- (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning: 465 W (utskrift), 110 W (kopiering), 2,2 W (startklar), 0,7 W (violäge/auto-off), 0,2 W (manuellt avstängd) Typisk elförbrukning (TEC): 0,502 kWh/vecka
certifieringar	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - klass B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B / ICS-003, utgåva 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder.
Säkerhetscertifieringar	IEC 60950-1:2005 +A1 (internationellt), EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, GS-licens (Europa), EN 60825-1:2007 (klass 1 laser/LED), lägsämningsdirektivet 2006/95/EC med CE-märkning (Europa), andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från enskilda länder.
ENERGY STAR	Ja
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Garanti	Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.;
service och support	UH757E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för multifunktions skrivare UH761E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för multifunktions skrivare. (UH757E: Endast Baltikum, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. UH761E: Alla EMEA-länder).

¹Endast tillgänglig på M125nw. Stöder OS X® Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad® (alla modeller), iPhone® (3GS eller senare) och iPod touch® (tredje generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-bredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc.

²Endast tillgänglig på M125nw. En app eller drivrutin kan krävas för att du ska kunna använda HP Wireless Direct. Mer information finns på hpconnected.com. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten.

³Endast tillgänglig på M125nw.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel utelämnanden i detta dokument. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garanti villkoren som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

