

HP LaserJet Pro MFP M125 serisi



Günlük ofis gereksinimlerinizi karşılayın.

Uygun fiyatlı bu HP LaserJet Pro MFP kolayca kurulur, net ve canlı renklerle belgeleri üretmenizi sağlar. Dar ofis alanlarına sığan tek bir kompakt aygıtla yazdırın, kopyalayın ve tarama yapın.

Yazdırma, fotokopi, tarama
Dakikada 20 sayfa baskı/fotokopi
128 MB RAM, 600 MHz işlemci
1 Yüksek Hızlı USB 2.0, Hızlı Ethernet 10/100Base-TX
600 x 600 dpi'ye kadar (HP FastRes 1200 ile)



Yazdırma olanaklarınızı genişletin.

- İş temponuza ayak uydurun; dakikada 20 sayfa hızında yazdırma ve kopyalama.
- 9,5 saniye kadar kısa bir sürede ilk sayfa çıkışı alın.

Dilediğiniz gibi yazdırın.

- Apple® AirPrint™ ile akıllı telefonunuzu, tabletinizi ve bilgisayarlarınızı kullanarak hemen hemen her yerden yazdırın.¹
- Ağa ihtiyaç duymaksızın, kablosuz doğrudan yazdırmayı kullanarak mobil aygıtlardan kolayca yazdırın.²
- Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktasıyla MFP'nizi bilgisayara veya Netbook'unuza doğrudan bağlayın.

Başlı başına mükemmel.

- Hızlı yazdırma, kopyalama ve tarama yapabilen bu MFP ile belge işlerinizi daha hızlı halledin ve başarı için gereken tempoya ulaşın.
- İki taraflı bir kimliğin veya küçük boyutlu benzer bir belgenin her iki tarafını tek bir sayfanın ön yüzüne kolayca kopyalayın.⁴
- Kontrol artık daha kolay. Kullanımı kolay, anlaşılır kontrol paneliyle hemen yazdırmaya başlayın.⁴



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Teknik Özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer
İşlevler	Yazdırma, fotokopi, tarama
Baskı hızı	Dakikada 20 sayfaya kadar ISO siyah (A4) İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için, bkz. hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
Standart Bağlanabilirlik	CZ172A: Hi-Speed USB 2.0 portu; CZ173A: Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; dahili Hızlı Ethernet 10/100Base-TX ağ bağlantı noktası; Kabloşuz 802.11b/g/n;
Kabloşuz yeteneği	CZ172A: Yok; CZ173A: Evet, dahili WiFi 802.11b/g/n;
Mobil baskı yeteneği	CZ172A: Yok; CZ173A: HP ePrint, Kabloşuz doğrudan yazdırma, Apple AirPrint™;
Ağ Yetenekleri	CZ172A: Yok; CZ173A: Yerleşik 10/100 Base-TX ağ üzerinden;
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	CZ172A: Yok; CZ173A: Yerleşik ağ bağlantısı (çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; yazdırma: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca işlenmemiş kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri; keşif: SLP, Bonjour, Web Discovery Hizmetleri; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Yerel Bağlantı Üzerinde ve Yönlendirici ile Durum Bilgisiz, DHCPv6 ile Durum Bilgili); yönetim: SNMPv1, HTTP;
ortam kullanımı	Girdi kapasitesi: En fazla 150 yaprak Çıkış Kapasitesi: En fazla 100 yaprak, 10 adede kadar zarf azami: En fazla 100 yaprak İkili taraflı baskı: Etiler (sürücü desteği var)
İlk sayfa çıkış süresi	9,5 saniye kadar kısa bir sürede siyah (A4, hazır)
Aylık Çalışma Döngüsü	8.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 250 - 2.000
Yazdırma dilleri	PCLm/PCLm5
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 2 mm; Alt: 5 mm; Sol: 3 mm; Sağ: 4 mm; Maksimum baskı alanı: 209 x 349 mm
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar Siyah
bellek	128 MB
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	CZ172A: HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A: HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, HP ePrint, Apple AirPrint™, Kabloşuz doğrudan yazdırma, Gömülü Web Sunucusu;
Fotokopi Ayarları	Kopya sayısı: Açık/Koyu; Küçültme/Büyütme; En iyi duruma getirme (taslak, metin, karma, resim); Kağıt boyutu; Azami Kopya Sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: 400 x 600 dpi'ye kadar
Kopyalama Hızı	Dakikada 20 kopyaya kadar Siyah (A4)
Baskı Kopyası Akıllı Yazılım Özellikleri	99 çoklu kopyaya kadar; %25'ten %400'e kadar Küçültme/Büyütme; Karşıtlık (açık/koyu); Çözünürlük (kopya kalitesi)
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü; Tarama Teknolojisi: Temasız Görüntü Sensörü (CIS); Tarama Girdi Modları: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) veya Device Stage (Windows 7, Windows 8); TWAIN ile uyumlu veya WIA ile uyumlu yazılım; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Çift taraflı ADF tarama: Yok; Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 1200 dpi
Tarama Hızı	Dakikada maksimum 7 sayfa (siyah beyaz), dakikada maksimum 5 sayfa (renkli)
Bit derinliği / Gri tonlama düzeyleri	24 bit/ 256
Taranabilir alan	maksimum ortam boyutu: 216 x 297 mm
dijital gönderme	Standart: HP Yazılım ile e-postaya tarama; HP Yazılım ile uygulamaya tarama; HP Yazılım ile dosyaya tarama
Tarama Dosya Formatı	Windows Tarama Yazılımı şu dosya biçimlerini destekler: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Mac Tarama Yazılımı şu dosya biçimlerini destekler: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Aranabilir, RTF, TXT
Yazıcı Yönetimi	HP Device Toolbox; Durum Uyarıları (varsayılan kurulum)
Güvenlik Yönetimi	Parola korumalı ağ gömülü Web sunucusu; 802.11: WEP, WPA, WPA2; SNMPv1 topluluğu parola değişikliği
Kontrol Paneli	CZ172A: İki basamaklı sayısal LED ekran; Düğmeler (Yukarı, Aşağı, İptal, Kurulum, Kopyalama, Güç); 7 LED gösterge ışığı (Hazır, Dikkat, Toner, Kopya Sayısı, Daha Koyu/Daha Açık, Küçült/Büyüt, Güç); CZ173A: 2 satır LCD; düğmeler (Yukarı, Aşağı, Tamam, Geri, Kurulum, Kopya Sayısı, Koyu/Açık, Siyah-Beyaz kopyalama, Kopyalama Menü, ePrint, Kabloşuz, Güç); 4 LED gösterge ışığı (Dikkat, Hazır, Güç, Kabloşuz);

Kutudakiler	CZ172A: HP LaserJet Pro M125a MFP; Önceden takılımsı olarak gelen tanıtım amaçlı HP LaserJet Siyah Kartuş (yaklaşık 700 sayfa); Kurulum kılavuzu; Başlangıç kılavuzu; Kullanım Kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yazıcı yazılım ve belgelerini içeren CD; Güç kablosu; CZ173A: HP LaserJet Pro M125n MFP; Önceden takılımsı olarak gelen tanıtım amaçlı HP LaserJet Siyah Kartuş (yaklaşık 700 sayfa); Yükleme kılavuzu, Başlarken kılavuzu, Kullanıcı Kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kılavuzu; Yazıcı yazılım ve belgelerini içeren CD; güç kablosu; USB kablosu;
Sarf Malzemeleri	CF283A HP 83A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 1.500 sayfa
Yazılım Dahil	Windows: HP Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCLm5 yazdırma sürücüsü, HP WIA Tarama Sürücüsü, HP TWAIN Tarama Sürücüsü, HP Tarama, Durum Uyarıları, HP Güncelleme, DXP; Mac: HP Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCLm5 Yazdırma Sürücüsü, HP Tarama, HP Setup Assistant, HP Yardımcı Programı, HP Uyarıları, HP Firmware Updater
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); 200 MB boş sabit disk alanı gereklidir (CD ve Web Paketi); 512 MB RAM kurulu; CD-ROM/DVD veya İnternet; USB veya Ağ bağlantı noktası Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 veya Intel® Core™ İşlemci; 500 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM/DVD-ROM veya İnternet; USB veya Ağ bağlantı noktası
Uyumlu İşletim Sistemleri	CZ172A: Tam yazılım yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); Yalnızca sürücü yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1 veya üstü); Mac OS X v10.6.8 veya daha yeni bir sürümü; Linux: Lütfen çevrimiçi Linux destek sitesini kontrol edin: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ; CZ173A: Tam yazılım yüklemeleri şu işletim sistemlerinde desteklenir: Microsoft® Windows® 8 32-bit ve 64-bit, Microsoft® Windows® 7 32-bit ve 64-bit, Windows Vista® 32-bit ve 64-bit, Windows® XP 32-bit (SP2 veya üstü); Yalnızca sürücü yüklemeleri şu işletim sistemlerinde desteklenir: Microsoft® Windows® 2012; Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit ve 64-bit, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32-bit ve 64-bit (SP1 veya üstü), Windows® XP 64-bit (SP2 veya üstü); Mac: Mac OS X v 10.6.8 veya üstü; Linux: Lütfen çevrimiçi Linux destek sitesini kontrol edin: http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html ;
ortam ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 163 g/m ²
ortam tipleri	Kağıt (normal, LaserJet), zarflar, saydamlar, etiketler, kartlar, kartpostallar
baskı ortamı boyları	A4; A5; Zarf (ISO DL, C5, B5); Kartpostallar (JIS tek ve çift); özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	420 x 365 x 254 mm
Paket Boyutları (G x D x Y)	497 x 332 x 350 mm
Yazıcı ağırlığı	8,0 kg
Paket Ağırlığı	10,3 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C, Nemi: % 30 - 70 RH
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -20 - 60°C, Nemi: % 10 - 90 RH
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,1 B(A)
Güç	gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %12), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) tüketimi: 465 vat (yazdırma), 110 vat (kopyalama), 2,2 vat (hazır), 0,7 vat (uyku/otomatik kapanma), 0,2 vat (elle kapatma) Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası: 0,502 kWh/Hafta
sertifikalar	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Sınıf B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B / ICES-003, Yayın 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.
Güvenlik sertifikaları	IEC 60950-1:2005 +A1 (Ulusal arası), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (AB), IEC 60825-1:2007, GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/LED Cihaz), CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa), her ülke için gereken diğer güvenlik onayları.
ENERGY STAR	Evet
Menşei Ülke	Çin'de üretilmiştir
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti: Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere bağlı olarak farklılık gösterir;
hizmet ve destek	UH757E LaserJet Yazıcılar için Ertesi Gün Değiştirme imkanı içeren HP 3 yıllık Care Pack UH761E LaserJet Yazıcılar için Standart Değiştirme imkanı içeren HP 3 yıllık Care Pack. (UH757E: Yalnızca Avusturya, Baltık, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Çek, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya. UH761E: Tüm EMEA ülkeleri).

¹Yalnızca M125n modellerinde bulunur. OS X® Lion, OS X Mountain Lion işletim sistemlerini ve iOS 4.2 veya üzeriyle çalışan aşağıdaki aygıtları destekler: iPad™ (tüm modeller), iPhone® (3GS veya üzeri) ve iPod touch® (üçüncü nesil veya üzeri). HP'nin AirPrint özelliği yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının OS X veya iOS aygıtıyla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kabloşuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. OS X, iPad, iPhone ve iPod touch Apple® Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. AirPrint™ ve AirPrint logosu Apple Inc. firmasının ticari markalarıdır.

²Yalnızca M125n modellerinde bulunur. HP kabloşuz doğrudan özelliğinin kullanılabilmesi için uygulama veya sürücü gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hponconnected.com. Kabloşuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.

⁴Yalnızca M125n modellerinde bulunur.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade e bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulmaz. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey e garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

