

# Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630 series



**Une imprimante multifonction Flow toute équipée qui rationalise les flux de travail numériques et protège vos données professionnelles.**

Une imprimante multifonction HP Enterprise Flow toute équipée qui rationalise les flux de travail numériques avec des solutions de flux HP avancées, protège vos données et documents professionnels avec une suite de fonctionnalités de sécurité robustes de haut vol et vous permet de profiter d'une impression mobile simple et efficace.



**Imprimante multifonction HP LaserJet  
Enterprise Flow M630h**



**Imprimante multifonction HP LaserJet  
Enterprise Flow M630f**



**Imprimante multifonction HP LaserJet  
flux Enterprise M630z**

## Des performances puissantes pour des flux de travail améliorés

- Réalisez vos travaux plus rapidement, sans oublier une seule page, grâce au chargeur automatique de documents à passage unique et une numérisation double tête.
- Améliorez votre efficacité et rationalisez les flux de travail grâce à l'ensemble de fonctionnalités et de solutions de numérisation intégrés à l'imprimante multifonction HP Flow.
- Réalisez facilement des travaux volumineux avec une capacité papier standard jusqu'à 3 100 feuilles et plusieurs options de finition de papier.
- Des services d'aide adaptés, à jour et basés dans le cloud vous permettent de résoudre rapidement vos problèmes.<sup>3</sup>

## Protégez votre entreprise, pour aujourd'hui et pour demain.

- Protégez et gérez vos travaux d'impression avec les fonctionnalités HP Imaging, Printing Security Center et HP Web Jetadmin.<sup>4</sup>
- Protégez en toute confiance les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonction grâce au disque dur crypté.
- Stockez vos travaux d'impression en toute sécurité, puis imprimez uniquement ce dont vous avez besoin grâce à l'authentification sécurisée, directement sur l'imprimante multifonction.<sup>5</sup>
- Protégez vos clés de sécurité, mots de passe et certificats avec HP Trusted Platform Module.<sup>6</sup>

## Impression mobile simple et rapide<sup>7</sup>

- Activez les fonctions touch-to-print et touch-to-authenticate en option depuis vos périphériques mobiles.<sup>8</sup>
- Profitez d'une impression mobile, avec un accès direct et sécurisé "peer-to-peer", sans vous connecter au réseau d'entreprise.<sup>9</sup>
- Imprimez lors de vos déplacements depuis votre Smartphone, votre tablette et votre ordinateur portable avec HP ePrint<sup>10</sup> et AirPrint™<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Des bacs d'alimentation d'entrée à rendement élevé en option doivent être achetés séparément. <sup>2</sup> Les options de gestion du papier varient selon le modèle et peuvent nécessiter un achat séparé. <sup>3</sup> L'aide en ligne doit être activée sur l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Le périphérique mobile doit disposer d'une connexion Internet pour accéder aux services en ligne.

<sup>4</sup> HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin). <sup>5</sup> L'impression en mode pull est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante multifonction soit connectée à Internet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [hppullprintondemand.com](http://hppullprintondemand.com). <sup>6</sup> L'utilisation de l'accessoire HP Trusted Platform Module en option peut nécessiter une mise à niveau du microprogramme. <sup>7</sup> L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option. <sup>8</sup> La fonction touch-to-print HP nécessite l'achat d'un module en option. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir la liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). <sup>9</sup> L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option. Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction directe sans fil ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut également être requis(e). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). <sup>10</sup> Nécessite une connexion Internet à une imprimante HP Web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, des documents et des types d'images pris en charge, et d'autres détails HP ePrint, rendez-vous sur le site [hpconnected.com](http://hpconnected.com). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz. <sup>11</sup> Prend en charge les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad®, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

## Présentation du produit

1. Panneau de commande intuitif avec écran tactile 8 pouces (20,3 cm) ;
2. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec simple passage, numérisation recto-verso et HP EveryPage (uniquement pour M630z)
3. Compartiment d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
4. Port USB d'accès aisé pour enregistrer et imprimer les fichiers directement
5. Accessoire trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles
6. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
7. Bac universel de 100 feuilles
8. Touche marche/arrêt
9. bac d'entrée de 500 feuilles
10. Porte d'accès par le bas (permet d'éliminer les bourrages)
11. 2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles et 1 500 feuilles avec support
12. Unité recto verso automatique intégrée
13. Port d'accès pour verrou Kensington en option
14. Processeur de 800 MHz, 1,5 Go de RAM
15. Disque dur sécurisé et haute performance HP
16. Port USB 2.0 haut débit (pour la connexion de périphériques tiers)
17. Port d'impression USB 2.0 haut débit
18. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
19. Faisceau FIH (pour la connexion de périphériques externes d'interface
20. Port télécopie

## Imprimante multifonction HP LaserJet flux Enterprise M630z



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630h	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630f	Imprimante multifonction HP LaserJet flux Enterprise M630z
<b>Référence</b>	J7X28A	B3G85A	B3G86A
<b>Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Bac d'alimentation 500 feuilles avec support et meuble</b>	En option	Oui	
<b>2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles et 1 500 feuilles avec support</b>	En option		Oui
<b>bac d'entrée de 500 feuilles</b>	En option		
<b>Trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles</b>	En option	En option	Oui
<b>Chargeur automatique de documents 100 feuilles avec simple passage et numérisation recto verso</b>	Oui	Oui	Oui (plus HP EveryPage)
<b>Fax</b>	En option	Oui	Oui
<b>Disque dur sécurisé et haute performance HP</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Clavier coulissant</b>	Non disponible	Non disponible	Oui
<b>Fonctions Touch-to-print/Touch-to-authenticate et sans fil direct</b>	En option	En option	En option
<b>Bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet</b>	En option	En option	En option

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

### Garantie prioritaire, échange le jour ouvré suivant :

Un technicien du service de support se chargera d'expédier une imprimante de remplacement qui devra arriver sur le site du client le jour ouvré suivant. Frais d'expédition inclus dans le service Care Pack.

### Garantie prioritaire, échange sur site le jour ouvré suivant :

Un technicien du service de support se chargera d'expédier une imprimante de remplacement et organisera la visite d'un représentant HP habilité à installer et à remplacer le périphérique sur le site du client.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



Easy access USB



## Fonctionnalités majeures

Améliorez votre productivité tout en maintenant un rythme de travail élevé. Cette imprimante multifonction HP Flow vous offre la puissance nécessaire pour effectuer vos tâches avec une vitesse de numérisation et des flux de travail ultra-rapides, et un ensemble de fonctionnalités HP Flow robustes.

Organisez le contrôle complet des informations essentielles pour votre entreprise et gérez facilement les paramètres de sécurité de votre imprimante multifonction. Protégez vos informations, vos documents et votre imprimante multifonction grâce à un ensemble de plus de 100 fonctionnalités de sécurité intégrées en option.

Continuez à travailler sur toutes vos affaires urgentes, même lors de vos déplacements. La simplicité de l'impression mobile à partir des Smartphones, tablettes et ordinateurs portables vous permet de gagner du temps et vous aide à passer la vitesse supérieure.<sup>7</sup>

### Accessoires

B3G87A	Bac d'alimentation d'enveloppe HP LaserJet
B3M73A	Bac d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles
B3M75A	Bac d'alimentation de grande capacité HP LaserJet de 2x500/1500-sheet avec support
B3M76A	Boîte à lettres HP avecagrafeuse et bac de 900 feuilles
CC487A	Accessoire et télécopieur analogique HP LaserJet MFP 600
B3M77A	Kit de Maintenance HP LaserJet 110 v
B3M78A	Kit de Maintenance HP LaserJet 220 v
J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
J8029A	Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
F5S62A	Accessoire pour module HP Trusted Platform

### Consommables

CF281A	HP 81A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF281X	HP 81X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge

### Services

#### Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630 series

U1ZU5E	- Assistance HP MFP LaserJet M630, J05 avec RSD, post-garantie, 3 ans
U1ZU6E	- Assistance HP MFP LaserJet M630, J05 avec RSD, post-garantie, 4 ans
U1ZU7E	- Assistance HP MFP LaserJet M630, J05 avec RSD, post-garantie, 5 ans
U4PV5E	- Service matériel HP pour MFP LaserJet M630 de 3 ans 9x5 sous 4h
U4PV6E	- Service matériel HP pour MFP LaserJet M630 de 4 ans 9x5 sous 4h
U4PV7E	- Service matériel HP pour MFP LaserJet M630 de 5 ans 9x5 sous 4h
U1ZW4PE	- Assistance HP MFP LaserJet M630 garantie, 1 an jour ouvrable suivant + rétention des supports défectueux
U4PV8PE	- Service matériel HP pour MFP LaserJet M630 de 1 an 9x5 sous 4h

<sup>7</sup> L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option.

# Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630 series

Spécifications techniques	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630f(J7X28A)	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630f(B3G85A)	Imprimante multifonction HP LaserJet flux Enterprise M630z(B3G86A)
<b>Fonctions tout-en-un</b>	Impression, copie, numérisation, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès; <b>Multitâche Tout-en-un pris en charge:</b> Oui	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès; <b>Multitâche Tout-en-un pris en charge:</b> Oui	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers Sharepoint; <b>Multitâche Tout-en-un pris en charge:</b> Oui
<b>Vitesse d'impression</b>	<b>Letter:</b> Jusqu'à 60 ppm Noir; <sup>8</sup> <b>Première page imprimée en noir:</b> Vitesse : 8,5 s; <sup>9</sup>		
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
<b>Technologie d'impression</b>	Laser; <b>Technologies de résolution d'impression:</b> HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP Ret, 600 ppp, 300 ppp		
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1 (noir)		
<b>Langages de l'imprimante standard</b>	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™		
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	Aide en ligne, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage		
<b>Gestion d'imprimante</b>	HP Web Jetadmin; Utilitaire HP (Mac)		
<b>Type de numérisation/Technologie</b>	<b>Type:</b> A plat, chargeur automatique; <b>Technologie:</b> Dispositif à transfert de charge, CCD	<b>Type:</b> A plat, chargeur automatique; <b>Technologie:</b> Dispositif à transfert de charge, CCD; Technologie HP EveryPage	
<b>Résolution de numérisation</b>	<b>Matériel:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Optique:</b> Jusqu'à 600 ppp		
<b>Format du fichier de numérisation</b>	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Numérisation vers USB à accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; <b>M630z</b> comprend aussi: TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF consultable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC)		
<b>Modes de numérisation</b>	Applications du panneau avant : Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXF)		
<b>Format de numérisation</b>	<b>Chargeur automatique de documents:</b> 8,5 x 14 pouces Maximum; 2,7 x 5,8 in Minimum; <b>À plat:</b> 8,5 x 14 pouces		
<b>Vitesse de numérisation</b>	Jusqu'à 60 ppm (n&b), jusqu'à 45 ppm (couleur) <sup>13</sup> ; <b>recto-verso:</b> Up to 60 ipm (b&w), up to 45 ipm (color)		Jusqu'à 65 ppm (n&b), jusqu'à 63 ppm (couleur) <sup>13</sup> ; <b>recto-verso:</b> Up to 89 ipm (b&w), up to 65 ipm (color)
<b>Fonctions avancées de numérisation</b>	Aperçu de l'image et édition; Optimisation du texte / de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Rognage automatique de la page; Suppression automatique de pages blanches; Suppression des bords; Notification automatique de travaux; Configurations rapides HP		Aperçu de l'image et édition; Technologies HP EveryPage; Optimisation du texte / de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Tonalité auto; Notification automatique de travaux; Suppression automatique de pages blanches; Orientation auto; Rognage auto de la page; Configurations rapides HP
<b>Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris</b>	24 bits / 256		
<b>Communication numérique - Fonctionnalités standard</b>	Numérisation vers e-mail; Enregistrement sur un dossier réseau; Enregistrement vers un lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; Numérisation vers HP Flow CM; <b>M630z</b> comprend aussi: Numérisation vers SharePoint; OCR		
<b>Vitesse de copie</b>	<b>Noir (lettre):</b> Jusqu'à 60 cm <sup>6</sup> ; <b>Coleur (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (chargeur automatique de documents)		
<b>Résolution de copie</b>	<b>Noir (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (chargeur automatique de documents)		
<b>Nombre maximum de copies</b>	Jusqu'à 9 999 copies		
<b>Plage d'agrandissement du copieur</b>	25 à 400 %		
<b>Paramètres de copie</b>	Copie recto verso; Evolutivité; Réglage de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Orientation du contenu commande N ou Z; Assemblage; Livret; Création de travaux; Bord à bord; Stockage de travaux		
<b>Vitesse de télécopie</b>	<b>Jusqu'à:</b> 33,6 kbps; <b>Letter:</b> 3 s par page <sup>15</sup>		
<b>Résolution de télécopie</b>	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 300 x 300 ppp; <b>Noir (standard):</b> 200 x 100 ppp		
<b>Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur</b>	Télécopies stockées; Archivage de télécopies; Transfert de télécopie; Adaptation au format; Carnet d'adresses de télécopieur; Télécopieur LAN/Internet; Confirmation de numéro de télécopie; Programmation de télécopie les jours fériés		
<b>Fonctions du fax</b>	<b>Mémoire de télécopie:</b> Les télécopies entrantes peuvent être stockées sur disque. <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge:</b> Oui; <b>Rappel automatique:</b> Oui; <b>Envoi différé de télécopie:</b> Non; <b>Détection de sonneries distinctives prise en charge:</b> Non; <b>Transfert de télécopie pris en charge:</b> Oui; <b>Interface FAX de téléphone/télécopie prise en charge:</b> Non; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge:</b> Oui (démarche de réception uniquement); <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge:</b> Non; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge:</b> Oui; <b>Nombre maximum de numéros abrégés:</b> Jusqu'à 100 (chacun peut contenir 100 numéros); <b>Interface PC prise en charge:</b> Oui; <b>Capacité de récupération à distance prise en charge:</b> Non; <b>Combiné téléphonique pris en charge:</b> Non		
<b>Connectivité standard</b>	Port USB 2.0 haut débit; port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré; <b>M630f</b> et <b>M630z</b> comprend aussi: Télécopieur		
<b>Fonctions réseau</b>	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); réseau sans fil 802.11b/g/n (en option). Remarque: les accessoires HP Jetdirect 2 800 W (J8029A) et HP Jetdirect 2 700 W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.		
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g serveur d'impression sans fil J8021A; Sans fil direct et NFC disponible à l'achat de HP Jetdirect 2800w NFC / sans fil accessoire direct J8029A		
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, applications mobiles, fonction Touch to Print en option, impression directe sans fil en option, fonction Touch to Authenticate en option <sup>5</sup>		
<b>Mémoire/Vitesse du processeur</b>	<b>Standard:</b> 1,5 Go (mémoire système); <b>Maximum:</b> 2 Go (mémoire système) / 800 Mhz		
<b>Taux d'utilisation</b>	<b>Mensuel, lettre:</b> Jusqu'à 250 000 pages <sup>10</sup> ; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 5 000 à 28 000 <sup>11</sup>		
<b>Gestion du papier</b>	<b>Capacités d'entrée:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles; <b>M630f:</b> plus bac d'alimentation de 500 feuilles; <b>M630z:</b> plus deux bacs d'alimentation de 500 feuilles et un bac d'alimentation 1 500 feuilles; <b>Capacités en sortie:</b> <b>M630f et M630z:</b> Bac de sortie de 500 feuilles; M630z: Bac d'empliment et agrafage de 900 feuilles; <b>Options recto verso:</b> Automatique (standard) <b>Capacité du chargeur automatique de documents:</b> En standard, 100 feuilles; <b>Bacs d'alimentation d'enveloppes:</b> Disponible en option avec le chargeur d'enveloppes (75 feuilles); <b>Bacs à papier standard:</b> 2 (M630f), 3 (M630z), 5 (M630z); <b>Types de support pris en charge:</b> Papier (ordinaire, léger, bond, recyclé, lourd, extra lourd, cartonné, préimprimé, préperforé, coloré, brut, fort grammage), transparents mono, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourd, <b>Poids du support pris en charge:</b> Bac 1 : 16 à 53 livres (bond ordinaire), 16 à 24 livres (enveloppes); Bac 2 : 16 à 32 g/m <sup>2</sup> (bond ordinaire); <b>Formats de supports pris en charge:</b> Bac 1 : Letter, legal, statement, exécutif, Oficio (8,5 x 13 pouces), enveloppes [N° 9, N° 10, Monarch (7 3/4)], 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8; Bac 2 : letter, legal, Oficio (8,5 x 13), exécutif; <b>Formats de support personnalisés:</b> Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : 5,83 x 8,27 à 8,5 x 14 pouces		
<b>Dimensions du produit</b>	<b>l x p x h:</b> 29 x 25,3 x 22,4 pouces <sup>1</sup> ; <b>Maximum:</b> 39,2 x 25,3 x 23,6 pouces (avec bac universel et bac de sortie entièrement déplié)	<b>l x p x h:</b> 29 x 25,3 x 43,7 pouces <sup>1</sup> ; <b>Maximum:</b> 39,2 x 25,3 x 45 pouces (avec bac universel et bac de sortie entièrement déplié)	<b>l x p x h:</b> 35,9 x 25,3 x 43,7 pouces <sup>1</sup> ; <b>Maximum:</b> 46,9 x 29,8 x 45 pouces (avec bac universel, clavier et bac de sortie entièrement déplié)
<b>Poids des produits</b>	113,7 livres <sup>2</sup>	162 livres <sup>2</sup>	201,1 livres <sup>2</sup>
<b>Contenu de l'emballage</b>	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630; Cartouche d'impression noire; CD avec logiciel et documentation; Guide de démarrage rapide; Cordon d'alimentation; Câble télécom; Grille de clavier (pour M630z)		
<b>Conditions de garantie</b>	Garantie un an sur site		
<b>Conformité en matière d'économie d'énergie</b>	certifié ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver		
<b>Panneau de commande</b>	Ecran tactile capacitif 8 pouces SVGA, résolution 800 x 600 avec prise en charge des gestes		
<b>Logiciels fournis</b>	Windows : Programme d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, DXP (Device Experience), centre d'aide et d'apprentissage HP, HP Send Fax, mise à jour HP, assistance à l'enregistrement du produit, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (uniquement installés pour les anciens systèmes d'exploitation Windows ne disposant pas de ces options), configuration de numérisation vers dossier et courrier électronique; Mac : Ecran d'accueil (redirige les utilisateurs vers HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet)		
<b>Polices et types de caractères</b>	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices internes redimensionnables en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Windows XP (SP3) (32 bits), Windows XP (SP3) (64 bits), Windows 7 (dont Starter Edition 32 bits), Windows 7 (dont Starter Edition 64 bits), Windows Vista (dont Starter Edition 32 bits), Windows Vista (64 bits), Windows 8 Basic (32 bits), Windows 8 Pro (32 bits), Windows 8 Enterprise (32 bits), Windows 8 Enterprise N (32 bits), Windows 8 Basic (64 bits), Windows 8 Pro (64 bits), Windows 8 Enterprise (64 bits), Windows 8 Enterprise N (64 bits), Windows 8.1 (64 bits); OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT; Autres systèmes d'exploitation : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack pré-construit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)		
<b>Configuration minimale du système</b>	<b>PC:</b> Installations complètes de logiciels Windows prises en charge sous : Windows 8 et 8.1 (32 bits / 64 bits), Windows 7 (32 bits / 64 bits), Windows Vista (32 bits / 64 bits), Windows XP 32 bits (SP2 ou version ultérieure); Installations complètes de logiciels Mac : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Prise en charge de l'impression native du système d'exploitation mobile : iOS, Android, Windows 8 RT; Prise en charge de pilotes d'autres systèmes d'exploitation : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 11.0, 11.2, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack pré-construit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; USB dédié ou connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; <b>Mac:</b> OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; Port USB; Disque dur 1 Go		
<b>Alimentation</b>	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré); <b>Courant nominal en entrée:</b> Tension D'entrée 110 V : 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 12 A; Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); <b>Consommation d'énergie:</b> 970 W (impression), 6,5 W (prêt), 0,1 W (arrêt manuel), 1,60 W (arrêt automatique / réveil à distance), 0,1 W (arrêt automatique / marche manuelle). <sup>3</sup>		
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 7,4 B(A); <b>Pression sonore émise:</b> 58 dB(A) <sup>7</sup>		
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température de fonctionnement:</b> 59 à 90,5 °F; <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 59 à 80,6°F; <b>Température de stockage:</b> de 32 à 95°F; <b>Plage d'humidité à l'arrêt:</b> 10 à 90% HR; <b>Humidité en fonctionnement:</b> 10 à 80% HR; <b>Humidité de fonctionnement recommandée:</b> 30 à 70% HR		
<b>Gestion de la sécurité</b>	Gestion des identités: authentification Kerberos, authentification LDAP, 1 000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé partagée et authentification Kerberos, Prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données : Disque dur crypté, PDF et e-mails cryptés (utilise le module cryptographique Microsoft FIPS 140), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des données d'authentification; Périphérique : Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Gestion de la sécurité : Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		

<sup>1</sup> Bac universel fermé, bac de sortie non étendu, panneau de commande en bas <sup>2</sup> Inclut une cartouche d'encre <sup>3</sup> La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. <sup>4</sup> HP ePrint : Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et du courrier électronique. Nécessite l'ouverture d'un compte HP Web Services. Les durées d'impression peuvent varier. Pour connaître la liste des types de documents et d'images pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/eprintcenter. Impression directe sans fil HP : Nécessite l'achat du serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2 800 W en option J8029A accessoire HP. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Applications mobiles : Pour des solutions supplémentaires, rendez-vous sur hp.com/go/mobile-printing-solutions <sup>5</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 29183 et ISO/IEC 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>6</sup> Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur hp.com/support. Configuration testée : M630z, impression recto, papier A4 à une moyenne de 57 g/m<sup>2</sup>. <sup>7</sup> Mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734, premier jeu de documents testé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>8</sup> La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>9</sup> Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'impression d'images mesurées. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. <sup>10</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue. <sup>11</sup> Vitesse de numérisation mesurée à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés. <sup>12</sup> Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus complexes ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire.

## Pour en savoir plus, consultez hp.com

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis, Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation, AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis.

