

Karta produktu

Monitor LED HP V193 o przekątnej ekranu 18,5"



Ekonomiczny monitor biznesowy do codziennego użytku.

Elegancki, cienki monitor LED HP V193 o przekątnej ekranu 47,0 cm (18,5") w kompaktowej obudowie o rozmiarze zapewniającym oszczędność przestrzeni i właściwości umożliwiające wyświetlanie prezentacji w wysokiej jakości po niewiarygodnie przystępnej cenie.



Funkcje prezentacji klasy biznesowej.

- Ostry, wyraźny obraz wyświetlanych dokumentów i wiadomości poczty elektronicznej w rozdzielczości 1366 x 768, ze współczynnikiem kontrastu dynamicznego 5M:1 i z czasem reakcji 5 ms na monitorze o przekątnej ekranu 47,0 cm (18,5").¹ Szybkie i łatwe podłączanie do innych urządzeń za pomocą złącza VGA.

Przystępna cena, stylowość i niewielkie rozmiary.

- Stylowy wygląd i dużo wolnego miejsca na biurku dzięki wzornictwu, które stanowi dopełnienie komputera i nie zajmuje dużej przestrzeni. Zasilacz wewnętrzny ułatwia również zachowanie porządku w miejscu pracy.

Zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska.

- Niższe zużycie energii i mniejsze koszty, dzięki inteligentnej, energooszczędnej konstrukcji z certyfikatami ENERGY STAR® i EPEAT® Silver.² Monitor jest również wyposażony w podświetlenie niezawierające rtęci oraz ekran niezawierający arsenu.

Monitor LED HP V193 o przekątnej ekranu 18,5" Tabela specyfikacji



Numer produktu	G9W86AA; G9W86AS; G9W86AT
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	47 cm (18,5")
Kąt podglądu	90° w poziomie; 65° w pionie
Jasność	200 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	600:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	5 ms (wt./wył.) ¹
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	1366 x 768
Obsługiwane rozdzielczości	1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED
Kontrolki użytkownika	Menu; Minus („-“); Plus („+“); OK; Zasilanie
Sygnal wejściowy	1 VGA
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	17 W (maks.), 15 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości)
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	44,14 x 18,9 x 33,86 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	44,14 x 4,54 x 27,77 cm
Waga	2,7 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: Od -5 do +20°
Ochrona środowiska	Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu;
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja obejmująca 1 rok gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor LED HP V193 o przekątnej ekranu 18,5"

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Wysięgnik do pojedynczego monitora HP



Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Numer produktu: BT861AA

Stojak HP Integrated Work Center do komputera biurkowego Ultra Slim i terminala Thin Client



Stojak HP Integrated Work Center Stand pomaga optymalnie wykorzystać ograniczone miejsce na biurku bez szkody dla wydajności lub produktywności — można w nim zamontować za pomocą standardowych uchwytów mocujących VESA komputer biurkowy HP Compaq 6005 Pro lub HP Ultra-slim z serii 8000 albo terminal thin client HP oraz większość monitorów LCD HP o przekątnej od 43,18 do 60,96 cm (17–24") (zob. informacje dot. zgodności zamieszczone w skróconych danych technicznych). * Monitory HP o wadze od 3,4 kg do 4,8 kg (od 7,5 funta do 10,5 funta).

Numer produktu: E8H16AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

HP Integrated Work Center dla komputerów Desktop Mini i urządzeń Thin Client



Rozwiązanie HP IWC Desktop Mini/Thin Client pozwala maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń roboczą, umożliwiając podłączenie monitora do komputera HP Desktop Mini, terminala Thin Client lub komputera HP Chromebox oraz zapewniając wygodny dostęp do wszystkich wejść umieszczonych z przodu obudowy.

Numer produktu: G1V61AA

Zamek HP Business PC Security Lock



To wygodne urządzenie chroni pokrywę obudowy komputera stacjonarnego przed otwarciem, a jednocześnie pozwala przymocować komputer do punktu zaczepienia. Stalowy, zapętłony kabel uniemożliwia odłączenie klawiatury, monitora i urządzeń peryferyjnych przez niepowołaną osobę.

Numer produktu: PV606AA

3 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: UD950E



Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions

Monitor LED HP V193 o przekątnej ekranu 18,5"

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Certyfikat EPEAT® Silver w przypadku rejestracji monitorów do zastosowań biznesowych przez firmę HP. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem

www.hp.eu/monitors

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.

Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. ENERGY STAR® i logo ENERGY STAR® są znakami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych.

