

# Ecran incurvé HP Z Z34c grand format de 34 pouces



Plongez au cœur de l'écran incurvé.

Mettez la barre plus haut grâce à l'écran incurvé HP Z Z34c grand format de 86,36 cm (34 pouces). Un rendu audio riche et une expérience visuelle immersive, incurvée et élégante, avec une lisibilité des périphériques améliorée pour votre station de travail, votre ordinateur et le contenu de votre périphérique portable.



#### Préparez-vous au panorama.

- Dépassez la simple configuration traditionnelle à deux écrans et améliorez votre perception visuelle grâce à un écran mince incurvé à résolution très élevée qui maximise votre champ de vision avec un rapport hauteur/largeur de 21:9.

#### Réalisez une présentation incroyable à partir du périphérique de votre choix.

- Affichez le contenu de votre smartphone ou de votre tablette sur l'écran de très grande taille via une connexion MHL qui vous permet également de garder vos périphériques chargés et prêts à l'emploi.  
<sup>1</sup> Les fonctions image dans l'image et images côte à côte vous permettent d'afficher simultanément vos périphériques et votre ordinateur.

#### Captivez votre auditoire.

- Maximisez vos supports avec de grands angles de vision pour une expérience visuelle complète et laissez-vous envahir par le son avec le système audio surround DTS orienté vers l'avant. La télécommande incluse contrôle l'affichage et navigue entre les affichages de vos périphériques.

#### Fonctionnalités

- Découvrez une magnifique façade d'écran d'une profondeur de couleurs de 8 bits, de 110 ppi et d'une gamme de couleurs sRGB de 98,8 %. Un taux de réflexion et de distorsion plus faible assure une image cohérente sur tout l'écran.
- Ayez une bonne visibilité de vos projets, de vos documents, de vos données et de vos supports avec la résolution WQHD<sup>2</sup> très élevée de 3 440 x 1 440 qui ajoute plus de pixels à l'écran.
- Elaborez l'écran pour votre façon de travailler avec le logiciel HP Display Assistant.
- Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard d'1 an qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection au-delà de la garantie standard limitée, sélectionnez les services HP Care Pack en option.<sup>3</sup>

## Ecran incurvé HP Z Z34c grand format de 34 pouces

### Tableau de spécifications



|  |   |
|--|---|
| <b>Référence</b>                         | K1U77A4; K1U77AT  |
| <b>Couleur produit</b>                   | Panneau avant noir, socle argent et blanc à l'arrière   |
| <b>Taille de l'écran (diagonale)</b>     | 86,36 cm (34 pouces)  |
| <b>Type d'écran</b>                      | VA avec rétroéclairage LED  |
| <b>Zone de panneau active</b>            | 749,9 x 333,7 mm;   |
| <b>Angle de visualisation</b>            | Horizontal 178°, vertical 178°  |
| <b>Luminosité</b>                        | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Rapport de contraste</b>              | 3000:1 statique ; 10000000:1 dynamique <sup>1</sup>   |
| <b>Taux de réponse</b>                   | 14 ms gris à gris (sans surcharge); 8 ms gris à gris (avec surcharge) <sup>1</sup>  |
| <b>Format de l'image</b>                 | 21:9  |
| <b>Résolution native</b>                 | 3 440 x 1 440   |
| <b>Résolutions prise en charge</b>       | 3 440 x 1 440; 2 560 x 1 440; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480  |
| <b>Fonctions d'affichage</b>             | Plug and Play; Antireflet; Faible flou; Programmable par l'utilisateur; Sélection de la langue; Commandes à l'écran; Rétroéclairage LED   |
| <b>Commandes utilisateur</b>             | Menu; Plus ("+"); Moins ("-"); Molette de volume avec muet; Alimentation  |
| <b>Signal d'entrée</b>                   | 2 ports HDMI (un port HDMI est également une entrée MHL); 1 DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP)   |
| <b>Ports et connecteurs</b>              | 1 entrée audio  |
| <b>Puissance d'entrée</b>                | Tension d'entrée : 100 à 240 V CA   |
| <b>Consommation électrique</b>           | Classe d'efficacité énergétique : C; Zone de panneau active : 749,9 x 333,7 mm; Consommation d'énergie en mode Activation : 62 W; Consommation énergétique annuelle : 91 kWh; Consommation électrique (Veille): 0,48 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,43 W; Description de la consommation électrique: 150 W (Maximum), 93 W (Standard), 0,5 W (Veille); Résolution d'écran : 3 440 x 1 440 |
| <b>Dimensions avec socle (L x P x H)</b> | 95,08 x 19,72 x 47,71 cm  |
| <b>Dimensions sans socle (L x P x H)</b> | 95,08 x 9,39 x 37,41 cm   |
| <b>Poids</b>                             | 9,83 kg<br>(Avec socle)   |
| <b>Caractéristiques pour l'ergonomie</b> | Inclinaison : -5 à +25° ; Pivotement : ± 180°   |
| <b>Multimédia</b>                        | Entrée audio avec haut-parleurs intégrés gauche et droite de 6 watts par canal certifiés DTS  |
| <b>Certification et conformité</b>       | UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; Marquage FCC; CB  |
| <b>Environnement</b>                     | Rétro-éclairage sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic ; Halogène bas <sup>2</sup>   |
| <b>Contenu de l'emballage</b>            | Cordon d'alimentation; Module d'alimentation externe (150 W); Câble DisplayPort; Câble HDMI; Télécommande OSD; CD (comprend le guide d'utilisateur, la garantie, les pilotes); Logiciel HP Display Assistant  |
| <b>Garantie</b>                          | Garantie limitée de 3 ans incluant les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.  |

## Ecran incurvé HP Z Z34c grand format de 34 pouces

### Accessoires et services (non inclus)

Support de fixation HP  
Quick Release



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale.(bras articulé non inclus)

**Référence: EM870AA**

Carte graphique pour  
serveur HP UHD USB



Augmentez votre productivité en étendant ou en mettant en miroir votre ordinateur de bureau vers un écran UHD avec l'adaptateur graphique USB UHD de HP.

**Référence: N2U81AA**

Kit de câblage HP  
DisplayPort



Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur DisplayPort d'un écran.

**Référence: VN567AA**

Assistance matérielle HP  
avec intervention sur le  
site le jour ouvré suivant  
pour écran 3D - 5 ans



Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

**Référence: U8KY4E**

## Ecran incurvé HP Z Z34c grand format de 34 pouces

### Notes de messagerie

<sup>1</sup> Le port MHL 2.0 chargera une batterie de smartphone et de tablette compatibles MHL. Inclut un dongle DisplayPort vers HDMI pour optimiser la flexibilité de connexion. Le smartphone ou la tablette doivent être compatibles MHL ou être équipés d'un dongle HDMI pour se connecter à l'écran. Voir les spécifications de votre périphérique portable.

<sup>2</sup> Contenu haute définition requis.

<sup>3</sup> Les niveaux de service et les temps de réponse des services HP Care Pack peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Certaines restrictions et limitations s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Les services HP sont régis par les Termes et conditions HP en vigueur fournis ou notifiés au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les Termes et conditions HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

### Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

**Inscrivez-vous pour les mises à jour**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

4AA5-6829FRE, Juin 2017

