



HP Color LaserJet Enterprise M553dn

Velocidade e cores são um par perfeito para seus negócios. É por isso que esta impressora energeticamente eficiente e os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence se combinam para produzir documentos vibrantes de qualidade profissional exatamente quando os funcionários precisam deles.



Desempenho de alta velocidade e eficiência energética

- Saia do modo de suspensão para a impressão em até 9 segundos.² Faça impressões frente e verso tão rápidas quanto as de um lado só—em até 40 ipm.³
- Esta impressora usa quantidades excepcionalmente baixas de energia—graças a tecnologia inteligente de toner e detecção de mídia.⁴
- Gerece trabalhos e configurações rapidamente, com a tela colorida de 4 linhas, e use o teclado de 10 teclas para impressão com PIN.
- Imprima consistentemente documentos de alta qualidade em várias mídias—including A5—with detecção automática de mídia.

A sua frota—simples, protegida, agilizada

- Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin⁶—e ajude a aumentar a eficiência da empresa.
- Proteja dados confidenciais—use recursos de segurança incorporadas e opcionais, incluindo soluções de segurança HP JetAdvantage.⁵
- Desenvolva, implante e complemente facilmente soluções da HP e de terceiros. Escolha o upgrade de memória opcional de 1 GB.⁷

Imprima sempre que os negócios exigirem

- Imprima facilmente de uma variedade de smartphones e tablets—geralmente dispensando configurações ou aplicativos.¹
- Imprima com um toque do seu dispositivo móvel habilitado para NFC nessa impressora—não precisa de rede.¹⁰

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

- Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence oferecem mais páginas por cartucho do que seus antecessores.¹¹
- Você pode contar com qualidade profissional e alta velocidade—o toner HP ColorSphere 3 funciona melhor com sua impressora HP.
- Ajude a garantir a qualidade HP autêntica pela qual você pagou, com tecnologia antifraude e autenticação de cartuchos.
- Imprima direto, com os cartuchos pré-instalados. Troque-os por cartuchos opcionais de alto desempenho.¹²



¹ A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota exige conexão à Internet para impressoras HP conectadas à Web. Também pode ser necessário um aplicativo ou software, bem como registro em uma conta do HP ePrint. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Fale com o provedor de serviços sobre disponibilidade e cobertura em sua região. Acesse <http://www.hp.com/go/mobileprinting>, para mais detalhes. ² Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³ Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴ Com base nos testes da HP usando o método de Consumo Típico de Eletricidade (TEC) da ENERGY STAR® ou como relatado em [energystar.gov](http://www.energystar.gov) em comparação às impressoras laser monofuncionais coloridas da concorrência, com velocidades de impressão entre 31 e 44 páginas por minuto (ppm), em novembro de 2014. Os resultados reais podem variar. ⁵ Algumas soluções exigem download ou aquisição adicional. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. ⁶ O plug-in universal para o dispositivo é oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superior. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. ⁷ As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional. ⁸ Disponível somente na América do Norte e determinados países europeus. Padrão somente na HP LaserJet Enterprise M553x. O recurso está disponível sem nenhum custo e requer que o MFP esteja conectado à Internet com os serviços da Web habilitados. Para mais informações, consulte <http://www.hpjetadvantage.com>. ⁹ Recurso disponível somente com o HP LaserJet Enterprise M553x. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou um multifuncional habilitado para impressão direta sem fio antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso no MFP ou impressora. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ¹⁰ Recurso disponível somente com o HP LaserJet Enterprise M553x. O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para NFC. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ¹¹ Com base nos rendimentos do cartucho HP 507A em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet 508X originais. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ¹² Não inclui cartuchos de toner HP 508X LaserJet originais de alto rendimento; adquira-os separadamente. ¹⁴ Um dispositivo em conformidade com emissões FCC Classe A atende aos níveis menos restritos (mais altos) de emissões permitidos pelo FCC para o funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve ser adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco maior de interferências nas comunicações de rádio.

HP Color LaserJet Enterprise M553dn Tabela de especificações

Velocidade de impressão	A4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Cor ⁶ Velocidade de impressão da primeira página: Em apenas 6 segundos Preto; Até 7 segundos Cor ⁷
Resolução de impressão	Preto (Melhor): HP ImageREt 3600; Cor (Melhor): HP ImageREt 3600
Tecnologia de impressão	Laser
Tecnologias de resolução de impressão	HP ImageREt 3600, calibrado via PANTONE
Número dos cartuchos de impressão	4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)
Idiomas padrão de impressora	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulação HP Postscript nível 3, impressão em PDF nativo (v 1.7)
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, Open Extensibility Platform, Firmware FutureSmart, Tecnologia Instant-on Technology, tecnologia Liga/desliga automática HP, USB de fácil acesso, Impressão frente e verso, cartuchos JetIntelligence, pacote de integração de hardware, ajuda online
Gestão da Impressora	Kit de recursos de administrador de impressora (Utilitário de configuração de driver, Utilitário de implantação de driver, Administrador de impressão gerenciada), Software HP Web JetAdmin, Software HP Proxy Agent, HP Imaging and Printing Security Center, Utilitário HP (Mac)
Conectividade padrão	Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX incorporada
Capacidades de Rede	Via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (padrão)
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (Gigabit Ethernet incorporada)
Capacidade sem fios	Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™ ⁴
Memória	Padrão: 1 GB; Máximo: 2 GB
Velocidade do processador	1,2 GHz / Disco rígido: Opcional
Ciclo de trabalho	Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas ⁸
Volume mensal de páginas recomendado	2.000 até 7.500 ⁹
Tipos de Suportes de Impressão comportados	Papel (comum, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem brilhante, alta gramagem brilhante, extra gramagem, extra gramagem brilhante, cartolina, cartão brilhante) transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, áspero, película opaca, definido pelo usuário
Peso suportado da mídia	Bandeja 1: 60 a 220 g/m ² (papel liso), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante); Bandeja 2: 60 a 220 g/m ² (papel liso), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante); Bandejas 3+ opcionais: 60 a 220 g/m ² (papel liso), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante)
Tamanhos de mídia suportados	Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizado: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Bandejas 3+ opcionais: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizado: 102 x 148 a 216 x 356 mm
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Bandejas 3+ opcionais: 102 x 148 a 216 x 356 mm
Manuseamento de papel	Bandeja multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 550 folhas; Bandeja de saída para 250 folhas; Opções de frente e verso: Automática (standard); Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Capacidades de entrada: Até 650 folhas, Padrão; Capacidades de saída: Até 250 folhas, Padrão; Até 10 envelopes; Até 100 folhas, Transparências
Conteúdo da caixa	B5L25A Impressora; Quatro cartuchos de toner HP LaserJet pré-instalados (rendimento ~6000 páginas em preto e ~5000 páginas coloridas); Unidade coletora de toner; Documentação na caixa; CD do software; Cabo de alimentação; Bandeja 1 multiuso para 100 folhas; bandeja 2 de entrada para 550 folhas. ¹
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner preto HP 508A LaserJet CF360A (rendimento ISO ~6000); Cartucho de toner preto HP 508X LaserJet CF360X (rendimento ISO ~12.500); Cartucho de toner ciano HP 508A LaserJet CF361A (rendimento ISO ~5000); Cartucho de toner ciano HP 508X LaserJet CF361X (rendimento ISO ~9500); Cartucho de toner amarelo HP 508A LaserJet CF362A (rendimento ISO ~5000); Cartucho de toner amarelo HP 508X LaserJet CF362X (rendimento ISO ~9500); Cartucho de toner magenta HP 508A LaserJet CF363A (rendimento ISO ~5000); Cartucho de toner magenta HP 508X LaserJet CF363X (rendimento ISO ~9500) ³
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 458 x 479 x 399 mm; 18 x 18,9 x 15,7 pol. ¹² ; Máximo: 699 x 479 x 399 mm; 27,5 x 18,9 x 15,7 pol.
peso do produto	27,5 kg / 60,6 lb ¹³
Características da garantia	Garantia com atendimento no local, no dia útil seguinte, por 1 ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Acesse http://www.hp.com/support , para informações sobre as opções de serviço e suporte premiados HP em sua região.
Conformidade com standards de eficiência energética	Certificado para ENERGY STAR®, Blue Angel, CECP, EPEAT® Silver
Painel de controle	LCD colorido de 4 linhas; 19 botões (Cancelar trabalho, Setas para cima e para baixo, Selecionar, Voltar, Inicial, 12 teclas e Ajuda); 3 luzes indicadoras de LED (Atenção, Pronto, Ocupado)
Descrição do visor	LCD de 4 linhas (colorido) com teclado de 10 teclas
Software Incluído	Sistema operacional Windows: Instalador/Desinstalador de software HP Driver de impressora PCL 6 HP, Experiência do Dispositivo HP (DXP), Atualização HP, Assistente para Registro do Produto, Assistente para Serviços da Web HP (HP Connected), manuais online do usuário; Mac OS: Tela de boas-vindas (redireciona os usuários para HP.com ou a loja de aplicativos do sistema operacional para software LaserJet)
Fontes e tipos de caracteres	105 fontes TrueType escaláveis internas na HP PCL, 92 fontes escaláveis internas na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts

¹ Rendimento do cartucho de toner estabelecido usando os padrões de testes ISO/IEC. Os rendimentos e custos reais variam consideravelmente dependendo das imagens impressas, número de páginas impressas em cores e outros fatores. ² Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento; isso danificará a impressora e anulará a garantia do produto. O consumo de energia no modo de desligamento automático depende da capacidade de comutação da rede do cliente, da configuração do usuário e da atividade na rede. A energia no modo Desligado pode variar enquanto os pacotes de rede para trabalhos de impressão são verificados. ³ Média de rendimento declarado da composição de cores (C/M/A) e preto baseada na norma ISO/IEC 19798 e em impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ⁴ Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, download em <http://www.hp.com/go/support> ⁵ Valores adicionais sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse <http://www.hp.com/support>. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 38 ppm. ⁶ Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷ Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸ O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. ⁹ A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendida. ¹⁰ O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra on-line ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à internet. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>. ¹¹ Nem todos os sistemas operacionais compatíveis são suportados pelo software que acompanha o dispositivo. Solução completa de software disponível somente para Windows 7 e posteriores. Sistemas operacionais Windows legados (XP, Vista e servidores equivalentes) recebem apenas os drivers de impressão e digitalização. O sistema operacional Windows RT para Tablets (32 e 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado incorporado ao sistema operacional RT. Scripts de modelos para UNIX estão disponíveis em <http://www.hp.com> (Scripts de modelos são drivers de impressora para sistemas operacionais UNIX); Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado ao sistema operacional. ¹² Sem a bandeja 1 ou extensão para escritório estendida ¹³ Com cartuchos por impressora ¹⁴ Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia.

© Copyright 2015–2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas comerciais registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Linux é uma marca comercial registrada de Linus Torvalds nos EUA



Fontes e tipos de caracteres	105 fontes TrueType escaláveis internas na HP PCL, 92 fontes escaláveis internas na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemas operacionais compatíveis	Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows XP (SP3) em edições de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista em todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 em todas as edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets), Windows 10 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) disponível em HP.com: Windows XP SP3 em edições de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista em todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 em todas as edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets), Windows 10 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets); Mac OS (drivers de impressão HP disponíveis a partir do HP.com e da loja da Apple): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistemas operacionais móveis (drivers integrados ao sistema operacional): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operacional Linux (HPLIP integrado ao sistema): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), Outros OS: UNIX ¹¹
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemas operacionais de rede compatíveis	Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bits) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) ou drivers específicos do produto disponíveis em HP.com: Windows Server 2003/2003 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (no Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3); Citrix (no Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (no Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servidores Novell (http://www.novell.com/prints): Novell Print Appliance v.1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/prints): Windows 8 (32/64 bits) recomendado v5.86+ , 8.1 recomendado v5.94+ Windows 7 (32/64 bits) recomendado v5.82+ , Windows Vista (32/64 bits) recomendado v5.82+ , Windows XP / SP3 (somente 32 bits) recomendado v5.82+
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisitos Mínimos do Sistema	PC: Windows XP (SP3) em edições de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista em todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 em todas as edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets), Windows 10 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) disponível em HP.com: Windows XP SP3 em edições de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista em todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 em todas as edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets), Windows 10 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets); Sistemas operacionais móveis (drivers integrados ao sistema operacional): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operacional Linux (HPLIP integrado ao sistema): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), Outros OS: UNIX; Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; USB dedicada ou conexão de rede ou conexão sem fio; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB de espaço disponível em disco rígido
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100 a 127 VCA, 60 Hz, tensão de entrada: 200 a 240 VCA, 50 Hz (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 617 watts (imprimindo), 33,7 watts (pronta), 3,95 watts (suspensão), 1 watt (desliga automático/work on LAN), 0,1 watt (desliga automático/liga automático), 0,1 watt (desligada) ²
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acústica	Emissões de potência acústica (ativas): 6,5 B(A); Emissão de poder acústico (pronto): 4,7 B(A); Emissões de pressão acústica (prontas): 51 dB(A); Emissão de pressão acústica (pronta): 32 dB(A) ³
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 30°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 17 a 25°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: 0 a 35°C; Faixa de umidade quando fora de operação: 10 to 90% RH; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestão de Segurança	Segurança de gerenciamento: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com certificado, autenticação através de chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WPA-10 IPsec utilizando Plug-in IPsec; porta de acesso para trava estilo Kensington
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

acessórios	Bandeja de mídia para 550 folhas HP Color LaserJet B5L34A, Portas: USB internas HP B5L28A, Unidade de disco rígido segura de alto desempenho HP B5L29A, DIMM DDR3 90 pinos 1 GB G6W84A, Gabinete de impressora HP Color LaserJet B5L51A, Acessório HP Trusted Platform Module HP F5562A
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opções de Serviço e Suporte HP	UBCG3E - Suporte a HW no dia útil seguinte + DMR, 3 anos; UBCH0E - Suporte a HW no dia útil seguinte + DMR, 4 anos; UBCH1E - Suporte a HW no dia útil seguinte + DMR, 5 anos; H2872E - Instalação para 1 configuração de rede para departamento e impressora Color LaserJet
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprenda mais em hp.com