Ficha técnica

HP Color LaserJet Enterprise M553dn

La velocidad y el color son la combinación perfecta para su empresa. Es por ese motivo que esta impresora de consumo eficiente de energía y los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence se combinan para producir documentos vibrantes de calidad profesional cuando los empleados los necesitan.

El rendimiento de alta velocidad se une a la eficiencia energética

- Imprima desde el modo suspensión en tan solo 9 segundos.[2] Obtenga impresiones a doble cara tan rápido como las impresiones simples, hasta 40 ipm.[3]
- Esta impresora utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía, gracias a la tecnología de tóner y sensor de soporte electrónica.[4]
- Administre trabajos y ajustes rápidamente con la pantalla color de 4 líneas y use el pad de 10 teclas para la impresión PIN.
- Imprima documentos de alta calidad en forma uniforme con una variedad de soportes: incluso A5, con el sensor de soportes automático.

Su flota: simple, protegida, perfeccionada

- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin[6], y ayude a construir la eficacia comercial.
- Proteja datos sensibles, use características integradas u opcionales, con inclusión de las soluciones de seguridad HP JetAdvantage.[5]
- Desarrolle, implemente y agregue complementos en las soluciones de HP y de terceros. Elija la actualización de memoria de 1 GB opcional.[7]

Imprima en cualquier lugar que la empresa lo exija

- Imprima fácilmente desde una gama de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requieren configuración o aplicaciones.[1]
- Imprima con solo un toque desde su dispositivo móvil con la tecnología NFC habilitada con esta impresora, no necesita red alguna.[10]

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Los cartuchos originales de tóner HP con JetIntelligence ofrecen más páginas por cartucho que sus predecesores.[11]
- Tenga calidad profesional a rápidas velocidades: el tóner HP ColorSphere 3 funciona mejor con su impresora HP.
- Ayude a garantizar la auténtica calidad HP por la que pagó con una tecnología que lo protege contra el fraude y la autenticación del cartucho.
- Imprima de inmediato con los cartuchos preinstalados. Reemplácelos con cartuchos de alta capacidad opcionales.[12]

[1] La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Visite http://www.hp.com/go/mobileprinting para ver más detalles. [2] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. [3] Medido utilizando ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. [4] En función de las pruebas de HP mediante el método de Consumo Típico de Electricidad (TEC) del programa ENERGY STAR® conforme a lo informado en energystar.gov en comparación con las impresoras láser color de única función competitivas con velocidades de impresión entre 31 y 44 páginas por minuto (ppm) a noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar. [5] Algunas soluciones requieren de una descarga o compra adicional. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting. [6] El complemento de dispositivo universal se ofrece con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en http://www.hp.com/go/webjetadmin. [7] Las soluciones implementadas a través del paquete de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales. [8] Solo está disponible en América del Norte y ciertos países europeos. Solo está disponible en forma estándar en la impresora HP LaserJet Enterpirse M553x. La característica está disponible sin cargo y requiere que la impresora esté conectada a Internet y tenga los servicios web habilitados. Para obtener más información, consulte http://www.hpjetadvantage.com [9] Recurso disponible en la HP LaserJet Enterprise M553x únicamente. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora o multifunción compatible con Wireless Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora o multifunción. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting [10] Recurso disponible en la HP LaserJet Enterprise M553x únicamente. El dispositivo móvil debe admitir la impresión con comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting [11] Basado en rendimiento de cartuchos HP 507A comparado con los cartuchos originales de tóner HP LaserJet 508X. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies [12] Cartuchos originales de tóner HP LaserJet 508X LaserJet de alta capacidad no incluidos; se compran por separado. [14] Los dispositivos de emisiones Clase A de FCC respetan las limitaciones menos exigentes de niveles de emisiones (más altas) estipuladas por FCC para la operación de productos en entornos comerciales. Los dispositivos Clase A de FCC no se pueden comercializar para usar en entornos residenciales y se no deben comprar para usar en entornos residenciales debido al mayor riesgo de interferencias con las comunicaciones de radio.

HP Color LaserJet Enterprise M553dn Tabla de especificaciones

Velocidad de impresión	**A4**: Hasta 38 ppm; **Carta:** Hasta 40 ppm Negro; Hasta 38 ppm; **Carta:** Hasta 40 ppm Color[6] **Primera página impresa**: 6 segundos Negro; 7 segundos Color[7]
Resolución de impresión	**Negro (óptima)**: HP ImageREt 3600; **Color (óptima)**: HP ImageREt 3600
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Cantidad de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Idiomas estándar de impresora	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificación Mopria, Plataforma de ampliación abierta, Firmware FutureSmart, Tecnología Instant-on, Tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, Impresión a doble cara, cartuchos JetIntelligence, Paquete de integración de hardware (HIP), ayuda en línea
Administración de impresoras	Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Conectividad estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado
Capacidad de integración en red	A través del servidor de impresión HP Jetdirect Ethernet integrado (estándar) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en Fast Ethernet y Ethernet Gigabit; IPsec (estándar)
Preparada para trabajar en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)
Capacidad inalámbrica	Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™[4]
Memoria	**Estándar**: 1 GB ; **Máximo**: 2 GB
Velocidad del procesador	1,2 GHz / **disco duro:** opcional
Ciclo de trabajo	**Mensual, A4**: Hasta 80.000 páginas[8]
Volumen de páginas mensuales recomendado	2000 a 7500[9]
Tipos de soportes admitidos	Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario
Gramaje de soportes admitido	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Tres bandejas opcionales: de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante)
Tamaños de soportes de impresión admitidos	Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: de 102 x 148 a 216 x 356 mm
Manejo de papel	Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas; Bandeja salida de 250 hojas; **Opciones de dúplex**: Automática (estándar); **Alimentador de sobres**: No; **Bandejas de papel estándar**: 2; **Capacidades de entrada**: Hasta 650 hojas, Estándar; **Capacidades de salida**: Hasta 250 hojas, Estándar; Hasta 10 sobres; Hasta 100 hojas, Transparencias
Contenido de la caja	**B5L25A** Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet instalados previamente (rendimiento ~6000 páginas en negro y ~5000 páginas en color); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja: CD de software; Cable de alimentación; Bandeja 1 multiuso para 100 hojas; Bandeja 2 de alimentación para 550 hojas [1]
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner HP 508A LaserJet negro (rendimiento ISO ~6000) CF360A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet negro (rendimiento ISO ~12,500) CF360X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet cian (rendimiento ISO ~5000) CF361A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet cian (rendimiento ISO ~9500) CF361X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~5000) CF362A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~9500) CF362X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet magenta (rendimiento ISO ~5000) CF363A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet magenta (rendimiento ISO ~9500) CF363X;[3]
Dimensiones del producto	**Ancho x fondo x alto**: 458 x 479 x 399 mm; 18 x 18,9 x 15,7 pulg.[12]; **Máximo**: 699 x 479 x 399 mm; 27,5 x 18,9 x 15,7 pulg.
peso del producto	27,5 kg ; 60,6 libras[13]
Características de la garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.
Conformidad de eficiencia de energía	Certificación ENERGY STAR®, Blue Angel, CECP, EPEAT® Silver
Panel de control	LCD color de 4 líneas; 19 botones (Cancelar tarea, Flecha arriba y abajo, Seleccionar, Volver, Inicio, 12 teclas y Ayuda); 3 luces indicadoras de LED (Atención, Lista, Ocupada)
Descripción de pantalla	LCD de cuatro líneas (gráficos color) con teclado numérico de 10 teclas

Sistemas operativos compatibles	El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX[11]
Sistemas operativos de red compatibles	El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 (32 y 64 bits) (SP2) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (UPD) o controladores específicos de producto de HP.com: Windows Server 2003/2003 R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Versión Feature 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Más Feature Pack 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint): Aplicación Novell iPrint v 1.0, Servidor Novell Open Enterprise 11/SP1, Servidor Novell Open Enterprise 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint); Windows 8 (32 y 64 bits) recomendado v5.86+, 8.1 recomendado v5.94+ Windows 7 (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows Vista (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows XP / SP3 (32 bits únicamente) recomendado v5.82+
Requisitos mínimos del sistema	**PC**: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica dedicada; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; **Mac**: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB disponible en el disco duro
Alimentación	**Tipo de fuente de alimentación**: Fuente de alimentación interna (integrada); **Requisitos de alimentación**: Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción); **Consumo de energía**: 617 vatios (impresión activa), 33,7 vatios (lista), 3,95 vatios (suspensión), 1 vatio (Auto-Off/Wake on LAN), 0,1 vatios (Auto-Off/Manual On), 0,1 vatios (apagada)[2]
Acústica	**Emisiones de potencia acústica (activa)**: 6,5 B(A); **Emisión de poder acústico (preparada)**: 4,7 B(A); **Emisiones de presión acústica (activa)**: 51 dB(A); **Emisiones de presión acústica (preparado)**: 32 dB(A)[5]
Ambiente operativo	**Temperatura operativa: límites**: 15 a 30ºC; **Temperatura operativa recomendada**: 17 a 25ºC; **Temperatura de almacenamiento: límites**: 0 a 35ºC; **Rango de humedad en inactividad**: 10 a 90% RH; **Humedad operativa, límites**: 10 a 80% RH; **Humedad recomendada: Entorno operativo**: 30 a 70% RH
Gestión de la seguridad	Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida previamente y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; puerto de acceso para traba tipo Kensington
accesorios	Bandeja de soportes de 550 hojas para HP Color LaserJet B5L34A, puertos USB internos HP B5L28A, unidad de disco duro de alto rendimiento HP Secure B5L29A, DIMM DDR3 de 1 GB y 90 pines G6W84A, gabinete de impresora HP Color LaserJet B5L51A, accesorio de módulo de plataforma confiable HP F5S62A
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	U8CG3E - +DMR, 3 años de soporte de hardware, respuesta al siguiente día hábil; U8CH0E - +DMR, 4 años de soporte de hardware, respuesta al siguiente día hábil; U8CH1E - +DMR, 5 años de soporte de hardware, respuesta al siguiente día hábil; H2872E - Instalación para 1 configuración de red para impresora Dept y Color LaserJet

Aprenda más en hp.com

[1] Rendimientos de cartuchos de tóner establecidos según las normas de las pruebas ISO/IEC. El rendimiento y el costo reales varían considerablemente según las imágenes y páginas en color impresas, entre otros factores. [2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de conmutación de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red. La alimentación en el modo apagado puede variar cuando se busca en los paquetes de red trabajos de impresión. [3] Los rendimientos promedio de color compuesto (C/M/A) y negro declarados se basan en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies [4] Puede requerir una actualización de firmware para ser compatible, descarga en http://www.hp.com/go/support [5] Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte http://www.hp.com/support. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm. [6] Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. [7] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. [8] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. [9] HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un periodo de garantía extendido. [10] HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir uno en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles originales HP; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/SureSupply. [11] No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el SO RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en http://www.hp.com (Modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan software HPLIP en SO. [12] Sin Bandeja 1 o extensión legal abierta [13] Con cartuchos de impresión [14] Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.

© Copyright 2015-2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos

4AA5-6883SPL, Septiembre 2016, R2