

Řada tiskáren HP LaserJet Pro M402



Ohromující rychlost. Pevné zabezpečení.

Tiskový výkon a silné zabezpečení odpovídající způsobu vaší práce. Tato výkonná tiskárna dokončí tiskové úlohy rychleji a je vybavena ucelenými funkcemi zabezpečení na ochranu před hrozbami.¹ Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence vytisknou více stránek.²



Tiskárna HP LaserJet Pro M402dne



Tiskárna HP LaserJet Pro M402n

Významné události

- Až 38 str./min A4 černobíle
- Vytisknutí první stránky z režimu spánku/Auto-Off za 8,1 sekundy
- Rychlý oboustranný tisk: 30 obr./min
- Připojení Gigabit Ethernet
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off pro nižší spotřebu energie
- Tiskem chráněným kódem PIN přes volitelné rozhraní USB
- Volitelný zásobník na 550 listů
- Volitelná černá kazeta s vysokou výtěžností 9000 stran

Rychlý tisk. Silná ochrana.

- Popadněte stránky a běžte – bez čekání. Tato tiskárna se probudí a začne rychle tisknout.¹
- S rychlým oboustranným tiskem bleskově zpracujete vícestránkové dokumenty.¹
- Zabezpečte své tiskové prostředí – od spuštění až do vypnutí tiskárny – s bezpečnostními funkcemi, které vás ochrání před složitými hrozbami.

Více. Stránek, výkonu a ochrany.

- Vytiskněte více stránek za vynaložené peníze – s originálními černými tonerovými kazetami HP s vysokou výtěžností a technologií JetIntelligence.²
- Spolehněte se na konzistentní výsledky při vysokých rychlostech díky přesnému černému toneru.
- Zajišťují, že získáte autentickou kvalitu HP kvalitu, za kterou jste zaplatili, s inovativní technologií zabezpečení proti podvodům.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými tonerovými kazetami. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.

Šetřete energii a snadno spravujete tiskové úlohy

- Technologie HP Auto-On/Auto-Off přispívá k úsporám energie.³
- Tiskněte s nižší spotřebou – pomocí originálních tonerových kazet HP s technologií JetIntelligence.⁴
- Využijte co nejlépe svůj kancelářský prostor s tiskárnou, která se hodí ke stylu vaší práce.
- Jednoduchá správa zařízení a nastavení pomocí aplikace HP Web Jetadmin s řadou nezbytných funkcí pro správu.⁵

Zůstaňte ve spojení se snadnými možnostmi mobilního tisku

- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.⁶
- Snadné nastavení, tisk a sdílení prostřednictvím vestavěného rozhraní Ethernet.



Low energy



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP LaserJet Pro M402dne

1. Ovládací panel s dvouřádkovým displejem LCD
2. Tlačítko uvolnění předních dvířek (pro přístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
3. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů
4. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
5. Výstupní zásobník na 150 listů
6. Vypínač
7. Automatický oboustranný tisk
8. Port USB pro uložení úloh s možností tisku chráněného kódem PIN
9. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
10. Port sítě Ethernet
11. Zadní dvířka (přístup k dráze tisku)
12. Protiprachový kryt pro zásobník 2 – otočí se při založení papíru formátu A4



Přehled kompletní řady



Model	Tiskárna HP LaserJet Pro M402dne	Tiskárna HP LaserJet Pro M402n
Produktové číslo	C5J91A	C5F93A
Víceúčelový zásobník na 100 listů, zásobník 2 na 1 250 listů	Ano	Ano
Zásobník 3 na 550 listů	Volitelné	Volitelné
Rychlost tisku, A4	Až 38 str./min	Až 38 str./min
Oboustranný tisk, A4	Automaticky: až 30 obr./min	Ruční
Paměť	256 MB	128 MB
Sítě	Vestavěný adaptér 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet	Vestavěný adaptér 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet
Mobilní tisk	HP ePrint, AirPrint, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, AirPrint, certifikace Mopria, Google Cloud Print™ 2.0
Zadní hostitelský port USB, ukládání úloh a tisk chráněný kódem PIN	Ano	Ano

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství	D9P29A Podavač/zásobník na 550 listů HP LaserJet Pro
Spotřební materiál	CF226A HP 26A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 3 100 stran CF226X HP 26X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 9 000 stran
Servis a podpora	U8TM2E 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM5E 3 roky servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM6E 3 roky hardwarové servisní podpory HP se službou vrácení pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM7PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM8PE 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM9PE 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou vrácení pro tiskárnu LaserJet M402

Technické specifikace

Model	Tiskárna HP LaserJet Pro M402dne	Tiskárna HP LaserJet Pro M402n
Produktové číslo	C5J91A	C5F93A
Funkce	Tisk	Tisk
Ovládací panel	Dvouřádkový grafický displej LCD s podsvícením; Tlačítka (OK, Nabídka, Zrušit, Zpět); Indikátory LED (upozornění, připraveno)	
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 38 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 30 obr./min	
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 5,7 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 8,1 s	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): HP FastRes 1200; Technologie: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Měsíční provozní zátěž ³	Až 80 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc⁴: 750 až 4 000	
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 5, HP PCL 6, emulace HP Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v1.7), URf, PCLM, PWG	
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí	
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 5 mm, Dolní: 5 mm, Levý: 4 mm, Pravý: 4 mm	
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)	Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Rychlost procesoru	1 200 MHz	
Možnosti připojení		
Standardní	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T	
Bezdrátové připojení	Ne	
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Google Cloud Print 2.0; mobilní aplikace	
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, tisk FTP, tisk IPP; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6), správa certifikátů a zabezpečení SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW ke stažení	
Připravenost k provozu v síti	Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet)	
Pevný disk	Žádné	
Paměť	Standardní: 256 MB DRAM; 256 MB NAND Flash; Maximální: 256 MB DRAM; 256 MB NAND Flash	Standardní: 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash; Maximální: 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash
Manipulace s papírem		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; Maximální: 3	
Typy médií	Papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, hlavičkový, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), obálky, štítky, fólie	
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 až 215,9 x 355,6 mm Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastní velikost; Zásobník 2 a zásobník 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastní velikost	
Manipulace s médií	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný vstup: Doplnkový třetí zásobník na 550 listů	
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 175 g/m ² ; Zásobník 2, volitelný zásobník 3 na 550 listů: 60 až 120 g/m ²	
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 250 Zásobník 3: Listy: 550 Maximální: Až 900 listů	
Výstupní kapacita	Standardní: Až 150 listů Obálky: Až 10 obálek Fólie: Až 75 listů Maximální: Až 150 listů	
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce HP.com a v Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP integrovaný v operačním systému, automatická instalace): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP integrovaný v operačním systému, ruční instalace): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Jiné operační systémy: UNIX	

Model	Tiskárna HP LaserJet Pro M402dne	Tiskárna HP LaserJet Pro M402n
Produktové číslo	C5J91A	C5F93A
Kompatibilní síťové operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem nebo specifickými produktovými ovladači ze stránky HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64bitový) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby); Terminálové služby MS Windows Server 2012 R2: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Terminálové služby MS Windows Server 2012: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Terminálové služby MS Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Terminálové služby MS Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; Terminálové služby MS Windows Server 2008: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3; Terminálové služby MS Windows Server 2003: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; Terminálové služby MS Windows Server 2003: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3); Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pro Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pro systém Vista, Windows 7 a Windows 8 (32bitový a 64bitový), Novell iPrint Client v5.4 pro systém Windows XP (32bitový a 64bitový)	
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 7 (32/64bitový); procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový procesor) nebo 2 GB (64bitový procesor) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Vista (32bitový): 32bitový (x86) procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Server 2003 (32bitový) (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2003 R2 (32bitový), Windows Server 2008 (32bitový) (SP1 nebo vyšší): 32bitový (x86) procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Server 2008 (64bitový) (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1): 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 2 GB (64bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, připojení k internetu, port USB, 1 GB volného místa na pevném disku, hardware kompatibilní s operačním systémem (požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na stránce http://www.apple.com)	
Dodávaný software	Systém Windows 7: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aktualizace HP, sada nástrojů pro zařízení HP, stav tiskárny HP a upozornění, HP Product Improvement Study, změna konfigurace zařízení HP, průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka; Systém Windows 8+: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka, změna konfigurací zařízení HP; Systém Windows XP, Windows Vista a související servery: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka; Systém Mac: Uvítací obrazovka (přesměruje uživatele na http://www.hp.com nebo na OS App Source pro software LaserJet)	
Správa zabezpečení	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1 a SNMPv2; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; Firewall a ACL; SNMPv3, 802.1X, zabezpečené spuštění	
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správce tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V) ⁵	Min.: 381 x 357 x 216 mm; Maximální: 381 x 634 x 241 mm	
Rozměry balení (Š x H x V)	443 x 274 x 464 mm	
Hmotnost tiskárny	8,58 kg	
Hmotnost balení	11,36 kg	
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 32,5 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH	
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkost: 10 až 90 % RH	
Akustické vlastnosti⁶	Zvukové emise – napájení: 6,8 B(A); Akustický tlak: 54 dB(A)	
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Spotřeba: 591 W (tisk), 6,1 W (pohotovostní režim), 2,8 W (režim spánku), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, přes připojení USB), 0,1 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 1,54 kWh/týden (certifikace Energy Star), 1,40 kWh/týden (certifikace Blue Angel); Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení	
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off	
Certifikáty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (třída B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205	Tiskárna HP LaserJet Pro M402n; Předinstalovaná zaváděcí černá tonerová kazeta HP 26A LaserJet (1 500 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Informační leták; Informace o záruce; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP LaserJet Pro M402dne; HP 26A Předinstalovaná černá tonerová kazeta LaserJet (3100 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Informační leták; Informace o záruce; Dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM; Napájecí kabel	Tiskárna HP LaserJet Pro M402n; Předinstalovaná zaváděcí černá tonerová kazeta HP 26A LaserJet (1 500 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Informační leták; Informace o záruce; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .	

Poznámky pod čarou

- ¹ Na základě interního testování vytištění první stránky z režimu spánku a rychlosti oboustranného tisku, které provedla společnost HP v srpnu 2015. Závísí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.
- ² Vychází z výtěžnosti kazet HP 80X ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 26X. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a na nastavení; Může vyžadovat upgrade firmwaru.
- ⁴ Na základě testování společnosti HP pomocí metody typické spotřeby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR®. Skutečné výsledky se mohou lišit.
- ⁵ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno podle normy ISO/IEC 17629 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁴ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁵ S kazetou 26A (C5F94A, C5F93A) nebo 26X (G3V21A).
- ⁶ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír formátu A4 při průměrné rychlosti 38 str./min.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

