

# HP LaserJet Pro M402 sorozat

**Lenyűgöző sebesség. Erőteljes biztonság.**



A munkastílusára szabott nyomtatási teljesítmény és erőteljes biztonság. Ez a sokoldalú nyomtató gyorsabban elvégzi a feladatokat, és átfogó biztonsági szolgáltatásai révén véd a fenyegetésektől.<sup>1</sup> A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákkal több oldal nyomtatható.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M402dne



HP LaserJet Pro M402n

## Főbb jellemzők

- Akár 38 fekete-fehér A4 méretű oldal percenként
- Az első oldal alvó vagy automatikusan kikapcsolt állapotból akár 8,1 másodpercen belül elkészül
- Gyors kétoldalas nyomtatás: 30 kép/perc
- Gigabites Ethernet-kapcsolat
- HP automatikus be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért
- PIN kódos nyomtatás opcionális USB segítségével
- Opcionális 550 lapos tálca
- 9000 oldalhoz elegendő opcionális nagy kapacitású fekete festékkazetta



Low energy



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing

## Gyors nyomtatás. Erőteljes védelem.

- Szinte azonnal nyomtathat – várakozás nélkül. A nyomtató az ébresztést követően is gyorsan nyomtat.<sup>1</sup>
- Villámgyorsan kezelheti a többoldalas dokumentumokat a gyors kétoldalas nyomtatással.<sup>1</sup>
- Az összetett fenyegetésekkel szemben védelmet nyújtó biztonsági szolgáltatásoknak köszönhetően biztonságban tudhatja a nyomtatást – az indítástól a kikapcsolásig.

## Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A JetIntelligence technológiás eredeti HP nagy kapacitású fekete tonerkazetták páratlanul gazdaságos nyomtatást biztosítanak.<sup>2</sup>
- A precíziós fekete tonerrel gyors, megbízható eredményre számíthat.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP-minőséget az innovatív, csalás elleni technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagykapacitású kazettákra.

## Energiát takaríthat meg, és könnyedén kezelheti a feladatokat

- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája révén energiát takaríthat meg.<sup>3</sup>
- Nyomtasson kevesebb energiafogyasztással a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták segítségével.<sup>4</sup>
- A lehető legjobban használhatja ki a helyet az irodájában egy olyan nyomtatóval, amely tökéletesen illeszkedik a munkastílusához.
- Az alapvető felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal egyszerűen felügyelheti eszközeit és beállításait a HP Web Jetadmin segítségével.<sup>5</sup>

## Az egyszerű nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – általában további telepítés vagy alkalmazások nélkül.<sup>6</sup>
- A készüléket könnyen állíthatja be, illetve egyszerűen nyomtathat és oszthat meg tartalmakat a beépített Ethernet-kapcsolaton keresztül.

## Terméknézetek

### A HP LaserJet Pro M402dne látható

1. Kétsoros LCD kezelőpanel
2. Kioldógomb az elülső ajtóhoz (hozzáférés a HP JetIntelligence tonerkazettákhoz)
3. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
4. 250 lapos 2. adagolótálca
5. 150 lapos gyűjtőrekesz
6. Be-/kikapcsológomb
7. Automatikus kétoldalas nyomtatás
8. USB-port feladattároláshoz PIN kódos nyomtatással
9. Nagy sebességű USB 2.0-nyomatatóport
10. Ethernet-port
11. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
12. Porfogó a 2. tálcahoz – felugrik, ha A4 papír van betöltve



### A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Termékszám	C5J91A	C5F93A
100 lapos többfunkciós tálca, 1250 lapos 2. tálca	Van	Van
550 lapos 3. tálca	Opcionális	Opcionális
Nyomatási sebesség, A4	Max. 38 oldal/p	Max. 38 oldal/p
Kétoldalas nyomtatás, A4	Automatikus: akár 30 kép/perc	Kézi
Memória	256 MB	128 MB
Hálózatkezelés	Beépített 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet	Beépített 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet
Mobil nyomtatás	HP ePrint, AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print™ 2.0
Hátoldali USB-gazdaport feladattároláshoz és PIN kódos nyomtatáshoz	Van	Van

### Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550 lapos adagolótálca
Kellékek	<b>CF226A</b> HP 26A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 3100 oldal
	<b>CF226X</b> HP 26X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 9000 oldal
Támogatás és szerviz	<b>U8TM2E</b> HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M402 készülékhez
	<b>U8TM5E</b> HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M402 készülékhez
	<b>U8TM6E</b> HP 3 éves LaserJet M402 hardverszerviz visszaszállítással
	<b>U8TM7PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M402 készülékhez
	<b>U8TM8PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M402 készülékhez
	<b>U8TM9PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes LaserJet M402 szolgáltatás visszaszállítással

## Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Termékszám	C5J91A	C5F93A
Szolgáltatások	Nyomatás	Nyomatás
Kezelőpanel	Kétsoros hátsó megvilágítású LCD grafikus kijelző; Gombok (OK, Menü, Mégse, Vissza); LED-es jelzőfények (figyelem, üzembesz)	
<b>Nyomatás</b>		
Nyomatási technológia	Lézer	
Nyomatási sebesség <sup>1</sup>	<b>Fekete (A4-es méret, normál üzemmód):</b> Max. 38 oldal/p; <b>Fekete (A4-es méret, kétoldalas):</b> Max. 30 kép/perc	
Első nyomat elkészítése <sup>2</sup>	<b>Fekete (A4-es méret, készenlétből):</b> Akár 5,7 mp alatt; <b>Fekete (A4-es méret, alvó állapotból):</b> Akár 8,1 mp alatt	
Nyomatási felbontás	<b>Fekete (legjobb üzemmód):</b> HP FastRes 1200; <b>Műszaki jellemzők:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Havi terhelhetőség <sup>3</sup>	Akár 80 000 oldal (A4); <b>Ajánlott havi nyomatási mennyiség<sup>4</sup>:</b> 750–4000	
Szabvány nyomatási parancsnyelvek	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintű emuláció, közvetlen PDF-nyomatás (v1.7), URF, PCLM, PWG	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet	
Nyomatási terület	<b>Nyomatási margók:</b> Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 4 mm, Jobb: 4 mm	
Kétoldalas nyomatás	Automatikus (alapkiépítésben)	Kézi (illesztőprogram támogatja)
Processorsebesség	1200 MHz	
<b>Csatlakoztathatóság</b>		
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 USB-gazdaport; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port	
Vezeték nélküli	Nincs	
Mobil nyomatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Google Cloud Print 2.0; Mobilalkalmazások	
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomatási sor támogatása), nyomatási webszolgáltatások, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-nyomatás, IPP-nyomatás; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útválasztón keresztül, állapottartó DHCPv6-on keresztül), SSL-biztonság és tanúsítványkezelés; Felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW letöltés	
Hálózatkezelés	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)	
Merevlemez	Egyik sem	
Memória	<b>Alapkiépítés:</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND flash memória; <b>Maximum :</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND flash memória	<b>Alapkiépítés:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND flash memória; <b>Maximum :</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND flash memória
<b>Papírkezelés</b>		
Papírtálcák száma	<b>Alapkiépítés:</b> 2; <b>Maximum:</b> 3	
Hordozótípusok	Papír (sima, EcoFFICIENT, könnyű, nehéz, bankpostapapír, színes, fejléces, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), boríték, címke, fólia	
Hordozó mérete	<b>Egyedi (metrikus):</b> 1. tálcá: 76,2 x 127–215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. tálcá: 104,9 x 148,59–215,9 x 355,6 mm <b>Támogatott (metrikus):</b> 1. tálcá: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), boríték (B5, C5, DL), egyéni méret; 2. és 3. tálcá: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), egyéni méret	
Médiakezelés	<b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többcélú 1. tálcá, 250 lapos 2. adagolótálcá <b>Normál kimenet:</b> 150 lapos gyűjtőrekesz <b>Opcionális bemenet:</b> Opcionális 550 lapos 3. tálcá	
Hordozóanyagok súlya	1. tálcá: 60–175 g/m <sup>2</sup> ; 2. tálcá, opcionális 550 lapos 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup>	
Bemeneti kapacitás	<b>1. tálcá:</b> Lap: 100; Boríték: 10 <b>2. tálcá:</b> lvek: 250 <b>3. tálcá:</b> Lap: 550 <b>Maximum:</b> Akár 900 lap	
Kimeneti kapacitás	<b>Alapkiépítés:</b> Akár 150 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 75 lap <b>Maximum:</b> Akár 150 lap	
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a HP nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, automatikus telepítés): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, manuális telepítés): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Egyéb operációs rendszerek: UNIX	

Típus	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
<b>Termékszám</b>	C5J91A	C5F93A
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 (32/64 bites) (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a HP.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); MS Windows Server 2012 R2 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 és 3; MS Windows Server 2003 terminálszolgáltatások: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 terminálszolgáltatások: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3); Novell-kiszolgálók ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Client v5.4 Windows Vista, Windows 7 és Windows 8 rendszerhez (32 és 64 bites); Novell iPrint Client v5.4 Windows XP rendszerhez (32 és 64 bites)	
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	<b>Windows:</b> Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8.1 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites): 1 GHz-es processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Vista (32 bites): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2003 (32 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2003 R2 (32 bites), Windows Server 2008 (32 bites) (SP1 vagy újabb): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2008 (64 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1): 1 GHz-es 64 bites (x64) processzor, 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB szabad merevlemez-terület, operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> webhelyen)	
<b>Szoftver mellékelve</b>	Windows 7: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP nyomtatóállapot és riasztások, HP termékfejlesztési tanulmány, HP-eszköz újrakonfigurálása, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Windows 8+: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató, HP-eszköz újrakonfigurálása; Windows XP, Windows Vista és társított kiszolgálók: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)	
<b>Adatvédelem kezelése</b>	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 és SNMPv2 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés, SASL-hitelesítés; Tűzfal és ACL; SNMPv3, 802.1X, Biztonságos rendszerindítás	
<b>Nyomtatókezelés</b>	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
<b>Méret és súly</b>		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) <sup>5</sup>	<b>Legalább:</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>Maximum:</b> 381 x 634 x 241 mm	
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	443 x 274 x 464 mm	
Nyomtató tömege	8,58 kg	
Csomagolási súly	11,36 kg	
<b>Működési környezet</b>	<b>Hőmérséklet:</b> 15–32,5°C; <b>Páratartalom:</b> 30–70% relatív páratartalom	
<b>adattárolás</b>	<b>Hőmérséklet:</b> -20–40 °C; <b>Páratartalom:</b> 10–90% relatív páratartalom	
<b>Hang<sup>6</sup></b>	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,8 B(A); <b>Kisugárzott hangnyomás:</b> 54 dB(A)	
<b>Tápellátás</b>	<b>Követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Fogyasztás:</b> 591 watt (nyomtatás közben), 6,1 watt (készenléti állapotban), 2,8 watt (alvó állapotban), 0,6 watt (automatikus be- és kikapcsolás, USB-csatlakozáson keresztül) 0,1 watt (kikapcsolva); <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> 1,54 kWh/hét (Energy Star) 1,40 kWh/hét (Blue Angel); <b>Tápegység típusa:</b> Beépített tápegység	
<b>Energiatakarékos technológia</b>	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia	
<b>Tanúsítványok</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B1 osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-minősítés; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205	HP LaserJet Pro M402n nyomtató; Előre telepített induló HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (1500 oldal); Első lépések útmutató; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; A nyomtató dokumentációja és a szoftverek a CD-ROM-on; Tápkábel
<b>A doboz tartalma</b>	HP LaserJet Pro M402dne; Előre telepített HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3100 oldal); Első lépések útmutató; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Pro M402n nyomtató; Előre telepített induló HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (1500 oldal); Első lépések útmutató; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; A nyomtató dokumentációja és a szoftverek a CD-ROM-on; Tápkábel
<b>Jótállás</b>	1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit a régiójában.	

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup> A HP belső tesztjei alapján, amelyben az alvó állapot utáni első nyomtatás elkészítését és a kétoldalas nyomtatás sebességét vizsgálták 2015 augusztusában. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.

<sup>2</sup> A HP 80X és a HP 26X eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetőek el; Bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.

<sup>4</sup> A HP-nek az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztás (TEC) módszerét használó tesztje szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.

<sup>5</sup> A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.

<sup>6</sup> A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>2</sup>A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>3</sup>A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi a nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

<sup>4</sup>A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatót oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

<sup>5</sup> 26A tonerkazettával (C5F94A, C5F93A) vagy 26X tonerkazettával (G3V21A).

<sup>6</sup> A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás A4 méretű papírra, percenként 38 oldalas átlagos sebességgel.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-0844HUE, Január 2018

